

বৈদ্যুতিক লাইনের ফেজ সনাক্তকরণ (Phase Identification):

Type of Construction	PHASE NOTATION	PHASE LOCATION
HORIZONTAL	R (RED) Y (YELLOW) B (BLUE)	NORHT - WEST CENTRE SOUTH - EAST
VERTICAL	Y (YELLOW) R (RED) B (BLUE)	TOP CENTRE BOTTOM

ভার্টিক্যাল ফেজ সমূহে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বি ফেজেই সবচেয়ে বেশী লোড পড়ে কেন না লাইনম্যানেরা নীচের ফেজে সংযোগ দিতে সাচ্ছন্দ বা নিরাপদ মনে করে। ইহা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন সাইজের তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা (Current Carrying Capacity of Conductors):

S/N	Descriptions	Ampere (Capacity)	S/N	Descriptions	Ampere (Capacity)
1	# 6 Duplex	55	15	Marlin	440
2	# 3 Duplex	92	16	DS-9	530
3	Gopher	140	17	477 MCM	560
4	1/0 Multiplex	150	18	DS-37	670
5	3 ACSR	160	19	ACCC(150mm ²)	783
6	4/0 Multiplex	200	20	Gross Beak (636 MCM)	789
7	Ant(Lt)	200	21	DS-38	900
8	Rabbit	205	22	Mallard (795 MCM)	918
9	1/0 ACSR	230	23	Finc (1113)	1093
10	DOG	300	24	Martin (1351.5)	1200
11	DS-10	310	25	Martin (1351.5 MCM)	1200
12	WOSP(LT)	310	26	ACCC(510mm ²)	1714
13	4/0 ACSR	340	27	HITY ACSR	2000
14	Wolf	430	28	ACCC(1000mm ²)	2642
33 KV Bus bar Conductor 4/0 MHDCC, 11 KV Bus-bar Conductor 2/0 MHDCC					

High Voltage UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

11KV UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

Cable Size (mm ²)	11 KV UG Cable Three Core			11 KV UG Cable Single Core		
	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)
35	145	125	165	-	-	-
50	170	150	195	-	-	-
70	210	180	240	225	195	275
95	250	215	295	265	235	340
120	280	240	335	300	265	390
150	310	270	380	335	295	440
185	350	305	430	380	330	510
240	400	350	500	435	380	600
300	445	390	570	490	425	680
400	500	440	650	550	480	790
500	-	-	-	610	530	910
630	-	-	-	680	580	1030
800	-	-	-	740	630	1140
1000	-	-	-	790	670	1250

33KV UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

Cable Size (mm ²)	33 KV UG Cable Three Core			33 KV UG Cable Single Core		
	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)
120	275	245	340	230	200	310
150	305	275	385	260	225	350
185	345	305	435	290	255	400
240	395	350	510	335	290	470
300	440	390	580	380	325	540
400	495	440	660	430	370	630
500	-	-	-	485	420	730
630	-	-	-	550	470	840
800	-	-	-	610	520	950
1000	-	-	-	660	560	1060

বৈদ্যুতিক লাইনের ক্লিয়ারেন্স (Clearance of Electric Line):

বর্ণনা	ক্লিয়ারেন্স (ফুট)	বর্ণনা	ক্লিয়ারেন্স (ফুট)
বিল্ডিং এর উপর	৮	Over Pedestrian Ways	১০
মেঠো পথ (Pedestrains)	১৫	Over Non-Commercial Drive Ways	১২
রেল লাইনের উপর (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	২৩.৫ (নিউট্রাল)	Over Commercial Drive Ways	১৫
	২৫ (ফেজ)	টেলিফোন তারের সাথে (নিউট্রাল)	২
রাস্তা পারাপার (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	১৮ (নিউট্রাল)	টেলিফোন তারের সাথে (ফেজ)	৪
	১৯ (ফেজ)	টেলিফোন তারের সাথে (নিউট্রাল)	২
রাস্তা বরাবর (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	১৭	টেলিফোন তারের সাথে (ফেজ)	৪
নদী পারাপার (Craddle guard ব্যবহার করতে হবে)	৩৫-৭০	কমিউনিকেশন তার ও ক্যাবল (BIWTA এর চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে)	৬

Special Notes Of Line Construction Guideline Drawings:

The line Construction design define are three different Categories:

1. Category = A

A₁- A₂₂ => Single phase primary pole top Assembly units. (PBS Instruction Series 100-28)

2. Category = C

C₁- C₂₆ => Three phase pole top Single ckt. (PBS Instruction Series 100-28)

3. Category = T

T₁/T_{1A}- T₂₆/T_{26A} => 33kv Three phase pole top Single ckt. Assembly units. (PBS Instruction Series 100-45)

“আর নয় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, চল আমরা গড়ি নিরাপদ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা”