

বৈদ্যুতিক লাইনের ফেজ সনাক্তকরণ (Phase Identification):

Type of Construction	PHASE NOTATION	PHASE LOCATION
HORIZONTAL	R (RED)	NORTH - WEST
	Y (YELLOW)	CENTRE
	B (BLUE)	SOUTH - EAST
VERTICAL	Y (YELLOW)	TOP
	R (RED)	CENTRE
	B (BLUE)	BOTTOM

ভালুকাল ফেজ সমুহে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বি ফেজেই সবচেয়ে বেশী লোড পড়ে কেন না লাইনম্যানেরা নীচের ফেজে সংযোগ দিতে সাক্ষদ বা নিরাপদ মনে করে। ইহা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন সাইজের তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা (Current Carrying Capacity of Conductors):

S N	Descriptions	Ampere (Capacity)	S/N	Descriptions	Ampere (Capacity)
1	# 6 Duplex	55	15	Marlin	440
2	# 3 Duplex	92	16	DS-9	530
3	Gopher	140	17	477 MCM	560
4	1/0 Multiplex	150	18	DS-37	670
5	3 ACSR	160	19	ACCC(150mm ²)	783
6	4/0 Multiplex	200	20	Gross Beak (636 MCM)	789
7	Ant(Lt)	200	21	DS-38	900
8	Rabbit	205	22	Mallard (795 MCM)	918
9	1/0 ACSR	230	23	Fine (1113)	1093
10	DOG	300	24	Martin (1351.5)	1200
11	DS-10	310	25	Martin (1351.5 MCM)	1200
12	WOSP(LT)	310	26	ACCC(510mm ²)	1714
13	4/0 ACSR	340	27	HITY ACSR	2000
14	Wolf	430	28	ACCC(1000mm ²)	2642
33 KV Bus bar Conductor 4/0 MHDCC, 11 KV Bus-bar Conductor 2/0 MHDCC					

High Voltage UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

11KV UG (Under Ground) Copper Cable Current Carrying Capacity:

Cable Size (mm ²)	11 KV UG Cable Three Core			11 KV UG Cable Single Core		
	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)	In Ground at 30°C (Amps)	In Duct at 30°C (Amps)	In Air at 40°C (Amps)
35	145	125	165	-	-	-
50	170	150	195	-	-	-
70	210	180	240	225	195	275
95	250	215	295	265	235	340
120	280	240	335	300	265	390
150	310	270	380	335	295	440
185	350	305	430	380	330	510
240	400	350	500	435	380	600
300	445	390	570	490	425	680
400	500	440	650	550	480	790
500	-	-	-	610	530	910
630	-	-	-	680	580	1030
800	-	-	-	740	630	1140
1000	-	-	-	790	670	1250