

作服 - 更新客戶修改寄送地址狀態

版本

| 異動日期 | 動作 | 單號 | 異動內容 | 異動人 |
|------------|----|---------------|----------------------------------|------|
| 2021/07/22 | 修改 | SERVPLAT-6494 | 需要多帶 UpdateAddrLog.SeqNo 進行更新的動作 | Hank |

Purpose



目前卡片被退回可以修改通訊地址
因卡片被退回需要人工作業，作服需知道誰的卡片被退回，進而處理後續人工寄送。

後續處理完，會更新成“處理完”狀態

- [API Name](#)
- [Header](#)
- [Request](#)
 - [Sample](#)
- [Response](#)
 - [Sample](#)
- [Table](#)

API Name

| 環境 | API名稱 |
|----|---|
| | /intranet/ap1/api/v1.1/debitcards/UpdateCheckAddrStatus |

Header

| 欄位名稱 | 欄位型態 | 說明 | 需填值 |
|---------------|--------|------------|-----|
| X-NCB-Channel | string | consumer來源 | OPT |

Request

| 欄位名稱 | 型態 | 必填 / 選填 | 說明 |
|-------|--------|---------|---------------------|
| seqNo | String | O | UpdateAddrLog.SeqNo |
| idno | String | M | 身分證字號 |

Sample

```
{
  "seqNo": "String",
  "idno": "String"
}
```

- 1. 當有帶 seqNo 時，使用 seqNo 發查 Card.UpdateAddrLog 並更新
 - a. 條件為 SeqNo=rq.seqNo and Status=TODO
- 2. 當只有 idno 時，使用 idno 發查 Card.UpdateAddrLog 並更新
 - a. 條件為 IDNO=rq.idno and Status=TODO
- 3. 更新欄位
 - a. 更新Card.UpdateAddrLog
 - b. UpdateAddrLog.Status = 'DONE'
 - c. UpdateAddrLog.UpdateDateTime = 系統日期時間
 - d. UpdateAddrLog.Updator = Header 的 X-NCB-Channel

Response

無

Sample

```
{
  "success"true,
  "data"
  {
  }
}
```

Table

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| 1 | 卡片寄送地址修改歷程檔 | Card.UpdateAddrLog |
|---|-------------|--------------------|