

OpenFrame エラーメッセージ リファレンス ガイド

Base 7.1, Batch for MVS 7.1, TACF 7.1, HiDB 7.2, OSC 7.1, OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame エラーメッセージ リファレンス ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: Base 7.1、Batch for MVS 7.1、TACF 7.1、HiDB 7.2、OSC 7.1、OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<https://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	v
第1章 OpenFrame/Baseのエラーコード	1
1.1. 概要	1
1.2. Non-VSAM (-0)	2
1.3. TSAM (-1000)	16
1.4. DSIO (-2000)	33
1.5. ICF (-3000)	45
1.6. AMS (-4000)	51
1.7. DSALC (-5000)	59
1.8. VOLM (-6000)	81
1.9. LOCKM (-7000)	91
1.10. PGMDD (-8000)	98
1.11. AMSX (-10000)	101
1.12. SMS (-11000)	107
1.13. DSCOM (-12000)	110
1.14. CPMLIB (-15000)	116
1.15. SAF (-17000)	119
1.16. OFCOM (-22000)	128
1.17. SAFX (-23000)	140
1.18. SAFO (-24000)	141
1.19. SAF BAT (-26000)	142
1.20. MEMM (-27000)	143
1.21. TLIC (-28000)	145
1.22. TTREE (-29000)	148
1.23. SVRCOM (-32000)	150
1.24. CONSOLE (-34000)	157
1.25. SPIO (-36000)	166
1.26. SMF (-93000)	169
第2章 OpenFrame/Batchのエラーコード	173
2.1. 概要	173
2.2. TJES (-9000)	173
2.3. SPOOL (-13000)	191
2.4. MVSSYS (-16000)	195
2.5. TSO (-92000)	196
第3章 OpenFrame/TACFのエラーコード	211
3.1. 概要	211
3.2. TACF (-18000)	211
第4章 OpenFrame/HiDBのエラーコード	221
4.1. 概要	221

4.2.	HiDB (-20000)	221
4.3.	IMS (-30000)	237
第5章	OpenFrame/OSCのエラーコード	245
5.1.	概要	245
5.2.	OSC (-50000)	245
5.3.	OSCSVR (-57000)	321
第6章	OpenFrame/OSIのエラーコード	333
6.1.	概要	333
6.2.	OSI (-60000)	333
索引		421

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)製品を運用するプログラマーおよびシステム・エンジニアを対象に、OpenFrame製品の使用中に発生する可能性のあるエラーのタイプと対処方法について説明しています。

前提知識

本書は、OpenFrameの全製品群におけるエラーと対処方法について説明したものです。ご使用にならない製品の説明はスキップしてください。

制限事項

本書は、OpenFrameのほぼすべてのモジュールにおけるエラーメッセージについて説明しています。ただし、OpenFrameの各モジュールへのGUIインターフェースを提供するOpenFrame Managerモジュールのエラーメッセージについては説明していません。

本書の構成

本書は、計6章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: OpenFrame/Baseのエラーコード
OpenFrame/Baseのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。
- 第2章: OpenFrame/Batchのエラーコード
OpenFrame/Batchのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。
- 第3章: OpenFrame/TACFのエラーコード
OpenFrame/TACFのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。
- 第4章: OpenFrame/HiDBのエラーコード
OpenFrame/HiDBのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。
- 第5章: OpenFrame/OSCのエラーコード
OpenFrame/OSCのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。
- 第6章: OpenFrame/OSIのエラーコード
OpenFrame/OSIのエラーコードと各エラーの対処方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame スタートガイド	OpenFrameの基本概念と開発思想について説明しています。
OpenFrame Batchガイド	OpenFrame/Batchを構成する機能について説明しています。
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseを構成する機能について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法について説明しています。
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame ジョブ制御言語文法書	IBMメインフレームのJCLに対応するOpenFrameのMVS JCL構文のサポート内容を含んで説明しています。
OpenFrame TACF管理者ガイド	セキュリティ認証製品であるOpenFrame/TACFの機能と構造、ユーザーとグループの関連付け、リソースとデータセットへの認証、および多様なTACFコマンドについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する多様なツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
Tmax	管理者ガイド
	エラーメッセージリファレンスガイド
	FDLリファレンスガイド
Oracle	Error Message Reference

第1章 OpenFrame/Baseのエラーコード

本章では、OpenFrame/Baseのエラーコードと対処方法について説明します。

1.1. 概要

以下は、OpenFrame/Baseのモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-0	Non-VSAM	非VSAMデータセットの管理およびI/Oを処理します。
-1000	TSAM	VSAMデータセットの管理およびI/Oを処理します。
-2000	DSIO	すべてのデータセットに対して標準化されたインターフェースを提供します。
-3000	ICF	統合カタログ機能を提供します。
-4000	AMS	データセットの作成と削除およびカタログ機能を管理します。
-5000	DSALC	データセットの割り当てを処理します。
-6000	VOLM	ボリューム情報の検索およびVTOCを管理します。
-7000	LOCKM	ロック・サーバーのクライアント・モジュールです。
-8000	PGMDD	割り当てられたデータセットをDD名で検索します。
-10000	AMSX	データセットを管理(データセットの割り当てを含む)します。
-11000	SMS	SMSおよびACS機能を提供します。
-12000	DSCOM	データセットの共通ライブラリ・モジュールです。
-15000	CPMLIB	コード・ページを変換します。
-17000	SAF	OpenFrameシステムのセキュリティを担当します。
-22000	OFCOM	OpenFrameの共通ライブラリ・モジュールです。
-23000	SAFX	OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFと認証サーバー間のインターフェースを提供します。
-24000	SAFO	OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFとオンライン製品間のインターフェースを提供します。
-26000	SAF BAT	OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFとバッチ製品間のインターフェースを提供します。
-27000	MEMM	動的メモリの割り当てを管理します。

エラーコード	モジュール	説明
-28000	TLIC	OpenFrameライセンスをチェックします。
-29000	TTREE	ツリー形式のメモリ管理モジュールです。
-32000	SVRCOM	Tmaxサーバーの共通ライブラリ・モジュールです。
-34000	CONSOLE	OpenFrameコンソール機能を提供します。
-36000	SPIO	スプール・データセットの管理およびI/Oを処理します。
-93000	SMF	OpenFrameのSMFログを管理します。

1.2. Non-VSAM (-0)

Non-VSAMモジュールは、非VSAMデータセットの管理およびI/Oを処理します。

Non-VSAMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

NVSM_ERR_NOT_FOUND (-301)

説明	与えられたキー値に該当するレコードが存在しない場合に発生します。
対処方法	キー値が正しく設定されているかどうかを確認します。

NVSM_ERR_END_OF_FILE (-302)

説明	非VSAMデータセットを順次に読み取るとき、データセットの終端(EOF)に達した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションのEOFに遭遇したときに対応できる正しいロジックが存在するかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_MEMORY_ALLOC (-303)

説明	メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	メモリが十分に確保されているかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-304)

説明	OpenFrameの非VSAMに実装されていないISAMを使用する場合に発生します。
対処方法	VSAMを使用してください。
参考	

NVSM_ERR_NOT_ALLOWED (-305)

説明	設定されたI/Oモード、DSORG、DEVTYPE(デバイス・タイプ)などで許可されていない作業を実行した場合に発生します。
対処方法	実行する作業に対するI/Oモード、DSORG、DEVTYPEなどの設定が正しいかどうかを確認してください。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_REQUEST (-306)

説明	非VSAMで使用できないDCB値、またはモードが設定された場合に発生します。
対処方法	DCB値、またはモードが正しく設定されているかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_FILELIST (-307)

説明	openを実行するとき、非VSAMデータセットの情報が含まれたファイル構造体の一覧が指定されていない場合に発生します。
対処方法	ファイル構造体の一覧を指定します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_FILE (-308)

説明	CREATE、ERASE、RENAME、STATコマンドを実行するとき、非VSAMデータセットの情報が含まれたファイル構造体が指定されていない場合に発生します。
----	--

対処方法	ファイル構造体を指定します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_DSNAME (-401)

説明	RENAMEコマンドを実行するとき、変更するデータセットに新しい名前が指定されていない場合に発生します。
対処方法	変更するデータセットに新しい名前を指定します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_STAT (-402)

説明	STATコマンドを実行するとき、データセットの情報を取得する構造体が指定されていない場合に発生します。
対処方法	データセットの情報を取得する構造体を指定します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_FD (-501)

説明	非VSAMデータセットのファイル記述子が正しくない場合に発生します。
対処方法	非VSAMデータセットが正常にオープンされたかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_MAX_FILES (-502)

説明	同時にオープンできる非VSAMデータセットの最大数を超えた場合に発生します。
対処方法	使用していないデータセットを閉じてから再実行します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_ADDR (-503)

説明	アドレスを使用してFINDコマンドを実行するとき、アドレス値がBLDL一覧の範囲を超えた場合に発生します。
対処方法	アドレス値がBLDL一覧の範囲を超えているかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_MEMBER_NOT_FOUND (-504)

説明	メンバー名を使用してFINDコマンドを実行するとき、与えられた文字列で始まるメンバーが見つからない場合に発生します。
対処方法	メンバー名として入力した文字列が正しいかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_BLDL (-505)

説明	アドレスを使用してFINDコマンドを実行するとき、BLDL一覧が存在しない場合に発生します。
対処方法	FINDコマンドを実行する前に、BLDLを実行したかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_MEMBER_DUPLICATE (-506)

説明	STOWコマンドを実行するとき、すでに存在するメンバーを追加した場合に発生します。
対処方法	既存のメンバーを削除するか、新しく追加するメンバー名を変更します。
参考	

NVSM_ERR_SMALL_BUFFER_SIZE (-507)

説明	非VSAMの内部バッファ・サイズがLRECLより小さい場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのNVSM_BUFFER_SIZEキーのVALUE項目のサイズを増やします。

参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
----	---

NVSM_ERR_STOW_CHANGE_PARM (-508)

説明	STOWのCHANGEコマンドを実行するとき、与えられたパラメータの形式が正しくない場合に発生します。
対処方法	パラメータを確認します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_MEMBER_LEN (-509)

説明	データセット・メンバー名の長さが正しくない場合に発生します。
対処方法	メンバー名は、8文字から63文字まで指定できます。名前の長さを確認してください。
参考	

NVSM_ERR_LOCK_DETECTED (-510)

説明	非VSAMデータセット・ファイルがロックされています。
対処方法	該当のファイルを他のプロセスが使用していないか確認します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_CONCATENATION_DSORG (-511)

説明	データセットの連結で正しくないデータセットが指定された場合です。
対処方法	データセットを連結する場合、PDSまたはPDSのメンバーを指定しないようにします。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_BUF_SIZE (-601)

説明	GET(READ)コマンドを実行するとき、レコードを読み取るバッファ・サイズがレコード長より小さい場合に発生します。
対処方法	読み取るバッファ・サイズをレコード長に合わせて修正します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_KEY (-602)

説明	BDAMを使用してREADとWRITEコマンドを実行するとき、キー値を与えていない場合に発生します。
対処方法	キー値を与えたかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_GET_RDW_FAIL (-603)

説明	RDW(Record Description Word)情報の読み取りに失敗した場合に発生します。
対処方法	有効な可変長データセットであるかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_PUT_RDW_FAIL (-604)

説明	RDW情報の保存に失敗した場合に発生します。
対処方法	保存領域が十分であるか確認します。
参考	

NVSM_ERR_NOT_END_WITH_NEWLINE (-606)

説明	RECFMがLタイプ(Line Sequentialであり、移動モードを使用する場合、レコードの最後に*n*文字がないと発生します。
対処方法	レコードの最後に*n*文字を追加します。
参考	

NVSM_ERR_LOCATE_FAIL (-607)

説明	PUTX(REWRITE)コマンドを実行するとき、内部バッファに問題がある場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_GET_RECL (-608)

説明	GET(READ)コマンドを実行して最後に読み取ったレコードのサイズ情報がない場合に発生します。
対処方法	PUTX(REWRITE)の直前に実行されたI/OがGET(READ)であるかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SIZE_LIMIT_OVER (-609)

説明	現在のデータセット・サイズが制限を越えた場合に発生します。
対処方法	DCBのスペース情報をチェックし、データセットにI/Oをするプログラムが無限ループに入ったかどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_PUTX_SIZE (-610)

説明	最後に読み取ったレコード長とPUTX(REWRITE)するレコード長が一致しない場合に発生します。
対処方法	PUTXの長さと最後に読み取ったレコード長を一致させます。
参考	

NVSM_ERR_PUT_MULTIPLE_RECORDS (-611)

説明	Lタイプのレコードに対して、1回のPUT(WRITE)操作に複数のレコードが含まれた場合に発生します。
対処方法	1回の操作には1つのレコードのみ作成します。

参考	
----	--

NVSM_ERR_WRITE_LENGTH (-612)

説明	PUT(WRITE)した長さが実際に作成されなかった場合に発生します。
対処方法	操作を再実行します。
参考	

NVSM_ERR_OUTLIM_OVER (-613)

説明	スプールにOUTLIM設定を超える出力がある場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定で tjclrun サブジェクトの DD セクションの OUTLIM キーまたはJCLのOUTLIMの設定を確認します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。JCLの設定については、『OpenFrame ジョブ制御言語 文法書』を参照してください。

NVSM_ERR_OVERLRECL_RECORD (-614)

説明	LRECLより長いレコードが入力された場合です。
対処方法	LRECLの値と実際のレコードを比較して、データセット・ファイルが有効かどうかを確認します。
参考	

NVSM_ERR_BROKEN_DATASET (-615)

説明	データセットのDCB情報と実際のデータセット長が異なる場合に発生します。
対処方法	データセットが損傷していないか確認します。
参考	

NVSM_ERR_INVALID_KEYLEN (-616)

説明	非VSAMを開始する際、正しくないキー長が指定された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

NVSM_ERR_BOUNDARY_VIOLATION (-617)

説明	DAMファイル进行处理する際、ブロック・サイズよりも大きいデータを書き込む場合に発生します。
対処方法	書き込むデータの長さを確認します。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_OPEN_MODE (-701)

説明	PDSディレクトリにアクセスしてオープンする際、正しくないオープン・モードが指定された場合に発生します。
対処方法	オープン・モードを読み取りモードまたは読み書きモードに指定します。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_CORRUPTED (-702)

説明	PDSディレクトリが無効な場合です。
対処方法	PDSディレクトリの状態を確認します。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_IO_FAILURE (-703)

説明	PDSディレクトリの入出力中にエラーが発生した場合です。
対処方法	入出力エラーが発生したPDSの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_NO_PAGE (-704)

説明	PDSディレクトリ・ページが存在しない場合です。
対処方法	入出力エラーが発生したPDSの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_DIRECTORY_NOT_FOUND (-705)

説明	PDSディレクトリが存在しない場合です。
対処方法	PDSが正常に作成されているか確認し、必要に応じて再作成します。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_ELEMENT_NOT_FOUND (-706)

説明	PDSエレメントが存在しない場合です。
対処方法	入出力エラーが発生したPDSの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

NVSM_ERR_PDSDIR_DUPLICATE (-707)

説明	PDSディレクトリ内に同じ名前のメンバーがすでに存在する場合です。
対処方法	PDSに存在しないメンバー名を指定してください。
参考	

NVSM_ERR_CONSOLE_DISPLAY (-851)

説明	データセット・ファイル情報をコンソールに出力する際にエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_CREAT (-900)

説明	creat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_UNLINK (-901)

説明	unlink()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_RENAME (-902)

説明	rename()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_OPENDIR (-903)

説明	opendir()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_MKDIR (-904)

説明	mkdir()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_RMDIR (-905)

説明	rmdir()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_ACCESS (-906)

説明	access()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_OPEN (-910)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_READ (-911)

説明	read()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_WRITE (-912)

説明	write()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出し関連のエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_LSTAT (-913)

説明	lstat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_LSEEK (-914)

説明	lseek()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_CLOSE (-915)

説明	close()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_TRUNCATE (-916)

説明	truncate()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_FCNTL (-917)

説明	fctl()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_MKSTEMP (-918)

説明	mkstemp()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_CHMOD (-919)

説明	chmod()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_FOPEN (-920)

説明	fopen()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_FREAD (-921)

説明	fread()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_FWRITE (-922)

説明	fwrite()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_POPEN (-930)

説明	popen()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_PCLOSE (-931)

説明	pclose()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_LOCALTIME (-940)

説明	localtime()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

NVSM_ERR_SYSTEM_SIGNAL (-950)

説明	signal()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	スプールに出力されたシステム関数の呼び出しに関するエラーメッセージを確認します。
参考	

1.3. TSAM (-1000)

TSAMモジュールは、VSAMデータセットの管理およびI/Oを処理します。

TSAMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

TSAM_ERR_DUPLICATE_RECORD (-1001)

説明	UNIQUE属性を持つKSDSまたはRRDSデータセットに同じレコード区切り子を持つレコードを追加する場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの要件に従って例外処理するか、データセットを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DUPLICATE_KEY (-1002)

説明	NONUNIQUE属性を持つALTERNATE INDEX PATHを使用してレコードを順次に読み取るとき、同じキーに該当するレコードが複数存在しているため、順次に読み取れない場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの要件に従って処理します。同じALTERNATE KEYに該当する次のレコードを読み取るには、順次読み取りでREAD NEXTします。一方、同じALTERNATE KEYを持つレコードを無視する場合は、キーを再設定した後、直接読み取ります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_NOT_FOUND (-1003)

説明	指定されたレコードの区切り子に該当するレコードがデータセットに存在しない場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの要件に従って処理します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_END_OF_FILE (-1004)

説明	順次読み取りで、データセットの最後(READ NEXT)または最初のレコード(READ PREV)に達した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの要件に従って処理します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_RECORD_LOCKED (-1005)

説明	NOSUSPENDオプションを指定してREAD FOR UPDATEまたはREWRITEするレコードが他のアプリケーションによってロックされている場合に発生します。
対処方法	同時に実行できないアプリケーションが同時に実行されていないか確認します。同時に実行されている場合は、NOSUSPENDオプションを除去して、TSAMが問題を解決できるようにアプリケーションを変更します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_RECORD_BUSY (-1006)

説明	NOSUSPENDオプションを指定して読み取るレコードが、他のアプリケーションによってロックされている場合に発生します。
対処方法	NOSUSPENDオプションを除去して、TSAMが問題を解決できるようにアプリケーションを変更するか、しばらくしてから再度読み取ります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_LENGTH_ERROR (-1007)

説明	固定長レコードを持つデータセットの場合、データセットの定義に指定されたレコード長と異なる長さのレコードを保存する場合に発生します。 可変長レコードを持つデータセットの場合は、データセットの定義に指定された最大レコード長より大きいレコードを保存する場合に発生します。
対処方法	アプリケーションのWRITEに渡されるレコードのバッファ・サイズを修正するか、データセットの定義が正しくない場合は、当該データセットを再定義する必要があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_REQUEST (-1008)

説明	TSAM APIの使用時に提供される関数パラメータの使用が正しくない場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_NOT_ALLOWED (-1009)

説明	データセットのオープン時に指定したオープン・モードで許可されていない操作を使用する場合に発生します。たとえば、読み取り専用でオープンしたデータセットに書き込みをする場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを修正します。オープン時に必要なオープン・モードを追加するか、許可されていない操作を使用しないように修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_NO_SPACE (-1010)

説明	データセットにレコードを保存するためのストレージが不十分な場合に発生します。
対処方法	TSAMデータセットを保存するための表領域の空き領域、およびファイル・システム上のディスクの空き領域を確保します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MEMORY_ALLOC (-1011)

説明	メモリ不足によってアプリケーションを実行できなくなった場合に発生します。
対処方法	アプリケーションでメモリ漏れが発生しているかどうかをチェックします。 また、正しくないサイズ(負の数)のメモリ割り当てやアプリケーションを実行したユーザー環境のメモリ制約も確認します。
参考	

TSAM_ERR_IO_FAILURE (-1012)

説明	ディスクI/Oの実行中にエラーが発生した場合はです。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSAM_ERR_INVALID_OPERATION (-1013)

説明	ESDSタイプのデータセットからレコードを削除するなど、データセットの構造上提供されない操作を要求した場合に発生します。
対処方法	問題を起こす関数の呼び出しを実行しないようにアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INTERNAL (-1015)

説明	TSAMサーバーの内部エラーです。ほとんどの場合、TSAMデータセットを保存するボリュームに該当する表領域が作成されていないか、ボリュームのためのVVDS表が存在しない場合に発生します。また、その他のサーバーの内部エラーが発生した場合です。
対処方法	表領域が作成されていない場合は、表領域を作成し、VVDS表が存在しない場合は、 voladd ツールを使用してボリュームを登録します。 その他のサーバーの内部エラーが発生した場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSAM_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-1016)

説明	現在サポートされていない機能を使用した場合に発生します。
対処方法	この機能を使用しないようにアプリケーションを修正します。アプリケーションを修正できない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSAM_ERR_MISMATCH_KEY_FIELD (-1017)

説明	KSDSの作成時に、キーの位置がコピーブックのキー・フィールドと一致しない場合に発生します。
対処方法	キーの位置を再確認し、問題がない場合はコピーブックのキー・フィールドを指定したキーの位置と一致させます。2つ以上のキー・フィールドを使用できますが、フィールドの一部ではなく、全体を使用する必要があります。

参考	
----	--

TSAM_ERR_MISMATCH_LRECL (-1018)

説明	TSAMの作成時に、指定されたレコード長がコピーブック全体のサイズと一致しない場合に発生します。
対処方法	レコードの長さとコピーブックのサイズを一致させます。
参考	

TSAM_ERR_INVALID_MI_COUNT (-1019)

説明	TSAMの作成時に、OpenFrameの環境設定に指定された一度にインサートできる数(mass insert count)が無効な場合です。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのTSAM_RDBセクションのMASSINSERT_COUNTの設定値を確認して有効な値を指定してください。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_OPEN_MODE (-1020)

説明	NOREUSE属性を持つTSAMデータセットが空の場合、OUTPUTとしてオープンされることを許可しません。
対処方法	OPENモードを変更して実行するか、IDCAMS ALTERコマンドを実行してREUSE/NOREUSE属性を変更します。
参考	

TSAM_ERR_INCOMPATIBLE_TEMPLATE_USED (-1021)

説明	現在使用しているTSAMモジュールと互換性のないTSAMテンプレート・ファイルを使用してTSAM OPEN/CREATE/COPY/LIBGENを実行した場合です。
対処方法	互換性のあるバージョンのTSAMテンプレート・ファイルを使用します。
参考	

TSAM_ERR_INVALID_CONN_ID (-1101)

説明	無効な接続IDをTSAM APIの接続IDとして提供した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MAX_CONNECTIONS (-1102)

説明	要求したsam_connectが同時に接続できる最大数を超えた場合に発生します。
対処方法	必要な数よりTSAMサーバーの最大セッション数が少ない場合は、値を増やした後サーバーを再起動します。 また、アプリケーションで不要な接続がないか確認します。使用しなくなった接続は、tsam_disconnect()を呼び出して接続を解除してください。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DUPLICATE_CONN_ID (-1103)

説明	すでにCONNECT APIに提供されたコネクションIDを重複して使用した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_STILL_ACTIVE (-1104)

説明	DISCONNECT APIを実行したとき、終了されていないトランザクションが存在すると発生します。
対処方法	アプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_CONNECT_FAILURE (-1105)

説明	ネットワーク障害またはTSAMサーバーの障害によりアクセスできない場合に発生します。
----	--

対処方法	TSAMサーバーが起動および正常に動作しているか確認します。 TSAMサーバーが動作しているホストへのネットワーク障害が存在するかをチェックします。 CONNECT APIのパラメータとしてサーバーのホスト名、IP、ポート番号が正しく提供されたかを確認します。TB_CONN_TIMEOUTまたはTB_READ_TIMEOUTの環境変数(秒単位)値が小さすぎないかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_AUTHENTICATION_FAILURE (-1106)

説明	CONNECT APIにパラメータとして提供されたユーザー名とパスワードでユーザー認証に失敗した場合に発生します。
対処方法	CONNECT関数にパラメータとして提供されたユーザー名とパスワードが正しいかどうかを確認します。TSAMサーバーに当該ユーザーが存在し、CONNECTを実行する権限を持っているかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_DATABASE (-1107)

説明	CONNECT APIに指定された接続情報うち、データベース接続文字列が正しくないため、接続するサーバーを決定できなかった場合に発生します。
対処方法	CONNECT APIに指定されたデータベース接続文字列を確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DISCONNECTED (-1108)

説明	CONNECT APIで接続されたTSAMサーバーとの接続が異常切断された場合に発生します。
対処方法	TSAMサーバーが正常に動作しているかどうかを確認します。 当該ホストへのネットワーク障害がないかを確認します。 TB_CONN_TIMEOUTまたはTB_READ_TIMEOUT環境変数の設定値が小さすぎないかを確認します。
参考	『OpenFrame TSAMガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_FAIL_OVER_RECONNECT (-1109)

説明	TSAMライブラリが使用するデータベースとの接続が終了され、再接続が発生した場合です。
対処方法	動作上の問題はありません。ログで追加情報を確認することができます。
参考	

TSAM_ERR_INVALID_TX_ID (-1201)

説明	トランザクション関連関数を呼び出すとき、txidに指定した値が負数または正しくない場合に発生します。 接続せずにトランザクション関連関数を使用した場合にも発生します。
対処方法	アプリケーションが一般的なTSAM APIの使用手順に従ってコーディングされているかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MAX_TRANSACTIONS (-1202)

説明	1つのTSAMクライアント・アプリケーションで利用できるtxidの最大数を越えた場合に発生します。
対処方法	1つの接続当たり、1つのトランザクションのみサポートされるため、1つのクライアントで複数の接続を同時に使用した場合に発生します。アプリケーションでDISCONNECTを実行せずに、CONNECTを連続して呼び出していないかを確認して修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DUPLICATE_TX_ID (-1203)

説明	すでにTX STARTされたtxidをTX ENDせずに、TX STARTに再使用する場合に発生します。
対処方法	他のtxid値を使用するようにアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_STARTED_ALREADY (-1204)

説明	すでにTX STARTした接続で重複して連続的にTX STARTした場合に発生します。
対処方法	同じ接続IDに対し、TX STARTを重複して呼び出さないようにアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_START_FAILURE (-1205)

説明	TSAMサーバーでTX STARTが失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_COMMIT_FAILURE (-1206)

説明	TSAMサーバーでトランザクションのコミットに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_ROLLBACK_FAILURE (-1207)

説明	TSAMサーバーでトランザクションのロールバックに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_FD (-1301)

説明	オープン、またはオープン後に使用するFD値をパラメータとして使用する関数で、FD値に負数が指定されたか、またはオープンされたことのないFD値を使用した場合に発生します。
----	--

対処方法	アプリケーションでOPENAPIを呼び出さずに、データセットに対するレコードI/Oを行うために関数を呼び出していないかを確認して修正します。 また、閉じたFDを継続して使用していないかを確認して修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MAX_OPEN_FILES (-1302)

説明	1つのTSAMクライアント・アプリケーションで同時にオープンできる最大数(1024)を超えてファイルを開いた場合に発生します。
対処方法	ファイルをクローズせずに継続してオープンのみ実行していないかを確認してアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DUPLICATE_FD (-1303)

説明	すでにOPEN APIに使用したFD値をクローズせずに、同じFDを使用してOPEN APIを呼び出した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションで同じFDを同時に複数回オープンしないように修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_FILE_NOT_FOUND (-1304)

説明	定義されていないデータセットをオープンしようとした場合に発生します。
対処方法	必要なデータセットを予め定義(DEFINE CLUSTER)した後、アプリケーションを実行します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_VOLUME_NOT_FOUND (-1306)

説明	データセットを作成するためにCREATEを呼び出すとき、パラメータとして提供したボリュームの一連番号に該当する表領域をTSAMサーバーに作成していない場合に発生します。
-----------	--

対処方法	ボリュームに該当の表領域を事前に作成し、voladdツールを使用してカタログに登録した後、アプリケーションを実行します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_FILE_NO_PERMISSION (-1307)

説明	ユーザー・アカウントでTSAMを作成する場合に使用されるコピーブック・ファイルへのアクセス権限がない場合に発生します。
対処方法	コピーブック・ファイルへのアクセス権限を確認します。
参考	

TSAM_ERR_FILE_NOT_REGULAR (-1308)

説明	TSAMの作成時に使用されるコピーブック・ファイルが無効な場合に発生します。
対処方法	コピーブック・ファイルが有効かどうかを確認します。
参考	

TSAM_ERR_ENTRY_DEFINED_ALREADY (-1317)

説明	すでに定義されているTSAMデータセットを削除せずに再定義(DEFINE CLUSTER)した場合に発生します。
対処方法	定義済みのTSAMデータセットを再定義(DEFINE CLUSTER)する場合に発生します。主にバッチ処理の手順が正しくない場合に発生しており、事前にDELETEを実行した後、バッチを再実行する必要があります。また、バッチ処理の手順が正しいかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DEADLOCK (-1325)

説明	TSAMサーバーでデッドロック状態になった場合に発生します。
対処方法	ロック状態で他のロック要求が失敗した場合、ロックをすべてアンロックしてから再実行するようにアプリケーションを修正します。原因となるアプリ

	ケーションを修正できない場合、一般的にはデッドロック・エラーになったアプリケーションを終了した後、しばらくして再実行します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_RBA_SEQ_NOT_FOUND (-1326)

説明	RBA表から、ターゲットESDSに対するRBAシーケンス番号の情報が見つからない場合に発生します。
対処方法	OFM_BASE_RBA表から、エラーが発生したESDSのボリュームと名前でエントリが存在するか確認します。存在しない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_TOKEN (-1401)

説明	REWRITEとUNLOCK APIのパラメータとして与えられたトークン値が、READ for UPDATE時に作成して返したことのないトークン値である場合に発生します。 または、READ for UPDATEの呼び出し結果として返されたトークン値が、コーディング・ミスによって変更された場合に発生します。
対処方法	READ for UPDATEの呼び出し結果として返されたトークン値が、コーディング・ミスによって変更されたかどうかを確認して修正します。 また、UNLOCKなしで、多くのREAD for UPDATEを連続して実行しているかどうかをチェックし、修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MAX_LOCK_TOKENS (-1402)

説明	UNLOCKなしで、多くのREAD for UPDATEを連続して実行した場合に発生します。ロック設定が可能なトークンの最大数は1024です。
対処方法	アプリケーションでUNLOCKなしで連続してREAD for UPDATEでロックを実行するコードを修正し、ロック・トークンの最大数を超えないようにします。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_TX_NOT_STARTED (-1403)

説明	TX START APIを呼び出さずに、TSAMレコードI/O API(READ、WRITE、REWRITE、DELETEなど)を使用した場合に発生します。
対処方法	一般的なTSAM APIの使用手順に従ってアプリケーションがコーディングされているかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_KEYLENGTH (-1405)

説明	アプリケーションの作成時に、TSAM APIの関数のキー長の値と、該当のデータセットの定義に指定したキー長の値が異なる場合に発生します。
対処方法	アプリケーションで指定されたキー長の値が正しいかどうかを確認して修正します。例外としてGENERICオプションを指定した場合は、データセットの定義時に指定したキー長の値より小さい値を指定することができます。RBAまたはRRNオプションを指定した場合、キー長の値は4バイトに見なされます。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_GENERIC_KEYLENGTH (-1406)

説明	TSAM APIのキー長値を指定するとき、GENERICオプションを同時に指定した場合は、データセットの定義時に指定したキー長の値より小さい値を指定する必要があります。また、同一値、負数値など、GENERICオプションと実際に指定したキー長の値が競合する場合に発生します。
対処方法	アプリケーションで間違って使われたGENERICオプションを除去するか、正しいキー長の値を指定します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_INVALID_REQUEST_ID (-1501)

説明	BROWSE操作のためにSTART BR、END BR、RESET BR、READ NEXT、READ PREV APIを呼び出したとき、reqidに正しくない範囲の値を指定した場合に発生します。 また、START BRしたことのないreqidに対してEND BR、RESET BR、READ NEXT、READ PREV APIを呼び出した場合に発生します。
----	---

対処方法	正しい値が指定されたreqidが使用されるようにアプリケーションを修正します。 また、END BR、RESET BR、READ NEXT、READ PREVの呼び出し時に指定したreqidは、START BRを実行したときに指定したreqid値と一致する必要があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_MAX_REQUEST_IDS (-1502)

説明	1つのデータセットをオープンして、使用可能なブラウザーの最大数を越えて使用した場合に発生します。オープンされた1つのデータセットに対して使用可能なブラウザー(またはreqid)の最大数は16です。
対処方法	アプリケーションで指定した制限値(16)を越えて、END BRなしでSTART BRのみ連続して実行していないかを確認して修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_DUPLICATE_REQUEST_ID (-1503)

説明	以前、START BRによって作成されたブラウザーのreqidを、END BRせずに再びSTART BRのreqidとして提供した場合に発生します。
対処方法	1つのreqidに対するSTART BRとEND BRがペアになってアプリケーションが作成されているかどうかを確認して修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

TSAM_ERR_SCHEMA_FILE_OPEN (-1701)

説明	TSAMの作成時に必要なコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルがオープンできない場合です。
対処方法	新規作成するTSAMのコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルの状態が有効かどうか確認します。
参考	

TSAM_ERR_SCHEMA_PARSING_FAILED (-1702)

説明	TSAMの作成時に必要なコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルの構文解析に失敗した場合です。
対処方法	エラーメッセージを確認して、新規作成するTSAMのコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルの構文に問題がないかチェックします。問題がない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSAM_ERR_SCHEMA_COLUMN_ERROR (-1703)

説明	TSAMの作成時に必要なコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルのフィールド数が無効な場合です。
対処方法	新規作成するTSAMのコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルのフィールド数を確認します。有効なフィールドの数は、1～2000の間です。
参考	

TSAM_ERR_SCHEMA_INVALID_COPYBOOK (-1704)

説明	TSAMの作成時に必要なコピーブック・ファイルから正しくない構文が見つかった場合です。
対処方法	エラーメッセージを確認して、新規作成するTSAMのコピーブック・ファイルまたはインクルード・ファイルの構文エラーを修正します。
参考	

TSAM_ERR_ALLOC_RDB_OBJECT (-1901)

説明	RDBオブジェクトの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_FREE_RDB_OBJECT (-1902)

説明	RDBオブジェクトの割り当ての解除に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_DEFINE_VARIABLE (-1903)

説明	RDBホスト変数の定義に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_BIND_VARIABLE (-1904)

説明	RDBホスト変数のバインドに失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_PREPARE_STATEMENT (-1905)

説明	SQL文の実行準備に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_EXECUTE_STATEMENT (-1906)

説明	SQL文の実行に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_FETCH_STATEMENT (-1907)

説明	RDB行のフェッチに失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_RETRIEVE_ROWID (-1908)

説明	RDB ROWIDの取得に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_RETRIEVE_ROW_COUNT (-1909)

説明	RDB表から指定された行数の取得に失敗した場合に発生します。
対処方法	出力されるOracleのエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	『Oracle Database Error Messages』を参照してください。

TSAM_ERR_TABLE_NAME_LENGTH (-1910)

説明	TSAMサーバーでデータセットの作成時に行われるデータセット名と表名間の変換において、32バイトを越える表名が存在する場合に発生します。
対処方法	CREATE APIを呼び出して直接TSAMデータセットを作成するとき、データセット名が26バイトを超える場合は、tsam_filename()関数を使用して当該データセット名を表名に変換してから使用します。tsam_filename()関数は、26バイトより長いデータセット名を32バイトの一意の表名に変換します。 IDCAMS または JCL を使用せずに、直接SQLを使用してTSAMデータセットに表を作成する場合は、表名が32バイトを超えないようにします。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

1.4. DSIO (-2000)

DSIOモジュールは、非VSAM、VSAM、スプールなど、すべてのデータセットに対して標準化されたインターフェースを提供します。

以下は、DSIOモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法についての説明です。

DSIO_ERR_DUPLICATE_RECORD (-2001)

説明	VSAM KSDSまたはRRDSのデータセットに対してWRITEコマンドを実行するとき、すでに同じキー値を持つレコードが存在する場合に発生します。
対処方法	データセット内に同じキー値を持つレコードが存在するかどうかを確認します。このエラーは業務ロジックが正しくないか、処理手順が正しくない場合に発生します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。

DSIO_ERR_DUPLICATE_KEY (-2002)

説明	キーの重複が許可されたデータセット(代替索引データセット)で、READコマンドまたはWRITEコマンドの実行時に重複キーが検出された場合に発生します。
対処方法	このメッセージは無視しても構いません。重複キーが発生した場合に特別な業務ロジックを実行する必要がある場合は、アプリケーションのロジックを分岐させます。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。

DSIO_ERR_NOT_FOUND (-2003)

説明	VSAM KSDSまたはRRDSのデータセットに対するREADコマンドの実行時に、与えられたキーに該当するレコードが見つからない場合に発生します。
対処方法	一般的な業務アプリケーションで頻繁に発生し得るエラーです。このエラーへの対応が業務ロジックに適用されている必要があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。

DSIO_ERR_END_OF_FILE (-2004)

説明	順次データセットまたはVSAMデータセットに対してREADコマンドを順次実行するとき、データセットの最後(EOF)に達した場合に発生します。
対処方法	一般的な業務アプリケーションで頻繁に発生し得るエラーです。このエラーへの対応が業務ロジックに適用されている必要があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_RECORD_LOCKED (-2005)

説明	VSAMデータセットに対してREAD for UPDATEコマンドを実行したときに発生することがあります。すでに他の業務アプリケーションが当該レコードをロックしている場合に発生します。
対処方法	ロックが解除されるまで待ってから、READ for UPDATEコマンドを再実行するか、NOSUSPENDオプションを除去します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_RECORD_BUSY (-2006)

説明	VSAMデータセットに対してREADコマンドを実行したときに発生することがあります。すでに他の業務アプリケーションが当該レコードをロックしている場合に発生します。
対処方法	ロックが解除されるまで待ってから、READコマンドを再実行するか、NOSUSPENDオプションを削除します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_INVALID_REQUEST (-2008)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、必須パラメータを渡さなかった場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでDSIOライブラリAPIを呼び出すときは、必須パラメータを渡すように修正します。
参考	

DSIO_ERR_NOT_ALLOWED (-2009)

説明	オープンされたデータセットに対して、オープン・モードで使用できないコマンドを実行した場合に発生します。
対処方法	データセットの種類を確認し、使用可能なコマンドのみ使用するようにアプリケーションを修正します。また、データセットのオープン時にオープン・モードを正しく指定します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_NO_SPACE (-2010)

説明	データセットに対してWRITEコマンドを実行するとき、データセットに割り当てられたディスク容量が不十分な場合に発生します。
対処方法	非VSAMデータセットの場合はディスクの割り当てスペースを増やし、VSAMデータセットの場合は表領域のサイズを増やします。
参考	

DSIO_ERR_MEMORY_ALLOC (-2011)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_INTERNAL (-2012)

説明	DSIOライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-2013)

説明	DSIOライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_FILE_NOT_FOUND (-2014)

説明	処理するデータセットが見つからない場合に発生します。カタログ化されているが、物理領域(ストレージ)が割り当てられていない場合に発生することが多いです。
対処方法	非VSAMデータセットの場合は、該当のボリューム・ディレクトリにファイルが存在するかどうかを確認します。VSAMデータセットの場合は、該当のボリュームの表領域に表が存在するかどうかを確認します。
参考	

DSIO_ERR_SHOULD_NOT_OCCUR (-2015)

説明	DSIOライブラリの内部エラー(Unrealistic Condition)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_REWRITE_SIZE (-2016)

説明	データセットに新しいレコードをREWRITEするとき、既存のレコード長と一致しない場合に発生します。
対処方法	既存のレコードとREWRITEするレコードの長さが一致する必要があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-2017)

説明	読み取るデータセットのレコード長が、レコードの内容を保存するためのバッファ・サイズより大きい場合に発生します。
対処方法	データセットのレコード長より大きなレコード・バッファを提供します。
参考	

DSIO_ERR_CONFLICT_FLAGS (-2018)

説明	VSAM KSDSの入出力時にデータセット・タイプと互換性のないフラグが設定された場合に発生します。
----	--

対処方法	VSAM KSDSに合った入出力コマンドを要求します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_FILESEQUENCE (-2019)

説明	非VSAMデータセットの入出力時に、無効なファイル・シーケンスを要求した場合に発生します。
対処方法	データセット範囲内の有効なファイル・シーケンスを要求してください。
参考	

DSIO_ERR_BOUNDARY_VIOLATION (-2020)

説明	非VSAMデータセットの入出力時に、ブロック・サイズより大きなデータを書き込む場合に発生します。
対処方法	書き込むデータの長さを確認します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_OPEN_MODE (-2021)

説明	NOREUSE属性を持つTSAMデータセットが空の場合、OUTPUTとしてオープンされることを許可しません。
対処方法	OPENモードを変更して実行するか、IDCAMS ALTERコマンドを実行してREUSE/NOREUSE属性を変更します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_CONN_ID (-2101)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、無効な接続IDを指定した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでDSIOライブラリAPIを呼び出すとき、有効な接続IDを渡すように修正します。
参考	

DSIO_ERR_MAX_CONNECTIONS (-2102)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、VSAMまたは非VSAMデータセットを使用するための接続の数が制限値を超えた場合に発生します。
対処方法	VSAMまたは非VSAMデータセットを使用するための接続は共有できるため、共有して使用するようソースコードを修正します。
参考	

DSIO_ERR_DISCONNECTED (-2103)

説明	データセットに対するREAD/WRITEなどのI/O関数を実行中に、VSAMデータセット・サーバーへの接続が切断された場合に発生します。
対処方法	VSAMデータセット・サーバーの状態をチェックしてログを分析し、その原因を確認します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_TX_ID (-2201)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、無効なトランザクションIDを指定した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでDSIOライブラリAPIを呼び出すとき、有効なトランザクションIDを渡すように修正します。
参考	

DSIO_ERR_MAX_TRANSACTIONS (-2202)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、データセットI/Oのために開始されたトランザクションの数が制限値を超えた場合に発生します。
対処方法	新しいトランザクションを開始するときは、既存のトランザクションを終了してから開始するようソースコードを修正します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_FD (-2301)

説明	DSIOライブラリAPIを直接使用するとき、無効なファイル記述子を指定した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでDSIOライブラリAPIを呼び出すとき、有効なファイル記述子を渡すように修正します。
参考	

DSIO_ERR_MAX_OPEN_FILES (-2302)

説明	データセットのオープン時に、オープンできる制限値を超えた場合に発生します。
対処方法	アプリケーションで使用済みのデータセットは、他のデータセットをオープンする前に閉じます。
参考	現在、1つのプロセスで同時にオープンできるデータセットの最大数は1024です。

DSIO_ERR_TSAM_CONFIGURATION (-2401)

説明	VSAMデータセット・サーバーに接続するための設定ファイルに問題が発生した場合に発生します。
対処方法	dbconn.conf設定ファイルの[TSAM_CLIENT]セクションの項目をチェックしてエラーを修正します。
参考	『OpenFrame Baseガイド』の「付録B. システム設定」を参照してください。

DSIO_ERR_NOT_INITIALIZED (-2403)

説明	DSIO BATCHライブラリAPIを直接使用するとき、初期化関数を呼び出さずに使用した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでDSIOライブラリAPIを呼び出す前に初期化関数を呼び出します。
参考	

DSIO_ERR_CLOSED_WITH_LOCK (-2404)

説明	オープンするデータセットがすでにCLOSE WITH LOCKオプションによってロックされた場合に発生します。
対処方法	業務アプリケーションを修正します。
参考	

DSIO_ERR_LOAD_FILE_OPEN (-2405)

説明	データセットを編集するためにコピーを作成するとき、ファイルのオープン・エラーが発生した場合です。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへのアクセス権限を確認します。
参考	

DSIO_ERR_LOAD_FILE_WRITE (-2406)

説明	データセットを編集するためにコピーを作成するとき、ファイルの書き込みエラーが発生した場合です。
対処方法	ディレクトリに空き領域が十分にあるかどうかを確認します。
参考	

DSIO_ERR_SAVE_FILE_OPEN (-2407)

説明	修正されたデータセットのコピーをオープンするときにエラーが発生した場合です。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへのアクセス権限を確認します。
参考	

DSIO_ERR_SAVE_FILE_READ (-2408)

説明	修正されたデータセットのコピーを読み取るときにエラーが発生した場合です。
対処方法	該当のファイルにレコードが保存されているかどうかを確認します。
参考	

DSIO_ERR_WRONG_INIT_FLAGS (-2410)

説明	DSIOライブラリの初期化関数を呼び出すとき、フラグ設定が正しくない場合に発生します。
対処方法	入力フラグの設定を確認します。
参考	

DSIO_ERR_WRONG_DCB_CONCATS (-2501)

説明	アロケーターで準備された連結されたDCBに問題が発生した場合です。
対処方法	異種データセットは連結できません。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_INVALID_DS_ACCESS (-2502)

説明	非VSAMデータセットにサポートされないコマンドを実行した場合に発生します。
対処方法	データセットの種類を確認して、有効なコマンドのみ実行します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_INVALID_OPERATION (-2503)

説明	データセットの種類に無効なDSIO APIを呼び出した場合に発生します。
対処方法	データセットの種類を確認して、有効なDSIO APIを使用します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

DSIO_ERR_OPT_NOT_SUPPORTED(-2504)

説明	データセットI/Oでサポートされないオプションが使用された場合に発生します。
対処方法	該当のオプションがサポートされるかどうか確認します。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_DCB_TYPE(-2506)

説明	無効なDCBタイプが設定されている場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_CONN_TYPE(-2507)

説明	無効なCONNECTIONタイプが設定されている場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_RID_TYPE(-2508)

説明	無効なRIDタイプが設定されている場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_DCB_NAME(-2509)

説明	無効なDCB名が設定されている場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_INVALID_MEMORY_POINTER(-2601)

説明	ライブラリの内部でDCB情報の割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSIO_ERR_ODBC(-2602)

説明	データセット・メタデータの処理中に、データベース入出力エラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにODBCのエラーログを提供してください。
参考	

DSIO_ERR_SYSTEM_LSTAT(-2901)

説明	lstat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_POPEN(-2902)

説明	popen()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_FREAD(-2903)

説明	fread()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_OPEN(-2904)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_WRITE(-2905)

説明	write()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_READ(-2906)

説明	read()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSIO_ERR_SYSTEM_CLOSE(-2907)

説明	close()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

1.5. ICF (-3000)

ICFモジュールは、統合カタログ機能を提供します。

ICFモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

ICF_ERR_DUPLICATE_RECORD (-3001)

説明	同じカタログ項目がすでに登録されている場合に発生します。
対処方法	登録する項目がカタログ化されているかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」を参照してください。

ICF_ERR_NOT_FOUND (-3002)

説明	検索するカタログ項目が登録されていない場合に発生します。
対処方法	検索する項目がカタログ化されているかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」を参照してください。

ICF_ERR_END_OF_FILE (-3003)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用してカタログをブラウズ中にファイルの最後に達した場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPIを使用するアプリケーションでカタログの最後に達したときのロジックを作成します。
参考	

ICF_ERR_MEMORY_ALLOC (-3004)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_INTERNAL (-3005)

説明	ICFライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-3006)

説明	ICFライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_TABLE_NOT_FOUND (-3007)

説明	OpenFrameシステムで使用するカタログ表が作成されていない場合に発生します。
対処方法	データベースに接続してOFM_BASE_CATALOG表が存在するかどうか確認します。存在しない場合は、baseinitプログラムを使用して表を作成してください。
参考	

ICF_ERR_INVALID_CATALOG_NAME (-3011)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、パラメータとして与えられたカタログ名が正しくない場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPI関数の呼び出し時に、カタログ名が正常に渡されるかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_INVALID_ENTRY_NAME (-3012)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、パラメータとして与えられた項目名が正しくない場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPI関数の呼び出し時に、項目名が正常に渡されるかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_INVALID_ENTRY_TYPE (-3013)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、パラメータとして与えられた項目のタイプが正しくない場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPI関数の呼び出し時に、項目のタイプが正常に渡されるかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_INVALID_ATTR_TYPE (-3014)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、指定または検索する属性タイプが無効な場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPIを使用するアプリケーションで、有効な属性タイプのみ指定または検索するようにアプリケーションを修正します。
参考	

ICF_ERR_INVALID_HANDLE (-3015)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、パラメータとして与えられた項目のハンドルが正しくない場合に発生します。
対処方法	ICFライブラリAPI関数の呼び出し時に、項目のハンドルが正常に渡されるかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_INVALID_FILTER_KEY (-3016)

説明	カタログ項目の一覧を検索するときに与えられたデータセット名のフィルター値が正しくない場合に発生します。
対処方法	カタログの検索時に指定されたワイルドカードが正しく使用されているかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」を参照してください。

ICF_ERR_ICF_CONFIGURATION (-3021)

説明	統合カタログの基本設定ファイルに問題がある場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのICF_CATALOGセクションに設定されている情報を確認します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

ICF_ERR_NOT_INITIALIZED (-3024)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、初期化関数を呼び出さずに使用した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでICFライブラリAPIを呼び出す前に初期化関数を呼び出します。
参考	

ICF_ERR_SCAN_NOT_STARTED (-3027)

説明	ICFライブラリの内部エラーです。SCANを開始できなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_MAX_ASSOCIATIONS (-3028)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用する際、1つのカタログ項目に関連付けられた項目の数が最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	1つのカタログ項目に関連付けられた項目の数が最大値を超えないようにアプリケーションを修正します。
参考	現在、1つのカタログ項目に関連付けることができる項目の最大数は477です。

ICF_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-3029)

説明	ICFライブラリAPIを直接使用してカタログを検索するとき、与えられたバッファの数が実際に検索された項目の数より少ない場合に発生します。
対処方法	カタログの検索時に結果を保存するバッファ・サイズを正確に計算して渡してください。
参考	

ICF_ERR_CATALOG_NOT_DEFINED (-3031)

説明	入力で与えられたカタログ名のBCSデータセットが見つからない場合に発生します。
対処方法	指定されたユーザー・カタログの項目名がマスター・カタログに登録されているかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_VOLUME_NOT_DEFINED (-3032)

説明	指定されたボリュームに該当するVVDSデータセットが見つからない場合に発生します。
対処方法	指定されたボリュームのVVDSデータセットがマスター・カタログに登録されているかどうかを確認します。
参考	

ICF_ERR_SCAN_STARTED_ALREADY (-3035)

説明	ICFライブラリの内部エラーです。SCANがすでに開いている場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_NO_ALIAS_CATALOG (-3036)

説明	データセット名に対応されるエイリアス・カタログが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

ICF_ERR_ODBC (-3101)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	SQLSTATEの値およびネイティブ・エラーメッセージを確認します。

参考	
----	--

ICF_ERR_FAIL_OVER_RECONNECTED (-3102)

説明	ICFライブラリの内部で接続されたDBMSサーバーが終了されたが、同じDNS名を持つサーバー・インスタンスに新しい接続が設定された場合に発生します。
対処方法	DBMSサーバーの管理者にお問い合わせください。
参考	

1.6. AMS (-4000)

AMSモジュールは、データセットの作成と削除およびカタログ機能を管理します。

AMSモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

AMS_ERR_DUPLICATE_RECORD (-4001)

説明	カタログに登録する項目名がすでにカタログに登録されている場合に発生します。
対処方法	同じ名前の項目が登録されているかどうかを確認し、異なる名前に変更します。
参考	

AMS_ERR_NOT_FOUND (-4002)

説明	検索する項目がカタログに登録されていない場合に発生します。
対処方法	検索する項目がカタログ化されているかどうかを確認します。
参考	

AMS_ERR_MEMORY_ALLOC (-4003)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

AMS_ERR_INTERNAL (-4004)

説明	AMSライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMS_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-4005)

説明	AMSライブラリの内部エラー((Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMS_ERR_INVALID_CATALOG_NAME (-4011)

説明	パラメータとして与えられたカタログ名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なカタログ名を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_ENTRY_NAME (-4012)

説明	パラメータとして与えられた項目名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な項目名を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_ENTRY_TYPE (-4013)

説明	パラメータとして与えられた項目のタイプが無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な項目のタイプを指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_DATASET_NAME (-4014)

説明	パラメータとして与えられたデータセット名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なデータセット名を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_MEMBER_NAME (-4015)

説明	パラメータとして与えられたメンバー名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なメンバー名を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_VOLUME_SERIAL (-4016)

説明	パラメータとして与えられたボリューム・シリアル番号が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なボリューム・シリアル番号を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_GDS_ATTRIBUTE (-4017)

説明	パラメータとして与えられたGDSの属性が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なGDSの属性を指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_BASE_CLUSTER (-4018)

説明	基本クラスターとして与えられたデータセット・タイプが無効な場合に発生します。
対処方法	基本クラスターとして指定できる有効なデータセット・タイプを渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_DCB_TYPE (-4019)

説明	指定されたデータセット・タイプが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なデータセット・タイプを指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_REQUEST (-4020)

説明	指定されたパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なパラメータを指定して渡します。
参考	

AMS_ERR_TSAM_CONFIGURATION (-4021)

説明	AMSライブラリで使用するVSAMデータセット・サーバーに接続するための設定に問題がある場合に発生します。
対処方法	dbconn.conf設定ファイルの[TSAM_CLIENT]セクションまたは[SYS1_CLIENT]セクションの項目を確認し、エラーを修正します。
参考	設定方法の詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録 B システム設定」を参照してください。

AMS_ERR_NOT_INITIALIZED (-4023)

説明	AMSライブラリAPIを直接使用する際、初期化関数を呼び出さずに使用した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでAMSライブラリAPIを呼び出す前に初期化関数を呼び出します。
参考	

AMS_ERR_TOO_MANY_ENTRIES (-4024)

説明	特定のカタログ項目に関する情報を検索する際、カタログに同じ項目名が複数存在する場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に、カタログの項目名を正しく指定して実行します。

参考	
----	--

AMS_ERR_GDG_NOT_REGISTERED (-4025)

説明	GDS(世代別データセット)を検索または登録する際、GDG項目が登録されていない場合に発生します。
対処方法	GDSに該当するGDG項目をカタログに登録します。
参考	

AMS_ERR_NO_PREVIOUS_GDS (-4026)

説明	GDSを検索または登録する際、前世代のGDSが登録されていない場合に発生します。
対処方法	検索するGDSの世代番号を再指定するか、前世代のGDSに登録します。
参考	

AMS_ERR_BASE_ENTRY_NOT_FOUND (-4027)

説明	AIX、PATHまたはALIASなどのカタログ項目に登録する際、基本となるカタログ項目が見つからない場合に発生します。
対処方法	基本となるカタログ項目名を正しく指定するか、基本カタログの項目を先に定義します。
参考	

AMS_ERR_PDS_NOT_REGISTERED (-4028)

説明	PDS(区分データセット)のメンバーを追加または削除する際、PDS自身がカタログに登録されていない場合に発生します。
対処方法	PDSの名前が正しく指定されているかどうかを確認し、登録されていない場合はPDSを定義します。
参考	

AMS_ERR_PDS_MEMBER_LIST (-4029)

説明	PDSのメンバー・リストを検索中に問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_ENTRY_NOT_RENAMED (-4030)

説明	カタログ項目の名前が変更できない場合に発生します。
対処方法	非VSAMデータセットに関連付けられたカタログ項目がある場合は名前を変更できません。
参考	

AMS_ERR_GDS_ASSOC_FOUND (-4031)

説明	GDGカタログ項目を削除する際、そのGDGに関連付けられたGDSがある場合に発生します。
対処方法	GDG項目を削除する前に関連付けられたGDSを削除するか、GDG項目を削除する際、FORCEオプションを使用します。
参考	

AMS_ERR_ENTRY_NOT_SUPPORTED (-4032)

説明	使用できない項目タイプが指定された場合に発生します。
対処方法	使用できる項目タイプを指定して実行します。
参考	

AMS_ERR_NOPURGE_NOT_EXPIRED (-4033)

説明	IDCAMSユーティリティを使用してデータセットを削除する際、データセットの有効期限が切れていない場合に発生します。
対処方法	IDCAMS DELETEの使用時に「PURGE」オプションを指定して実行します。

参考	IDCAMSユーティリティの詳細については、『OpenFrame ユーティリティガイド』を参照してください。
----	--

AMS_ERR_INVALID_DATA_NAME (-4101)

説明	無効なデータ・コンポーネント名が指定された場合に発生します。
対処方法	有効なデータ・コンポーネント名を指定して実行します。
参考	

AMS_ERR_INVALID_INDEX_NAME (-4102)

説明	無効な索引名が指定された場合に発生します。
対処方法	有効な索引名を指定して実行します。
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_OPEN (-4801)

説明	ログを記録するためにログファイルを開くときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_CLOSE (-4802)

説明	ログを記録した後、ログファイルを閉じるときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_WRLCK (-4803)

説明	ログを記録するためにログファイルをロックするときに問題が発生した場合です。
----	---------------------------------------

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_UNLCK (-4804)

説明	ログを記録した後、ログファイルのロックを解除するときに問題が発生したケースです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_LSEEK (-4805)

説明	レコードをログファイルに書き込む場所を検索するときに問題が発生したケースです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_LOG_FILE_WRITE (-4806)

説明	Write関数を使用して、ログファイルにレコードを書き込むときに問題が発生したケースです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

AMS_ERR_SYSTEM_CREAT (-4901)

説明	creat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

AMS_ERR_SYSTEM_UNLINK (-4902)

説明	unlink()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

AMS_ERR_SYSTEM_OPEN (-4903)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

AMS_ERR_SYSTEM_UTIME (-4904)

説明	utime()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

AMS_ERR_SYSTEM_RENAME (-4905)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

1.7. DSALC (-5000)

DSALCモジュールは、データセットの割り当てを処理します。

DSALCモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

DSALC_ERR_INVALID_REQUEST (-5001)

説明	無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	有効なパラメータを渡します。

参考	
----	--

DSALC_ERR_MEMORY_ALLOC (-5002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_NOT_INITIALIZED (-5003)

説明	初期化関数を呼び出さずにアロケータ・ライブラリ関数を使用した場合に発生します。
対処方法	アロケータ・ライブラリ関数を使用する前に初期化関数を呼び出します。
参考	

DSALC_ERR_INTERNAL (-5004)

説明	アロケータ・ライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-5005)

説明	アロケータのレポート関数を使用するために提供されたバッファ・サイズが小さい場合に発生します。
対処方法	バッファ・サイズを計算してレポート関数を呼び出すようにアプリケーションを修正します。
参考	

DSALC_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-5009)

説明	アロケータ・ライブラリの内部エラー(Not Implemennte)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

参考	
----	--

DSALC_ERR_INVALID_SHMKEY (-5102)

説明	データセット設定ファイルの共有メモリ・キー項目に与えられた値が無効な場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクト、 DATASET_RESOURCE セクションの DATASET_SHMKEY キーのVALUE項目を確認します。
参考	dsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

DSALC_ERR_SHMGET_FAILURE (-5105)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリにアクセスできない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SHMAT_FAILURE (-5106)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリにプロセスがアタッチできなかった場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SHMDT_FAILURE (-5107)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリからプロセスがデタッチできなかった場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SHMCTL_STAT (-5108)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリのステータス情報が検索できない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SHMCTL_RMID (-5109)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリが削除できない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SHMDS_SEGSZ (-5110)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリのサイズが予想と異なる場合に発生します。
対処方法	アロケーター・ライブラリ・パッチが適用された場合は、既存の共有メモリを削除してから起動します。
参考	UNIXマニュアルの <code>ipcs</code> と <code>ipcrm</code> を参照してください。

DSALC_ERR_DD_UNALLOCATE (-5111)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(DD Unallocateエラー)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_DDNAME (-5201)

説明	指定されたDD名が無効な場合に発生します。
対処方法	有効なDD名を指定して再実行します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_DSNAME (-5202)

説明	データセット名が無効な場合に発生します。
対処方法	有効なデータセット名を指定して再実行します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_HANDLE (-5203)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Handle)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_HEADER (-5204)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Header)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_DUPLICATE_HEADER (-5205)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Duplicate Header)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_CONCAT (-5206)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Concat)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_COUNT (-5207)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Count)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_REPORT (-5208)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Report)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_ALREADY_CATALOGED (-5211)

説明	新規データセットがすでにカタログ化されている場合です。
対処方法	状況を確認してデータセットを削除した後、再実行します。
参考	

DSALC_ERR_DATASET_NOT_FOUND (-5212)

説明	既存のデータセットが見つからない場合に発生します。
対処方法	状況を確認してデータセットを作成した後、再実行します。
参考	

DSALC_ERR_DATASET_DUPLICATE (-5213)

説明	新規データセットがすでに存在する場合に発生します。
対処方法	状況を確認してデータセットを削除した後、再実行します。
参考	

DSALC_ERR_UNSUPPORTED_ENTRY (-5221)

説明	カタログに登録された項目が割り当て可能なタイプでない場合です。
対処方法	カタログに同じ名前の項目が登録されているかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_CONCATENATE_ENTRY (-5222)

説明	カタログに登録された項目が連結(Concatenate)できるタイプでない場合です。
対処方法	連結可能な項目のみ連結してください。
参考	VSAMデータセットは連結できません。

DSALC_ERR_INVALID_SLOT_INFO (-5231)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Invalid Slot Info)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_NO_AVAILABLE_SLOT (-5232)

説明	アロケーターが使用するメモリ・スロットがすべて使用中の場合です。
対処方法	アロケーター・スロット・ダンプ(dsshm)ツールを使用して、使用中のメモリ・スロットの状態を確認します。
参考	アロケーター・メモリ・スロットは、最大65535まで設定できます。OpenFrame 環境設定のdsサブジェクト、DATASET_DEFAULTセクションの DSALC_SLOT_COUNTキーのVALUE項目の設定を確認します。dsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

DSALC_ERR_OUTPUT_CONCATENATE (-5241)

説明	データセットを出力用として連結しようとした場合に発生します。
対処方法	データセットは出力用として連結されません。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第2章 非VSAMデータセット」を参照してください。

DSALC_ERR_VOLUME_ALLOC_DISP (-5242)

説明	DISPパラメータが間違っで渡された場合に発生します。
対処方法	正しくないDISPパラメータを修正し、再実行します。
参考	ボリュームを割り当てる場合は、DISP=(SHR、KEEP、KEEP)またはDISP=(OLD、KEEP、KEEP)を使用します。

DSALC_ERR_ABNORMAL_DISP_PASS (-5243)

説明	DISPパラメータが間違っで渡された場合に発生します。
対処方法	正しくないDISPパラメータを修正し、再実行します。
参考	異常終了した場合は、DISPパラメータとしてPASSを使用できません。

DSALC_ERR_CONCAT_DISP_PASS (-5244)

説明	DISPパラメータが間違っで渡された場合に発生します。
対処方法	正しくないDISPパラメータを修正し、再実行します。
参考	連結されたデータセットは、DISPパラメータとしてPASSを使用できません。

DSALC_ERR_PATH_ASSOC_INFO (-5245)

説明	VSAM PATHの割り当てを試行したとき、カタログのPATH項目の関連情報が正しくない場合に発生します。
対処方法	カタログからPATH項目の関連情報が正しく記述されているかどうかを確認し、カタログの内容を修正します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。

DSALC_ERR_AIX_ASSOC_INFO (-5246)

説明	VSAM PATHの割り当てを試行したとき、カタログのAIX項目の関連情報が正しくない場合に発生します。
対処方法	カタログからAIX項目の関連情報が正しく記述されているかどうかを確認し、カタログの内容を修正します。

参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。
----	--

DSALC_ERR_UNIT_VOLUME_MISMATCH (-5247)

説明	データセットの割り当て時に与えられたUNITパラメータとVOLUMEパラメータの情報が一致しない場合に発生します。
対処方法	システムに登録されているUNITとVOLUME情報を確認した後、整合性を保つようにパラメータを渡します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

DSALC_ERR_UNIT_NOT_GIVEN (-5248)

説明	データセットの割り当てに必要なUNITパラメータが指定されていない場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsオブジェクト、DATASET_DEFAULTセクションにDS_OLDSHR_UNIT_METHOD=NEWが設定され、DISP=OLDまたはSHRが設定された場合は、VOLUMEを指定した後、UNITが指定されていない箇所がないか確認します。
参考	dsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

DSALC_ERR_MODEL_NOT_FOUND (-5251)

説明	データセットの割り当て時にデータセットの属性を指定するためにモデル・データセット名を指定したが、そのモデル・データセットが見つからない場合に発生します。
対処方法	JCLで指定されたモデル・データセットが存在するかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_VSAM_TERM_DISP (-5252)

説明	VSAMデータセットに対してDISPパラメータがサポートされない場合に発生します。
----	---

対処方法	JCLにVSAMデータセットにサポートされるDISPパラメータを指定します。
参考	『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。

DSALC_ERR_UNKNOWN_DCB_TYPE (-5253)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Unknown DCB Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_DCB_NAME (-5254)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Invalid DCB Name)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_CATNAME_DIFFERENT (-5255)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Catname Different)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_ENTTYPE_DIFFERENT (-5256)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Enttype Different)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_RECAT_NOT_ALLOWED (-5257)

説明	データセットの終了時に再カタログ化がサポートされない場合に発生します。
-----------	-------------------------------------

対処方法	データセットの種類を確認して、問題が生じたJCLに適したデータセットのDISPパラメータを指定します。
参考	GDSまたはPDSのメンバーに対しては、再カタログ化がサポートされません。

DSALC_ERR_REMOVE_DATASET (-5258)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Remove Dataset)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_UPDATE_VTOC_ELEMENT (-5260)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Update VTOC Element)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOCK_INITIALIZE (-5261)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Lock Initialize)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_ALLOC_TYPE (-5262)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Alloc Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_REFDD_FORMAT (-5271)

説明	JCLの参照DDの形式が無効な場合です。
対処方法	REFDDパラメータの形式を確認します。

参考	
----	--

DSALC_ERR_STEPPATH_REQUIRED (-5272)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Steppath Required)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_REFDD_NOT_FOUND (-5273)

説明	JCLで参照DDが見つからない場合です。
対処方法	REFDDパラメータが正しく設定されているかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_RENEW_GDS_DATASET (-5295)

説明	GDSにはRENEW DISPパラメータを使用できません。
対処方法	DISPパラメータが正しく設定されているかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_RENEW_WITH_MEMBER (-5296)

説明	PDSメンバーにはRENEW DISPパラメータを使用できません。
対処方法	DISPパラメータが正しくされているかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_NO_EXPLICIT_VOLSER (-5297)

説明	データセットの割り当て中にボリュームを特定できない場合に発生します。
対処方法	ボリュームのシリアル番号またはユニット情報が正しいかどうかを確認します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_DSNTYPE (-5301)

説明	割り当て中に指定されたDSNTYPEパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なDSNTYPEパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_DSORG (-5302)

説明	割り当て中に指定されたDSORGパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なDSORGパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_RECFCM (-5303)

説明	割り当て中に指定されたRECFCMパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なRECFCMパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_BLKSIZE (-5304)

説明	割り当て中に指定されたBLKSIZEパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なBLKSIZEパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_LRECL (-5305)

説明	割り当て中に指定されたLRECLパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なLRECLパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_EXPDT (-5306)

説明	割り当て中に指定されたLEXPDTパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なEXPDTパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_RETPD (-5307)

説明	割り当て中に指定されたRETPDパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なRETPDパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_RECORG (-5311)

説明	割り当て中に指定されたRECORGパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なRECORGパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_KEYLEN (-5312)

説明	割り当て中に指定されたKEYLENパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なKEYLENパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_KEYOFF (-5313)

説明	割り当て中に指定されたKEYOFFパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なKEYOFFパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_PARM_RLSMODE (-5314)

説明	割り当て中に指定されたRLSMODEパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	有効なRLSMODEパラメータを指定します。
参考	

DSALC_ERR_CONCAT_LEADER_PASS (-5401)

説明	PASSディスポジションを持つデータセットを連結リーダーにすることはできません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_SWITCH_CONCAT_SLOT (-5402)

説明	連結されたデータセットは、次のステップで属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_SWITCH_NODISP_SLOT (-5403)

説明	スプール・データセットは、次のステップで属性を変更することができません。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_DUMMY_SWITCH_DSNAME (-5411)

説明	ダミー・データセットは、次のステップでDSNAME属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_DUMMY_SWITCH_VOLSER (-5412)

説明	ダミー・データセットは、次のステップでVOLSER属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_VOLUME_SWITCH_DSNAME (-5421)

説明	ボリューム・データセットは、次のステップでDSNAME属性を変更することができません。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_VOLUME_SWITCH_VOLSER (-5422)

説明	ボリューム・データセットは、次のステップでVOLSER属性を変更することができません。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_VOLUME_SWITCH_DISP (-5431)

説明	ボリューム・データセットの次のステップで属性を変更するとき、ディスポジションの指定が正しくない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_NOTAPE_SWITCH_DSNAME (-5441)

説明	テープ・データセット以外は、次のステップでDSNAME属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_NOTAPE_SWITCH_VOLSER (-5442)

説明	テープ・データセット以外は、次のステップでVOLSER属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_NONPDS_SWITCH_MEMBER (-5443)

説明	PDS以外は、次のステップでMEMBER属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_CATLDS_SWITCH_DSNAME (-5444)

説明	カタログ化されたデータセットは、次のステップでDSNAME属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_CATLDS_SWITCH_VOLSER (-5445)

説明	カタログ化されたデータセットは、次のステップでVOLSER属性を変更することができません。
対処方法	JCLのDD文を確認します。
参考	

DSALC_ERR_SPOOL_ALLOC_DISP (-5501)

説明	スプール・データセットのDISPパラメータの値が正しく割り当てられなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_DBIO_ALLOC_DISP (-5511)

説明	DBIOデータセットのDISPパラメータの値が正しく割り当てられなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_NEED_VOLSER_LIST (-5512)

説明	DBIOデータセットを割り当てるためには、ボリューム・シリアル・リストが必要です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_TERM_ID (-5521)

説明	端末データセットの端末IDが正しくない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_TERM_ALLOC_DISP (-5522)

説明	端末データセットのDISPパラメータの値が正しく割り当てられなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_STRNAME (-5531)

説明	STDIOデータセットのストリーム名が正しくない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_STUDIO_ALLOC_DISP (-5532)

説明	STUDIOデータセットのDISPパラメータの値が正しく割り当てられなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_MQNNAME (-5541)

説明	MQNIOデータセットのMQNノード名が正しくない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_MQNIO_ALLOC_DISP (-5542)

説明	MQNIOデータセットのDISPパラメータの値が正しく割り当てられなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_DYNINFO_IO_FAILURE (-5551)

説明	データセットを動的に割り当ててファイルを書き込む際に問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_RDB_INVALID_ALLOC_INFO (-5601)

説明	データセットの割り当て中に無効な情報が入力された場合です。
対処方法	ライブラリ動作のための内部エラーです。弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_ALREADY_IN_CRITICAL (-5901)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Already In Critical)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_NOT_IN_CRITICAL (-5902)

説明	アロケーター・ライブラリの内部エラー(Not In Critical)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_OPEN (-5903)

説明	データセット・アロケーター・ログファイルをオープンできなかった場合に発生します。
対処方法	データセット・アロケーター・ログファイルまたはディレクトリへの権限を確認します。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_WRITE (-5904)

説明	データセット・アロケーター・ログファイルへの書き込みに失敗した場合に発生します。
対処方法	データセット・アロケーター・ログファイルまたはディレクトリへの権限を確認します。
参考	

DSALC_ERR_LOG_OPEN_ALREADY (-5905)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log Open Already)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_NOT_OPEN_YET (-5906)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log Not Open Yet)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_WRLCK (-5907)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log File Wrlck)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_UNLCK (-5908)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log File Unlck)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_INVALID_LOG_FD (-5909)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Invalid Log FD)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_CLOSE (-5910)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log File Close)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_LOG_FILE_LSEEK (-5911)

説明	アロケーター・ライブラリの使用エラー(Log File Lseek)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSALC_ERR_SYSTEM_LSTAT (-5991)

説明	lstat()システム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_OPENDIR (-5992)

説明	opendir()システム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_MKDIR (-5993)

説明	mkdir()システム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_RMDIR (-5994)

説明	rmdir()システム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_FOPEN (-5995)

説明	fopen()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_OPEN (-5996)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_UNLINK (-5997)

説明	unlink()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_SIGNAL(-5998)

説明	signal()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

DSALC_ERR_SYSTEM_POPEN (-5999)

説明	popen()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	表示されるエラーメッセージを参照してください。

1.8. VOLM (-6000)

VOLMモジュールは、ボリューム情報の検索およびVTOCを管理します。

VOLMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

VOLM_ERR_INVALID_REQUEST (-6001)

説明	VOLMライブラリのAPIを直接使用する際、無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	APIを直接使用する場合は、実行するジョブに有効なパラメータを渡す必要があります。それ以外の問題である場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_MEMORY_ALLOC (-6002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-6003)

説明	情報検索関数から提供されたバッファ・サイズが小さい場合に発生します。
対処方法	情報を保存するバッファ・サイズを正確に計算して提供します。
参考	

VOLM_ERR_ELEMENT_NOT_FOUND (-6004)

説明	データセットのVTOCの情報が見つからない場合に発生します。
対処方法	該当のデータセットがボリュームに存在するかどうかを確認します。
参考	

VOLM_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-6009)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
-----------	-------------------------------------

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_NOT_INITIALIZED (-6010)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(Not Initialized)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_TABLE_NOT_FOUND (-6011)

説明	OpenFrameシステム・データベース内にOFM_BASE_VTOC表が作成されていない場合です。
対処方法	OFM_BASE_VTOC表が作成されているかどうかを確認し、必要に応じてbaseinitプログラムを使用して表を再作成します。
参考	

VOLM_ERR_ALREADY_EXIST_TABLE (-6012)

説明	OpenFramesシステム・データベース内に、すでにOFM_BASE_VTOC表が存在している状態で再作成しようとした場合です。
対処方法	OFM_BASE_VTOC表が作成されているかどうかを確認し、必要に応じてbaseinitプログラムを使用してシステム表を削除してから再作成します。
参考	

VOLM_ERR_DUPLICATE_RECORD (-6013)

説明	システムに同じシリアル番号を持つボリュームが存在する場合です。
対処方法	既存のボリュームと重複しないシリアル番号を割り当てます。
参考	

VOLM_ERR_TABLESPACE_NOT_DEFINED (-6014)

説明	システム・データベースに表領域が存在しない場合です。
対処方法	ボリューム名と同じ表領域を作成します。
参考	

VOLM_ERR_GROUP_NOT_DEFINED (-6101)

説明	UNITパラメータとしてエソテリック名を使用したか、その名前がシステムに登録されていない場合に発生します。
対処方法	volmgrのlist deviceコマンドまたはOFManagerを使用して該当する名前が存在するかどうかを確認し、存在しない場合は追加します。
参考	

VOLM_ERR_GROUP_CONFIGURATION (-6102)

説明	システムに保存されているエソテリック名が無効な場合に発生します。
対処方法	volmgrのlist deviceコマンドを使用して正しくない情報を確認および修正します。
参考	

VOLM_ERR_DEVICE_CONFIGURATION (-6103)

説明	システムに保存されているデバイス情報が無効な場合に発生します。
対処方法	volmgrのlist deviceコマンドを使用して正しくない情報を確認および修正します。
参考	

VOLM_ERR_UNKNOWN_DEVICE_TYPE (-6104)

説明	不明なデバイス・タイプがパラメータとして渡された場合に発生します。
対処方法	デバイス・タイプを確認します。デバイス・タイプに問題がない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_DEVICE_NOT_DEFINED (-6105)

説明	JCLで使用するデバイス番号がシステムに定義されていない場合に発生します。
対処方法	デバイス番号を確認します。必要に応じて、volmgrを使用してボリュームにデバイス番号を新しく定義します。
参考	

VOLM_ERR_TAPE_DEVICE_NOT_SUPPORTED (-6106)

説明	テープ・デバイスを使用する場合に発生します。
対処方法	デバイス・タイプを変更します。
参考	OpenFrame 7.1バージョンから、テープ・タイプのデバイスはサポートされません。

VOLM_ERR_NO_DEFAULT_VOLSER (-6201)

説明	デフォルト・ボリュームのシリアル番号がシステムに登録されていない場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのDEFAULT_VOLSERキーにデフォルト・ボリュームのシリアル番号を登録します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

VOLM_ERR_DEF_VOLSER_CONFIG (-6202)

説明	デフォルト・ボリュームのシリアル番号の設定が正しくない場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのDEFAULT_VOLSERキーから、正しくない設定を見つけて修正します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

VOLM_ERR_VOLUME_CONFIGURATION (-6203)

説明	システムに保存されているボリュームの情報が正しくない場合に発生します。
対処方法	volmgr listコマンドを使用して正しくない情報を見つけて修正します。
参考	

VOLM_ERR_VOLUME_NOT_DEFINED (-6204)

説明	JCLで使用したボリュームのシリアル番号がシステムに定義されていない場合に発生します。
対処方法	volmgrを使用して該当のボリュームを登録します。
参考	

VOLM_ERR_VOLUME_IS_NOT_EMPTY (-6205)

説明	ボリュームに属するデータセットが存在する場合に発生します。
対処方法	ボリュームに属するデータセットを削除します。
参考	

VOLM_ERR_NO_PRIMARY_VOLUME (-6301)

説明	指定されたデバイス名に対応されるデバイスの主なボリュームのシリアル番号が見つからない場合に発生します。
対処方法	デバイスに1つ以上のボリューム・シリアル番号を登録します。
参考	

VOLM_ERR_NO_AMPLE_VOLUME (-6302)

説明	複数のボリュームのシリアル番号リストから空き容量が十分なボリュームのシリアル番号が見つからない場合に発生します。
対処方法	各ボリュームのシリアル番号に連携されているディスクの容量を増やすか、新しいボリュームのシリアル番号を登録します。
参考	

VOLM_ERR_VOLUME_NOT_FOUND (-6303)

説明	指定されたボリューム情報が見つからない場合に発生します。
対処方法	指定されたボリュームがシステムに存在するかどうかを確認します。
参考	

VOLM_ERR_MAX_DEVICE_NUMBER (-6304)

説明	OpenFrameで定義可能なデバイスの最大数を超えた場合に発生します。
対処方法	最大値を超えないように必要なデバイスの数を指定します。
参考	OpenFrameで定義可能なデバイスの最大数は1024です。

VOLM_ERR_INVALID_FILTER_KEY (-6401)

説明	有効でないフィルターキーを使用した場合に発生します。
対処方法	使用されたフィルターキーの有効性を確認します。
参考	

VOLM_ERR_VTOC_OPEN_ALREADY (-6501)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(VTOC Open Already)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_VTOC_NOT_OPEN_YET (-6502)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(VTOC Not Open Yet)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_VTOC_OPEN_MODE (-6503)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(VTOC Open Mode)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_INVALID_VTOC_FD (-6504)

説明	VOLMライブラリの内部エラー(Invalid VTOC FD)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_VTOC_CORRUPTED (-6505)

説明	VTOC表が破損した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_VTOC_IO_FAILURE (-6506)

説明	VTOC情報のI/Oエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_TPOS_FILE_NOT_FOUND (-6507)

説明	テープ・デバイスの位置情報が含まれたファイルが見つからない場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_ODBC (-6601)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	SQLSTATE値およびネイティブエラーメッセージを確認します。
参考	

VOLM_ERR_FAIL_OVER_RECONNECTED (-6602)

説明	VOLMライブラリ内部で接続されたDBMSサーバーが終了したのに、同じDNS名を持つサーバー・インスタンスに新しい接続が設定された場合に発生します。
対処方法	DBMSサーバーの担当者にお問い合わせください。
参考	

VOLM_ERR_SYSTEM_LSTAT (-6901)

説明	lstat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_CREAT (-6902)

説明	creat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_UNLINK (-6903)

説明	unlink()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_OPEN (-6904)

説明	unlink()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_FCNTL (-6905)

説明	fcntl()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_CLOSE (-6906)

説明	close()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_READ (-6907)

説明	read()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_WRITE (-6908)

説明	write()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_LSEEK (-6909)

説明	lseek()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

VOLM_ERR_SYSTEM_OPENDIR (-6910)

説明	opendir()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

1.9. LOCKM (-7000)

LOCKMは、ロック・サーバーのクライアント・モジュールです。

LOCKMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

LOCKM_ERR_INTERRUPTED (-7007)

説明	ロック要求に対する応答待ち中に、ユーザーがジョブに対してSTOPコマンドを実行したり、強制終了したりした場合に発生します。
対処方法	ロック要求を待機しているジョブの状態を確認します。
参考	

LOCKM_ERR_INVALID_REQUEST (-7011)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数またはTmaxサービスを呼び出した場合に発生します。
対処方法	ofrlmsvrとofrlmwrkサーバーを再起動するか、ノード名が正しく設定されているかを確認します。
参考	

LOCKM_ERR_INTERNAL_ERROR (-7013)

説明	ライブラリの内部動作中にエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにエラーログを提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_GET_LIST_IS_NULL (-7023)

説明	要求したロック・リストがNULLの場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにエラーログを提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_NODENAME_LENGTH_FAILURE (-7024)

説明	ノード名が64バイトを超えた場合に発生します。
対処方法	システムのノード名を確認した後、64バイトを超えた場合は64バイト以下に修正します。
参考	

LOCKM_ERR_LOCK_WAIT_TIMEOUT (-7030)

説明	ロックの要求中にタイムアウトが発生した場合です。
対処方法	タイムアウト時間を増やすか、すでにロックが設定されているデータセットを同時にアクセスしないように変更します。
参考	

LOCKM_ERR_ALREADY_LOCKED (-7032)

説明	ロックを要求されたプロセスが、すでに他のアプリケーションによってロックされている場合に発生します。
対処方法	tjesmgrまたはOpenFrame Managerを使用して該当のデータセットにロックを要求したアプリケーションを確認した後、不要な場合はロックを強制的に解除します。
参考	

LOCKM_ERR_MEMORY_ALLOC (-7041)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	システムに使用できるメモリが十分にあるかどうかを確認します。
参考	

LOCKM_ERR_NOTHING_CLEARED (-7101)

説明	削除しようとするロック・リストが存在しない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにエラーログを提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_LOCKMCLI_TPCALL_FAIL (-7200)

説明	ライブラリ内でLHSVRに対するtpcallに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_LOCKMCLI_TPGETRPLY_FAIL (-7202)

説明	ライブラリ内でLHSVRに対するtpgetrplyが失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_ALLOC_HANDLE_ERROR (-7301)

説明	SQLAllocHandle()を使用したODBCハンドルの取得に失敗した場合に発生します。
対処方法	DBMSに対応するODBCドライバーの設定を確認するか、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_SET_ENV_ERROR (-7302)

説明	SQLSetEnvAttr()を使用したODBCの環境設定に失敗した場合に発生します。
対処方法	DBMSに対応するODBCドライバーの設定を確認するか、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_CONNECT_ERROR (-7303)

説明	SQLConnect()を使用したODBCの接続に失敗した場合に発生します。
対処方法	DBMSに対応するODBCドライバーの設定を確認するか、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_SET_CONNECT_ERROR (-7304)

説明	SQLSetConnectAttr()を使用したODBCの接続設定に失敗した場合に発生します。
対処方法	DBMSに対応するODBCドライバーの設定を確認するか、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_BIND_PARAMETER_ERROR (-7305)

説明	SQLBindParameter()を使用したSQLパラメータのバインドに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_EXEC_DIRECT_ERROR (-7306)

説明	SQLExecDirect()関数を使用したSQL文の実行に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_DISCONNECT_ERROR (-7307)

説明	SQLDisconnect()関数を使用したODBCの接続切断に失敗した場合に発生します。
対処方法	DBMSの接続状態を確認するか、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_FREE_HANDLE_ERROR (-7308)

説明	SQLFreeHandle()関数を使用したODBCハンドルの解放に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_PREPARE_ERROR (-7309)

説明	SQLPrepare()関数を使用したSQL文の準備に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_BIND_COL_ERROR (-7310)

説明	SQLBindCol()関数を使用して取得するレコードの変数の割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_EXECUTE_ERROR (-7311)

説明	SQLExecute()関数を使用して準備したSQL文の実行に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_FETCH_ERROR (-7312)

説明	SQLFetch()関数を使用したレコードの取得に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_INVALID_LOCK_TYPE_ERROR (-7313)

説明	要求されたロック形式が無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_DEADLOCK (-7314)

説明	ロックの要求に対してデッドロックになっている場合に発生します。
対処方法	tjesmgrまたはOpenFrame Managerを使用してデッドロック状態の情報を確認した後、該当するロックを強制的に解除します。
参考	

LOCKM_ERR_INVALID_PARM (-7315)

説明	ロックの設定中に無効なパラメータが確認された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_INVALID_LOCK_HANDLE (-7316)

説明	ロックの設定時、ロック・ハンドルが返されるときにエラーが発生した場合はです。
対処方法	ロックを要求したプログラムおよびデータセットの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_DO_NOT_OWN_LOCK_HANDLE (-7317)

説明	ロックを要求したプロセスが、該当のロック・ハンドルの所有者でない場合に発生します。
対処方法	ロックを要求したプログラムおよびデータセットの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_INVALID_RETURN (-7318)

説明	ロックの要求中にエラーが発生した場合です。
対処方法	ロックを要求したプログラムおよびデータセットの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_NO_DATA (-7319)

説明	ロックの要求中に内部エラーが発生した場合です。
対処方法	ロックを要求したプログラムおよびデータセットの情報を弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

LOCKM_ERR_SQL_CLOSE_CURSOR (-7320)

説明	SQLCloseCursor()関数を使用してカーソルのクローズに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

LOCKM_ERR_ODBC (-7401)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブエラーメッセージを確認します。
参考	

LOCKM_ERR_FAIL_OVER_RECONNECTED (-7402)

説明	ライブラリの内部で接続されたDBMSサーバーの終了後、同じDNS名を持つサーバー・インスタンスに新しい接続が設定された場合に発生します。
対処方法	DBMSサーバーの担当者にお問い合わせください。
参考	

1.10. PGMDD (-8000)

PGMDDモジュールは、割り当てられたデータセットをDD名で検索します。

PGMDDモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

PGMDD_ERR_INVALID_REQUEST (-8001)

説明	実行するジョブに無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	有効なパラメータを渡します。
参考	

PGMDD_ERR_MEMORY_ALLOC (-8002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_NOT_INITIALIZED (-8003)

説明	初期化関数を呼び出さずにPGMDDライブラリ関数を使用した場合に発生します。
対処方法	PGMDDライブラリ関数を使用する前に初期化関数を呼び出します。
参考	

PGMDD_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-8004)

説明	情報検索関数から提供されたバッファ・サイズが小さい場合に発生します。
対処方法	情報を保存するバッファ・サイズを正確に計算して提供します。
参考	

PGMDD_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-8009)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_INVALID_DDNAME (-8201)

説明	指定したDD名が無効な場合に発生します。
対処方法	DD名を確認した後、再実行します。
参考	

PGMDD_ERR_INVALID_HANDLE (-8202)

説明	PGMDDライブラリの使用エラー(Invalid Handle)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_DD_NOT_FOUND (-8203)

説明	ユーザー指定のDDが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	ジョブを実行するJCLに該当のDDが定義されているかどうかを確認します。
参考	

PGMDD_ERR_GETENV_FORMAT (-8204)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Getenv Format)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_DUPLICATE_HEADER (-8205)

説明	PGMDDライブラリの使用エラー(Duplicate Header)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_GETENV_HANDLE (-8207)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Getenv Handle)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_GETENV_PID (-8208)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Getenv PID)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_GETENV_HOSTNAME (-8209)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Getenv hostname)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_GETENV_STEPSEQ (-8210)

説明	PGMDDライブラリの内部エラー(Getenv STEPSEQ)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_SELECT_DD (-8211)

説明	データベースからデータセットの割り当て情報を取得できなかった場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_SELECT_DD (-8212)

説明	共有メモリにデータセットの割り当て情報を保存できなかった場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

PGMDD_ERR_SYSTEM_PUTENV (-8901)

説明	putenv()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参考にしてください。

1.11. AMSX (-10000)

AMSXモジュールは、データセットを管理(データセットの割り当てを含む)します。

AMSXモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

AMSX_ERR_DUPLICATE_RECORD (-10001)

説明	カタログに登録する項目名と同じ名前がすでにカタログに登録されている場合に発生します。
----	--

対処方法	登録する項目名と同じ名前が存在する場合は、異なる名前に変更します。
参考	

AMXS_ERR_NOT_FOUND (-10002)

説明	検索するカタログ項目がカタログに登録されていない場合に発生します。
対処方法	検索する項目のカタログ化を確認して、項目名を正しく指定します。
参考	

AMXS_ERR_MEMORY_ALLOC (-10003)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_INTERNAL (-10004)

説明	AMXSライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-10005)

説明	AMXSライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_NO_RECORD (-10006)

説明	対象となるデータセットがNULLの場合です。
対処方法	レコードが存在するデータセットを指定します。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_INPUT_PARAM (-10101)

説明	パラメータとして与えられた入力値が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な入力値を指定して渡します。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_ALLOC_PARAM (-10102)

説明	パラメータとして与えられた割り当て項目が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な割り当て項目を指定して渡します。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_FSPEC_TYPE (-10103)

説明	パラメータとして与えられたファイル・タイプが無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なファイル・タイプを指定して渡します。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_CATALOG_NAME (-10104)

説明	パラメータとして与えられたカタログ名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なカタログ名を指定して渡します。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_ENTRY_NAME (-10105)

説明	パラメータとして与えられた項目名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な項目名を指定して渡します。
参考	

AMSX_ERR_INVALID_ENTRY_TYPE (-10106)

説明	パラメータとして与えられた項目タイプが無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効な項目タイプを指定して渡します。
参考	

AMSX_ERR_INVALID_MEMBER_NAME (-10107)

説明	パラメータとして与えられたメンバー名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なメンバー名を指定して渡します。
参考	

AMSX_ERR_INVALID_FILE_PATH (-10108)

説明	パラメータとして与えられたファイル・パスが無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なファイル・パスを指定して渡します。
参考	

AMSX_ERR_INVALID_DATASET_NAME (-10109)

説明	パラメータとして与えられたデータセット名が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なデータセット名を指定して渡します。
参考	

AMSX_ERR_INVALID_DCB_TYPE (-10110)

説明	AMSXライブラリの内部エラー(Invalid DCB Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMX_ERR_INVALID_PORTABLE_DS (-10111)

説明	IDCAMSインポートを実行するとき、与えられたデータセット・タイプがポータブル・データセットでない場合に発生します。
対処方法	IDCAMSインポートを実行するターゲット・データセットは、IDCAMSエクスポート・コマンドによって作成されたポータブル・データセットである必要があります。
参考	『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』の「1.12.KQCAMS」を参照してください。

AMX_ERR_INVALID_LRECL (-10112)

説明	コピーするデータセットのレコード・サイズが、コピー対象のデータセットのレコード・サイズと一致しない場合に発生します。
対処方法	データセットのレコード・サイズを確認し、コピー時に対象データセットのレコード・サイズを指定します。
参考	

AMX_ERR_INVALID_VOLUME_SERIAL (-10113)

説明	パラメータとして与えられたボリュームのシリアル番号が無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの実行時に有効なボリュームのシリアル番号を指定して渡します。
参考	

AMX_ERR_INVALID_VSAMTYPE (-10114)

説明	AMXライブラリの内部エラー(Invalid VSAM Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_INVALID_KEY_LENGTH (-10115)

説明	パラメータとして与えられたVSAMのキー長が無効な場合に発生します。
対処方法	有効なキー長を指定して渡します。
参考	

AMXS_ERR_NOT_INITIALIZED (-10201)

説明	AMXSライブラリAPIを直接使用する際、初期化関数を呼び出さずに使用した場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したソースコードでAMXSライブラリAPIを呼び出す前に初期化関数を呼び出します。
参考	

AMXS_ERR_DUPLICATE_DATASET (-10202)

説明	AMXSライブラリの内部エラー(Duplicate dataset)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_ENTRY_TYPE_MISMATCH (-10203)

説明	AMXSライブラリの内部エラー(Entry Type Mismatch)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_BUFER_OVERFLOW (-10204)

説明	BLDLの実行時に渡したバッファ・サイズが不十分な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

AMXS_ERR_LOGICAL_ERROR (-10205)

説明	ライブラリで要求されたコマンドの実行中に論理エラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにエラーログを提供してください。
参考	

1.12. SMS (-11000)

SMSモジュールは、SMSおよびACS機能を提供します。

SMSモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SMS_ERR_INVALID_REQUEST (-11001)

説明	実行するジョブに無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	有効なパラメータを渡します。
参考	

SMS_ERR_MEMORY_ALLOC (-11002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

SMS_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-11009)

説明	SMSライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SMS_ERR_NULL_CLASS_NAME (-11101)

説明	SMSライブラリの使用エラー(Null Class Name)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

参考	
----	--

SMS_ERR_CLASS_NOT_FOUND (-11102)

説明	JCLに指定されたSMSクラス名がシステムに登録されていない場合に発生します。
対処方法	該当のSMSクラスを設定値として登録します。
参考	OpenFrame環境設定のsmsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』を参照してください。

SMS_ERR_INVALID_CLASS_NAME (-11103)

説明	JCLに指定されたSMSクラス名が無効な場合に発生します。
対処方法	実行するJCLをチェックしてSMSクラス名が正しいかどうかを確認します。
参考	SMSクラス名は、最大8バイトの文字列(A-Z、0-9)で指定できます。

SMS_ERR_INVALID_SMS_CONFIG (-11104)

説明	SMSクラスに登録するsmsサブジェクトの設定値が無効な場合に発生します。
対処方法	smsサブジェクトの正しくない設定を修正します。
参考	OpenFrame環境設定のsmsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』を参照してください。

SMS_ERR_VOLUME_NOT_FOUND (-11105)

説明	ストレージ・クラスに指定されているボリュームのシリアル番号がシステムに登録されていない場合に発生します。
対処方法	OpenFrameに登録されているボリュームのシリアル番号を使用するか、新しく登録します。
参考	ボリュームの登録方法については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』の「1.6 volmgr」を参照してください。

SMS_ERR_TOO_MANY_VOLUMES (-11106)

説明	1つのストレージ・クラスに指定されたボリュームのシリアル番号が多すぎる場合に発生します。 ストレージ・クラスに指定できるボリューム・シリアル番号の文字列は4096バイト未満である必要があります。
対処方法	1つのストレージ・クラスには、必要な分だけのボリューム・シリアル番号を登録します。また、OpenFrame環境設定のsmsサブジェクトの正しくない設定を修正します。
参考	OpenFrame環境設定のsmsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』を参照してください。

SMS_ERR_DSNAME_IS_NULL (-11201)

説明	SMSライブラリの使用エラー(Dsname is Null)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SMS_ERR_DEFAULT_MGMTCLAS (-11202)

説明	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのDEFAULT_MGMTCLASキーに指定されたデフォルトのマネージメント・クラス名が正しくない場合に発生します。
対処方法	デフォルトとして指定されたマネージメント・クラス名を確認して修正します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』を参照してください。

SMS_ERR_DEFAULT_STORCLAS (-11203)

説明	OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのDEFAULT_STORCLASキーに指定されたデフォルトのストレージ・クラス名が正しくない場合に発生します。
対処方法	デフォルトとして指定されたストレージ・クラス名を確認して修正します。

参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
----	---

SMS_ERR_ACS_CONFIGURATION (-11204)

説明	OpenFrame環境設定のacsサブジェクト項目が間違っ設定された場合に発生します。
対処方法	acsサブジェクト項目の設定値を確認して修正します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

1.13. DSCOM (-12000)

DSCOMは、データセットの共通ライブラリ・モジュールです。

DSCOMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

DSCOM_ERR_INVALID_REQUEST (-12001)

説明	実行するジョブに無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_MEMORY_ALLOC (-12002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_INTERNAL (-12003)

説明	DSCOMライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-12009)

説明	DSCOMライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_LANG (-12010)

説明	フィールド・データの変換中に無効なデータが含まれている場合に発生します。
対処方法	ユーザー・プログラムのデータ・フィールドが正しく定義されているかどうか、またはコンパイルされたバイナリに問題がないか確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_DSNAME (-12101)

説明	データセット名が無効な場合に発生します。
対処方法	データセット名を確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_MEMBER (-12102)

説明	メンバー名が無効な場合に発生します。
対処方法	メンバー名を確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_GENERATION (-12103)

説明	GDS名が無効な場合に発生します。
対処方法	GDS名を確認します。
参考	

DSCOM_ERR_DSNAME_LENGTH (-12105)

説明	データセット名の長さが無効な場合に発生します。
対処方法	データセット名の長さを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_MEMBER_LENGTH (-12106)

説明	メンバー名の長さが無効な場合に発生します。
対処方法	メンバー名の長さを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_GENERATION_LENGTH (-12107)

説明	GDS名の長さが無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_FILTER_KEY (-12108)

説明	データセット名を検索するために要求されたワイルドカードの指定が正しくない場合に発生します。
対処方法	データセット名がワイルドカード検索のルールに従って指定されたかどうかを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_PARAM (-12201)

説明	パラメータ値が無効な場合に発生します。
対処方法	パラメータ値を確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_ODO_COUNT (-12202)

説明	ODO(OCCURS DEPENDING ON)フィールド値が無効な場合に発生します。
対処方法	ODOフィールド値を確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_SCHEMA (-12203)

説明	無効なスキーマ・ファイルが使用された場合に発生します。
対処方法	スキーマ・ファイルを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_CUSTOM (-12204)

説明	無効なユーザーCPMファイルが使用された場合に発生します。
対処方法	CPMファイルを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_SACEE (-12207)

説明	ユーザー認証情報が無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_INVALID_COND (-12208)

説明	スキーマ・ファイルに無効なCOND条件文が指定された場合に発生します。
対処方法	スキーマ・ファイルのCOND文に指定されたフィールド名が正しいかどうかを確認します。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_POPEN (-12901)

説明	popen()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_FOPEN (-12902)

説明	fopen()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_FREAD (-12903)

説明	fread()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_FWRITE (-12904)

説明	fwrite()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_STRTOL (-12905)

説明	strtoll()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_PUTENV (-12906)

説明	putenv()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_STAT (-12907)

説明	stat()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_UTIME (-12908)

説明	utime()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_CHMOD (-12909)

説明	chmod()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_UNLINK (-12910)

説明	unlink()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_OPENDIR (-12911)

説明	opendir()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

DSCOM_ERR_SYSTEM_CLOSEDIR (-12912)

説明	closedir()システムコール関数でエラーが発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

1.14. CPMLIB (-15000)

CPMLIBモジュールは、コード・ページを変換します。

CPMLIBモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

CPMNAME_IS_NULL (-15000)

説明	cpm名のパラメータがNULLの場合に発生します。
対処方法	cpm名が正しく指定されたかどうかを確認し、解決できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

NOT_SET_CPMDIR (-15001)

説明	CPMDIR環境変数がNULLの場合に発生します。
対処方法	\$CPMDIR環境変数を設定します。
参考	

CPM_OPEN_ERROR (-15002)

説明	cpmファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
----	----------------------------

対処方法	ファイルのオープン・エラーです。指定のディレクトリにファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

CPM_READ_ERROR (-15003)

説明	cpmファイルの読み取りに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルの読み取りエラーです。指定のディレクトリに適切なフォーマットのcpmファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

CPM_WRITE_ERROR (-15004)

説明	cpmファイルを作成する際、ファイルの書き込みに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

UCMNAME_IS_NULL (-15005)

説明	ucm名のパラメータがNULLの場合に発生します。
対処方法	ucm名が正しく指定されたかどうかを確認し、解決できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

UCM_OPEN_ERROR (-15006)

説明	ucmファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルのオープン・エラーです。指定のディレクトリにファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

UCM_READ_ERROR (-15007)

説明	ucmファイルの読み取りに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルの読み取りエラーです。指定のディレクトリに存在するucmファイルのフォーマットが正しいかどうかを確認します。
参考	

UCM_WRITE_ERROR (-15008)

説明	ucmファイルを作成する際、ファイルの書き込みに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

CPMMAP_IS_NULL (-15009)

説明	内部関数に渡されたパラメータがNULLの場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

CPMLIB_ERR_CPM_CONV_ERROR (-15010)

説明	CPMの変換中にエラーが発生した場合です。
対処方法	システムで使用しているCPMファイルまたは変換するデータが正しいかどうかを確認します。
参考	

CPMLIB_ERR_USRMAP_OPEN_ERROR (-15011)

説明	ユーザー・マップのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ユーザー・マップ・ファイルの名前と位置が正しいかどうかを確認します。
参考	

CPMLIB_ERR_USRMAP_INVALID_FORMAT_ERROR (-15012)

説明	ユーザー・マップ・ファイルの形式が無効な場合に発生します。
対処方法	ユーザー・マップ・ファイルの形式が正しいかどうかを確認します。
参考	

1.15. SAF (-17000)

SAFモジュールは、OpenFrameシステムのセキュリティを担当します。

SAFモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SAF_ERR_MEMORY_ALLOC (-17003)

説明	メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。
参考	

SAF_ERR_INTERNAL (-17004)

説明	Tmax APIの呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	Tmaxの設定を確認します。
参考	

SAF_ERR_INVALID_REQUEST (-17005)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数を呼び出した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAF_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-17006)

説明	OS認証を使用するように設定された状態で、tacfmgrを使用してグループまたはユーザーを追加、変更、削除、検索する機能を実行した場合に発生します。
----	--

対処方法	tacfmgrではなく、OSが提供する機能を使用します。
参考	

SAF_ERR_NOT_INITIALIZED (-17007)

説明	SAFモジュールが正常に初期化されていない状態でSAF機能を使用した場合に発生します。
対処方法	次の事項をチェックして、TACFの初期化が正常に実行されたことを確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのDATA_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリへの権限が適切かどうかを確認します。 – OpenFrame環境設定のsafサブジェクトのAUTH_METHODセクションでOS、PAM、TACFのいずれかの認証方法が選択されている必要があります。
参考	OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトとtacfサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SAF_ERR_AUTH_CONFIGURATION (-17008)

説明	OpenFrame環境設定の saf サブジェクトの AUTH_METHOD セクションの OS_AUTH および TACF_AUTH キーのVALUE項目がすべてNOに設定されている場合に発生します。
対処方法	認証方法に応じて、OS認証またはTACF認証のいずれかをYESに設定してください。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SAF_ERR_GROUPNAME_TOO_LONG (-17009)

説明	グループ名の長さが8バイトを超えた場合に発生します。
対処方法	グループ名を8バイト以下に指定します。
参考	

SAF_ERR_TACF_NOT_ACTIVE (-17010)

説明	TACF認証を無効に設定した状態でTACF機能を使用した場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定の saf サブジェクトの AUTH_METHOD セクションの TACF_AUTH キーのVALUE項目をYESに設定します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SAF_ERR_DISCONNECTED (-17011)

説明	データベースとの接続が切断された場合に発生します。
対処方法	データベースの接続状態を確認します。
参考	

SAF_ERR_OFCOM_CONFIGURATION (-17012)

説明	OpenFrame環境設定の ofsys サブジェクトの DIRECTORY セクションの DATA_DIR キーのVALUE項目に値が設定されていない場合に発生します。
対処方法	環境設定ファイルを確認します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SAF_ERR_ELEMENT_NOT_FOUND (-17014)

説明	メモリにキャッシュされた情報がない場合に発生します。ただし、エラーコードはユーザーには返されません。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_ELEMENT (-17015)

説明	メモリにすでにキャッシュされた情報を再登録する場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_GROUP (-17101)

説明	すでに存在するグループを追加する場合に発生します。
対処方法	追加するグループ名を変更して再登録します。
参考	

SAF_ERR_GROUP_NOT_FOUND (-17102)

説明	グループ・プロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	グループ・プロファイルが存在するかどうか確認します。存在しない場合は、セキュリティ管理者にグループ・プロファイルの作成を要求します。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_USER (-17103)

説明	すでに存在するユーザーを追加する場合に発生します。
対処方法	追加するユーザーIDを変更して再登録します。
参考	

SAF_ERR_USER_NOT_FOUND (-17104)

説明	ユーザー・プロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	ユーザー・プロファイルが存在するかどうか確認します。存在しない場合は、セキュリティ管理者にユーザー・プロファイルの作成を要求します。
参考	

SAF_ERR_USER_REVOKED (-17105)

説明	REVOKE状態のユーザーでシステムにログインする場合に発生します。
対処方法	セキュリティ管理者にお問い合わせください。
参考	

SAF_ERR_CLASS_NOT_FOUND (-17109)

説明	クラス・プロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	クラス・プロファイルが存在するかどうか確認します。存在しない場合は、セキュリティ管理者にクラス・プロファイルの作成を要求します。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_PROFILE (-17110)

説明	すでに存在するデータセットまたは一般リソースを追加する場合に発生します。
対処方法	追加するデータセットまたは一般リソースの名前を変更して再登録します。
参考	

SAF_ERR_PROFILE_NOT_FOUND (-17111)

説明	データセットまたは一般リソースのプロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	データセットまたは一般リソースのプロファイルが存在するかどうか確認します。存在しない場合は、セキュリティ管理者に作成を要求します。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_MEMBER (-17113)

説明	すでにグループ・リソースに存在するメンバーを追加する場合に発生します。
対処方法	重複するメンバーを削除した後、再実行します。
参考	

SAF_ERR_DUPLICATE_ACCESS_LIST (-17114)

説明	追加するアクセス権限の一覧がすでに存在する場合に発生します。
対処方法	追加するアクセス権限の一覧を確認します。
参考	

SAF_ERR_VERIFICATION_FAILURE (-17201)

説明	ユーザー認証に失敗した場合に発生します。
対処方法	ユーザーIDとパスワードを確認します。
参考	

SAF_ERR_NOT_AUTHORIZED (-17202)

説明	アクセスするデータセットまたは一般リソースへのアクセス権限がない場合に発生します。
対処方法	セキュリティ管理者にアクセス権限を要求します。
参考	

SAF_ERR_GROUP_NOT_CONNECTED (-17203)

説明	特定のグループに接続する際、該当のグループが存在しない場合に発生します。
対処方法	グループのプロファイルが存在するかどうか確認します。
参考	

SAF_ERR_OWNER_NOT_FOUND (-17204)

説明	特定のユーザーまたはグループを所有者として指定する際、該当するユーザーまたはグループが存在しない場合に発生します。
対処方法	ユーザーまたはグループのプロファイルが存在するかどうか確認します。
参考	

SAF_ERR_NOTIFY_NOT_FOUND (-17205)

説明	特定のユーザーをNOTIFYユーザーとして指定する際、該当するユーザーが存在しない場合に発生します。
対処方法	ユーザー・プロファイルが存在するかどうか確認します。
参考	

SAF_ERR_SUPGROUP_NOT_FOUND (-17208)

説明	上位グループとして指定されたグループのプロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	上位グループとして指定されたグループのプロファイルが存在するかどうか確認します。存在しない場合は、システム管理者に新規登録を要求します。
参考	

SAF_ERR_SUPGROUP_AND_OWNER (-17209)

説明	所有者と上位グループを両方とも指定した際、両グループ名が異なる場合に発生します。
対処方法	所有者グループ名と上位グループ名を一致させます。
参考	

SAF_ERR_DFTGROUP_NOT_FOUND (-17210)

説明	デフォルト・グループとして指定したグループのプロファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	デフォルト・グループとして指定したグループ名を確認します。
参考	

SAF_ERR_NER_PASSWD_REQUIRED (-17211)

説明	現在のパスワードが期限切れになった場合に発生します。
対処方法	パスワードを変更します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「6.15 PASSWORD(PW)」からパスワードの変更間隔を参照してください。

SAF_ERR_LOGIN_NOT_ALLOWED (-17212)

説明	設定された曜日または時間帯以外にアクセスした場合に発生します。
対処方法	ユーザー・プロファイルに設定されたアクセスの曜日と時間帯を確認します。

参考	『OPENFRAME TACF管理者ガイド』の「2.4.1 ユーザー・プロファイル」からWDAYとWTIMEを参照してください。
-----------	--

SAF_ERR_PASSWORD_INCORRECT (-17213)

説明	PASSWORDコマンドを実行する際、指定された現在のパスワードが正しくない場合に発生します。
対処方法	現在のパスワードを確認します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「6.15 PASSWORD(PW)」からパスワードの変更間隔を参照してください。

SAF_ERR_SUSPENDED_USER (-17214)

説明	アカウント・ロック状態のユーザーがシステムにアクセスした場合に発生します。
対処方法	アカウント・ロック状態が解除されるまで待ってから再実行します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「2.3 ユーザーの状態」からACCOUNTLOCKを参照してください。

SAF_ERR_LOCK_FILE_OPEN (-17801)

説明	TACF内で管理されるロック・ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	\$OPENFRAME_HOME/dataディレクトリへの読み書き権限があるかどうかをシステム管理者に確認します。
参考	

SAF_ERR_LOCK_FILE_LOCK (-17802)

説明	ファイルのロック設定に失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

SAF_ERR_LOG_FILE_OPEN (-17803)

説明	TACFログファイルの作成に失敗した場合に発生します。
対処方法	環境設定に指定されているログ作成ディレクトリの権限を確認します。
参考	

SAF_ERR_LOG_FILE_WRITE (-17804)

説明	TACFログファイルの書き込みに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルへの権限を確認し、使用可能なディスク容量が十分にあるかどうかを確認します。
参考	

SAF_ERR_GETGR_SYSTEM_CALL (-17901)

説明	getgrgid()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にOSのルート権限があるかどうかを確認します。
参考	

SAF_ERR_CRYPT_SYSTEM_CALL (-17903)

説明	crypt()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にOSのルート権限があるかどうかを確認します。
参考	

SAF_ERR_SETSP_SYSTEM_CALL (-17904)

説明	setpwdb()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にOSのルート権限があるかどうかを確認します。
参考	

SAF_ERR_ENDSP_SYSTEM_CALL (-17905)

説明	System call endpwnb()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にOSのルート権限があるかどうかを確認します。
参考	

1.16. OFCOM (-22000)

OFCOMは、OpenFrameの共通ライブラリ・モジュールです。

OFCOMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

OFCOM_ERR_INVALID_REQUEST (-22001)

説明	実行するジョブに無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	有効なパラメータを渡します。
参考	

OFCOM_ERR_MEMORY_ALLOC (-22002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-22003)

説明	データ・サイズより小さいバッファが提供された場合に発生します。
対処方法	データ・サイズに合ったバッファを提供します。
参考	

OFCOM_ERR_VALUE_NOT_FOUND (-22004)

説明	設定ファイルから必要な設定値が見つからない場合に発生します。
----	--------------------------------

対処方法	設定ファイルから該当の設定値が存在するかどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_PATHNAME_LENGTH (-22005)

説明	入力されたパスの値が指定された長さを超えた場合に発生します。
対処方法	パスの値が指定された長さを超えないように設定します。
参考	

OFCOM_ERR_FILE_NOT_FOUND (-22006)

説明	指定されたファイルが見つからない場合に発生します。
対処方法	ファイル名が正しく指定されているかどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_DIRECTORY_NOT_FOUND (-22007)

説明	指定されたディレクトリが見つからない場合に発生します。
対処方法	ディレクトリ名が正しく指定されているかどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-22009)

説明	OFCOMライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_INTERNAL_ERROR (-22010)

説明	OFCOMライブラリの内部エラー(Internal Error)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_NOT_FOUND (-22011)

説明	OFCOMライブラリの内部エラーであり、要求された値が見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_KEY_NOT_FOUND (-22012)

説明	要求された設定値が見つからない場合に発生します。
対処方法	『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照し、要求された設定値が有効かどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_NOT_INITIALIZED (-22013)

説明	OFCOMライブラリが初期化されていない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_DUPLICATE_RECORD (-22014)

説明	すでに存在する設定値またはエラー値を追加する場合に発生します。
対処方法	追加する設定値またはエラー値を確認するか、強制的にimportコマンドを使用します。
参考	

OFCOM_ERR_SECTION_NOT_FOUND (-22015)

説明	要求された設定値が見つからない場合に発生します。
対処方法	『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照し、要求された設定値が有効かどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_SHM_INIT (-22101)

説明	共有メモリの初期化に失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_OPEN (-22102)

説明	共有メモリにアクセスできなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_CLOSE (-22103)

説明	共有メモリを使用した後、正常に解放できなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_ATTACH (-22104)

説明	共有メモリのアタッチに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_DETACH (-22105)

説明	共有メモリのデタッチに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_STAT (-22106)

説明	共有メモリの情報を正常に取得できなかった場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SHM_EXIST (-22107)

説明	作成する共有メモリがすでに存在する場合に発生します。
対処方法	既存の共有メモリを削除してから作成します。
参考	UNIXマニュアルのipcsとipcrmを参照してください。

OFCOM_ERR_ODBC (-22110)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	SQLSTATE値およびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_FAIL_OVER_RECONNECTED (-22111)

説明	データベースへの接続障害が発生し、再接続された場合です。
対処方法	動作上の問題はありませんが、追加情報が必要な場合はサーバー・ログを確認してください。
参考	

OFCOM_ERR_ENV_OPENFRAME_HOME (-22201)

説明	OPENFRAME_HOME環境変数が見つからない場合に発生します。
対処方法	OPENFRAME_HOME環境変数を定義してエクスポートします。
参考	

OFCOM_ERR_OPEN_CONF_FILE (-22202)

説明	指定された設定ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	設定ファイル名が正しく指定されているかどうかを確認するか、新しい設定ファイルを作成します。
参考	

OFCOM_ERR_MAX_CONF_FILE (-22204)

説明	設定ファイルの数が最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	設定ファイルの最大数は256です。

OFCOM_ERR_WRONG_CONFIGURATION (-22205)

説明	設定ファイルの構文が正しくない場合に発生します。
対処方法	設定ファイルの構文を修正します。
参考	

OFCOM_ERR_INVALID_CONF_VALUE (-22206)

説明	無効な設定値が入力された場合に発生します。
対処方法	有効な値を設定してください。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

OFCOM_ERR_CONF_TABLE_IS_EMPTY (-22207)

説明	データベース内の環境設定表が空の場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定の値をデータベースに書き込みます。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

OFCOM_ERR_CONF_CACHE (-22208)

説明	TCacheでエラーが発生した場合です。
対処方法	TCacheのログを確認し、『Tmax TCacheガイド』から関連内容を確認します。
参考	

OFCOM_ERR_INVALID_NODENAME_ENVVAR (-22211)

説明	OPENFRAME_NODENAME環境変数が指定されていないか、正しくない値が指定された場合です。
対処方法	環境変数に正しいノード名を指定します。名前の制約は、Tmaxのノード名のルールと同じです。
参考	

OFCOM_ERR_UNLINK_FAILURE (-22301)

説明	外部RCファイルの削除に失敗した場合に発生します。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへの権限設定を確認します。
参考	

OFCOM_ERR_OPEN_EXTRC_FILE (-22302)

説明	外部RCファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへの権限設定を確認します。
参考	

OFCOM_ERR_LOCK_FAILURE (-22401)

説明	ファイルのオープンまたはロックに失敗した場合に発生します。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへの権限設定を確認します。
参考	

OFCOM_ERR_UNLOCK_FAILURE (-22402)

説明	ファイルのロック解除またはクローズに失敗した場合に発生します。
対処方法	ディレクトリまたはファイルへの権限設定を確認します。
参考	

OFCOM_ERR_STATVFS_CALL (-22503)

説明	statvfs()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_FOPEN_CALL (-22504)

説明	エラーコード・ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_OPENDIR_CALL (-22505)

説明	opendir()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_INVALID_PARAMETER (-22601)

説明	パラメータを分析する際、入力パラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	入力パラメータに問題がないか確認します。
参考	

OFCOM_ERR_PAREN_MISMATCHED (-22602)

説明	パラメータを分析する際、括弧がペアになっていない場合に発生します。
対処方法	括弧がペアになっているかどうかを確認します。
参考	

OFCOM_ERR_INVALID_POS (-22611)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、各位置サブパラメータの値が無効な場合に発生します。値は「@数字」形式の文字列で指定する必要があります。数字は1から始めます。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_QUERY_LEVEL (-22612)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、特定のパスに存在するサブパラメータを取得するために指定するパスが16レベルを超えた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_EXALT_FOUND (-22613)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、同時に指定できない排他的なパラメータが同時に指定された場合に発生します。
対処方法	入力パラメータの構文を確認して修正します。
参考	

OFCOM_ERR_SUB_NOT_ALLOWED (-22614)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、サブパラメータを持つことができないパラメータにサブパラメータが指定された場合に発生します。
対処方法	入力パラメータの構文を確認して修正します。
参考	

OFCOM_ERR_SUB_ONE_ALLOWED (-22615)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、1つのサブパラメータのみ許可されたパラメータに複数のサブパラメータが指定された場合に発生します。
対処方法	入力パラメータの構文を確認して修正します。
参考	

OFCOM_ERR_SUB_ONE_REQUIRED (-22616)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、1つのサブパラメータが要求されるパラメータにサブパラメータを指定しなかった場合に発生します。
対処方法	入力パラメータの構文を確認して修正します。
参考	

OFCOM_ERR_SUB_REQUIRED (-22617)

説明	パラメータ・ツリーを分析する際、1つ以上のサブパラメータが要求されるパラメータにサブパラメータを指定しなかった場合に発生します。
対処方法	入力パラメータの構文を確認して修正します。
参考	

OFCOM_ERR_DUPLICATE_ERRNO (-22701)

説明	すでに同じエラーコードが存在する場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_INVALID_FORMAT (-22702)

説明	エラーのフォーマットが無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_OPEN (-22801)

説明	ログを記録するためにログファイルを開くときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_CLOSE (-22802)

説明	ログを記録した後、ログファイルを閉じるときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_WRLCK (-22803)

説明	ログを記録するためにログファイルをロックするときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_UNLCK (-22804)

説明	ログを記録した後、ログファイルのロックを解除するときに問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_LSEEK (-22805)

説明	ログファイルにレコードを記録する位置を検索中に問題が発生した場合です。
----	-------------------------------------

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_LOG_FILE_WRITE (-22806)

説明	ログファイルに書き込み関数を使用してレコードを記録中に問題が発生した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。(表示されるエラーメッセージを参照してください)
参考	

OFCOM_ERR_MAX_PACKED_BYTES (-22811)

説明	パック10進数の変換関数に渡されたバイト数が最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	最大値より小さいパック10進数のバイト数を使用します。(最大値: 10バイト)
参考	

OFCOM_ERR_MAX_ZONED_BYTES (-22812)

説明	ゾーン10進数の変換関数に渡されたバイト数が最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	最大値より小さいゾーン10進数バイト数を使用します。(最大値: 10バイト)
参考	

OFCOM_ERR_MAX_BCD_DIGITS (-22813)

説明	バイナリコード10進数の変換関数に渡された数字の桁数が最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	最大値より小さい桁数の数字を使用します。(最大値: 18桁)
参考	

OFCOM_ERR_BCD_CONVERSION (-22814)

説明	バイナリコード10進数の変換関数を実行中にエラーが発生した場合です。
対処方法	変換関数に渡されたBCDバッファーに含まれた値をチェックします。
参考	

OFCOM_ERR_BCD_CONVERSION_WARNING (-22815)

説明	バイナリコード10進数の変換関数を実行中にエラーが発生した場合です。
対処方法	変換関数に渡されたBCDバッファーに含まれた値をチェックします。
参考	

OFCOM_ERR_SYSTEM_OPEN (-22901)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

OFCOM_ERR_SYSTEM_READ (-22902)

説明	read()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるエラーメッセージを参照してください。

1.17. SAFX (-23000)

SAFXモジュールは、OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFと認証サーバー間のインターフェースを提供します。

SAFXモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SAFX_ERR_INVALID_REQUEST (-23005)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数を呼び出した場合に発生します。
----	----------------------------------

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAFX_ERR_NOT_INITIALIZED (-23007)

説明	TACFモジュールが正常に初期化されていない状態で、SAF機能を使用した場合に発生します。
対処方法	次の事項をチェックして、TACFの初期化が正常に実行されたかどうかを確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのDATA_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリへの権限が適切かどうかを確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのLOG_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリが有効かどうかを確認します。
参考	ofsysサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SAFX_ERR_MAX_ACEE_COUNT (-23009)

説明	同時アクセス・ユーザー数が最大値(32768)を超えた場合に発生します。
対処方法	同時アクセス・ユーザー数を減らします。エラーが続く場合は、TACFサーバーを再起動します。
参考	

SAFX_ERR_INVALID_TOKEN (-23010)

説明	無効なトークンを使用した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

1.18. SAFO (-24000)

SAFOモジュールは、OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFとオンライン製品間のインターフェースを提供します。

SAFOモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SAFO_ERR_MEMORY_ALLOC (-24003)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAFO_ERR_INVALID_REQUEST (-24005)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数を呼び出した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAFO_ERR_NOT_INITIALIZED (-24007)

説明	TACFのモジュールが正常に初期化されていない状態で、SAFの機能を使用した場合に発生します。
対処方法	次の事項をチェックして、TACFの初期化が正常に実行されたかどうかを確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのDATA_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリへの権限が適切かどうかを確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのLOG_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリが有効かどうかを確認します。
参考	ofsysサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

1.19. SAF BAT (-26000)

SAF BATモジュールは、OpenFrameシステムのセキュリティ・モジュールであるSAFとバッチ製品間のインターフェースを提供します。

SAF BATモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SAF_BATCH_ERR_INVALID_REQUEST (-26005)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数を呼び出した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAF_BATCH_ERR_V_NOT_PREPARED (-26101)

説明	初期化が実行されていない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SAF_BATCH_ERR_V_NOT_CREATED (-26102)

説明	TACFが初期化されていない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

1.20. MEMM (-27000)

MEMMモジュールは、動的メモリの割り当てを管理します。

MEMMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SHM_OPEN (-27001)

説明	共有メモリをオープンする際、shmgetまたはshmatのシステム・コール・エラーが発生した場合です。
対処方法	提供された共有メモリ・キーが有効かどうかを確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

SHM_ATTACH (-27002)

説明	shmatシステム・コール・エラーが発生した場合です。
対処方法	提供されたキーによって作成された共有メモリがプロセスにアタッチできるかどうかを確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

SHM_GET (-27003)

説明	shmgetシステム・コール・エラーが発生した場合です。
対処方法	提供された共有メモリ・キーが有効かどうかを確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

SHM_CTL (-27004)

説明	shmctlシステム・コール・エラーが発生した場合です。
対処方法	提供された共有メモリ・キーが有効かどうかを確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

SHM_ALREADY_INIT (-27005)

説明	共有メモリがすでに初期化された場合に発生します。
対処方法	該当する共有メモリの初期化の有無を確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

SHM_NOTFND (-27006)

説明	共有メモリに対するIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	要求したIDが有効かどうかを確認します。
参考	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。

MEMORY_ALLOCATION (-27007)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	プロセスに問題がないか確認します。
参考	

1.21. TLIC (-28000)

TLICモジュールは、OpenFrameライセンスをチェックします。

TLICモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

TLIC_ERR_MEMORY_ALLOC (-28003)

説明	メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。
参考	

TLIC_ERR_INVALID_REQUEST (-28004)

説明	無効な入力パラメータを使用して関数を呼び出した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TLIC_ERR_INTERNAL_ERROR (-28005)

説明	system()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
----	-----------------------------------

対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TLIC_ERR_NOT_IMPELMENTED (-28006)

説明	Microsoft WindowsでホストIDを取得しようとした場合に発生します。
対処方法	UNIXシステムで実行してください。
参考	

TLIC_ERR_FILE_OPEN_FAILURE (-28010)

説明	ライセンス・ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ライセンス・ファイルを作成する場合は、作成するディレクトリへの書き込み権限を確認します。ライセンス・ファイルが\$OPENFRAME_HOME/licenseに存在するかどうかを確認します。
参考	

TLIC_ERR_FILE_WRITE_FAILURE (-28011)

説明	ライセンス・ファイルを作成するディレクトリへの書き込み権限がない場合に発生します。
対処方法	ディレクトリに書き込み権限を付与します。
参考	

TLIC_ERR_FILE_READ_FAILURE (-28012)

説明	ライセンス・ファイルが存在しない場合に発生します。
対処方法	ディレクトリにライセンス・ファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

TLIC_ERR_INVALID_MAGIC_NUMBER (-28020)

説明	OpenFrameライセンス・ファイルの作成に使用される内部値が一致しない場合に発生します。
対処方法	ライセンスの発行者にお問い合わせください。
参考	

TLIC_ERR_INVALID_CHECK_SUM (-28021)

説明	ライセンス・ファイルが無効な場合に発生します。
対処方法	ライセンスの再発行が必要です。
参考	

TLIC_ERR_HOSTNAME_MISMATCH (-28023)

説明	OpenFrameを使用できるホスト名でない場合に発生します。
対処方法	使用しようとするホスト名でライセンスを再発行する必要があります。
参考	

TLIC_ERR_HOSTID_MISMATCH (-28024)

説明	OpenFrameを使用できるホストIDでない場合に発生します。
対処方法	使用しようとするホストIDでライセンスを再発行する必要があります。
参考	

TLIC_ERR_LNCPU_MISMATCH (-28025)

説明	使用可能なCPU数と一致しない場合に発生します。
対処方法	使用しようとするホストのCPU数でライセンスを再発行する必要があります。
参考	

TLIC_ERR_LICENSE_EXPIRED (-28026)

説明	デモライセンスが期限切れになった場合に発生します。
対処方法	デモライセンスの再発行が必要です。
参考	

TLIC_ERR_PRODUCT_MISMATCH (-28027)

説明	発行されたライセンスと製品が一致しない場合に発生します。
対処方法	使用する製品で利用できるライセンスかどうかを確認します。
参考	

1.22. TTREE (-29000)

TTREEモジュールは、ツリー形式のメモリ管理モジュールです。

TTREEモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

ALLOC (-29001)

説明	メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	共有メモリの容量不足によって発生した可能性が高いため、共有メモリのサイズを増やします。
参考	

INVREQ (-29002)

説明	要求が無効な場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

NOTFND (-29003)

説明	該当するキーを持つ項目が見つからない場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

DUPLICATED (-29004)

説明	保存しようとする項目のキーを持つ項目がすでに記録された場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

KEY LENGERR (-29005)

説明	取得しようとするキーのバッファ長が実際のキーの長さより小さい場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

DATA LENGERR (-29006)

説明	取得しようとするデータのバッファ長が実際のデータ長より小さい場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

DELETED (-29007)

説明	削除しようとする項目がすでに削除された場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

INVMEMMID (-29008)

説明	内部で使用するMEMMモジュールのIDが無効な場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

ITEM_ENQBUSY (-29009)

説明	項目がロックされているため、アクセスできない場合に発生します。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

INTERNAL (-29011)

説明	モジュールの内部エラーです。
対処方法	システム内部処理のためのエラー識別番号としても使用されます。エラーメッセージとログの詳細を参照してシステム管理者にお問い合わせください。
参考	

1.23. SVRCOM (-32000)

SVRCOMは、Tmaxサーバーの共通ライブラリ・モジュールです。

SVRCOMモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SVRCOM_ERR_INTERNAL (-32001)

説明	SVRCOMの内部エラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_INVALID_PARAM (-32002)

説明	libsvrcom()関数の呼び出し時にパラメータの設定が無効な場合に発生します。現在このライブラリは、外部使用のために作成されたものではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_INVALID_CONFIG (-32003)

説明	OpenFrameの設定に問題がある場合に発生します。
対処方法	サーバーのulogに表示されたメッセージに基づいて設定をチェックし、問題を修正します。問題を修正した後は、OpenFrameを再起動します。
参考	

SVRCOM_ERR_INVALID_LENGTH (-32004)

説明	libsvrcom()関数の呼び出し時にパラメータとして渡したバッファ(結果保存用)サイズが不十分な場合に発生します。SVRCOM_fbget()関数の呼び出し時に発生する可能性が高いです。現在は外部使用のために作成されたライブラリではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_DATASET_EXIST (-32010)

説明	DSLOADサービスでターゲット・パスにすでにファイルが存在する場合に発生します。
対処方法	dsloadプログラムまたはOFManagerで指定したターゲット・パスを確認します。
参考	

SVRCOM_ERR_SVR_STARTED (-32101)

説明	OpenFrameサーバー・コーディング標準に関連するエラーです。SVRCOMライブラリにTmaxサーバーの起動が2回以上通知された場合に発生します。現在は外部使用のために作成されたライブラリではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_SVR_NOT_STARTED (-32102)

説明	OpenFrameサーバー・コーディング標準に関連するエラーです。SVRCOMライブラリにTmaxサーバーの起動を通知せずに、次のジョブが実行された場合に発生します。現在は外部使用のために作成されたライブラリではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_SVC_STARTED (-32111)

説明	OpenFrameサーバー・コーディング標準に関連するエラーです。SVRCOMライブラリにTmaxサーバーの起動が2回以上通知された場合に発生します。以前のTmaxサービスの終了が通知されなかった場合に発生する可能性が高いです。現在は外部使用のために作成されたライブラリではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_SVC_NOT_STARTED (-32112)

説明	OpenFrameサーバー・コーディング標準に関連するエラーです。SVRCOMライブラリにTmaxサーバーの起動を通知せずに、次のジョブが実行された場合に発生します。現在は外部使用のために作成されたライブラリではないため、原則的には発生してはならないエラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM (-32201)

説明	libsvrcomで使用するUNIX関数の呼び出しにエラーが発生した場合です。
対処方法	エラー・メッセージ・ログから、UNIXシステム上の問題であるかどうかを確認します。アクセス権限、パス、一時スペースまたはスワップ・スペースの不足などの問題である可能性があります。
参考	

SVRCOM_ERR_TPALLOC (-32300)

説明	Tmaxバッファを作成するためのtpalloc()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpalloc()またはfballoc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SVRCOM_ERR_TPFREE (-32301)

説明	Tmaxバッファを解除するためのtpfree()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpalloc()またはfballoc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SVRCOM_ERR_TPCALL (-32302)

説明	Tmax tpcall()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、エラーが発生したサービスが正常にTPFAILを返したかどうかを確認します。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpalloc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SVRCOM_ERR_TPGETMYNODE (-32305)

説明	Tmax tpgetmynode()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_FBPUT (-32310)

説明	Tmaxフィールド・バッファに新しいフィールドを追加するためのfbput()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_FBGET (-32311)

説明	Tmaxフィールド・バッファでフィールド値を取得するためのfbget()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_FBGETLEN (-32312)

説明	Tmaxフィールド・バッファからフィールド長を取得するためのfbgetlen()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_FIELD_NOT_FOUND (-32313)

説明	Tmaxフィールド・キーがofb.fdlに定義されていない場合に発生します。
対処方法	環境変数のFDLFILEにofb.fdlのファイル・パスを正しく設定しているかどうかを確認します。また、ofb.fdlがインストールされた後、変更(パスを除く)された場合は、最後にデプロイされたofb.fdlを再インストールします。
参考	『OpenFrame インストールガイド』および『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_FBNOENT (-32314)

説明	Tmaxのフィールド・キーが指定されたバッファ内に存在していない場合に発生します。
対処方法	必須でないフィールドの場合は、エラーではなく情報を提供するためにメッセージを返しています。このエラーによってサーバーが異常動作されたとしたら、Tmaxサーバーまたはクライアントでサービスの呼び出し方法が正しくない場合です。アプリケーションの作成者に修正を要求します。
参考	

SVRCOM_ERR_TSAM_CONNECT (-32400)

説明	TSAMに接続できない場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したサーバーのulogを通じて原因を分析します。DSIOまたはTSAMモジュールの使用中にエラーが発生した可能性があります。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_TSAM_TXSTART (-32401)

説明	TSAMトランザクションを開始できない場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したサーバーのulogを通じて原因を分析します。TSAMの接続が切断された可能性が高いです。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_TSAM_TXEND (-32410)

説明	TSAMトランザクションを終了できない場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したサーバーのulogを通じて原因を分析します。TSAMの接続が切断された可能性が高いです。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_TSAM_TXCOMMIT (-32411)

説明	TSAMトランザクションをコミットできない場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したサーバーのulogを通じて原因を分析します。TSAMの接続が切断された可能性が高いです。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_TSAM_TXROLL (-32412)

説明	TSAMトランザクションをロールバックできない場合に発生します。
対処方法	エラーが発生したサーバーのulogを通じて原因を分析します。TSAMの接続が切断された可能性が高いです。
参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

SVRCOM_ERR_SYSTEM_STAT (-32991)

説明	statシステム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM_FOPEN (-32992)

説明	fopenシステム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM_OPEN (-32993)

説明	openシステム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM_WRITE (-32994)

説明	writeシステム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM_READ (-32995)

説明	readシステム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

SVRCOM_ERR_SYSTEM_CLOSE (-32996)

説明	closeシステム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	サーバー・ログを弊社の技術サポート・チームに提供してください。
参考	

1.24. CONSOLE (-34000)

CONSOLEモジュールは、OpenFrameコンソール機能を提供します。

CONSOLEモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

CONSOLE_MALLOC_ERROR (-34010)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
----	-----------------------------

対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	UNIXマニュアルのmalloc()を参照してください。

CONSOLE_INVALID_REQUEST (-34011)

説明	コンソール・クライアント(tconmgrまたはconcli library)のデータ・フォーマットが無効な場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_INVALID_COMMAND (-34012)

説明	コマンド・サーバーが処理できるコマンド・タイプでない場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のconsoleサブジェクトのCOMMANDセクションのキーに指定されたコマンド・タイプを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

CONSOLE_INTERNAL_ERROR (-34014)

説明	CONSOLEの内部エラーです。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_MSG_LEN_OVERFLOW (-34015)

説明	メッセージの長さが指定された最大値の4096バイトを超えた場合に発生します。
対処方法	メッセージを分割して送信するようにアプリケーションを修正します。
参考	

CONSOLE_MSG_EMPTY (-34016)

説明	DISPLAYコマンドの実行時に、空のメッセージが送信された場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを確認します。
参考	

CONSOLE_INVALID_RECV_BUFFER (-34017)

説明	ACCEPTコマンドの実行時に、メッセージを受信するバッファが無効な場合に発生します。
対処方法	アプリケーションを確認します。
参考	

CONSOLE_CONFIG_ERROR (-34018)

説明	OpenFrame環境設定に問題がある場合に発生します。
対処方法	ofrcmsvrログを参照して、OpenFrame環境設定の ofsys サブジェクトまたは console サブジェクト、セクションに指定された値を確認します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

CONSOLE_NOT_IN_CLI_LIST (-34021)

説明	コンソール・サーバーまたはコマンド・サーバーに接続したクライアントIDが存在しない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_FILE_IO_ERROR (-34041)

説明	ファイルI/O関連のUNIXシステム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	Ofrcmsvrログを参照します。
参考	UNIXマニュアルのopen()とwrite()を参照してください。

CONSOLE_INVALID_FILE_DATA (-34042)

説明	コンソール・メッセージ・ファイル(CONSOLE_MSG_YYYYMMDD)のデータに問題がある場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_INVALID_PARAM (-34051)

説明	コンソール内部プログラムのパラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPALLOC (-34052)

説明	コンソールでTmaxメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPGETCLID (-34053)

説明	コンソールでTmax APIのtpgetclid()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_DUPLICATE_CLID (-34054)

説明	コンソール・サーバーに接続したクライアントIDが重複した場合に発生します。 接続したコンソールが異常終了され、コンソール・サーバーからクライアントIDが削除されなかった場合に発生します。
----	--

対処方法	コンソール・サーバーを再起動します。
参考	

CONSOLE_ERR_CLI_LIST_LOOKUP (-34055)

説明	コンソールで該当のクライアントIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_INVALID_CLID (-34056)

説明	コンソール・サーバーから無効なクライアントIDを受信した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_EMPTY_CLI_LIST (-34057)

説明	コンソール・サーバーから削除するクライアント・リストがない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_CLID_NOT_FOUND (-34058)

説明	コンソール・サーバーから削除するクライアントIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_FBPUT (-34059)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのfbput()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_SENDTOCLI (-34060)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpsendtocli()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPCALL (-34061)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpcall()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPSTART (-34062)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpstart()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPSETUNSOL_FLAG (-34063)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpsetunsol_flag()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

参考	
----	--

CONSOLE_ERR_TPSETUNSOL (-34064)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpsetunsol()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPRELAY (-34065)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtprelay()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_FBGET (-34066)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのfbget()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPREALLOC (-34067)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtprealloc()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_NEED_RECOVERY (-34068)

説明	コンソールのトークンが無効な場合やコンソール・サーバーが異常終了した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPREGCB (-34069)

説明	コンソール・サーバーでTmax APIのtpregcb()に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_MSG_NOT_FOUND (-34070)

説明	コンソールまたはコンソール・サーバーでメッセージが見つからない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_MSG_MAX_COUNT (-34071)

説明	OpenFrame/OSCで実行したCOBOLアプリケーション内のEXEC CICS WRITE OPERATOR CRITICAL文を処理する際、処理できる最大数を越えた場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のconsoleサブジェクトのCONSOLEセクションのCRITICAL_MSG_MAX_COUNTキーに指定された値を調整します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

CONSOLE_ERR_INVALID_USER (-34072)

説明	コンソール・サーバーから削除する必要があるクライアント・ユーザーの情報が無効な場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_USER_NOT_FOUND (-34073)

説明	コンソール・サーバーから削除しようとするユーザー名のクライアントが見つからない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_CLI_LIST_LOOKUP_BY_USER (-34074)

説明	コンソール・サーバーのクライアント・リストから該当するユーザー名を持つクライアントが見つからない場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_TPGOTSIG (-34075)

説明	コンソールでTmax APIのtpcall()に失敗し、TPGOTSIGエラーが発生した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_NOT_SUPPORT (-34080)

説明	コマンド・タイプがNOTSUPPORTの場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

CONSOLE_ERR_EXEC_COMMAND (-34081)

説明	コマンド・サーバーがPGMコマンド・タイプの処理に失敗した場合に発生します。
対処方法	クライアント・ログとofrcmsvrログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

1.25. SPIO (-36000)

SPIOモジュールは、プール・データセットの管理およびI/Oを処理します。

SPIOモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SPIO_ERR_INVALID_REQUEST (-36001)

説明	SPIOライブラリの使用エラー(Invalid Request)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_MEMORY_ALLOC (-36002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_INTERNAL (-36003)

説明	SPIOライブラリの内部エラーです。
----	--------------------

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-36004)

説明	実装されていない機能呼び出した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_NOT_ALLOWED (-36005)

説明	許可されていないモードを使用した場合に発生します。
対処方法	エラーメッセージを確認します。
参考	

SPIO_ERR_END_OF_FILE (-36006)

説明	ファイルの読み取り時に最後に達した場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの処理プロセスを確認します。
参考	

SPIO_ERR_MAX_FILES (-36101)

説明	オープンできる最大ファイル数を超えた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_INVALID_FD (-36102)

説明	指定されたFDが無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SPIO_ERR_GET_RDW_FAIL (-36201)

説明	VARIABLE TYPEのデータセットのRDW情報が無効な場合に発生します。
対処方法	エラーメッセージを確認します。
参考	

SPIO_ERR_PUT_RDW_FAIL (-36202)

説明	VARIABLE TYPEのデータセットのRDW情報が無効な場合に発生します。
対処方法	エラーメッセージを確認します。
参考	

SPIO_ERR_INVALID_BUF_SIZE (-36203)

説明	アプリケーションで指定したレコード・バッファ・サイズと実際のデータセットの長さが一致しない場合に発生します。
対処方法	アプリケーションとデータセットの長さを確認します。
参考	

SPIO_ERR_SIZE_LIMIT_OVER (-36204)

説明	ファイル・サイズが最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	ファイルのサイズを確認します。
参考	

SPIO_ERR_SYSTEM_OPEN (-36901)

説明	open()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

SPIO_ERR_SYSTEM_READ (-36902)

説明	read()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

SPIO_ERR_SYSTEM_WRITE (-36903)

説明	write()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

SPIO_ERR_SYSTEM_CLOSE (-36904)

説明	close()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを参照してください。

1.26. SMF (-93000)

SMFモジュールは、OpenFrameのSMFログを管理します。

SMFモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法について説明します。

SMF_ERR_INVALID_PARAM (-93001)

説明	SMFのサービスまたはライブラリに無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SMF_ERR_INTERNAL (-93002)

説明	SMFの内部エラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SMF_ERR_SYSTEM (-93003)

説明	UNIXシステム呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認してシステム状況を把握し、適切に対処します。
参考	

SMF_ERR_WRITE_LENGTH (-93100)

説明	SMFでデータセットに書き込むレコード長が正しくない場合に発生します。
対処方法	現在、このエラーコードは使用されていません。
参考	

SMF_ERR_DSN_NOMATCH (-93200)

説明	与えられた名前のSMFデータセットが見つからない場合に発生します。
対処方法	データセット名を再度確認してください。smfmgr STATUSコマンドを使用してSMFデータセットの一覧を検索することができます。
参考	

SMF_ERR_DS_INVALID_STATUS (-93210)

説明	SMFデータセットの状態が無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

SMF_ERR_DS_NOT_AVAILABLE (-93220)

説明	使用可能なSMFデータセットが存在しない場合に発生します。
対処方法	smfmgrを使用してデータセットの状態を確認し、使用可能なデータセットを確保します。(IFASMFDPのDUMP機能を使用)
参考	

SMF_ERR_TPALLOC (-93700)

説明	Tmax tpalloc()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpalloc()またはfballoc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SMF_ERR_TPCALL (-93702)

説明	Tmax tpcall()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログから、エラーが発生したサービスが正常にTPFAILを返したかどうかを確認します。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpcall()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SMF_ERR_TPACALL (-93703)

説明	Tmax tpacall()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログから、エラーが発生したサービスが正常にTPAFAILを返したかどうかを確認します。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpcall()の実行時に発生するエラーを参照してください。

SMF_ERR_FBPUT (-93710)

説明	Tmax fbput()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
----	-----------------------------------

対処方法	エラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SMF_ERR_FBGET (-93711)

説明	Tmax fbget()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

SMF_ERR_VERSION_MISMATCH (-93900)

説明	SMFで使用しているSMFINFOがバージョン変更によって互換性がなくなった場合です。
対処方法	ofrsmlogを復元し、IFASMFDPを使用してSMFデータセットをすべてダンプします。その後、SMFを新しいバージョンにアップデートして、SMFを初期化します。
参考	

第2章 OpenFrame/Batchのエラーコード

本章では、OpenFrame/Batchのエラーコードと対処方法について説明します。

2.1. 概要

以下は、OpenFrame/Batch(以下、Batch)のモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-9000	TJES	バッチ・ジョブを管理します。
-13000	SPOOL	スプールの作成、削除、バックアップ、復元を管理します。
-16000	MVSSYS	JESコマンドを処理します。
-92000	TSO	TSOコマンドおよびコマンド・プロシージャを管理します。

2.2. TJES (-9000)

TJESモジュールは、バッチ・ジョブを管理します。

以下は、TJESモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法についての説明です。

TJES_ERR_NOT_INITIALIZED (-9001)

説明	TJESライブラリが初期化されずに使用された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_NOT_CONNECTED (-9002)

説明	TSAMが接続されていない状態でTSAMデータセットを使用した場合に発生します。
対処方法	TSAMが使用できる状態かどうかを確認します。エラーの原因が見つからない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

参考	『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。
----	---------------------------------

TJES_ERR_TX_NOT_STARTED (-9003)

説明	TSAMトランザクションが開始されていない状態で、I/Oまたはトランザクションを実行しようとした場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_TX_STARTED (-9004)

説明	TSAMトランザクションが開始された状態で、再びトランザクションを開始した場合に発生します。TJESは、TSAMトランザクションを1回のみ使用できます。
対処方法	内部で使用するエラーコードです。
参考	

TJES_ERR_TX_NOT_COMMITED (-9005)

説明	TSAMトランザクションをコミットまたはロールバックせずに終了した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_DS_NOT_ALLOC (-9010)

説明	TJESで使用するシステム・データセットが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	TJESのシステム・データセットが存在するかどうかと、カダログ情報を確認します。
参考	

TJES_ERR_DATA_NOT_FOUND (-9020)

説明	システム表から検索するTJESの項目が見つからない場合に発生します。
対処方法	システム表に検索するTJESの項目が存在するかどうか確認します。
参考	

TJES_ERR_EOF (-9021)

説明	TJESで使用する内部情報を読み取る際、EOFのリターン情報を示すためのエラーコードです。
対処方法	内部で使用するエラーコードです。
参考	

TJES_ERR_FILE_NOT_FOUND (-9030)

説明	TJESで使用するスプールなどの内部ファイルが見つからない場合に発生します。
対処方法	スプールが存在するディスクの状態や権限などをチェックします。
参考	

TJES_ERR_TRY_AGAIN (-9040)

説明	2フェーズで運用されるTJESロジックのための戻り値です。外部には渡されません。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_RDB_DEPEND (-9050)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_PREPARE (-9051)

説明	ODBC標準のAPI関数のSQLPrepare()の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_EXECUTE (-9052)

説明	ODBC標準のAPI関数のSQLExecute()の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_BINDPARAM (-9053)

説明	ODBC標準のAPI関数のSQLBindParameter()の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_FETCH (-9054)

説明	ODBC標準のAPI関数のSQLFetch()の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_ODBC (-9060)

説明	ODBC関連のAPI関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	SQLSTATEおよびネイティブ・エラーメッセージを確認します。
参考	

TJES_ERR_FAIL_OVER_RECONNECTED (-9061)

説明	TJESライブラリの内部で接続されたDBMSサーバーが終了されたが、同じDNS名を持つサーバー・インスタンスに新しい接続が設定された場合に発生します。
対処方法	DBMSサーバーの担当者にお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_DUPLICATE_RECORD (-9062)

説明	システム表に同じTJESの項目がすでに存在する場合です。
対処方法	既存の項目と重複しないようにします。
参考	

TJES_ERR_INVALID_JOBID (-9100)

説明	指定されたJOBIDの形式が無効な場合に発生します。有効なJOBIDの形式は、JOBnnnnn(0<n<9)です。
対処方法	tjesmgrの実行時にJOBIDが有効かどうかを確認します。
参考	

TJES_ERR_INVALID_JOBCLASS (-9101)

説明	無効なジョブ・クラスを指定した場合に発生します。有効なジョブ・クラスは、A~Zと0~9です。
対処方法	JCLに指定されたジョブ・クラスを確認します。
参考	

TJES_ERR_INVALID_FLAG (-9102)

説明	TJESの内部エラーです。関数の呼び出し時に無効なフラグが与えられた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_FD (-9103)

説明	TJESの内部エラーです。必要なファイルがオープンされていない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_TOKEN (-9104)

説明	TJESの内部エラーです。データセットのアップデート時に使用されるトークンが無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_POINTER (-9105)

説明	TJESの内部エラーです。特定のポインターがNULLの場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_STATUS (-9106)

説明	現在のジョブの状態が無効な場合に発生します。たとえば、REMOVEは、DONE、ERROR、STOP、FLUSH状態のジョブにのみ適用できます。
対処方法	現在のジョブが実行可能な状態かどうかを確認します。
参考	『OpenFrame TJESガイド』を参照してください。

TJES_ERR_INVALID_LICENSE (-9107)

説明	TJESライセンスが無効な場合に発生します。
対処方法	Batchのライセンスを確認し、必要に応じてライセンスの再発行を行います。
参考	

TJES_ERR_INVALID_PARAM (-9108)

説明	TJESの内部エラーです。関数またはサービスの呼び出し時に無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_CONFIG (-9109)

説明	OpenFrameの環境設定から値を読み込んだが、その設定値の形式や内容が無効な場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定の tjes サブジェクトのセクションの設定情報を確認します。
参考	tjesサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TJES_ERR_INVALID_LENGTH (-9110)

説明	TJESの内部エラーです。関数またはサービスのパラメータの長さが指定された値を超えた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_INVALID_INPUT (-9111)

説明	TJESの内部エラーです。関数またはサービスの呼び出し時に無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_DUPLICATE_JOBNAME (-9200)

説明	ジョブをスケジュールする際、ジョブ名が重複した場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定の tjes サブジェクトの SCHEDULING セクションの DUPL_JOBNAME キーのVALUE項目が正しく指定されているかを確認しま

	す。VALUE項目の値を変更した場合は、 ofconfig ツールを使用してリロードを実行する必要があります。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TJES_ERR_JOB_NOT_FOUND (-9201)

説明	指定された条件を満たすジョブが見つからない場合に発生します。
対処方法	ジョブが存在するかどうかを確認します。
参考	

TJES_ERR_RUNNER_NOT_FOUND (-9210)

説明	指定された条件を満たすランナーが見つからない場合に発生します。
対処方法	tjesmgrのPSJCLRUNコマンドまたはOpenFrame Managerのランナー情報を通じてランナーの索引を使用できるかどうかを確認し、条件を満たすランナーの存在を確認します。
参考	

TJES_ERR_RUNNER_NOT_READY (-9211)

説明	ジョブを割り当てるランナーの状態がACTIVEでないため、ジョブを割り当てられない場合に発生します。
対処方法	tjesmgrのPSJCLRUNコマンドまたはOpenFrame Managerのランナー情報を通じてランナーの状態を確認します。
参考	

TJES_ERR_CLASS_NOT_FOUND (-9212)

説明	ジョブを割り当てるランナーがジョブ・クラスを実行できない場合に発生します。 ジョブのスケジューリングからOBMJINIRUNが実際にジョブをランナーに割り当てる間に、ユーザーがジョブ・クラスまたはランナー・クラスを変更した場合に発生します。
-----------	--

対処方法	ジョブ・クラスとランナー・クラスを確認します。
参考	『OpenFrame TJES ガイド』の「ジョブ・スケジューリング・ポリシー」を参照してください。

TJES_ERR_NODE_NOT_BOOTED (-9220)

説明	ジョブを割り当てるランナーが属しているノードが起動されていないため、ジョブをランナーに割り当てられない場合に発生します。 ジョブのスケジューリングからOBMJINITRUNが実際にジョブをランナーに割り当てる間に、ユーザーが該当のノードを終了した場合に発生します。
対処方法	tjesmgrのNODESTコマンドを使用してノードの状態を確認します。
参考	『OpenFrame TJESガイド』を参照してください。

TJES_ERR_NODE_MISMATCH (-9221)

説明	TJESのサービスを処理しているサーバーのノード名が予想と異なる場合に発生します。ノード名でルーティングするサービスで発生します。
対処方法	Tmax設定のNODEセクション、SERVICEセクション、ROUTINGセクションを確認してください。
参考	『Tmax 管理者ガイド』を参照してください。

TJES_ERR_NODE_NOT_FOUND (-9222)

説明	TJESの内部エラーです。obmjschdサーバーが把握していないノードのobmjinitサーバーから要求がレポートされた場合に発生します。
対処方法	obmjschdはTmaxの設定を介してノードを把握するため、Tmax設定がすべてのノードに正しく記述されているかを確認します。
参考	『Tmax 管理者ガイド』を参照してください。

TJES_ERR_DOMAIN_MISMATCH (-9223)

説明	TJESサービスを処理しているサーバーのドメイン名が予想と異なる場合に発生します。
対処方法	TmaxのDOMAINセクションの設定を確認してください。

参考	『Tmax 管理者ガイド』を参照してください。
----	-------------------------

TJES_ERR_JOBQ_FULL (-9300)

説明	TJESはJOBQの範囲を指定し、その範囲内で一意のJOBIDを発行します。 JOBIDの範囲内のすべてのJOBIDが発行され、新規ジョブにJOBIDを割り当てられない場合に発生します。
対処方法	使用されていないジョブを直接削除するか、スプール・バックアップを介してジョブを削除し、JOBIDのリソースをTJESに返します。
参考	『OpenFrame TJESガイド』を参照してください。

TJES_ERR_INTERNAL (-9301)

説明	TJESの内部エラーです。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_RESOURCE_LIMIT (-9302)

説明	すべてのリソースがTJESで使用された場合に発生します。
対処方法	TJESのリソース制約を確認します。
参考	

TJES_ERR_OUTPUTQ_FULL (-9304)

説明	TJESはOUTPUTIDの範囲を指定し、その範囲内で一意のOUTPUTIDを発行します。 OUTPUTIDの範囲内のすべてのOUTPUTIDが発行され、新規出力にOUTPUTIDを割り当てられない場合に発生します。
対処方法	使用されていない出力を直接削除し、OUTPUTIDリソースをTJESに戻します。
参考	『OpenFrame TJESガイド』を参照してください。

TJES_ERR_CREATE_FILE (-9305)

説明	*.hdr形式のデータ・ファイルの作成に失敗した場合に発生します。
対処方法	UNIXシステムのアクセス権限、パス、一時領域またはスワップ・スペースの容量不足などの問題である可能性があります。
参考	

TJES_ERR_COPY_ERROR (-9306)

説明	出力ファイルの作成(write)に失敗した場合に発生します。
対処方法	UNIXシステムのアクセス権限、パス、一時領域またはスワップ・スペースの容量不足などの問題である可能性があります。
参考	

TJES_ERR_UNLINK (-9307)

説明	出力ファイルの削除(remove)に失敗した場合に発生します。
対処方法	UNIXシステムのアクセス権限、パスなどの問題である可能性があります。
参考	

TJES_ERR_JOBG_DELETED (-9400)

説明	ジョブ・グループが削除されたことを通知するエラーコードです。(XSP専用)
対処方法	情報関連の内部エラーです。
参考	

TJES_ERR_JOBG_NOT_DELETED (-9401)

説明	ジョブ・グループが削除されていないことを通知するエラーコードです。(XSP専用)
対処方法	情報関連の内部エラーです。
参考	

TJES_ERR_JOBG_DUPLICATED (-9402)

説明	同じ名前のジョブ・グループがすでに存在することを通知するエラーコードです。(XSP専用)
対処方法	異なるジョブ・グループ名を使用してください。
参考	

TJES_ERR_JOBG_NOT_FOUND (-9403)

説明	指定された名前のジョブ・グループが見つからない場合に発生します。(XSP専用)
対処方法	ジョブ・グループ名を確認してください。
参考	

TJES_ERR_SYSTEM (-9500)

説明	UNIXシステム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーメッセージ・ログを確認します。UNIXシステムのアクセス権限、パス、一時領域またはスワップ・スペースの容量不足などの問題である可能性があります。
参考	

TJES_ERR_JOB_TIME_OVER (-9550)

説明	ジョブを実行する際、CPU時間がJOB文に指定されたTIMEパラメータ値を超えた場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_EXEC_TIME_OVER (-9551)

説明	ジョブを実行する際、CPU時間がEXEC文に指定されたTIMEパラメータ値を超えた場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。

参考	
----	--

TJES_ERR_NET_NOT_FOUND (-9610)

説明	指定された名前のJOBNETが見つからない場合に発生します。(VOS3専用)
対処方法	JOBNET名を確認します。
参考	

TJES_ERR_NETVER_MISMATCH (-9611)

説明	JOBNET_INFOファイルのバージョンとTJESで使用するJOBNET_INFOのバージョンが一致しない場合に発生します。(VOS3専用)
対処方法	パッチの詳細を確認し、必要な場合はtjesinitを使用してJOBNET情報を初期化し、バージョンを一致させます。
参考	

TJES_ERR_NETJOB_NOT_FOUND (-9620)

説明	指定された名前のジョブがJOBNETに存在しない場合に発生します。(VOS3専用)
対処方法	ジョブ名とジョブにNET文が存在するかどうかを確認します。
参考	

TJES_ERR_NETJOB_FULL (-9621)

説明	与えられたJOBNETに割り当てられるジョブの数が制限値に達したため、追加できない場合に発生します。(VOS3専用)
対処方法	JOBNETを2つ以上に分割し、NETREL属性を使用して連携します。
参考	

TJES_ERR_NETJOB_DUPLICATED (-9622)

説明	指定された名前のジョブがすでにJOBNETに存在しており、同じ名前のジョブをサブミットできない場合に発生します。(VOS3専用)
対処方法	必要な場合は、該当のジョブをJOBNETから削除した後、再度サブミットします。
参考	

TJES_ERR_TPALLOC (-9700)

説明	Tmaxのtpalloc()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpalloc()またはfballoc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

TJES_ERR_TPFREE (-9701)

説明	Tmaxのtpfree()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpfree()またはfbfree()の実行時に発生するエラーを参照してください。

TJES_ERR_TPCALL (-9702)

説明	Tmaxのtpcall()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、エラーが発生したサービスが正常にTPFAILを戻したか、あるいは失敗しているかを確認します。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpcall()の実行時に発生するエラーを参照してください。

TJES_ERR_TPREGCB (-9703)

説明	Tmaxのtpregcb()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TPSCHEDULE (-9704)

説明	Tmaxのtpschedule()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TPGETMYNODE (-9705)

説明	Tmax tpgetmynode()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TMADMIN (-9706)

説明	Tmax tmadmin()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TPGETACTIVESVR (-9707)

説明	Tmax tpgetactivesvr()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TPACALL (-9708)

説明	Tmax tpacall()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーコードを確認し、エラーが発生したサービスが正常にTPFAILを戻したか、あるいは失敗したかを確認します。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtpacall()の実行時に発生するエラーを参照してください。

TJES_ERR_TPREALLOC (-9709)

説明	Tmaxのtprealloc()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』のtprealloc()またはfbrealloc()の実行時に発生するエラーを参照してください。

TJES_ERR_FBPUT (-9710)

説明	Tmaxのfbput()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_FBGET (-9711)

説明	Tmaxのfbget()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_FBGETLEN (-9712)

説明	Tmaxのfbgetlen()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
----	--------------------------------------

対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax FDLリファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_RCVBUF_NULL (-9713)

説明	Tmaxサービスは、クライアントの要求を処理するためにTPSVCINFO構造体を取得します。クライアントが要求したバッファの内容は、TPSVCINFO→DATAにあります。そのDATAがNULLの場合に発生します。
対処方法	クライアントの要求が正しいかどうかを確認してから、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax アプリケーション開発ガイド』を参照してください。

TJES_ERR_TPSENDTOCLI (-9714)

説明	Tmax tpsendtocli()関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	モジュールのエラーログを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	『Tmax リファレンスガイド』を参照してください。

TJES_ERR_JCL_PATH (-9800)

説明	ジョブのサブミット時に受信したJCLファイルのパスにアクセスできない場合に発生します。 JCLファイルが存在しない場合や、アクセス権限がないか、ローカルでのみアクセスできるjcl_pathを他のノードのobmjmsvrサーバーを介して渡した場合に発生します。
対処方法	JCLファイルの存在とファイルへの権限、およびすべてのノードからファイルにアクセスできるかどうかを確認します。
参考	

TJES_ERR_JCL_SYNTAX (-9801)

説明	送信したJCL文でエラーが検知された場合に発生します。
----	-----------------------------

対処方法	JCLを修正して再サブミットします。
参考	

TJES_ERR_NO_SUBM_TOKEN (-9900)

説明	ジョブをサブミットするユーザーにTACFのトークンが渡されていない場合に発生します。
対処方法	JCLを送信するサブジェクトとパスを確認します。
参考	

TJES_ERR_NO_SUBM_ACCOUNT (-9901)

説明	ジョブをサブミットするユーザーに渡されたTACFのトークンが無効な場合に発生します。ofrsasvrサーバーが再起動されたときに発生することがあります。
対処方法	再度ログインして、有効なTACFのトークンを取得した後、ジョブをサブミットします。
参考	

TJES_ERR_NO_EXEC_ACCOUNT (-9902)

説明	サブミットされたJCLに記述されたユーザーIDを使用してTACFのトークンを作成できない場合に発生します。
対処方法	JCLに記述されたユーザーIDとパスワードが有効であるかどうかを確認します。
参考	

TJES_ERR_SURROGATE_DENIED (-9903)

説明	JCLにパスワードなしでユーザーIDのみ指定してサロゲート・サブミットする際、サブミッターにJCLのユーザーIDでサロゲート・サブミットする権限がない場合に発生します。
対処方法	権限のあるサブミッターを使用するか、エラーが発生したサブミッターに権限を付与します。

参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』を参照してください。
----	----------------------------------

TJES_ERR_ELEM_IS_NULL (-9950)

説明	obmjtimrで要素がない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TJES_ERR_DUP_ELEM (-9951)

説明	obmjtimrで重複する要素を削除できない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

2.3. SPOOL (-13000)

SPOOLモジュールは、スプールの作成、削除、バックアップ、リカバリを管理します。

以下は、SPOOLモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法についての説明です。

SPOOL_ERR_MALLOC (-13001)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_SYSTEM (-13002)

説明	system()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	実行中のプロセスが多すぎないか調べます。
参考	

SPOOL_ERR_OPEN (-13011)

説明	ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルの存在を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_READ (-13012)

説明	ファイルの読み取りに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルへの権限を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_WRITE (-13013)

説明	ファイルの書き込みに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルへの権限を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_UNLINK (-13014)

説明	ファイルの削除に失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_LOCK (-13015)

説明	ファイルのロックに失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_UNLOCK (-13016)

説明	ファイルのロックを解除できない場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_LSEEK (-13017)

説明	lseek()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_STAT (-13018)

説明	stat()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	ファイルまたはディレクトリの存在を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_CHMOD (-13019)

説明	chmod()システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_OPEN_DIRECTORY (-13021)

説明	ディレクトリのオープンに失敗した場合に発生します。
対処方法	ディレクトリの存在を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_MAKE_DIRECTORY (-13022)

説明	ディレクトリの作成に失敗した場合に発生します。
対処方法	同名ファイルの存在を確認します。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_REMOVE_DIRECTORY (-13023)

説明	ディレクトリの削除に失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_GET_WORKING_DIR (-13024)

説明	現行ディレクトリの取得に失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_CHANGE_WORKING_DIR (-13025)

説明	ディレクトリの変更に失敗した場合に発生します。
対処方法	ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_ERR_BUFLLEN (-13101)

説明	バッファ長の設定が基準値以下の場合に発生します。
対処方法	パッチが必要です。
参考	

SPOOL_ERR_SYSDOUT_LIMIT (-13102)

説明	スプール・データセットの数が512を超えた場合に発生します。
対処方法	JCLのSYSDOUT数を修正します。
参考	

SPOOL_ERR_INVALID_INPUT (-13103)

説明	APIのINPUTパラメータ値がNULLの場合に発生します。
対処方法	プロセスのメモリに異常がある可能性があります。ログからエラーの原因を分析して対応します。
参考	

SPOOL_INVALID_CONFIG (-13104)

説明	OpenFrame環境設定から情報を取得できなかった場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定に該当の項目が正しく設定されているかどうかを確認します。
参考	

2.4. MVSSYS (-16000)

MVSSYSモジュールは、JESコマンドを処理します。

以下は、MVSSYSモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法についての説明です。

MVSSYS_ERR_INVALID_COMMAND (-16001)

説明	MVSシステム・コマンドのパラメータが指定された構文形式に合わない場合に発生します。
対処方法	入力したMVSシステム・コマンドのパラメータを確認します。
説明	以下は、MVSシステム・コマンドの構文です。 – STARTコマンド (START S) membername[, JOBNAME=jobname]

	– ROUTEコマンド (ROUTE RO) sysname, text
--	--

MVSSYS_ERR_EXECUTE_FAILURE (-16002)

説明	MVSシステム・コマンドが正常に実行されていない場合に発生します。
対処方法	MVSシステム・コマンドのエラーログを確認します。
説明	

MVSSYS_ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (-16003)

説明	MVSシステム・コマンドをサポートしないか、無効な形式で作成された場合に発生します。
対処方法	入力したMVSシステム・コマンドを確認します。
説明	– 使用できるMVSシステム・コマンド: ROUTE、RO、START、S – 他システムまたは他ノードにコマンドを送信するコマンド: ROUTE、RO – 内部リーダーを使用して指定したジョブを実行するコマンド: START、S

2.5. TSO (-92000)

TSO(Time Sharing Option)モジュールは、TSOコマンドおよびコマンド・プロシージャを使用して端末の入出力、データセットの管理、COBOLプログラムの実行などを行うことができます。

以下は、TSOモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対処方法についての説明です。

TSO_ERR_INVALID_REQUEST (-92001)

説明	TSOライブラリのAPIを直接使用する際、無効なパラメータが渡された場合に発生します。
対処方法	APIを直接使用する場合は、実行するジョブに有効なパラメータを渡す必要があります。それ以外のエラーの場合は、エラーメッセージを確認して弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_MEMORY_ALLOC (-92002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_INTERNAL (-92003)

説明	TSOモジュールの内部でエラーです。
対処方法	エラーメッセージを確認し、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-92004)

説明	現在サポートされていない機能を使用した場合に発生します。
対処方法	該当の機能を使用しないようにCLISTを修正します。CLISTを修正できない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_MAX_TSOID (-92005)

説明	OpenFrame環境設定のtsoサブジェクトのTSOMGRセクションの MAX_TSO_COUNT キーのVALUE項目の値より、TSOの最大ユーザー数が大きい場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のtsoサブジェクトのTSOMGRセクションの MAX_TSO_COUNT キーのVALUE項目の値を変更します。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TSO_ERR_NOT_DEFINED_SPOOLPATH (-92006)

説明	スプールのパスが定義されていない場合に発生します。
----	---------------------------

対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_DEFINED_SYSMSPATH (-92007)

説明	SYSMSGのパスが定義されていない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_ENTRY (-92008)

説明	検索するエントリが見つからない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_SUPPORTED (-92009)

説明	現在サポートされていない機能を使用するか、コマンドの形式が無効な場合に発生します。
対処方法	該当の機能を使用しないようにCLISTを修正します。CLISTを修正できない場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_INVALID_MAP_VERSION (-92010)

説明	使用するマップ・ファイルのバージョンが無効な場合に発生します。
対処方法	マップ・ファイルを再コンパイルします。
参考	

TSO_ERR_USERID_NOT_DEFINED (-92011)

説明	ユーザーIDが定義されていない場合に発生します。
-----------	--------------------------

対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_PASSWORD_NOT_DEFINED (-92012)

説明	ユーザーIDのパスワードが定義されていない場合に発生します。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_LOGON (-92013)

説明	TSOシステムにログオンされていない場合に発生します。
対処方法	正常な方法でTSOシステムに再ログオンします。
参考	

TSO_ERR_REQUIRE_USERID (-92014)

説明	ログイン画面でユーザーIDを入力せずにログインした場合に発生します。
対処方法	有効なユーザーIDでログインしてください。
参考	

TSO_ERR_REQUIRE_PASSWD (-92015)

説明	ログイン画面でパスワードを入力せずにログインした場合に発生します。
対処方法	有効なパスワードでログインしてください。
参考	

TSO_ERR_WRONG_USERID_PASSWD (-92017)

説明	ログイン画面で無効なユーザーIDとパスワードを入力してログインした場合に発生します。
対処方法	有効なユーザーIDとパスワードでログインしてください。

参考	
----	--

TSO_ERR_LOGOUT (-92018)

説明	ログアウトされた場合に発生します。
対処方法	TSOコマンドによって正常にログアウトされた場合を除き、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SCREEN_READY (-92019)

説明	指定されたファンクションキーによって準備画面に戻った場合に発生します。
対処方法	TSOコマンドによって正常に準備画面を出力した場合を除き、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_MAX_JCLPATH_COUNT (-92021)

説明	指定したJCLファイルのパスが最大値を超えた場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_JCLPATH_NOT_FOUND (-92022)

説明	JCLファイルのパスにアクセスできない場合に発生します。JCLファイルが存在しないか、アクセス権限がない場合です。
対処方法	JCLファイルの存在とファイルへの権限を確認します。
参考	

TSO_ERR_INVALID_DSNAME (-92031)

説明	データセット名が無効な場合に発生します。
----	----------------------

対処方法	データセット名が正しく指定されているか確認します。
参考	

TSO_ERR_DSHANDLE_NOT_FOUND (-92032)

説明	パラメータとして与えられたDSハンドルが見つからない場合に発生します。
対処方法	API関数の呼び出し時に、DSハンドルが正しく渡されているか確認します。
参考	

TSO_ERR_OCENOT_FOUND (-92033)

説明	出力制御項目が見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_INVALID_DD_HANDLE (-92034)

説明	パラメータとして与えられたDDハンドルが見つからない場合に発生します。
対処方法	API関数の呼び出し時に、DDハンドルが正しく渡されているか確認します。
参考	

TSO_ERR_DUPLICATE_DD (-92035)

説明	JCLまたはCLISTのDD項目の名前が重複した場合に発生します。
対処方法	DD名を確認します。
参考	

TSO_ERR_CANCEL_EXPECTED_JOBID (-92041)

説明	システムに同じ名前を持つジョブが存在する場合、そのジョブ名をパラメータとしてTSO CANCELコマンドを実行するか、ジョブIDを入力せずに実行した場合に発生します。
----	---

対処方法	TSO CANCELコマンドは、ジョブIDを入力してから実行してください。
参考	

TSO_ERR_NOT_SHARED_OBJECT (-92042)

説明	呼び出すファイルが動的ライブラリ形式でない場合に発生します。
対処方法	ファイルが正しく指定されているか確認します。
参考	

TSO_ERR_INFINITE_CALL (-92043)

説明	COBOLアプリケーションでIPFサブルーチンを継続して呼び出す場合に発生します。
対処方法	アプリケーションの動作を確認するか、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_OPEN (-92051)

説明	fopen()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_LOCKF (-92052)

説明	lockf()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_OPENDIR (-92053)

説明	opendir()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_PUTENV (-92054)

説明	putenv()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_MALLOC (-92055)

説明	calloc()またはmalloc()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_STAT (-92056)

説明	stat()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSCALL_MKSTEMP (-92057)

説明	mkstemp()システム関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	エラーの発生時に表示されるシステム・エラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_TSOID (-92061)

説明	TSOシステムでTSOIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_CLNTID (-92062)

説明	TSOシステムでクライアントIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_TSOSEQ (-92063)

説明	TSOシステムでTSOシーケンスが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_RUNPID (-92064)

説明	TSOシステムでプロセスIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_CLNTLU (-92065)

説明	TSOシステムでクライアントLUが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_MAPFILE (-92067)

説明	TSOマップ・ファイルのパスにアクセスできない場合に発生します。
対処方法	TSOマップ・ファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_JOBID (-92068)

説明	TSOシステムでジョブIDが見つからない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_NOT_FOUND_PROCFILE (-92069)

説明	TSOシステムでデフォルト・プロシージャが見つからない場合に発生します。
対処方法	OpenFrame環境設定のtsoサブジェクトのTSOMGRセクションの DEFAULT_PROC キーのVALUE項目に有効なプロシージャを指定してください。
参考	OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TSO_ERR_NOT_INITIALIZED (-92071)

説明	TSOシステムが初期化されていない場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_INVALID_CONFIG (-92093)

説明	OpenFrame環境設定の値が無効な場合に発生します。
対処方法	設定値を確認して修正します。
参考	

TSO_ERR_INVALID_PARAM (-92095)

説明	パラメータが無効な場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPALLOC (-92300)

説明	tpalloc関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPFREE (-92301)

説明	tpfree関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPCALL (-92302)

説明	tpcall関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPREGCB (-92303)

説明	tpregcb関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPSCCHEDULE (-92304)

説明	tpschedule関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPGETMYNODE (-92305)

説明	tpgetmynode関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TMADMIN (-92306)

説明	tmadmin関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPGETACTIVESVR (-92307)

説明	tpgetactivesvr関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPACALL (-92308)

説明	tpacall関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPREALLOC (-92309)

説明	tprealloc関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_TPDELAY (-92310)

説明	tpdelay関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FBPUT (-92320)

説明	fbput関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FBGET (-92321)

説明	fbget関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FBGETLEN (-92322)

説明	fbgetlen関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_SYSTEM (-92500)

説明	システム関数が失敗した場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_PARSING_ERROR (-92600)

説明	TSO FTPコマンドの構文が分析できない場合に発生します。
対処方法	TSO FTPコマンドの構文を確認して修正します。
参考	

TSO_ERR_FTP_TRANSALTE_EROR (-92601)

説明	TSO FTPコマンドのヘッダー処理に問題がある場合に発生します。
対処方法	ログメッセージを確認して、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_EXEC_ERROR (-92602)

説明	TSO FTPコマンドの実行に問題がある場合に発生します。
対処方法	ログメッセージを確認して、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_RECV_COPY_ERROR (-92603)

説明	TSO FTPコマンドを使用して送受信したファイルの処理に問題がある場合に発生します。
対処方法	ログメッセージを確認して、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_RECV_INVALID_LRECL (-92604)

説明	TSO FTPコマンドを使用して受信したファイルのレコード長が無効な場合に発生します。
対処方法	受信したファイルのレコード長とデータセット長が一致するように修正して再実行します。
参考	

TSO_ERR_FTP_UNSUPPORTED_CMD (-92605)

説明	TSOでサポートされていないFTPコマンドが指定された場合に発生します。
対処方法	ログメッセージを確認して、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_NOT_NONVSAM (-92606)

説明	TSO FTPコマンドでサポートされていないデータセット・タイプが使用された場合に発生します。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TSO_ERR_FTP_ACCNT_ERROR (-92607)

説明	TSO FTPコマンドの処理に必要なユーザー名とパスワードが指定されていない場合に発生します。
対処方法	ユーザー名とパスワードを指定して再実行します。
参考	

第3章 OpenFrame/TACFのエラーコード

本章では、OpenFrame/TACFのエラーコードと対処方法について説明します。

3.1. 概要

以下は、OpenFrame/TACF(以下、TACF)のモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-18000	TACF	ユーザー認証、リソースへのアクセス制限を管理します。

3.2. TACF (-18000)

TACFモジュールは、ユーザー認証、リソースへのアクセス権限を管理します。

TACFモジュールで発生するエラーメッセージと対処方法について説明します。

TACF_ERR_MEMORY_ALLOC (-18003)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。
参考	

TACF_ERR_INTERNAL (-18004)

説明	内部でコマンドの実行に失敗した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

TACF_ERR_INVALID_REQUEST (-18005)

説明	無効な関数入力パラメータで関数を呼び出した場合です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

参考	
----	--

TACF_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-18006)

説明	OS認証を使用するように設定し、tacfmgrを使用してグループまたはユーザーを追加、削除、変更、検索する場合です。
対処方法	tacfmgrではなく、OSが提供する機能を使用します。
参考	

TACF_ERR_NOT_INITIALIZED (-18007)

説明	TACFモジュールが正常に初期化されていない状態でTACF機能を使用する場合です。
対処方法	TACFの初期化が正常に実行されたかどうか、以下を確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのDATA_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリの権限を確認します。 – OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのLOG_DIRキーのVALUE項目に設定されたディレクトリが有効かどうかを確認します。
参考	ofsysサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

TACF_ERR_STORAGE_CONFIGURATION (-18008)

説明	OpenFrame環境設定のdbconn.confの項目の状態が以下の場合は。 – USERNAMEが設定されていないか、文字列の長さが31を超えた場合 – ENPASSWDが設定されていない場合 – DATABASEが設定されていない場合
対処方法	データベースにアクセスできるかどうかを確認します。
参考	dbconn.confの詳細については、『OpenFrame Baseガイド』を参照してください。

TACF_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-18009)

説明	内部で使用するバッファ・サイズを超えた場合です。
対処方法	User、Group、Dataset、Resource、Permit、Connectプロファイルの数を 確認し、不要なプロファイルは削除します。
参考	

TACF_ERR_MAX_COUNT_LIMIT (-18010)

説明	内部で使用するバッファ・サイズを超えた場合です。
対処方法	User、Group、Dataset、Resource、Permit、Connectプロファイルの数を 確認し、不要なプロファイルは削除します。
参考	

TACF_ERR_INVALID_GENERIC_TYPE (-18011)

説明	データセットまたはリソースのプロファイル名に無効な文字が含まれている 場合です。
対処方法	データセットまたはリソースのプロファイル名を確認します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「4.1.2. 一般データセット・プロフ ァイル」を参照してください。

TACF_ERR_DISCONNECTED(-18012)

説明	データベースとの接続が切断された場合です。
対処方法	データベースとの接続を確認します。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_GROUP (-18101)

説明	すでに存在するグループを追加する場合です。
対処方法	追加するグループ名を変更した後、再登録します。
参考	

TACF_ERR_GROUP_NOT_FOUND (-18102)

説明	グループにグループ・プロファイルが存在しない場合です。
対処方法	グループ・プロファイルが存在するかどうかを確認し、存在しない場合は、セキュリティ管理者に作成を要求します。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_USER (-18103)

説明	すでに存在するユーザーを追加する場合です。
対処方法	追加するユーザーIDを変更して再登録します。
参考	

TACF_ERR_USER_NOT_FOUND (-18104)

説明	ユーザー・プロファイルが存在しない場合です。
対処方法	ユーザー・プロファイルが存在するかどうかを確認し、存在しない場合は、セキュリティ管理者に作成を要求します。
参考	

TACF_ERR_USER_REVOKED (-18105)

説明	REVOKE状態のユーザーがシステムにログインする場合です。
対処方法	セキュリティ管理者にユーザー状態の変更を要求します。
参考	

TACF_ERR_CLASS_NOT_FOUND (-18109)

説明	クラス・プロファイルが存在しない場合です。
対処方法	クラス・プロファイルが存在するかどうかを確認し、存在しない場合は、セキュリティ管理者に作成を要求します。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_PROFILE (-18110)

説明	すでに存在するデータセットまたは一般的なリソースを追加する場合は。
対処方法	追加するデータセットまたはリソースの名前を変更して再登録します。
参考	

TACF_ERR_PROFILE_NOT_FOUND (-18111)

説明	データセットまたは一般的なリソースのプロファイルが存在しない場合です。
対処方法	データセットまたはリソースのプロファイルが存在するかどうかを確認し、存在しない場合は、セキュリティ管理者に作成を要求します。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_MEMBER (-18113)

説明	すでにグループ・リソースに存在するメンバーを追加する場合は。
対処方法	重複するメンバーを削除した後、再実行します。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_ACCESS_LIST (-18114)

説明	追加するアクセス権限の一覧がすでに存在する場合は。
対処方法	追加するアクセス権限の一覧を再度確認します。
参考	

TACF_ERR_VERIFICATION_FAILURE (-18201)

説明	ユーザー認証に失敗した場合は。
対処方法	ユーザーIDとパスワードが正しいかどうかを確認します。
参考	

TACF_ERR_NOT_AUTHORIZED (-18202)

説明	データセットまたは一般的なリソースへのアクセス権限がない場合です。
対処方法	セキュリティ管理者にアクセス権限を要求します。
参考	

TACF_ERR_GROUP_NOT_CONNECTED (-18203)

説明	ユーザーを特定のグループに接続する際、該当するグループが存在しない場合です。
対処方法	グループ・プロファイルが存在するか確認します。
参考	

TACF_ERR_OWNER_NOT_FOUND (-18204)

説明	特定のユーザーまたはグループをオーナーとして指定する際、該当するユーザーまたはグループが存在しない場合です。
対処方法	ユーザーまたはグループのプロファイルが存在するか確認します。
参考	

TACF_ERR_NOTIFY_NOT_FOUND (-18205)

説明	特定のユーザーをNOTIFYユーザーとして指定する際、該当するユーザーが存在しない場合です。
対処方法	ユーザー・プロファイルが存在するか確認します。
参考	

TACF_ERR_SUPGROUP_NOT_FOUND (-18208)

説明	親グループとして指定されたグループのプロファイルが存在しない場合です。
対処方法	親グループとして指定されたグループが存在するか確認します。
参考	

TACF_ERR_SUPGROUP_AND_OWNER (-18209)

説明	オーナーと親グループの両方を指定した際、両方のグループ名が異なる場合です。
対処方法	オーナー・グループ名と親グループ名を同一にします。
参考	

TACF_ERR_DFTGROUP_NOT_FOUND (-18210)

説明	デフォルト・グループとして指定したグループのプロファイルが存在しない場合です。
対処方法	セキュリティ管理者にデフォルト・グループの作成を要求します。
参考	

TACF_ERR_NER_PASSWD_REQUIRED (-18211)

説明	パスワードの有効期限が切れた場合です。
対処方法	パスワードを変更します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「2.4.1. ユーザー・プロファイル」のPASSINTVを参照してください。

TACF_ERR_LOGIN_NOT_ALLOWED (-18212)

説明	指定された曜日または時間帯以外にアクセスする場合です。
対処方法	ユーザー・プロファイルに設定されたアクセス曜日と時間帯を確認します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「2.4.1. ユーザー・プロファイル」のWDAYおよびWTIMEを参照してください。

TACF_ERR_PASSWORD_INCORRECT (-18213)

説明	PASSWORDコマンドを実行する際、指定した現在のパスワードが正しくない場合です。
対処方法	現在のパスワードを確認します。
参考	

TACF_ERR_SUSPENDED_USER (-18214)

説明	アカウントがロックされたユーザーがシステムにアクセスする場合があります。
対処方法	アカウント・ロックが解除されるまで待機してから、再実行します。
参考	『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「2.3. ユーザーの状態」のACCOUNTLOCKを参照してください。

TACF_ERR_NOT_PROTECTED (-18301)

説明	アクセス権限を要求したデータセットまたは一般的なリソースがTACFの保護対象でない場合です。
対処方法	データセットまたはリソースのプロファイルをTACFに登録します。
参考	

TACF_ERR_CONNECT_FAILURE (-18901)

説明	データベースへの接続に失敗した場合は。
対処方法	データベースへの接続に問題がないかを確認します。
参考	

TACF_ERR_EXECUTE_STATEMENT (-18902)

説明	内部的にSQL問合せ文を実行する際、エラーが発生した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TACF_ERR_DECLARE_CURSOR (-18903)

説明	内部的にデータベース・カーソルを操作する際、エラーが発生した場合は。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TACF_ERR_FETCH_CURSOR (-18904)

説明	内部的に問合せの結果をフェッチする際、エラーが発生した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

TACF_ERR_DUPLICATE_RECORD (-18905)

説明	同じキー値を持つレコードをデータベースに追加する場合です。
対処方法	追加するレコードのファイルがすでに存在するか確認します。
参考	

TACF_ERR_RECORD_NOT_FOUND (-18906)

説明	該当するレコードがデータベースに存在しない場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

第4章 OpenFrame/HiDBのエラーコード

本章では、OpenFrame/HiDBのエラーコードと対処方法について説明します。

4.1. 概要

以下は、OpenFrame/HiDB(以下、HiDB)のモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-2000	HiDB	HiDBで発生するエラーです。
-3000	IMS	HiDBを使用するために、ユーザー構成の制御ブロックを管理するIMSで発生するエラーです。

4.2. HiDB (-20000)

HiDBモジュールは、IBMのIMS/DBまたは日立のADM/DB製品に対応されるティーマックスソフトの階層型データベース製品です。

HiDBモジュールで発生するエラーメッセージと対処方法について説明します。

HIDB_ERR_DUPLICATE_RECORD (-20001)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Duplicate Record)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_DUPLICATE_KEY (-20002)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Duplicate Key)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_NOT_FOUND (-20003)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Not Found)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_END_OF_FILE (-20004)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(End of File)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_LENGTH_ERROR (-20005)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Length Error)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_REQUEST (-20006)

説明	HiDBライブラリの使用エラー(Invalid Request)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_MEMORY_ALLOC (-20007)

説明	システム・メモリ割り当てに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INTERNAL (-20008)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-20009)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_TSAM_DEADLOCK (-20010)

説明	DL/Iの実行中にTSAMでデッドロックが発生した場合です。
対処方法	デッドロックが解除されてから再実行します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_PCB_TYPE (-20101)

説明	HiDBがサポートしていないPCBタイプを使用した場合です。
対処方法	PCBタイプがサポートされるかどうかを確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_DLI_ACCESS (-20102)

説明	HiDBがサポートしていないDLIアクセス・メソッドです。
対処方法	DL/Iアクセス・メソッドがサポートされるかどうかを確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_SYS_ACCESS (-20103)

説明	HiDBがサポートしていないシステム・アクセス・メソッドです。
対処方法	システム・アクセス・メソッドがサポートされるかどうかを確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_LCHLD_PTRS (-20104)

説明	論理子のPOINTER定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_LPARNT_DBD (-20105)

説明	論理親のDBD名の定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_LCHILD_DBD (-20106)

説明	論理子のDBD名の定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_SOURCE_DBD (-20107)

説明	論理DBDを定義する際、ソースDBDの定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_LPARENT_SEMANTICS (-20108)

説明	論理親の意味論的な定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_LPAIRED_SEMANTICS (-20109)

説明	論理兄弟の意味論的な定義が正しくない場合です。
対処方法	DBD間の論理関係の定義に問題がないか確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_SEGMENT_NAME (-20201)

説明	データベースに対するセグメント名の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文のセグメント名を確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_SEG_SEQUENCE (-20202)

説明	データベースに対するセグメント順の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文のセグメント順を確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_INDEX_NAME (-20203)

説明	データベースに対する索引名の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文の索引名を確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_FIELD_NAME (-20204)

説明	データベースに対するフィールド名の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文のフィールド名を確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_DBD_NAME (-20205)

説明	データベースに対するDBD名の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文のDBD名を確認します。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_PCB_NAME (-20206)

説明	データベースに対するPCB名の指定が正しくない場合です。
対処方法	操作文のPCB名を確認します。
参考	

HIDB_ERR_NOT_CONNECTED (-20601)

説明	HiDBライブラリの使用エラー(Not Connected)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_NO_PRIMARY_INDEX (-20604)

説明	HiDBライブラリの使用エラー(No Primary Index)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_DDNAME_NOT_FOUND (-20605)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(DDNAME Not Found)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_NO_SSA_QUALIFICATION (-20606)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(No SSA Qualification)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INSERT_SSA_MISSING (-20607)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Insert SSA Missing)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INDEX_KEY_LENGTH (-20608)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Index Key Length)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_SEQ_FIELD_LENGTH (-20609)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Seq Field Length)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_SSA_NOT_MATCHED (-20610)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(SSA Not Matched)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_MAX_DATASET_COUNT (-20611)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Max Dataset Count)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_DATASET_TYPE (-20612)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Invalid Dataset Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_DATASET_NOT_INITIALIZED (-20613)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Dataset Not Initialized)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_DATASET_PARAM (-20614)

説明	HiDBでしようとするデータセットがDBDで指定されたデータセットのレコード長、CISIZEの仕様と一致しない場合です。
対処方法	データセットのレコード長またはCISIZEを確認してください。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_PCB_KEY_LENGTH (-20615)

説明	PCBで指定されたKEYLENの値がキー・チェーンの最大長さより短く設定された場合です。
対処方法	PCBのKEYLENを確認してください。
参考	

HIDB_ERR_INVALID_SEGMENT_LENGTH (-20616)

説明	DBDで指定されたセグメントの長さがデータベース・データセットのレコード長より大きく設定された場合です。
対処方法	DBDのSEGMENT文のBYTES項目に指定した値をデータベース・データセットのレコード長と等しいか小さく設定してください。このとき、データベース・アクセス・メソッドに応じてセグメント・プレフィックス領域の長さを合計する必要があります。
参考	

HIDB_ERR_ALREADY_PREPARED_PSB (-20617)

説明	1つのプログラムで同じPSBを複数回メモリに割り当てた場合です。
対処方法	1つのプログラムで特定のPSBのメモリ割り当ては1回のみできるように修正します。
参考	

HIDB_ERR_NOT_PREPARED_PSB (-20618)

説明	メモリに割り当てられていないPSBの割り当て解除を実行した場合です。
対処方法	メモリに割り当てられたPSBであるかどうかを確認してプログラムを修正します。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_ALLOC_ALREADY (-20701)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Alloc Already)です。
----	--

対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_NOT_ALLOCATED (-20702)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer not Allocated)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_NOT_FOUND (-20703)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer not Found)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_DCB_TYPE (-20704)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer DCB Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_VSAMTYPE (-20705)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer VSAM Type)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_DEAD_LOCK (-20706)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Dead Lock)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_REMAIN_LOCK (-20707)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Remain Lock)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_MISSING_LOCK (-20708)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Missing Lock)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_DIRTY_UNLOCK (-20709)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Dirty Unlock)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_DUP_RECORD (-20710)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Dup Record)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_BUFFER_DIRTY_LOCKED (-20711)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(Buffer Dirty Locked)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_DLI_CODE_BASE (-20900)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(DLI Code Base)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

HIDB_ERR_SSA_HIERARCHY (-20901)

説明	SSAとして指定されたパラメータが階層に合わない場合です。DL/Iステータス・コードの「AC」に該当します。
対処方法	PSBに定義された階層に合わせてSSAを指定してください。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_FUNCTION_CODE (-20902)

説明	DL/Iインターフェースに指定された関数コードが正しくない場合です。DL/Iステータス・コードの「AD」に該当します。
対処方法	DL/Iインターフェースには決められた関数コードのみ使用してください。
参考	HiDBで使える関数コードは、GU、GN、GNP、ISRT、REPL、DLETです。

HIDB_ERR_REQUIRE_ONE_SSA (-20903)

説明	要求を処理するには、少なくとも1つ以上のSSAが必要です。DL/Iステータス・コードの「AH」に該当します。
対処方法	必要なSSAを指定して関数を呼び出します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_OPEN_DATASET (-20904)

説明	データセットのオープンに失敗した場合です。DL/Iステータス・コードの「AI」に該当します。
対処方法	データセットがあるかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_AN_INVALID_SSA (-20905)

説明	SSAとして指定された文字列が正しくない場合です。DL/Iステータス・コードの「AJ」に該当します。
対処方法	正確な構文を使用してください。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_SSA_FIELD_NAME (-20906)

説明	SSAとして指定されたフィールド名が正しくない場合です。DL/Iステータス・コードの「AK」に該当します。
対処方法	データベースのDBDをチェックし、フィールド名を確認します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_NOT_ALLOWED (-20907)

説明	データベースが許可していない要求を実行した場合です。DL/Iステータス・コードの「AM」に該当します。
対処方法	データベースが許可している要求のみ実行するようにアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_SEQ_FLD_CHANGED (-20908)

説明	セグメントを修正するときは、順次フィールドを変更できません。DL/Iステータス・コードの「DA」に該当します。
対処方法	順次フィールドを変更しないようにアプリケーションを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_SEGMENT_NOT_HELD (-20909)

説明	特定のセグメントを修正または削除する前にHOLDオプションを使用して照会する必要がある場合に発生します。DL/Iステータス・コードの「DJ」に該当します。
----	---

対処方法	修正または削除する前にHOLDオプションを指定して照会してください。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_VIOLATE_DLET_RULE (-20910)

説明	セグメントを削除する際、ルール違反が発生した場合です。DL/Iステータス・コードの「DX」に該当します。
対処方法	ルールに違反しないように業務プログラムを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_END_OF_DATABASE (-20911)

説明	セグメントを順次照会する際、データベースの終わりに達した場合です。DL/Iステータス・コードの「GB」に該当します。
対処方法	データベースの終わりに達した場合のプログラム・ロジックを実行します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_SEGMENT_NOT_FOUND (-20912)

説明	指定されたSSA条件のセグメントが見つからない場合です。DL/Iステータス・コードの「GE」に該当します。
対処方法	セグメントが見つからない場合のプログラム・ロジックを実行します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_OUT_OF_PARENTAGE (-20913)

説明	順次照会を行う際、PARENTAGEを超えた場合です。DL/Iステータス・コードの「GE」に該当します。
対処方法	順次照会ロジックを終了するようにプログラムを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_NO_PARENTAGE_EST (-20914)

説明	PARENTAGEを使用する要求を実行したが、PARENTAGEが設定されていない場合です。DL/Iステータス・コードの「GP」に該当します。
対処方法	PARENTAGEを設定する要求を先に実行します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_DUPLICATE_SEGMENT (-20915)

説明	セグメントを追加する際、同一キーを持つセグメントがある場合です。DL/Iステータス・コードの「II」に該当します。
対処方法	同じセグメントがある場合のプログラム・ロジックを実行します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_VIOLATE_ISRT_RULE (-20916)

説明	セグメントを挿入する際、ルール違反が発生した場合です。DL/Iステータス・コードの「IX」に該当します。
対処方法	ルールに違反しないように業務プログラムを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_LOAD_DUPLICATE (-20917)

説明	データベースをロードする際、同一キーを持つセグメントが見つかった場合です。DL/Iステータス・コードの「LB」に該当します。
対処方法	ロードするデータから同じキーを持つセグメントを削除します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_LOAD_HIERARCHY (-20918)

説明	データベースのロード時にセグメントが階層順にソートされていない場合です。DL/Iステータス・コードの「LC」に該当します。
対処方法	データベースのバックアップを作成する際、階層順に抽出してバックアップを作成します。

参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。
----	-------------------------------

HIDB_ERR_DUP_INDEX_SEGMENT (-20919)

説明	重複を許可しない索引が適用されているセグメントに、同一キーを持つセグメントを追加した場合です。DL/Iステータス・コードの「NI」に該当します。
対処方法	業務ロジックを修正して同じキーを持つセグメントを追加しないようにプログラムを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_NO_QUAL_SSA_FOR_ISRT (-20920)

説明	ISRTを呼び出す際にSSAパラメータが含まれていない場合です。DL/Iステータス・コードの「GD」に該当します。
対処方法	業務プログラムからISRTを呼び出す場合、SSAを指定したかどうかを確認して業務ロジックを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_INVALID_PARM_COUNT (-20921)

説明	DL/I関数を呼び出す際に、指定されたパラメータの数が無効な場合です。たとえば、業務プログラムからCHKPを呼び出した際、4つ以上のパラメータが指定されている場合です。DL/Iステータス・コードの「AP」に該当します。
対処方法	業務プログラムからDL/Iを呼び出す場合は、指定されたパラメータの数を確認して業務ロジックを修正します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_INVALID_SEGMENT_POINTER (-20922)

説明	指定されたセグメント・ポインターが無効な場合です。セグメント・プレフィックス領域に保存されたセグメント・ポインターが正しくないセグメント・アドレスを指している場合です。DL/Iステータス・コードの「GG」に該当します。
----	---

対処方法	データベースのデータが正常にロードされたことを確認してください。 COBOLアプリケーションを介してデータ・ロードを実行する場合は、プログラムの終了時にSTOP RUNコマンドではなく、GOBACKコマンドを使用する必要があります。STOP RUNコマンドは、後処理ルーチンに復帰せずに直ちにプロセスが終了されるため、ロードしたデータがコミットされないためです。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_VARIABLE_SEGMENT_LENGTH (-20923)

説明	指定された可変長セグメントの長さが無効な場合です。セグメント・データを挿入または更新するとき、DBDのSEGMENT文で指定したセグメントの最小長または最大長の範囲を超えた値を指定した場合に発生します。DLIステータス・コードの「V1」に該当します。
対処方法	業務プログラムでセグメント・データを挿入または更新するときは、指定した値が適切な範囲内にあるかどうかを確認します。
参考	『OpenFrame HiDBガイド』を参照してください。

HIDB_ERR_DLI_CODE_LAST (-20999)

説明	HiDBライブラリの内部エラー(DLI Code Last)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

4.3. IMS (-30000)

IMSモジュールは、HiDBを使用するためにユーザー構成の制御ブロックを管理します。

IMSモジュールで発生するエラーメッセージと対処方法について説明します。

IMS_ERR_INVALID_REQUEST (-30001)

説明	IMSライブラリの使用エラー(Invalid Request)です
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_MEMORY_ALLOC (-30002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_INTERNAL (-30003)

説明	IMSライブラリの内部エラー(Internal)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_NOT_IMPLEMENTED (-30004)

説明	IMSライブラリの内部エラー(Not Implemented)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_INVALID_PARAM_COUNT (-30005)

説明	IMSライブラリの使用エラー(Invalid Param Count)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_DUMMY_INTERFACE (-30006)

説明	IMSライブラリの使用エラー(Dummy Interface)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-30007)

説明	IMSライブラリの使用エラー(Buffer Overflow)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_CONFIGURATION (-30101)

説明	OpenFrame環境設定のimsサブジェクトの設定に問題が発生した場合です。
対処方法	OpenFrame環境設定のimsサブジェクトを確認して問題のある設定を修正します。
参考	imsサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_OPEN_DBD_FILE (-30102)

説明	DBDスクリプトを開くときに問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたファイルのパスにDBDスクリプト・ファイルがあるかどうかを確認します。
参考	

IMS_ERR_PARSE_DBD_FILE (-30103)

説明	DBDスクリプトの解析中に問題が生じた場合です。
対処方法	DBDスクリプトの構文に問題がないか確認します。
参考	

IMS_ERR_OPEN_PSB_FILE (-30104)

説明	PSBスクリプトを開くときに問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたファイルのパスにPSBスクリプト・ファイルがあるかどうかを確認します。
参考	

IMS_ERR_PARSE_PSB_FILE (-30105)

説明	PSBスクリプトの解析中に問題が生じた場合です。
対処方法	PSBスクリプトの構文に問題がないか確認します。
参考	

IMS_ERR_ACBLIB_ALLOCATE (-30106)

説明	IMSライブラリの使用エラー(ACBLIB Allocate)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_RESLIB_ALLOCATE (-30107)

説明	IMSライブラリの使用エラー(RESLIB Allocate)です。
対処方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	

IMS_ERR_ACB_NOT_FOUND (-30108)

説明	実行するプログラムで使用されるACBが定義されていない場合です。
対処方法	IMSオンライン・プログラムで使用されるPSBごとにACBを定義する必要があります。
参考	

IMS_ERR_RES_NOT_FOUND (-30109)

説明	実行させるプログラムで使用されるリソースが定義されていない場合です。
対処方法	IMSオンライン・プログラムで使用されるDBDごとにリソースを定義する必要があります。
参考	

IMS_ERR_RESLIB_FORMAT (-30110)

説明	リソース定義ファイルの形式に問題が生じた場合です。
対処方法	リソース定義ファイルの形式を確認して修正します。
参考	

IMS_ERR_READ_DBD_FILE (-30111)

説明	DBD制御ブロックを読み込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたDBDLIBライブラリにDBD制御ブロックがあるかどうかを確認します。
参考	デフォルトのDBDLIBライブラリは、OpenFrame環境設定の ims サブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_WRITE_DBD_FILE (-30112)

説明	DBD制御ブロックを書き込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたDBDLIBライブラリに書き込み権限があるかどうかを確認します。
参考	デフォルトのDBDLIBライブラリは、OpenFrame環境設定の ims サブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_READ_PSB_FILE (-30113)

説明	PSB制御ブロックを読み込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたPSBLIBライブラリにPSB制御ブロックがあるかどうかを確認します。
参考	デフォルトのPSBLIBライブラリは、OpenFrame環境設定の ims サブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_WRITE_PSB_FILE (-30114)

説明	PSB制御ブロックを書き込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたPSBLIBライブラリに書き込み権限があるかどうかを確認します。
参考	デフォルトのPSBLIBライブラリは、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_DBD_OBJECT_VER (-30121)

説明	DBD制御ブロックのバージョンが一致しない場合です。
対処方法	dbdgenプログラムを使用してDBD制御ブロックを再作成します。
参考	

IMS_ERR_PSB_OBJECT_VER (-30122)

説明	PSB制御ブロックのバージョンが一致しない場合です。
対処方法	psbgenプログラムを使用してPSB制御ブロックを再作成します。
参考	

IMS_ERR_MDA_OBJECT_VER (-30123)

説明	MDA制御ブロックのバージョンが一致しない場合です。
対処方法	imsdallocまたはdabgenプログラムを使用してMDA制御ブロックを再作成します。
参考	

IMS_ERR_OPEN_MDA_FILE (-30131)

説明	MDAスクリプトをオープンする際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたファイル・パスにMDAスクリプト・ファイルがあるかどうかを確認します。
参考	

IMS_ERR_PARSE_MDA_FILE (-30132)

説明	MDAスクリプトを解析中に問題が生じた場合です。
対処方法	スクリプト・ファイルの構文に問題がないか確認します。
参考	『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』の「6.6. imsdaloc」を参照してください。

IMS_ERR_READ_MDA_FILE (-30133)

説明	MDA制御ブロックを読み込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたRESLIBライブラリからMDA制御ブロックを確認します。
参考	デフォルトのRESLIBライブラリは、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_WRITE_MDA_FILE (-30134)

説明	MDA制御ブロックを読み込む際に問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたRESLIBライブラリに書き込み権限があるかどうかを確認します。
参考	デフォルトのRESLIBライブラリは、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトに設定されます。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

IMS_ERR_OPEN_DAB_FILE (-30135)

説明	DABスクリプトをオープンするときに問題が生じた場合です。
対処方法	指定されたファイル・パスにDABスクリプト・ファイルがあるかどうかを確認します。
参考	

IMS_ERR_CDLI_ALREADY_SCHEDULED (-30201)

説明	コマンド・レベルDL/IインターフェースでスケジュールされたPSBを再スケジュールしようとした場合です。
----	--

対処方法	スケジュールされたPSBを再スケジュールするコードを削除します。
参考	

IMS_ERR_CDLI_NOT_SCHEDULED (-30202)

説明	コマンド・レベルDL/インターフェースでPSBをスケジュールせずに使用した場合です。
対処方法	PSBをスケジュールするコードを追加します。
参考	

IMS_ERR_CDLI_UNSUPPORTED_PCBTYPE (-30203)

説明	コマンド・レベルDL/インターフェースでPCBタイプをサポートしない場合です。
対処方法	PCBタイプがシステムでサポートされるかどうかを確認します。
参考	

IMS_ERR_CDLI_INVALID_SSA (-30204)

説明	コマンド・レベルDL/インターフェースでSSAが正しく指定されていない場合です。
対処方法	SSAを確認します。
参考	

第5章 OpenFrame/OSCのエラーコード

本章では、OpenFrame/OSCのエラーコードと対処方法について説明します。

5.1. 概要

以下は、OpenFrame/OSC(以下、OSC)のモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-50000	OSC	OSC(Online System type C)モジュールで発生するエラーです。
-57000	OSCSVR	OSC(Online System type C)サーバー・モジュールで発生するエラーです。

5.2. OSC (-50000)

以下では、OSCモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対応方法について説明します。

ADDR_CWA_INVALID_SHMKEY (-50001)

説明	CWA共有メモリのキー値が有効でない場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにCWA共有メモリのキー値が正しく設定されているか確認します。

ADDR_CWA_OPEN_ERROR (-50002)

説明	CWA共有メモリのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたCWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_CWA_ATTACH_ERROR (-50003)

説明	CWA共有メモリのアタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたCWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_CWA_DETACH_ERROR (-50004)

説明	CWA共有メモリのデタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたCWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_CWA_IS_NULL (-50005)

説明	CWA共有メモリ領域の設定が正しくない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。

ADDR_SWA_INVALID_SHMKEY (-50006)

説明	SWA共有メモリのキー値が有効でない場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにSWA共有メモリのキー値が正しく設定されているか確認します。
参考	『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

ADDR_SWA_OPEN_ERROR (-50007)

説明	SWA共有メモリのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたSWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_SWA_ATTACH_ERROR (-50008)

説明	SWA共有メモリのアタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたSWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_SWA_DETACH_ERROR (-50009)

説明	SWA共有メモリのデタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたSWA共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリを確認します。

ADDR_SWA_IS_NULL (-50010)

説明	SWA共有メモリ領域の設定が正しくない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。

DLIC_MEMORY_ALLOC (-50101)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

DLIC_INVREQ (-50102)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	システム状況とログの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

DLIC_IMS_NOT_INSTALLED (-50103)

説明	IMS製品がインストールされていない場合に発生します。
----	-----------------------------

対応方法	DLICモジュールを使用するには、IMS製品をインストールする必要があります。
------	---

DLIC_PCB_TYPE_INVALID (-50111)

説明	IO PCBをサポートしない場合に発生します。
対応方法	PCBタイプがDB PCBであるかを確認します。

DLIC_PCB_TYPE_NOT_SUPPORTED (-50112)

説明	HIDAM以外のデータベース編成タイプはサポートされません。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

DS_MEMORY_ALLOC (-50201)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

DS_INTERNAL (-50202)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

DS_INVREQ (-50203)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

DS_NOT_INITIALIZED (-50204)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
----	--------------------------

対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。
------	---------------------

DS_ALREADY_INITIALIZED (-50205)

説明	すでに初期化されているモジュールを初期化しようとした場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

DS_CONFIGURATION (-50206)

説明	TSAMおよびSYS1の接続関連の設定ファイルが正しくない場合です。ユーザー名とパスワードが31文字を超えるか、データベース長が255文字を超える場合に発生します。
対応方法	設定ファイルを正しく作成します。

DS_SYS1_NOT_CONNECTED (-50211)

説明	SYS1接続が確立されない場合に発生します。
対応方法	接続の問題である可能性があります。システム管理者にお問い合わせください。

DS_SYS1_CONN_FAILED (-50212)

説明	SYS1接続に失敗した場合に発生します。
対応方法	接続できるかどうかを確認します。

DS_SYS1_TX_ALREADY_BEGUN (-50213)

説明	SYS1接続でトランザクションがすでに開始された場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_SYS1_TX_NOT_BEGUN (-50214)

説明	SYS1接続でトランザクションが開始されない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_SYS1_NO_USE (-50215)

説明	SYS1接続を使用しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

DS_SYS1B_NOT_CONNECTED (-50216)

説明	バックアップSYS1接続が確立されない場合に発生します。
対応方法	接続の問題である可能性があります。システム管理者にお問い合わせください。

DS_SYS1B_CONN_FAILED (-50217)

説明	バックアップSYS1接続に失敗した場合に発生します。
対応方法	接続できるかどうかを確認します。

DS_SYS1B_TX_ALREADY_BEGUN (-50218)

説明	バックアップSYS1接続でトランザクションがすでに開始された場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_SYS1B_TX_NOT_BEGUN (-50219)

説明	バックアップSYS1接続でトランザクションが開始されない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM_NOT_CONNECTED (-50231)

説明	TSAM接続が確立されない場合に発生します。
対応方法	接続の問題である可能性があります。システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM_CONN_FAILED (-50232)

説明	TSAM接続に失敗した場合に発生します。
対応方法	接続できるかどうかを確認します。

DS_TSAM_TX_ALREADY_BEGUN (-50233)

説明	TSAM接続でトランザクションがすでに開始された場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM_TX_NOT_BEGUN (-50234)

説明	TSAM接続でトランザクションが開始されない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM2_NOT_CONNECTED (-50235)

説明	TSAM接続が確立されない場合に発生します。
対応方法	接続の問題である可能性があります。システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM2_CONN_FAILED (-50236)

説明	TSAM接続に失敗した場合に発生します。
対応方法	接続できるかどうかを確認します。

DS_TSAM2_TX_ALREADY_BEGUN (-50237)

説明	TSAM接続でトランザクションがすでに開始された場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_TSAM2_TX_NOT_BEGUN (-50238)

説明	TSAM接続でトランザクションが開始されない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

DS_CONN_FAILED (-50251)

説明	接続がすでに切断された場合に発生します。
対応方法	TSAM接続が切断されたため、次のトランザクションの開始時に接続の回復を試行します。

DS_NOBACKUP (-50252)

説明	接続のバックアップ情報が存在しない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

FC_MEMORY_ALLOC (-50301)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

FC_INTERNAL (-50302)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

FC_INVREQ (-50303)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

FC_NOT_INITIALIZED (-50304)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

FC_FILE_DUPLICATED (-50305)

説明	すでにオープンされたファイルをオープンしようとした場合に発生します。
対応方法	OSDまたはRTSDに重複したファイル名があるかを確認します。

NCS_ERROR (-50401)

説明	指定されていないエラーが発生した場合です。
対応方法	ログを確認して、システム管理者にお問い合わせください。

NCS_NOTFND_COUNTER (-50402)

説明	要求した名前のカウンターが存在しない場合に発生します。
対応方法	カウンターが定義されているかを確認します。

NCS_INVREQ_COUNTER (-50403)

説明	COUNTER値に有効でない文字が含まれている場合に発生します。
対応方法	COUNTER値を確認します。

NCS_INVREQ_VALUE (-50404)

説明	VALUE値が最小値より小さいか、「最大値+1」より大きい場合に発生します。
対応方法	OpenFrame Manager/OSC Managerを使用して該当の名前付きカウンターの情報を確認し、VALUE値を最小値/最大値と比較します。

NCS_INVREQ_INCREMENT (-50405)

説明	INCREMENT値が有効でない場合に発生します。この値は「最大値 - 最小値 + 1」より小さいか等しい必要があります。
対応方法	OpenFrame Manager/OSC Managerを使用して該当の名前付きカウンタの情報を確認し、INCREMENT値が有効であるかを確認します。

NCS_SUPPRESSED_RESET (-50406)

説明	設定された最大値に達した場合に発生します。
対応方法	REWINDコマンドまたはGETコマンドにWRAPオプションを使用してリセットします。

NCS_SUPPRESSED_NOTATLIMIT (-50407)

説明	現在の値が「最大値 + 1」より小さい場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

NCS_SUPPRESSED_MINMAX (-50408)

説明	現在の値がCOMPAREMINより小さいか、COMPAREMAXより大きい場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

NCS_TPCALL (-50409)

説明	otpnsvrのTPCALL通信に問題が発生した場合です。
----	-------------------------------

対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。
-------------	--

NCS_TPALLOC (-50410)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	内部エラーである可能性があります。システム管理者にお問い合わせください。

NCS_DUPLICATED_COUNTER (-50411)

説明	要求した名前と同じカウンターが存在する場合に発生します。
対応方法	重複したカウンター名は宣言できません。

RACF_MEMORY_ALLOC (-50501)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

RACF_INTERNAL (-50502)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

RACF_INVREQ (-50503)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

RACF_NOT_INITIALIZED (-50504)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

RACF_AUTH_NOT_REQUIRED (-50505)

説明	認証が要求されていない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

REMOTE_MEMORY_ALLOC (-50601)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

REMOTE_INVALID_TYPE (-50602)

説明	内部または外部のミラー・コール・タイプが無効である場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

REMOTE_INVALID_MSG (-50603)

説明	無効なメッセージ・タイプによって、システム内でミラー・コールを処理できない場合です。
対応方法	内部エラーです。サーバー間のミラー・プロトコルに問題があるため、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_INFO_NOTFND (-50604)

説明	システム内でミラー・コールの実行情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。サーバー内の問題であるため、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_MIRROR_ABENDED (-50605)

説明	ミラー・トランザクションが異常終了した場合に発生します。内部でTmaxのTPEV_SVCFAILエラーが発生した場合です。
対応方法	ミラー・トランザクションに関するログを確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_COMMIT (-50606)

説明	ミラー・トランザクションをコミットするときにエラーが発生した場合です。
対応方法	ミラー・トランザクションが発生したサーバーの情報とログを確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_ROLLBACK (-50607)

説明	ミラー・トランザクションをロールバックするときにエラーが発生した場合です。
対応方法	ミラー・トランザクションが発生したサーバーの情報とログを確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_PROTOCOL (-50608)

説明	ミラー・サーバーとのデータ送受信に失敗した場合に発生します。
対応方法	ミラー・トランザクションが発生したサーバーの情報とログを確認して、現在のログに表示されたrevent値についてシステム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_SYSID_NOTFND (-50611)

説明	CONNECTIONリソース定義のSYSID情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	CONNECTIONリソース定義にSYSIDが定義されているかを確認します。
参考	『OpenFrame OSCリソース定義ガイド』を参照してください。

REMOTE_SYSID_NOTINSERVICE (-50612)

説明	該当するSYSIDを持つCONNECTIONリソース定義に、接続がサービス中ではないと設定された場合に発生します。
対応方法	CONNECTIONリソース定義を修正します。
参考	『OpenFrame OSCリソース定義ガイド』を参照してください。

REMOTE_TPCONNECT (-50621)

説明	ミラー・サーバーへの接続時にエラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。
参考	『Tmax エラーメッセージガイド』を参照してください。

REMOTE_TPSEND (-50622)

説明	リモート通信中にデータを送信できなかった場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_TP_RECV (-50623)

説明	リモート通信中にデータを受信できなかった場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_TPALLOC (-50624)

説明	内部でメモリの割り当て中にエラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

REMOTE_INTERNAL (-50625)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

RTSD_MEMORY_ALLOC (-50701)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

RTSD_INTERNAL (-50702)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

RTSD_ALREADY_INITIALIZED (-50703)

説明	重複してモジュールを初期化した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

RTSD_NOT_INITIALIZED (-50704)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

RTSD_INVREQ (-50705)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

RTSD_DUPLICATED (-50711)

説明	リソース定義を重複して保存する場合に発生します。
対応方法	OSDに重複するリソース定義があるかを確認します。

RTSD_NOT_FOUND (-50712)

説明	リソース定義またはサーバー情報が存在しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

RTSD LENGERR (-50713)

説明	無効な長さのデータを読み取ろうとした場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

RTSD_BROWSE_NOT_STARTED (-50714)

説明	ブラウジングを開始せずにreadnextを実行した場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

RTSD_BROWSE_ALREADY_STARTED (-50715)

説明	ブラウジングを重複して開始した場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

RTSD_INVALID_TYPE (-50716)

説明	無効なタイプを要求した場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

RTSD_STARTBR_INVALID_NAME (-50717)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
----	--------------------

対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。
------	-------------------------------

SPOOL_INVREQ (-50802)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

SPOOL_NOT_INITIALIZED (-50803)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

SPOOL_ALREADY_INITIALIZED (-50804)

説明	すでに初期化されたモジュールを初期化しようとした場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

SPOOL_BATCH_NOT_INSTALLED (-50805)

説明	OpenFrame/Batch製品がインストールされていない場合に発生します。
対応方法	SPOOLモジュールを使用するには、OpenFrame/Batch製品がインストールされている必要があります。

SPOOL_TOKEN_ALREADY_IN_USE (-50806)

説明	スプール・トークンの管理に問題が発生した場合です。
対応方法	モジュールに問題がある場合です。管理者にお問い合わせください。

TC_MEMORY_ALLOC (-50901)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TC_INVREQ (-50902)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TC_RESOURCE_LOCKED (-50911)

説明	すでに他のタスクでリソースをロックした場合に発生します。
対応方法	リソースが解放されるまで待ちます。システム・エラーによってロックが解除されない場合は、TC_PATHに指定されたディレクトリにて該当のロックを処理します。
参考	『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

TC_LOCK_NOTFND (-50912)

説明	リソースがロックされていない場合です。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TC_LOCKFILE_OPEN (-50913)

説明	リソース・ロックを管理するファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	TC_PATHに設定されたパスが有効であるかをチェックし、他のプロセスがこのパスにアクセスしていないか確認します。

TC_LOCKFILE_LOCK (-50914)

説明	リソース・ロックを管理するファイルのロックに失敗した場合に発生します。
対応方法	TC_PATHに設定されたパスが有効であるかをチェックし、他のプロセスがこのパスにアクセスしていないか確認します。

TDQ_MEMORY_ALLOC (-51001)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TDQ_INTERNAL (-51002)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TDQ_INVREQ (-51003)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TDQ_NOT_SUPPORTED (-51004)

説明	サポートされない機能です。
対応方法	ログを確認します。

TDQ_NOT_INITIALIZED (-51005)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TDQ_CONFIGURATION (-51006)

説明	TDQの設定が正しくない場合に発生します。
対応方法	ログを確認します。

TDQ_BATCH_NOT_INSTALLED (-51007)

説明	OpenFrame/Batch製品がインストールされていない場合に発生します。
対応方法	パーティション外TDQを使用するには、OpenFrame/Batch製品をインストールする必要があります。

TDQ_JOBID_INCOMPATIBLE (-51011)

説明	設定されたJOBIDのフォーマットが有効でない場合に発生します。
対応方法	JOBIDの設定項目に問題がないか確認します。
参考	『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

TDQ_QUEUE_NOTFND (-51012)

説明	内部キュー情報リストから、該当のキューが見つからない場合に発生します。
対応方法	OSDおよびRTSDにTDQUEUEリソース定義が存在するかを確認します。

TDQ_ATI_INFO (-51021)

説明	TDQUEUEリソース定義のTRASNID項目が設定されていないために、ATIが実行できない場合に発生します。
対応方法	TDQUEUEリソース定義にTRANSID項目を設定します。

TDQ_TOKEN_ALREADY_EXISTS (-51031)

説明	すでにトークンが存在する場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TDQ_TOKEN_NOTFND (-51032)

説明	使用しようとするトークンが見つからない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TDQ_OSCTLSVR_SOCKET (-51041)

説明	otptlsvrへの接続のためのソケット・システム呼び出しに失敗した場合は。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_SOCKET_CLOSED (-51042)

説明	otptlsvrへのソケットがクローズした時に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してクローズされた原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_SETSOCKOPT (-51043)

説明	otptlsvrに接続されたソケットに対して、setsockopt()システム関数の呼び出しに失敗した場合は。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_CONNECT (-51044)

説明	otptlsvrに接続できなかった時に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_SEND (-51045)

説明	otptlsvrへのデータ送信に失敗した時に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_RECV (-51046)

説明	otptlsvrからデータの受信に失敗した時に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_RECV_MSG (-51047)

説明	otptlsvrから受信したデータに問題がある場合に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_CONN_CLOSED (-51048)

説明	otptlsvrへの接続が切断された場合に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してその原因を把握します。

TDQ_OSCTLSVR_HOSTINFO (-51049)

説明	システムからのホスト情報の取得に失敗した場合に発生します。
対応方法	ログ情報を確認してエラーの原因を把握します。

TSQ_MEMORY_ALLOC (-51101)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TSQ_INTERNAL (-51102)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TSQ_NOT_SUPPORTED (-51103)

説明	サポートされない機能です。
対応方法	ログを確認します。

TSQ_NOT_INITIALIZED (-51104)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TSQ_ALREADY_INITIALIZED (-51105)

説明	すでに初期化されたモジュールを初期化しようとした場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TSQ_CONFIGURATION (-51106)

説明	TSQ関連の設定が正しくない場合に発生します。
対応方法	QINFO_DSNAME項目またはQDATA_DSNAME項目が正しく設定されているかを確認します。

TSQ_QUEUE_NOTFND (-51111)

説明	すでに作成されたキューが見つからない場合に発生します。
対応方法	WRITEQ TSコマンドを使用するか、OpenFrame Manager/OSC Managerを使用してキューを作成します。

TSQ_ITEM_NOTFND (-51112)

説明	キューに該当の項目が存在しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TSQ_QUEUE_EXCEEDED (-51113)

説明	1つのキューに保存できるアイテムの最大数(32767)を超えた場合に発生します。
対応方法	DELETEQ TSコマンドを使用するか、OpenFrame Manager/OSC Managerを使用してキューを削除します。

TSQ_QINFO_INIT (-51121)

説明	キュー情報を管理する共有メモリ領域の初期化が正しくない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TSQ_QINFO_NOTFND (-51122)

説明	すでに作成されたキューが見つからない場合に発生します。
対応方法	WRITEQ TSコマンドを使用するか、OpenFrame Manager/OSC Managerを使用してキューを作成します。

TSQ_QINFO_DUPLICATED (-51123)

説明	重複するキューが存在する場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TSQ_QINFO_END_OF_LIST (-51124)

説明	キュー・アイテムがそれ以上存在しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

ATI_INVALID_SHMKEY (-51201)

説明	ATI共有メモリのキー値が有効でない場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにATI共有メモリのキー値が正しく設定されているかを確認します。
参考	『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

ATI_SHM_OPEN_FAILED (-51202)

説明	ATI共有メモリのオープンに失敗した場合に発生します。
----	-----------------------------

対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたATI共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリをチェックします。
-------------	--

ATI_SHM_ATTACH_FAILED (-51203)

説明	ATI共有メモリのアタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたATI共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリをチェックします。

ATI_SHM_DETACH_FAILED (-51204)

説明	ATI共有メモリのデタッチに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたATI共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリをチェックします。

ATI_SHM_CLOSE_FAILED (-51205)

説明	ATI共有メモリのクローズに失敗した場合に発生します。
対応方法	設定ファイルにキー値として設定されたATI共有メモリに問題がある場合に発生します。システム・ユーティリティを使用して共有メモリをチェックします。

ATI_INVALID_CHANNEL_COUNT (-51206)

説明	ATI共有メモリ内のゲートウェイ情報として設定されたチャンネルの数が正しくない場合に発生します。
対応方法	設定ファイルに設定されたゲートウェイのチャンネル数を確認します。

ATI_INVALID_GATEWAY_COUNT (-51207)

説明	ATI共有メモリ内のゲートウェイ情報として設定されたゲートウェイの数が正しくない場合に発生します。
-----------	---

対応方法	設定ファイルに設定されたゲートウェイの数を確認します。
-------------	-----------------------------

ATI_INSERT_FAILED (-51208)

説明	ATI共有メモリ内に端末情報を保存できなかった場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

ATI_DELETE_FAILED (-51209)

説明	ATI共有メモリ内の端末情報を削除できなかった場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

ATI_NOT_FOUND (-51210)

説明	ATI共有メモリ内に端末情報が存在しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

ATI_NOT_SUPPLIED (-51211)

説明	有効でないATI情報が要求された場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

CI_SYNTAX (-51301)

説明	EXECコマンドの構文が正しくない場合に発生します。
対応方法	EXECコマンドの構文を修正して再要求します。

CI_SYMTABNUM_EXCEEDED (-51302)

説明	シンボル・テーブルに保存できる変数の最大数を越えた場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_CICSSTMT_NULL (-51303)

説明	EXECコマンド情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_EIBLK_NULL (-51304)

説明	EIB(Execution Interface Block)情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_ARGNUM_NOTMATCH (-51305)

説明	内部変数情報が正しくない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_OPTION_NOTEXIST (-51306)

説明	EXECコマンドから該当のオプション情報が見つからなかった場合に発生します。
対応方法	EXECコマンドに指定したオプションを確認した後、再要求します。

CI_GET_VARPTR_NOTFOUND (-51307)

説明	シンボル・テーブルからオプション情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_GET_LENVAL_NOTFOUND (-51308)

説明	シンボル・テーブルから長さ情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_GET_VARPTR_OPTVAR_NOTMATCH (-51309)

説明	シンボル・テーブルのオプション情報から該当の変数情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_GET_LENVAL_OPTVAR_NOTMATCH (-51310)

説明	シンボル・テーブルのオプション情報から該当の長さ情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

CI_YPARSE_FAIL (-51311)

説明	EXECコマンドの解析エラーです。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

CI_CICSCALL_NOTIMPL (-51312)

説明	現在サポートされていないEXECコマンドを使用した場合です。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

EDF_SYMTAB_OVERFLOW (-51401)

説明	シンボル・テーブルに記録できる最大数を越えた数のコマンドの引数が渡された場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

EDF_EDFSTMT_NULL (-51402)

説明	EXECコマンドにNULLポインターが渡された場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

EDF_EIBLK_NULL (-51403)

説明	EIBにNULLポインターが渡された場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
参考	EIBは、OSCアプリケーション・サーバーとアプリケーション・プログラム間のインターフェースとして機能するコントロール・ブロックです。

EDF_EDFSTMT_INVALID (-51404)

説明	EXECコマンドが「END-EXEC」で終わらない場合に発生します。
対応方法	EXECコマンドを確認した後、再要求します。

TERM_MEMORY_ALLOC (-51501)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TERM_INVREQ (-51502)

説明	要求が有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TERM_INTERNAL (-51503)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

TERM_COMMUNICATION (-51504)

説明	OpenFrame GWとの通信中にエラーが発生した場合です。
----	---------------------------------

対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。
-------------	--

TERM_TCT_NOTFND (-51511)

説明	端末IDに該当する端末情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TERM_TCT_ENQBUSY (-51512)

説明	該当の端末情報を他のアプリケーションで使用している場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TERM_TCT_TRQUEUE_EMPTY (-51513)

説明	該当の端末に待機中のトランザクションがない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TERM_TCT_DUPLICATED (-51514)

説明	該当の端末がすでに登録されている場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TERM_TCT_OWNED (-51515)

説明	すでに他のサーバー・プロセスが該当の端末の制御権限を持っている場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

TERM_TERMINAL_DISCONNECTED (-51517)

説明	端末の接続が切断された場合に発生します。
対応方法	端末の状態を確認します。

CHANNEL_MEMORY_ALLOC (-51601)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

CHANNEL_CONTAINER_NOT_EXIST (-51602)

説明	コンテナが存在しない場合に発生します。
対応方法	コンテナ名を確認した後、再要求します。

CHANNEL_CHANNEL_RETURN_ERROR (-51603)

説明	RETURNコマンドが要求したチャンネルが存在しない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

CHANNEL_CHANNEL_CREATE_ERROR (-51604)

説明	チャンネルの作成時に問題が発生した場合です。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

CHANNEL_INVALID_XCTL (-51605)

説明	XCTLコマンドが有効でないチャンネルを要求した場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

SD_INVALID_INIT_TYPE (-51701)

説明	正しくない初期化値が設定された場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SD_INVALID_RESOURCE_TYPE (-51702)

説明	正しくない(またはサポートされない)タイプのリソースを要求した場合に発生します。
対応方法	内部モジュールまたはOpenFrame Managerのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SD_INVALID_REQUEST (-51703)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

SD_BUFFER_LIMIT_EXCEEDED (-51704)

説明	レコード・バッファの最大長を超えた場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SD_NOT_CORRECT_TYPE (-51705)

説明	正しくない(またはサポートされない)タイプのリソースを要求した場合に発生します。
対応方法	内部モジュールまたはOpenFrame Managerのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SD_DUPLICATE_RESOURCE (-51706)

説明	SDの追加時に既存のリソース名を使用した場合に発生します。
対応方法	重複しないリソース名を使用してください。

SD_NO_XA_STARTED (-51711)

説明	トランザクションが正常に初期化されなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SD_MALLOC_FAIL (-51721)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

CONF_CONFIG_FILE_OPEN (-51801)

説明	オンライン設定ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	OpenFrameの設定ディレクトリに設定ファイルが存在するかを確認します。

CONF_NO_ENV_OPENFRAME_HOME (-51802)

説明	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されていない場合に発生します。
対応方法	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されているかを確認します。

CONF_INVALID_PARAMETER (-51803)

説明	NULLを設定できないパラメータにNULLまたは無効な値を設定した場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CONF_NOT_FOUND (-51804)

説明	該当のセクションまたはキーが見つからない場合に発生します。
対応方法	設定ファイルに該当のセクションまたはキーが存在するかを確認します。

CONF_MALLOC_FAIL (-51811)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

LOG_CMDFILE_OPEN (-51901)

説明	操作ログ・ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	OpenFrameの操作ログ・ディレクトリの存在と権限を確認します。

LOG_CMDFILE_NOT_OPEN (-51902)

説明	操作ログ・ファイルがオープンされていない場合に発生します。
対応方法	モジュール・エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

LOG_CMDFILE_ALREADY_OPEN (-51903)

説明	操作ログ・ファイルがすでにオープンされている場合に発生します。
対応方法	モジュール・エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

LOG_OPENFRAME_HOME_NOT_SET (-51911)

説明	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されていない場合に発生します。
対応方法	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されているかを確認します。

PREP_MEMORY_ALLOC (-52001)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。

PREP_PREPROCESS (-52002)

説明	パーサーでエラーが発生した場合です。
対応方法	解析中に発生したエラーです。関連ファイルとエラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

PREP_PARSE (-52003)

説明	パーサーでエラーが発生した場合です。
対応方法	解析中に発生したエラーです。関連ファイルとエラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

PREP_COMMAND_NOTFND (-52004)

説明	サポートされないコマンドを使用した場合です。
対応方法	解析中に発生したエラーです。関連ファイルとエラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

PREP_OPTION_NOTFND (-52005)

説明	サポートされないオプションを使用した場合です。
対応方法	解析中に発生したエラーです。関連ファイルとエラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせくださいを確認して、担当者にお問い合わせください。

PREP_INTERNAL (-52006)

説明	内部エラーです。
対応方法	関連ファイルとログ情報を確認して、担当者にお問い合わせください。

ECPI_INTERNAL (-52101)

説明	内部エラーです。
対応方法	関連ファイルとログ情報を確認して、担当者にお問い合わせください。

MSC_MEMORY_ALLOC (-52301)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。

MSC_FILE_OPEN (-52302)

説明	ファイルのオープンに失敗した場合です。
対応方法	ファイル名を確認します。

MSC_FILE_READ (-52303)

説明	ファイルの読み取りに失敗した場合です。
対応方法	関連ファイルとログ情報を確認して、担当者にお問い合わせください。

MSC_PHYSICALMAP_LENGTH (-52311)

説明	物理マップ・ファイルの長さが正しくない場合に発生します。
対応方法	関連ファイルとログ情報を確認して、担当者にお問い合わせください。

MSC_OPENFRAME_HOME_NOT_SET (-52312)

説明	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されていない場合に発生します。
対応方法	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されているかを確認します。

BMS_MEMORY_ALLOC (-52401)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。

BMS_NOMAP (-52411)

説明	BMS内部構造体にマップ名がない場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

BMS_MAP_NOTFND (-52412)

説明	マップがメモリにロードされていない場合に発生します。
----	----------------------------

対応方法	リージョンを再起動するか、またはmscmapupdateツールを使用してマップをメモリにロードしてから再試行します。
------	--

BMS_INTERNAL (-52413)

説明	内部エラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

BMS_INVALID_MAPSIZE (-52414)

説明	内部エラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

BMS_INVALID_PARM (-52415)

説明	BMS内部関数のパラメータが無効な場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

BMS_INVALID_REMAIN (-52416)

説明	BMS画面の余分なスペースが無効な場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

BMS_TOO_LONG_FIELD_DATA (-52417)

説明	マップの最大フィールド長を超えた場合に発生します。
対応方法	マップのフィールド長を256文字以下に調整してください。

MEMORY_ALLOC (-52501)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。

SHM_INVREQ (-52601)

説明	内部エラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

SHM_CREATE (-52602)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリにアクセスできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_DESTROY (-52603)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリを削除できない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_INIT (-52604)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリを初期化できない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_ATTACH (-52606)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリにプロセスがアタッチできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_DETACH (-52607)

説明	指定されたキーに該当する共有メモリからプロセスがデタッチできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_PROTECT (-52608)

説明	メモリ保護を設定中にエラーが発生した場合です。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_UNPROTECT (-52609)

説明	メモリ保護を解除中にエラーが発生した場合です。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

SHM_TSQ_NOT_INITED (-52610)

説明	TSQが、関連リソースが初期化されていない状態でTSQの共有メモリを参照しようとした場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_MEMORY_ALLOC (-52701)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	システムに使用可能なメモリが十分にあるかどうかを確認します。

DB_DUPREC (-52702)

説明	同じキー値を持つレコードをデータベースに追加しようとする場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_NOTFND (-52703)

説明	レコードがデータベースに存在しない場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_LENGERR (-52704)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_INVALID_BROWSER (-52705)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_MAX_BROWSER (-52706)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_TCACHE_INTERNAL (-52707)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_TIBERO_INTERNAL (-52708)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

DB_TIBERO_INTERNAL2 (-52709)

説明	内部モジュールで発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CMDPSR_SYNTAX (-52805)

説明	CEMTコマンドの構文が正しくない場合に発生します。
----	----------------------------

対応方法	ログメッセージを参照して構文エラーを確認します。
------	--------------------------

CTRL_CONFIG_SHMKEY (-52901)

説明	SYS共有メモリのキー値が有効でない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 GENERAL セクションの SYS_SHMKEY キーのVALUE項目が正しく設定されているかを確認します。

CTRL_CONFIG_SHMSIZE (-52902)

説明	SYS共有メモリのサイズが有効でない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 GENERAL セクションの SYS_SHMSIZE キーのVALUE項目が正しく設定されているかを確認します。

CTRL_MEMM_CREATE (-52903)

説明	共有メモリの管理モジュール(バディ・アロケータ)で発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_MEMM_INIT (-52904)

説明	共有メモリの管理モジュール(バディ・アロケータ)で発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_MEMM_INFO (-52905)

説明	共有メモリの管理モジュール(バディ・アロケータ)で発生したエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_RTSD_CREATE (-52906)

説明	RTSDテーブルの作成中にエラーが発生した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了された場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_CONF_TTREE_CREATE (-52907)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_SYSINFO_TTREE_CREATE (-52908)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_EZA_TTREE_CREATE (-52909)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_CPT_TTREE_CREATE (-52910)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_APPC_TTREE_CREATE (-52911)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_MAP_TTREE_CREATE (-52912)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_DCC_TTREE_CREATE (-52913)

説明	TTREEメモリ管理モジュールでメモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_INVALID_REGION_NAME (-52914)

説明	リージョン名に正しくない文字列が使用された場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。ログに記録されたエラーメッセージを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_OPENFRAME_HOME_NOT_SET (-52915)

説明	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されていない場合に発生します。
対応方法	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されているかを確認します。

CTRL_CONFIG_GRPLIST (-52917)

説明	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目が設定されていない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目が設定されているかを確認します。

CTRL_SD_INIT (-52918)

説明	リージョンのSDテーブルをロードできなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。ログに記録されたエラーメッセージを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_GRPLIST_LENGTH (-52919)

説明	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目に設定された値が0または8より大きい場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目の設定値を確認してください。

CTRL_GRPLIST_COUNT (-52920)

説明	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目に指定したリストの数が5以上の場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の osc.servername サブジェクト、 SD セクションの GRPLIST キーのVALUE項目は、4つまで指定できます。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_TRAN2SVC (-52928)

説明	リージョンを起動するとき、TRAN2SVCテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_SVRINFO (-52929)

説明	リージョンを起動するとき、SVRINFOテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_UPDATE_FILE (-52930)

説明	リージョンを起動するとき、UPDATE_FILEテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_UPDATE_TDQ (-52931)

説明	リージョンを起動するとき、UPDATE_TDQテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_CONFIG (-52932)

説明	リージョンを起動するとき、CONFIGテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_SACEE (-52933)

説明	リージョンを起動するとき、SACEEテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_CWA (-52934)

説明	リージョンを起動するとき、CWAテーブルの作成に失敗した場合です。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_INSERT_CWA (-52935)

説明	リージョンを起動するとき、CWAテーブルのデータを初期化する際に発生したエラーです。
対応方法	リージョンが異常終了した場合に発生することがあります。oscbbootツールを実行時に、リソースを初期化するオプションを指定して再起動します。

CTRL_DB_STARTBR_TRAN (-52936)

説明	トランザクション・テーブルのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。エラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TRAN2SVC (-52937)

説明	TRAN2SVCテーブルにデータを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。エラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TRAN2SVC (-52938)

説明	TRAN2SVCテーブルにデータを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。エラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_CONFIG (-52939)

説明	CONFIGテーブルにデータを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。エラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_CONFIG (-52940)

説明	CONFIGテーブルにデータを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。エラー・ログを確認して、担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READ_LIST (-52941)

説明	OpenFrame環境設定の <code>osc.servername</code> サブジェクト、SDセクションの GRPLIST キーのVALUE項目が定義されていない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定の <code>osc.servername</code> サブジェクト、SDセクションの GRPLIST キーのVALUE項目を確認してください。

CTRL_SD_STARTBR_FILE (-52942)

説明	SDでFILEリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_FILE (-52943)

説明	SDでFILEリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_FILE (-52944)

説明	SDでFILEリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_FILE (-52945)

説明	FILEテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_FILE (-52946)

説明	FILEテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_TDQ (-52947)

説明	SDでTDQリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_TDQ (-52948)

説明	SDでTDQリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_TDQ (-52949)

説明	SDでTDQリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TDQ (-52950)

説明	TDQテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TDQ (-52951)

説明	TDQテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
----	--------------------------------

対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。
------	-------------------------------

CTRL_SD_STARTBR_TERMINAL (-52952)

説明	SDでTERMINALリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READ_TERMINAL (-52953)

説明	SDでTERMINALリソースのレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_TERMINAL (-52954)

説明	SDでTERMINALリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TERMINAL (-52955)

説明	TERMINALテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TERMINAL (-52956)

説明	TERMINALテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_NETNAME (-52957)

説明	NETNAMEテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_NETNAME (-52958)

説明	NETNAMEテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_CONNECTION (-52959)

説明	SDでCONNECTIONリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_CONNECTION (-52960)

説明	SDでCONNECTIONリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_CONNECTION (-52961)

説明	SDでCONNECTIONリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_CONNECTION (-52962)

説明	CONNECTIONテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_CONNECTION (-52963)

説明	CONNECTIONテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_TSMODEL (-52964)

説明	SDでTSMODELリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_TSMODEL (-52965)

説明	SDでTSMODELリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_TSMODEL (-52966)

説明	SDでTSMODELリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TSMODEL (-52967)

説明	TSMODELテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TSMODEL (-52968)

説明	TSMODELテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_PROGRAM (-52969)

説明	SDでPROGRAMリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_PROGRAM (-52970)

説明	SDでPROGRAMリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_PROGRAM (-52971)

説明	SDでPROGRAMリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_PROGRAM (-52972)

説明	PROGRAMテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_PROGRAM (-52973)

説明	PROGRAMテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_TRAN (-52974)

説明	SDでTRANSACTIONリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_TRAN (-52975)

説明	SDでTRANSACTIONリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_TRAN (-52976)

説明	SDでTRANSACTIONリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TRAN (-52977)

説明	TRANSACTIONテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TRAN (-52978)

説明	TRANSACTIONテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_JOURNALMODEL (-52979)

説明	SDでJOURNALMODELリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_JOURNALMODEL (-52980)

説明	SDでJOURNALMODELリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_JOURNALMODEL (-52981)

説明	SDでJOURNALMODELリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_JOURNALMODEL (-52982)

説明	JOURNALMODELテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_JOURNALMODEL (-52983)

説明	JOURNALMODELテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_PIPELINE (-52984)

説明	SDでPIPELINEリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_PIPELINE (-52985)

説明	SDでPIPELINEリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_PIPELINE (-52986)

説明	SDでPIPELINEリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_PIPELINE (-52987)

説明	PIPELINEテーブルのレコードを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_PIPELINE (-52988)

説明	PIPELINEテーブルにレコードを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_WEBSERVICE (-52989)

説明	SDでWEBSERVICEリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_WEBSERVICE (-52990)

説明	SDでWEBSERVICEリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_WEBSERVICE (-52991)

説明	SDでWEBSERVICEリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_WEBSERVICE (-52992)

説明	WEBSERVICEテーブルのデータを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_WEBSERVICE (-52993)

説明	WEBSERVICEテーブルにデータを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_STARTBR_TRANCLASS (-52994)

説明	SDでTRANCLASSリソースのブラウジングを開始できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_TRANCLASS (-52995)

説明	SDでTRANCLASSリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_ENDBR_TRANCLASS (-52996)

説明	SDでTRANCLASSリソースのブラウジングを終了できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_UPDATE_TRANCLASS (-52997)

説明	TRANCLASSテーブルのデータを更新できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_DB_INSERT_TRANCLASS (-52998)

説明	TRANCLASSテーブルにデータを挿入できなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_SD_READNEXT_TERMINAL (-52999)

説明	SDでTERMINALリソースの次のレコードを読み取れなかった場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_USR_CONFIG_SHMKEY (-53000)

説明	USR領域の共有メモリのキー値が有効でない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定のosc.servernameサブジェクト、GENERALセクションのUSR_SHMKEYキーのVALUE項目を確認してください。

CTRL_USR_CONFIG_SHMSIZE (-53001)

説明	USR領域の共有メモリのサイズが有効でない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame環境設定のosc.servernameサブジェクト、GENERALセクションのUSR_SHMSIZEキーのVALUE項目を確認してください。

CTRL_USR_ATTACH_SHM (-53003)

説明	USR領域の共有メモリ・キーに該当する共有メモリにアタッチできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_USR_MEMM3_CREATE (-53004)

説明	共有メモリ管理モジュール(バディ・アロケーター)のエラーです。
対応方法	内部モジュールの問題です。担当者にお問い合わせください。

CTRL_USR_MEMM3_INIT (-53005)

説明	共有メモリ管理モジュール(バディ・アロケーター)のエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_USR_MEMM3_INFO (-53006)

説明	共有メモリ管理モジュール(バディ・アロケーター)のエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_USR_TTREE3_CREATE (-53007)

説明	共有メモリ管理モジュール(バディ・アロケータ)のエラーです。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

CTRL_USR_SHM_NOT_EXIST (-53008)

説明	USR領域の共有メモリが存在しない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_USR_SHMGET (-53009)

説明	USR領域の共有メモリにアクセスできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_USR_SHMCTL (-53010)

説明	USR領域の共有メモリを削除できない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_SYS_CONF_LOAD_OPENFRAME_HOME_NOT_SET (-53011)

説明	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されていない場合に発生します。
対応方法	\${OPENFRAME_HOME}環境変数が設定されているかを確認します。

CTRL_SYS_CONF_LOAD_FOPEN (-53012)

説明	オンライン設定ファイルのオープンに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログに表示されたファイルの存在を確認します。

CTRL_SYS_CONF_LOAD_TTREE3_REWRITE (-53013)

説明	TTREEメモリ管理モジュールがメモリを割り当てるときに発生するエラーです。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_SYS_CONF_LOAD_TTREE3_INSERT (-53014)

説明	TTREEメモリ管理モジュールがメモリを割り当てるときに発生するエラーです。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_SYS_LOAD_DCC_READ (-53015)

説明	DCCファイルの読み込みに失敗した場合に発生します。
対応方法	DCCファイルの存在を確認します。

CTRL_SYS_LOAD_DCC_TTREE3_INSERT (-53016)

説明	TTREEメモリ管理モジュールがメモリを割り当てるときに発生するエラーです。
対応方法	共有メモリ領域が不十分な場合に発生する可能性があります。SYS領域の共有メモリのサイズを増やします。

CTRL_USR_CREATE_SHM (-53017)

説明	USR領域の共有メモリにアクセスできない場合に発生します。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_BOOT_STATUS (-53018)

説明	OSCを起動時にBOOT_STATUSを管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_BOOT_STATUS (-53019)

説明	OSCを起動時にBOOT_STATUSを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_BOOT_STATUS (-53020)

説明	OSCを起動時にBOOT_STATUSを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_GETMAIN (-53021)

説明	OSCを起動時にGETMAIN（動的割り当て）データを保存するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_GETMAIN (-53022)

説明	GETMAIN（動的割り当て）データを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_GETMAIN (-53023)

説明	GETMAIN（動的割り当て）データを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DELETE_GETMAIN (-53024)

説明	GETMAIN（動的割り当て）データを保存するテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_TABLE_GETMAIN (-53025)

説明	USR領域の共有メモリのアドレスを保存するDBテーブルの削除に失敗した場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_MEMM_ALLOC (-53026)

説明	メモリの割り当てに失敗した場合です。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

CTRL_GRPLIST_NOTFND (-53027)

説明	OSCを起動時に起動対象のリージョンのリストが存在しない場合に発生します。
対応方法	リージョンのSD情報を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_OPENFILE (-53028)

説明	OSCを起動時にFILEの状態情報を管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_TSQINFO (-53029)

説明	OSCを起動時にTSQの状態情報を管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_TSQDATA (-53030)

説明	OSCを起動時にTSQのデータを管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_REGION_STATUS (-53031)

説明	OSCを起動時にリージョンの状態情報を管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_REGION_STATUS (-53032)

説明	リージョンの状態情報を入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_REGION_STATUS (-53033)

説明	リージョンの状態情報を変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DELETE_REGION_STATUS (-53034)

説明	リージョンの状態情報を削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_TABLE_REGION_STATUS (-53035)

説明	リージョンの状態情報を管理するテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_OPENTDQ (-53036)

説明	OSCを起動時にTDQのデータを管理するテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_TABLE_OPENTDQ (-53037)

説明	TDQのオープン情報を入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_TABLE_OPENTDQ (-53038)

説明	TDQのオープン情報を変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DELETE_TABLE_OPENTDQ (-53039)

説明	TDQのオープン情報を削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_TABLE_OPENTDQ (-53040)

説明	TDQのデータを管理するテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_KEY2TRAN (-53041)

説明	TASKREQとトランザクションをマッピングするテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_KEY2TRAN (-53042)

説明	TASKREQとトランザクションのマッピング情報を入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_KEY2TRAN (-53043)

説明	TASKREQとトランザクションのマッピング情報を変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DELETE_KEY2TRAN (-53044)

説明	TASKREQとトランザクションのマッピング情報を削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_TABLE_KEY2TRAN (-53045)

説明	TASKREQとトランザクションをマッピングするテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_CSPG (-53046)

説明	CSPGテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_CSPG (-53047)

説明	CSPGデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_CSPG (-53048)

説明	CSPGデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DELETE_CSP (-53049)

説明	CSPGデータを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_TABLE_CSPG (-53050)

説明	CSPGテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_CREATE_TABLE_AUTINST (-53051)

説明	AUTOINSTALLテーブルを作成できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの作成に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_AUTINST (-53052)

説明	AUTOINSTALLデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_AUTINST (-53053)

説明	AUTOINSTALLデータを変更できなかった場合に発生します。
----	----------------------------------

対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。
------	--

CTRL_DB_DELETE_AUTINST (-53054)

説明	AUTOINSTALLデータを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、削除に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_DROP_AUTINST (-53055)

説明	AUTOINSTALLテーブルを削除できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、テーブルの削除に失敗した原因を確認します。

SPI_NOT_SUPPORTED (-53103)

説明	現行バージョンでサポートしていないSPI機能です。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

SPI_ERROR (-53110)

説明	SPIコマンドの処理中に予想外のエラーが発生した場合です。
対応方法	ログを分析してエラーが発生した原因を確認します。

SPI_FILENOTFOUND (-53118)

説明	SPIコマンドの処理中にFILENOTFOUND条件が発生した場合です。
対応方法	コマンドに指定したファイル名がSD(RTSD)に登録されているかを確認します。

SPI_INVREQ (-53122)

説明	SPIコマンドの処理中にINVREQ条件が発生した場合です。
対応方法	SPIコマンドの入力パラメータを確認します。

SPI_ILLOGIC (-53127)

説明	SPIコマンドの処理中にILLOGIC条件が発生した場合です。
対応方法	SPIコマンドの処理順序を確認します。

SPI LENGERR (-53128)

説明	SPIコマンドの処理中にLENGERR条件が発生した場合です。
対応方法	SPIコマンドの入力データが正しいかを確認します。

SPI_END (-53143)

説明	SPIコマンドの処理中にEND条件が発生した場合です。
対応方法	対象リソースがSD(RTSD)に登録されているかを確認します。

SPI_QIDERR (-53162)

説明	SPIコマンドの処理中にQIDERR条件が発生した場合です。
対応方法	対象リソースがSD(RTSD)に登録されているかを確認します。

CTRL_DB_UPDATE_ENQMODE (-53214)

説明	リージョンのRTSDのENQMODEデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_ENQMODEL (-53215)

説明	リージョンのRTSDのENQMODEデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_LSRPOOL (-53219)

説明	リージョンのRTSDのLSRPOOLデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_LSRPOOL (-53220)

説明	リージョンのRTSDのLSRPOOLデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_MAPSET (-53224)

説明	リージョンのRTSDのMAPSETデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_MAPSET (-53225)

説明	リージョンのRTSDのMAPSETデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_PARTITIONSET (-53229)

説明	リージョンのRTSDのPARTITIONSETデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_PARTITIONSET (-53230)

説明	リージョンのRTSDのPARTITIONSETデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_PROFILE (-53234)

説明	リージョンのRTSDのPROFILEデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_PROFILE (-53235)

説明	リージョンのRTSDのPROFILEデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_SESSIONS (-53239)

説明	リージョンのRTSDのSESSIONデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_SESSIONS (-53240)

説明	リージョンのRTSDのSESSIONデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_TCPIPSERVICE (-53244)

説明	リージョンのRTSDのTCPIPSERVICEデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_TCPIPSERVICE (-53245)

説明	リージョンのRTSDのTCPIPSERVICEデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_URIMAP (-53249)

説明	リージョンのRTSDのURIMAPデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_URIMAP (-53250)

説明	リージョンのRTSDのURIMAPデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力に失敗した原因を確認します。

CTRL_DB_UPDATE_LIBRARY (-53254)

説明	リージョンのRTSDのLIBRARYデータを変更できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、変更失敗の原因を確認します。

CTRL_DB_INSERT_LIBRARY (-53255)

説明	リージョンのRTSDのLIBRARYデータを入力できなかった場合に発生します。
対応方法	ログメッセージのDBエラーコードを参照して、入力失敗の原因を確認します。

BOOT_ENV_INIT_FAILED (-53401)

説明	リージョンを起動時に環境設定情報がロードできず、起動に失敗した場合はです。
対応方法	ログメッセージを確認して、必須設定項目のうち未設定項目や正しくない設定項目がないか確認します。

BOOT_CICS_INIT_FAILED (-53402)

説明	リージョンの起動時、tdlinitの実行中にエラーが発生して起動に失敗した場合はです。
対応方法	ログメッセージからエラーの原因を見つけて、エラーを解決します。

BOOT_REGION_NAME_ERROR (-53404)

説明	起動するリージョンの名前を指定していない場合に発生します。
対応方法	リージョンを起動時に、対象のリージョン名を正しく指定しているかを確認します。

BOOT_TLSVR_BOOT_TIMEOUT (-53405)

説明	リージョンを起動時に、osctlsvrの起動でタイムアウトが発生した場合です。
対応方法	ログメッセージを確認して、osctlsvrの起動時に問題がないか確認します。

ASM_ALREADY_INITIALIZED (-53501)

説明	OpenFrame ASMを初期化した後、再度初期化しようとした場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

ASM_NOT_INSTALLED (-53502)

説明	OpenFrame ASMを使用するように環境設定を設定していて、OpenFrame ASMがインストールされていない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame ASMを使用しないように設定するか、OpenFrame ASMをインストールします。

PLI_ALREADY_INITIALIZED (-53601)

説明	OpenFrame PL/Iを初期化した後、再度初期化しようとした場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

PLI_NOT_INSTALLED (-53602)

説明	OpenFrame PL/Iを使用するように環境設定を設定していて、OpenFrame PL/Iがインストールされていない場合に発生します。
対応方法	OpenFrame PL/Iを使用しないように設定するか、OpenFrame PL/Iをインストールします。

CURL_ALREADY_INITIALIZED (-53701)

説明	curlを初期化した後、再度初期化しようとした場合に発生します。
----	----------------------------------

対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。
------	---------------------------

CURL_NOT_INSTALLED (-53702)

説明	libcurlを使用するように環境設定を設定していて、libcurlがインストールされていない場合に発生します。
対応方法	libcurlを使用しないように設定するか、libcurlをインストールします。

MQ_SYM_LOAD_FAILED (-53801)

説明	MQを処理するためのライブラリのロードに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログを確認してライブラリのロードに失敗した原因を確認します。

MQ_SYM_GET_FAILED (-53802)

説明	MQライブラリのシンボルのロードに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログを確認してシンボルのロードに失敗した原因を確認します。

MQ_CONN_FAILED (-53803)

説明	MQCONN関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログを確認してMQCONN関数の呼び出しに失敗した際のMQRC値を確認します。

MQ_DISC_FAILED (-53804)

説明	MQDISC関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログを確認してMQDISC関数の呼び出しに失敗した際のMQRC値を確認します。

MQ_CMIT_FAILED (-53805)

説明	MQCMIT関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
----	-----------------------------

対応方法	ログを確認してMQCMIT関数の呼び出しに失敗した際のMQRC値を確認します。
------	---

MQ_BACK_FAILED (-53806)

説明	MQBACK関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログを確認してMQBACK関数の呼び出しに失敗した際のMQRC値を確認します。

PROGRAM_RACF_INTERNAL (-53901)

説明	プログラムのリソース権限チェックを行う際に内部エラーが発生した場合は。
対応方法	TACFログを確認してエラーの原因を確認して対応します。

PROGRAM_RACF_NOT_AUTHORIZED (-53902)

説明	プログラムのリソース権限がない場合に発生します。
対応方法	接続アカウントがプログラムのリソースへのアクセス権限を持っているかを確認します。

PROGRAM_RTSD_NOT_FOUND (-53903)

説明	プログラムのリソースがデータベースで見つからない場合に発生します。
対応方法	呼び出すプログラムがRTSDに存在するかを確認します。

PROGRAM_RTSD_INTERNAL (-53904)

説明	プログラムのリソースをデータベースで探す際に内部エラーが発生した場合は。
対応方法	ログを確認してデータベースで発生したエラーを確認して対応します。

PROGRAM_REMOTE_DISABLED (-53905)

説明	リモート・リージョンへのプログラムの実行要求が不可能な場合に発生します。
対応方法	CICSコマンドを確認してリモート・リージョンへのプログラムの実行要求が可能であるかを確認します。

PROGRAM_DISABLED (-53906)

説明	使用できないプログラムを実行した場合に発生します。
対応方法	RTSDでプログラムの状態を確認して対応します。

TCPGW_SVC_NAME (-54001)

説明	TCPGWに送信されたサービス名が無効な場合に発生します。
対応方法	クライアント・プログラムを確認してtmaxサービス名を修正します。

TCPGW_REALLOC (-54002)

説明	TCPGWでメモリの再割り当てを行う際にエラーが発生した場合です。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

TCPGW_DATA_LEN (-54003)

説明	TCPGWに送信されたデータのサイズが無効な場合に発生します。
対応方法	クライアント・プログラムを確認して送信するデータのサイズを修正します。

TCPGW_TRAN_NAME (-54004)

説明	TCPGWに送信されたトランザクション名が無効な場合に発生します。
対応方法	クライアント・プログラムを確認してトランザクション名を修正します。

NOT_FOUND (-54999)

説明	検索データが見つからない場合に発生します。
対応方法	内部モジュールのエラーです。担当者にお問い合わせください。

5.3. OSCSVR (-57000)

OSCSVRは、OSCサーバー・モジュールです。以下では、OSCSVRモジュールで発生する可能性のあるエラーメッセージと対応方法について説明します。

OSCTLSVR_MEMORY_ALLOC (-57001)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

OSCTLSVR_CONFIG (-57002)

説明	設定情報がないか、正しく設定されていない場合に発生します。
対応方法	ログに表示された詳細情報に基づいて設定ファイルを修正するか、再作成します。

OSCTLSVR_INTERNAL (-57003)

説明	内部エラーです。
対応方法	サーバー・プロセスに問題が発生した可能性があります。関連情報を確認してシステム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_INVREQ (-57004)

説明	OSCアプリケーション・サーバーのTDQモジュールから正しくない要求が送信された場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_SOCKET (-57011)

説明	ソケットの作成時に問題が発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_SETSOCKOPT (-57012)

説明	OSCアプリケーション・サーバーと接続された通信ソケットに対して setsockopt システム関数の呼び出しに失敗した場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_BIND (-57013)

説明	OSCアプリケーション・サーバーとの通信に使用されるソケットに対して bind エラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_LISTEN (-57014)

説明	OSCアプリケーション・サーバーとの通信に使用されるソケットに対して listen エラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_ACCEPT (-57015)

説明	OSCアプリケーション・サーバーとの通信に使用されるソケットに対して accept エラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_SEND (-57016)

説明	OSCアプリケーション・サーバーにデータを送信できなかった場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_RECV (-57017)

説明	OSCアプリケーション・サーバーでデータを受信できなかった場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_RECV_ZERO_RCVD (-57018)

説明	接続されたOSCアプリケーション・サーバーが終了し、ソケット接続が切断された場合に発生します。
対応方法	接続されたOSCアプリケーション・サーバーのプロセスに問題がないか確認します。

OSCTLSVR_ACCESS (-57019)

説明	ファイルを書き込むディレクトリにアクセスできない場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_MKDIR (-57020)

説明	ファイルを書き込むディレクトリを作成できない場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_TIME (-57021)

説明	ファイルの拡張子に日付を付加するために時刻を取得するtimeシステム・コールを実行時にエラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_LOCALTIME (-57022)

説明	ファイルの拡張子に日付を付加するために時刻を取得して変換するlocaltimeシステム・コールを実行時にエラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_SOCKET_DUPLICATED (-57031)

説明	同じソケットがすでに登録されている場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_SOCKET_NOTFND (-57032)

説明	接続されたソケットが見つからない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_FD_DUPLICATED (-57033)

説明	同じファイルがすでに登録されている場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_FD_NOTFND (-57034)

説明	該当するファイルが見つからない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_DDNAME_NOTFND (-57035)

説明	内部で管理されるDD名リストから、該当するDD名が見つからない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスが正常に実行されていることを確認します。

OSCTLSVR_INFO_NOTFND (-57036)

説明	内部で管理される情報リストから、該当するDD名の情報が見つからない場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスが正常に実行されていることを確認します。

OSCTLSVR_BUF_OPEN (-57051)

説明	ファイルをオープンできない場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたシステム・エラー番号(errno)に基づいて対応します。

OSCTLSVR_BUF_MALLOC (-57052)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合に発生します。
対応方法	サーバー・プロセスが正常に実行されていることを確認します。

OSCTLSVR_BUF_INVALID_INDEX (-57053)

説明	該当する索引を持つバッファ情報が存在しないため、バッファにデータを書き込んだりバッファを閉じたりできない場合に発生します。
対応方法	内部エラーです。詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_BUF_NOT_SUPPORT_FULLMODE (-57054)

説明	OSCでサポートされないwaitモードを使用しようとした場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCTLSVR_BUF_SIZE_OVER (-57055)

説明	記録するデータ長がバッファ・サイズより大きい場合に発生します。
対応方法	バッファ・サイズを増やします。

OSCTLSVR_BUF_WRITER_CREATE (-57056)

説明	内部的にファイルを書き込むスレッドの作成に失敗した場合に発生します。
対応方法	ログに記録されたエラー番号に基づいて対応します。

OSCTLSVR_BUF_MAX_FILE_EXCEEDED (-57057)

説明	記録できるファイルの最大数を越えた場合に発生します。
対応方法	記録できるファイルの最大数を増やします。

OSCTLSVR_BUF_BUFSIZE_INVALID (-57058)

説明	バッファ・サイズが有効でない場合に発生します。バッファ・サイズは、0より大きい必要があります。
対応方法	バッファ・サイズを再設定します。

OSCTLSVR_BUF_BUFSIZE_SMALL (-57059)

説明	記録するデータよりバッファ・サイズが小さい場合に発生します。
対応方法	バッファ・サイズを増やします。

OSCTLSVR_BUF_FULL (-57060)

説明	バッファがいっぱいになったため、データを書き込めない場合に発生します。
対応方法	バッファ・サイズを増やします。

OSCTLSVR_BUF_REOPEN (-57061)

説明	ファイルを再オープンできなかった場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_BUF_ABNORMAL_WRITER (-57062)

説明	内部的にファイルを書き込むスレッドに問題がある場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCTLSVR_BUF_ALREADY_INITIALIZED (-57071)

説明	バッファ・モジュールがすでに初期化されている場合に発生します。
対応方法	プロセスに問題が発生した可能性があります。プロセスが正常に実行されていることを確認します。

OSCTLSVR_BUF_NOT_INITIALIZED (-57072)

説明	バッファ・モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対応方法	プロセスに問題が発生した可能性があります。プロセスが正常に実行されていることを確認します。

OSCNCSVR_ERROR (-57101)

説明	指定されていない内部エラーが発生した場合です。
対応方法	ログに記録された内容を確認します。

OSCNCSVR_SM_EOF (-57102)

説明	内部的にNCS情報を復旧するとき、データの最後に達した場合に発生します。
対応方法	内部管理エラーです。

OSCNCSVR_NCINFO_NOTFND (-57103)

説明	要求されたカウンター情報が存在しない場合に発生します。
対応方法	該当のカウンターを新しく定義します。

OSCNCSVR_NCINFO_DUP (-57104)

説明	同名のカウンターがすでに定義されている場合に発生します。
対応方法	別のカウンター名で定義するか、定義されているカウンターを使用します。

OSCNCSVR_MEMORY_ALLOCATION (-57105)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

OSCNCSVR_INTERNAL (-57106)

説明	内部エラーです。
対応方法	サーバー・プロセスに問題が発生した可能性があります。関連情報を確認してシステム管理者にお問い合わせください。

OSCNCSVR_COUNTER_NOTFND (-57107)

説明	要求されたカウンターが存在しない場合に発生します。
対応方法	該当のカウンターを新しく定義します。

OSCNCSVR_INVALID_INCREMENT (-57108)

説明	INCREMENT値が有効でない場合に発生します。この値は、名前付きカウンター値の「最大値－最小値+1」より小さいか、等しい必要があります。
対応方法	OpenFrame Manager/OSC Managerを使用して該当の名前付きカウンター情報を確認し、INCREMENT値が有効であるかを確認します。

OSCNCSVR_INVALID_VALUE (-57109)

説明	VALUE値が名前付きカウンター値の最小値より小さいか、「最大値+1」より大きい場合に発生します。
対応方法	OpenFrame Manager/OSC Managerを使用して該当の名前付きカウンター情報を確認し、VALUE値を最小値/最大値と比較します。

OSCNCSVR_LIMIT_NOT_REACHED (-57110)

説明	現在の値が名前付きカウンター値の「最大値+1」に達していない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCNCSVR_COMPAREMINMAX (-57111)

説明	現在の値がCOMPAREMINより小さいか、COMPAREMAXより大きい場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCNCSVR_RESET_REQUIRED (-57112)

説明	名前付きカウンター値が設定された最大値に達した場合に発生します。
対応方法	REWINDコマンドまたはGETコマンドにWRAPオプションを使用してリセットします。

OSCNCSVR_COUNTER_DUPLICATED (-57113)

説明	要求されたカウンターがすでに存在する場合に発生します。
対応方法	該当のカウンターを削除して新しく定義するか、既存のカウンターを使用します。

OSCNCSVR_BROWSE_MAX_EXCEEDED (-57121)

説明	取得できるカウンターの最大数を越えた場合に発生します。現在の最大値は10,000,000です。
対応方法	システム管理者にお問い合わせください。

OSCDFSVR_BRKE_TARGETNOTFOUND (-57301)

説明	トランザクション・トレースに、現在BRKEを呼び出したトランザクションや端末に関する情報が存在しない場合に発生します。
対応方法	現在BRKEを呼び出したトランザクションまたは端末が登録されているかどうかを確認します。

OSCOSSVR_INTERNAL_ERROR (-58001)

説明	内部エラーです。
対応方法	サーバー・プロセスに問題が発生した可能性があります。関連情報を確認してシステム管理者にお問い合わせください。

OSCOSSVR_MEMORY_ALLOCATION_ERROR (-58002)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

OSCOSSVR_INPUT_DATA_INVALID (-58011)

説明	入力値が有効でない場合に発生します。
----	--------------------

対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。
------	--

OSCOSSVR_OPCODE_INVALID (-58012)

説明	オペレーション・コードが有効でない場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCOSSVR_CWA_ADDRESS_INVALID (-58013)

説明	CWAアドレスが有効でない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCOSSVR_MSC_MAP_NOT_FOUND (-58014)

説明	マップ・ファイルが存在しない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCOSSVR_MSC_MAP_MULTIPLE_MAP_ERROR (-58015)

説明	マップ・ファイルに複数のマップが定義されている場合に発生します。
対応方法	マップ・ファイルを確認した後、再要求します。

OSCOSSVR_MSC_MAP_CSsymbol_INVALID (-58016)

説明	csymbolが有効でない場合に発生します。
対応方法	弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

OSCOSSVR_TPGETMYNODE_ERROR (-58017)

説明	内部エラーです。
----	----------

対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。
-------------	--

OSCMQSVR_INTERNAL (-581101)

説明	内部エラーです。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

OSCMQSVR_MEMORY_ALLOCATION (-581102)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗した場合です。
対応方法	サーバー・プロセスの状態を確認します。

OSCMQSVR_CONFIG (-581111)

説明	MQSVR設定ファイルから設定値を取得できなかった場合に発生します。
対応方法	詳しい状況やログに記録されたエラーメッセージの詳細を確認して、システム管理者にお問い合わせください。

第6章 OpenFrame/OSIのエラーコード

本章では、OpenFrame/OSIのエラーコードと対処方法について説明します。

6.1. 概要

以下は、OpenFrame/OSI(以下、OSI)のモジュール別エラーコードの範囲とモジュールについての説明です。

エラーコード	モジュール	説明
-60000	OSI	OSI(Online System type I)モジュールで発生するエラーです。

6.2. OSI (-60000)

OSI(Online System type I)モジュールで発生するエラーメッセージと対処方法について説明します。

OSI_ERR_OSICMDSV_CMD_SOURCE_TYPE_ERROR (-61001)

説明	コマンドを使用できないソース・タイプです。
対処方法	コマンドでサポートされるソース・タイプを確認します。
参考	

OSI_ERR_LOG_CMDFILE_OPEN (-61101)

説明	操作ログ・ファイルのオープンに失敗しました。
対処方法	OpenFrameの操作ログ・ディレクトリの存在および権限の有無を確認します。
参考	

OSI_ERR_LOG_CMDFILE_NOT_OPEN (-61102)

説明	操作ログ・ファイルがオープンされていません。
----	------------------------

対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_CMDFILE_ALREADY_OPEN (-61103)

説明	操作ログ・ファイルがすでにオープンされています。
対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_OPENFRAME_HOME_NOT_SET (-61104)

説明	\$(OPENFRAME_HOME)環境変数が設定されていません。
対処方法	\$(OPENFRAME_HOME)環境変数の設定を確認します。
参考	

OSI_ERR_LOG_INVALID_REQUEST (-61110)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_MALLOC_FAIL (-61111)

説明	システムからメモリが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_ODBC_FUNC_FAILED (-61115)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
-----------	---------------------

対処方法	ODBCに関する内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_EVENT_DUPLICATED (-61120)

説明	重複したイベントを保存する場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_LOG_EVENT_NOT_FOUND (-61121)

説明	EVENTテーブルからリソースが見つからない場合です。
対処方法	EVENT TIMESTAMPを確認します。
参考	

OSI_ERR_CONF_CONFIG_FILE_OPEN (-61151)

説明	オンライン設定ファイルのオープンに失敗しました。
対処方法	OpenFrameの設定ディレクトリに設定ファイルがあるかどうかを確認します。
参考	

OSI_ERR_CONF_NO_ENV_OPENFRAME_HOME (-61152)

説明	\$(OPENFRAME_HOME)環境変数が設定されていません。
対処方法	\$(OPENFRAME_HOME)環境変数の設定を確認します。
参考	

OSI_ERR_CONF_INVALID_PARAMETER (-61153)

説明	パラメータに無効な値またはNULL値が指定されています。
----	------------------------------

対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CONF_NOT_FOUND (-61154)

説明	参照するセクションおよびキーが見つかりません。
対処方法	参照するセクションおよびキーが設定ファイルに存在するかどうかを確認します。
参考	

OSI_ERR_CONF_MALLOC_FAIL (-61155)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	サーバー・プロセスの状態が正常かどうかをチェックします。
参考	

OSI_ERR_RES_PUTENV_ERROR (-61201)

説明	putenv()関数で発生するエラーです。
対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_INVALID_MPP_ARG_COUNT (-61202)

説明	DFSRRRC00ユーティリティを使用して取得した引数が正しくありません。
対処方法	DFSRRRC00 JCL文を確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_INVALID_MPP_SVR_NAME (-61203)

説明	DFSRRRC00ユーティリティを使用して取得したCLASS値が正しくありません。
対処方法	DFSRRRC00 JCL文を確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_NO_MPP_CLASS (-61204)

説明	DFSRRRC00ユーティリティを使用して取得したCLASS値が空です。
対処方法	DFSRRRC00 JCL文を確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_INVALID_ENV_JOBNAME (-61205)

説明	環境変数のJOBNAMEが正しくありません。
対処方法	JOBNAME環境変数関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_INVALID_ENV_JOBID (-61206)

説明	環境変数のJOBIDが正しくありません。
対処方法	JOBID環境変数関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_INVALID_SPRI (-61207)

説明	Tmaxシステムが割り当てるSPRI値が正しくありません。
対処方法	Tmax関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_OFCVT_SETENV_ERROR (-61208)

説明	OpenFrame Studioで必要な内部環境変数の設定が正しくありません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RES_MALLOC_FAIL (-61209)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CTRL_SHMGET_ERROR (-61251)

説明	システム・メモリのSHMGETエラーです
対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CTRL_SHMAT_ERROR (-61252)

説明	システム・メモリのSHMATエラーです
対処方法	モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_INVALID_INIT_TYPE (-61301)

説明	初期化値の設定が正しくありません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_INVALID_RESOURCE_TYPE (-61302)

説明	正しくないか、サポートしていないタイプのリソースを要求しています。
対処方法	内部モジュールまたはOpenStudioにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_INVALID_REQUEST (-61303)

説明	内部エラーです。
対処方法	エラーが発生した状況やログのエラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_BUFFER_LIMIT_EXCEEDED (-61304)

説明	レコード・バッファの最大値を超えています。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_NOT_CORRECT_TYPE (-61305)

説明	正しくないか、サポートしていないタイプを要求しています。
対処方法	内部モジュールまたはOpenStudioにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_NO_XA_STARTED (-61306)

説明	トランザクションが正常に初期化されませんでした。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_MALLOC_FAIL (-61307)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	サーバー・プロセスの状態が正常かどうかをチェックします。
参考	

OSI_ERR_SD_NOT_DEFINE_APPLCTN (-61308)

説明	定義されていないプログラムまたはトランザクションが要求されました。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_IGNORE_TYPE (-61309)

説明	サポートしていないタイプが要求されました。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_NOT_EXIST_COMPULSORY_FIELD (-61310)

説明	COMPULSORYファイルがありません。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_NEED_TERMINAL_DEFINE (-61311)

説明	TERMINALマクロのNAME項目が定義されていません。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_DEFINITION_PARSING_ERROR (-61312)

説明	リソース定義の解析エラーです。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_NOT_FOUND_ERROR (-61313)

説明	システム定義表からリソースが見つかりません。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SD_MEMORY_ALLOC_ERROR (-61314)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SD_ODBC_FUNC_FAILED (-61315)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_MEMORY_ALLOC (-61401)

説明	システム・メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	サーバー・プロセスの状態が正常かどうかをチェックします。
参考	

OSI_ERR_RTSD_INTERNAL (-61402)

説明	内部エラーです。
対処方法	エラーが発生した状況やログのエラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_ALREADY_INITIALIZED (-61403)

説明	モジュールがすでに初期化されています。
対処方法	サーバー・プロセスの状態が正常かどうかをチェックします。
参考	

OSI_ERR_RTSD_NOT_INITIALIZED (-61404)

説明	モジュールが初期化されていません。
対処方法	サーバー・プロセスの状態が正常かどうかをチェックします。
参考	

OSI_ERR_RTSD_INVREQ (-61405)

説明	無効な要求です。
対処方法	エラーが発生した状況やログのエラーメッセージを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_DUPLICATED (-61406)

説明	重複するリソース定義が存在しています。
対処方法	OSDのリソース定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_RTSD_NOT_FOUND (-61407)

説明	リソース定義またはサーバー情報がありません。
対処方法	リソースの有無に関するメッセージです。状況によってはエラーでない場合もあります。確認後、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD LENGERR (-61408)

説明	正しくないデータ長を読み込もうとしています。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_BROWSE_NOT_STARTED (-61409)

説明	ブラウジングを開始せずに次を読み取ろうとしています。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_BROWSE_ALREADY_STARTED (-61410)

説明	ブラウジングがすでに開始されています。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_INVALID_TYPE (-61411)

説明	無効な要求です。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSD_NODE_STOP (-61412)

説明	ノードがSTOPコマンドによってSTOPPED状態です。
対処方法	警告および通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_RTSD_LTERM_STOP (-61413)

説明	論理端末がSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告および通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_RTSD_LTERM_PURGE (-61414)

説明	論理端末がPURGEコマンドによってPURGE状態です。
対処方法	警告および通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_RTSD_ODBC_FUNC_FAILED (-61415)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DL_DLSYM_ERROR (-61501)

説明	dlsymエラーです。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DL_NEED_DLOPEN (-61502)

説明	初期化していない状態で他の作業を行う場合に発生します。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DL_TOO_MUCH_PCB (-61503)

説明	DLIの呼び出し時、説明エントリに400個を超えるPCBを使用する場合に発生します。
対処方法	PCBは400個を超えないように作成してください。
参考	

OSI_ERR_DL_TDLCLOSE_ERROR (-61504)

説明	tdlcloseエラーです。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DS_DSNAME_IS_NULL (-61551)

説明	DS名がありません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DS_INVALID_FILEPATH (-61552)

説明	データセットのパスが正しくありません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DS_GET_DCBS (-61553)

説明	DDのDCBの読み込みに失敗しました。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合は。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_DIR_OPEN_ERROR (-61601)

説明	MFSディレクトリのオープンに失敗しました。
対処方法	MFSディレクトリが存在するかどうかを確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_STAT_ERROR (-61602)

説明	stat(MFS)エラーです。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合は。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_SIZE_TOO_BIG (-61603)

説明	MFSファイル・サイズが大きすぎる場合は。
対処方法	MFSファイル・サイズを確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_OPEN_ERROR (-61604)

説明	MFSファイルのオープンに失敗しました。
対処方法	MFSのパスまたはファイルが正常にオープンされるか確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_READ_ERROR (-61605)

説明	MFSファイルの読み取りに失敗しました。
対処方法	MFSのパスまたはファイルが正常にオープンされるか確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_REALLOC_ERROR (-61608)

説明	reallocエラーです。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_FLAG (-61609)

説明	メッセージを変換する際に呼び出される内部モジュールに指定されたFLAGが正しくありません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_MODBLOCK (-61610)

説明	メッセージを変換する際に呼び出される内部モジュールにMOD名が指定されていません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_BLOCK (-61611)

説明	ロードするMFSブロック名が正しくないか、メッセージを変換する際にMFSブロックに必要な情報がありません。
----	---

対処方法	内部モジュールのエラーまたはMFS定義文が正しくない場合です。エラー・ログを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_MALLOC_FAIL (-61612)

説明	mallocエラーです。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_3270_DATA (-61613)

説明	端末から3270データ形式でないデータが転送されました。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_PARAM (-61617)

説明	IMSIDまたはLTERM名が無効です。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_CPM_LOAD_FAIL (-61618)

説明	CPMファイル・ロードのエラーです。
対処方法	エラー・ログに出力されたCPMファイルが指定されたパスに存在するかどうかを確認します。CPMファイル名が出力されない場合は、OpenFrame環境設定のosi.{IMSID}サブジェクトのCPMセクションのEBCDIC_TO_ASCII、ASCII_TO_EBCDICキーのVALUE項目の値を確認します。
参考	osi.{IMSID}サブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

OSI_ERR_MFS_CCSID_LOAD_FAIL (-61619)

説明	CCSIDの設定が正しくありません。
対処方法	OpenFrame環境設定のosi.{ <i>IMSID</i> }サブジェクトのCPMセクションの3270_CCSID、REGION_CCSIDキーのVALUE項目の値を確認します。
参考	osi.{ <i>IMSID</i> }サブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

OSI_ERR_MFS_MISMATCH_DIF_MID (-61621)

説明	端末から取得したメッセージに、マップに定義されていない位置のデータが含まれています。
対処方法	画面を再ロードします。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_SYMSG (-61622)

説明	sysmsgを処理するDEV文またはsysmsgフィールドがありません。
対処方法	内部モジュールにエラーが発生した場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_SEGMENT (-61623)

説明	セグメント長が0か、全長を超えた場合です。
対処方法	アプリケーションから取得したデータに問題がないか確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_END_OF_MESSAGE (-61625)

説明	マルチ・セグメント・メッセージを最後まで出力した場合です。
対処方法	MFSのスケジューラーからメッセージの最後を知らせるためのコードです。
参考	

OSI_ERR_MFS_OLP_NOT_SPECIFIED (-61626)

説明	MSG文にOLP機能の使用を設定せずに、OLPコマンドを使用した場合です。
対処方法	MSG文でPAGE=YESを設定してから、OLPコマンドを使用してください。
参考	

OSI_ERR_MFS_INVALID_OLP_CMD (-61627)

説明	OLPコマンドが正しく使用されていません。
対処方法	OLPコマンドの使用方法を確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_OLP_REQ_OUTSIDE_RANGE (-61628)

説明	OLP機能を使用する際、範囲を超えるページを要求した場合です。
対処方法	範囲内のページを要求します。
参考	

OSI_ERR_MFS_MISMATCH_MOD_DOF (-61629)

説明	論理ページング機能を使用するマップで、適切なDPAGEが定義されていない場合です。
対処方法	LPAGEとDPAGEの定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_MFS_ITEM_NOT_FOUND (-61630)

説明	MFSファイルが見つかりません。
対処方法	MFSディレクトリにファイルが存在するかどうかを確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_PGCTYPE_INVALID (-61702)

説明	APPLCTNマクロでPGMTYPE定義が無効な場合です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_CLASS_NOT_AVAILABLE (-61704)

説明	指定されたクラスを使用するリージョンがありません。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_PTERM_INVALID (-61705)

説明	物理端末が無効です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_PGCTYPE_BMP (-61706)

説明	プログラムのPGMTYPEがBMPです。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_PROGRAM_STOP (-61708)

説明	プログラムがSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_NODE_STOP (-61709)

説明	ノードがSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_CLASS_STOP (-61711)

説明	クラスがSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_DESTINATION_INVALID (-61712)

説明	宛先が無効です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_CLASS_ALL_BUSY (-61715)

説明	CLASSを処理できるすべてのMPPが処理中の場合です。
対処方法	MPPを追加で起動するか、他のMPPの処理が終了するまで待機します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_DB_STOP (-61721)

説明	DBDがSTOP状態です。
対処方法	DBDの状態を変更します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_DB_RECOVER (-61722)

説明	DBDがRECOVERYモードです。
対処方法	通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_DBR_BMP_INUSE (-61723)

説明	BMPで指定されたDBDが使用中であるため、/DBRコマンドを実行できません。
対処方法	BMPを終了するか、終了されるまで待機します。
参考	

OSI_ERR_SCHD_DB_ALLOC_FAIL (-61724)

説明	データベースの割り当てに失敗しました。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SCHD_LTERM_STOP (-61730)

説明	論理端末がSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_LTERM_PURGE (-61731)

説明	論理端末がPURGEコマンドによってPURGE状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_LTERM_PSTOP (-61732)

説明	論理端末がPSTOPコマンドによってPSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_TRANSACTION_STOP (-61740)

説明	トランザクションがSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_TRANSACTION_PURGE (-61741)

説明	トランザクションがPURGEコマンドによってPURGE状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_TRANSACTION_PSTOP (-61742)

説明	トランザクションがPSTOPコマンドによってPSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SCHD_LUNAME_PUTENV_ERROR (-61743)

説明	OpenFrame Studioで必要な内部環境変数の設定が正しくありません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SCHD_INVALID_ENV_JOBID (-61744)

説明	環境変数のJOBIDが正しくありません。
対処方法	JOBID環境変数関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_GN_AREA_NULL (-61801)

説明	GN呼び出しでデータ領域の設定が正しくありません。
対処方法	GN呼び出しのデータ領域を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GN_BEFORE_GU (-61802)

説明	GUメッセージを呼び出す前にGN呼び出しを使用した場合です。
対処方法	GUメッセージの呼び出し後にGN呼び出しを使用します。
参考	

OSI_ERR_DA_GN_EXCEED_SEGMENT (-61803)

説明	GN呼び出しをメッセージの最後のセグメントを超えて要求した場合です。
対処方法	最後のセグメントを超えないようにGN呼び出しを修正します。
参考	

OSI_ERR_DA_GN_LTPCB_IS_NOT_AVAILABLE (-61805)

説明	GN呼び出しで使用できないALT-PCBを使用した場合です。
対処方法	使用可能なALT-PCBを使用します。
参考	

OSI_ERR_DA_GN_ARG_COUNT_INVALID (-61806)

説明	GN呼び出し時の引数の数が正しくありません。
対処方法	引数の数を正しく指定します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_NOT_LTPCB (-61811)

説明	ISRT呼び出しでALT-PCBでないPCBを使用した場合です。
対処方法	ALT-PCBを使用します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_PCBBODY_NULL (-61812)

説明	ISRT呼び出しでPCBの設定が正しくありません。
対処方法	PCBを修正します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_AREA_NULL (-61813)

説明	ISRT呼び出しでデータ領域の設定が正しくありません。
対処方法	ISRT呼び出しのデータ領域を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_AREA_SIZE_ZERO (-61814)

説明	ISRT呼び出しでデータ領域のサイズがゼロの場合です。
対処方法	データ領域のサイズをゼロでない値に変更します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_AREA_SIZE_LESS_THAN_FOUR (-61815)

説明	ISRT呼び出しでデータ領域のサイズが4より小さい場合です。
対処方法	データ領域のサイズを4以上に修正します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_NOT_FIRST (-61816)

説明	会話型トランザクションで最初のISRT呼び出しでSPAを送信しなかった場合です。
対処方法	最初のISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_MULTIPLE (-61817)

説明	SPA送信のためのISRT呼び出しが重複して使用された場合です。
対処方法	ISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_DESTINATION_NOT_SETTING (-61818)

説明	ISRT呼び出しで宛先を指定しなかった場合です。
対処方法	ISRT呼び出しの宛先を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_ZZ_FIELD_BROKEN (-61819)

説明	SPA送信のためのISRT呼び出しでSPAのZZフィールドが破損された場合です。
対処方法	SPAのZZフィールドを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SEGSIZE_EXCEED (-61820)

説明	ISRT呼び出しでセグメントのサイズがSEGSIZEの定義値を超えた場合です。
対処方法	セグメントのサイズがSEGSIZEの定義値を超えないように変更します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_ALREADY_INSERT_TO_LTPCB (-61821)

説明	PCBに対してSPAを送信するためのISRT呼び出しがすでに使用された場合です。
対処方法	ISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_ALREADY_INSERT_TO_IOPCB (-61822)

説明	IOPCBに対してSPAを送信するためのISRT呼び出しがすでに使用された場合です。
対処方法	ISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_TRCODE_INVALID (-61823)

説明	SPAを送信するためのISRT呼び出しでトランザクション・コードが無効な場合です。
対処方法	トランザクション・コードを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_RTSD_ERROR (-61824)

説明	ISRTでシステム・エラーが発生した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_SPA_DESTINATION_NOT_CONV (-61825)

説明	SPAを送信するためのISRT呼び出しで、宛先の会話処理が定義されていない場合です。
対処方法	ISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_MOD_ONLY_FIRST_SEGMENT (-61826)

説明	ISRT呼び出しで最初のセグメントでないのにMOD名を指定した場合です。
対処方法	MOD名を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_NOT_SPA_DESTINATION_CONV (-61827)

説明	会話処理が定義された宛先に対し、最初のISRT呼び出しでSPAを送信しなかった場合です。
対処方法	ISRT呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_ISRT_ARG_COUNT_INVALID (-61828)

説明	ISRT呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	ISRT呼び出しの引数の数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_MODIFY_NO (-61841)

説明	CHNG呼び出しでMODIFYオプションがNOに設定されたPCBを使用した場合です。
対処方法	CHNG呼び出しのMODIFYオプションを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_PCBBODY_NULL (-61842)

説明	CHNG呼び出しでPCBの設定が正しくない場合です。
対処方法	CHNG呼び出しのPCBを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_ARG_COUNT_INVALID (-61843)

説明	CHNG呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	CHNG呼び出しの引数の数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_DESTINATION_EMPTY (-61844)

説明	CHNG呼び出しで宛先が指定されていない場合です。
対処方法	CHNG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_DESTINATION_INVALID (-61845)

説明	CHNG呼び出しで宛先が無効な場合です。
対処方法	CHNG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_ISRT_DATA_EXIST (-61846)

説明	CHNG呼び出しで送信するデータがない場合です。
対処方法	CHNG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_IOPCB (-61847)

説明	CHNG呼び出しでIO-PCBを使用した場合です。
対処方法	CHNG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CHNG_USER_NOT_AUTHORIZED (-61848)

説明	CHNG呼び出しでリソースへのアクセス権限がない場合です。
対処方法	CHNG呼び出しで指定された宛先が正しいかどうかを確認し、宛先へのアクセス権限をチェックします。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_PCBBODY_NULL (-61861)

説明	PURG呼び出しでPCBの設定が正しくない場合です。
対処方法	PURG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_BEFORE_ISRT (-61862)

説明	PURG呼び出しでパラメータの数が無効な場合です。
対処方法	PURG呼び出しのパラメータ数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_DESTINATION_NOT_SETTING (-61863)

説明	PURG呼び出しで宛先が指定されていない場合です。
対処方法	PURG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_SEGSIZE_EXCEED (-61864)

説明	PURG呼び出しでセグメント・サイズがSEGSIZEの定義値を超えた場合です。
対処方法	PURG呼び出しでセグメント・サイズがEGSIZEの定義値を超えないように変更します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_EXPRESS_ERROR (-61865)

説明	PURG呼び出しでのEXPRESS処理エラーです。
対処方法	PURG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_MEMORY_ALLOC_ERROR (-61866)

説明	PURG呼び出しでメモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_WITH_SPA (-61867)

説明	PURG呼び出しでSPAを送信した場合です。
対処方法	PURG呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_PURG_ARG_COUNT_INVALID (-61868)

説明	PURG呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	引数の数を正しく指定します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_ARG_COUNT_INVALID (-61881)

説明	GU呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	GU呼び出しの引数の数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_AREA_NULL (-61882)

説明	GU呼び出しでデータ領域の設定が正しくない場合です。
対処方法	GU呼び出しのデータ領域を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_MAX_COUNT_EXCEED (-61883)

説明	GU呼び出しでPROCLIMの数が最初の設定値を超えた場合です。
対処方法	GU呼び出しでPROCLIMの最初値サイズを変更します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_MEMORY_ALLOC_ERROR (-61884)

説明	GU呼び出しでメモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_LTPCB_IS_NOT_AVAILABLE (-61885)

説明	GU呼び出しでALT-PCBが無効な場合です。
対処方法	GU呼び出しのALT-PCBを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_MQ_IS_EMPTY (-61886)

説明	GU呼び出しでMQが空の場合です。
対処方法	GU呼び出しのMQを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_MQ_DELETE_ERROR (-61887)

説明	GU呼び出しでのMQ削除エラーです。
対処方法	GU呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GU_IN_PARM_NOT_SETTING (-61888)

説明	GU呼び出しでパラメータがない場合です。
対処方法	GU呼び出しのパラメータを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_NOT_IOPCB (-61901)

説明	CMD呼び出しでIOPCBを使用しなかった場合です。
対処方法	CMD呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_PCBBODY_NULL (-61902)

説明	CMD呼び出しでPCBの設定が正しくない場合です。
対処方法	CMD呼び出しのPCBを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_AREA_NULL (-61903)

説明	CMD呼び出しでデータ領域の設定が正しくない場合です。
対処方法	CMD呼び出しのデータ領域を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_ARG_COUNT_INVALID (-61904)

説明	CMD呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	CMD呼び出しの引数の数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_TPALLOC_ERROR (-61905)

説明	CMD呼び出しでのtpallocエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_FIRST_CHAR_IS_NOT_SLASH (-61906)

説明	CMD呼び出しで最初の文字が「/」でない場合です。
対処方法	CMD呼び出しの最初の文字を「/」に変更します。
参考	

OSI_ERR_DA_CMD_TPCALL_ERROR (-61907)

説明	CMD呼び出しでのtpcallエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください
参考	

OSI_ERR_DA_GCMD_NOT_IOPCB (-61951)

説明	GCMD呼び出しでIOPCBを使用しなかった場合です。
対処方法	GCMD呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GCMD_ARG_COUNT_INVALID (-61952)

説明	GCMD呼び出しで引数の数が無効な場合です。
対処方法	GCMD呼び出しの引数の数を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GCMD_AREA_NULL (-61953)

説明	GCMD呼び出しでデータ領域の設定が正しくない場合です。
対処方法	GCMD呼び出しのデータ領域を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GCMD_BEFORE_CMD (-61954)

説明	CMD呼び出しの前にGCMDを呼び出した場合です。
対処方法	GCMD呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_GCMD_EXCEED_SEGMENT (-61955)

説明	GCMD呼び出しを最後のセグメントを超えて要求した場合です。
対処方法	GCMD呼び出しを確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_FAIL (-62001)

説明	COMMIT処理に失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_HIDB_COMMIT_ERROR (-62002)

説明	HiDB COMMITエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_MQ_ODBC_COMMIT_ERROR (-62003)

説明	MQ odbc_commitエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_TPACALL_ERROR (-62004)

説明	tpacallエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_MQ_WRITE_ERROR (-62005)

説明	MQの書き込みエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_DESTINATION_ABNORMAL (-62006)

説明	COMMITの宛先が正しくない場合です。
対処方法	宛先を確認します。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_MEMORY_ALLOC_ERROR (-62007)

説明	内部メモリ・エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DA_COMMIT_RESPONSE_WITHOUT_REPLY (-62008)

説明	RESPONSEモードで動作するトランザクションが応答メッセージなしで終了しようとした場合です。
対処方法	アプリケーション・プログラムに応答ロジックを追加して修正します。
参考	

OSI_ERR_REGION_INVALID_REQUEST (-62101)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_REGION_INFO_DUPLICATED (-62102)

説明	保存しようとするリージョンがすでに存在しています。
対処方法	同じリージョンを重複定義して起動しないようにJCLを修正します。
参考	

OSI_ERR_REGION_INFO_NOT_FOUND (-62103)

説明	リージョン情報がありません。
対処方法	リージョンの起動関連のメッセージであり、状況によってはエラーでない場合もあります。確認後、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_REGION_ODBC_FUNC_FAILED (-62104)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_REGION_MEMORY_ALLOC_ERROR (-62105)

説明	メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_REGION_ERROR_INTERNAL (-62106)

説明	OSIシステムの内部エラーです。
対処方法	エラー・ログを確認し、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_REGION_STATUS_NOT_FOUND (-62107)

説明	OSIのリージョン情報がない場合です。
対処方法	対応するOSIのリージョンが正常に起動しているか、TCacheの状態が正常かどうかを確認してください。
参考	

OSI_ERR_CLASS_SLOT_FULL (-62151)

説明	使用中のCLASS SLOTがいっぱいになった場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CLASS_REGION_LIST_INVALID (-62152)

説明	OSIリージョン・リストが正しくありません。
対処方法	設定ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_CLASS_CLASS_LIST_INVALID (-62153)

説明	CLASSリストが正しくありません。
対処方法	設定ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_CLASS_CLASS_INVALID (-62154)

説明	CLASSが正しくありません。
対処方法	設定ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_CLASS_PARLIM_INVALID (-62155)

説明	PARLIMが正しくありません。
対処方法	設定ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_REGION_IS_ALREADY_REGISTERED (-62156)

説明	レジスターしようとするMPP(SPRI区分)がすでにシステム・メモリのクラス情報に登録されています。
対処方法	警告と通知メッセージです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CLASS_INVALID_SPRI (-62157)

説明	MPPのSPRIが正しくありません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CLASS_INVALID_PID (-62158)

説明	MPPのPIDが正しくありません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SEC_INVALID_REQUEST (-62201)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SEC_ALREADY_INITIALIZED (-62202)

説明	すでに初期化されているSECライブラリを再び初期化しようとした場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SEC_NOT_INITIALIZED (-62203)

説明	SECライブラリが初期化されていません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SEC_SECURITY_CHECK_REJECT (-62204)

説明	セキュリティ・チェックにより、拒否された場合です。
対処方法	通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SEC_SECURITY_DATA_ALREADY_EXIST (-62205)

説明	セキュリティ・データがすでに存在しています。
対処方法	セキュリティ・データを確認します。
参考	

OSI_ERR_SEC_SECURITY_MODE_INVALID (-62206)

説明	セキュリティ・モードが無効です。
対処方法	セキュリティ・データを確認します。
参考	

OSI_ERR_SEC_SECURITY_DATA_TYPE_INVALID (-62207)

説明	セキュリティ・データ・タイプが無効です。
対処方法	セキュリティ・データを確認します。
参考	

OSI_ERR_SEC_SECURITY_CONTROL_TYPE_INVALID (-62208)

説明	セキュリティ制御タイプが無効です。
対処方法	セキュリティ・データを確認します。
参考	

OSI_ERR_SEC_UNKNOWN_STATEMENT (-62209)

説明	不明なセキュリティ・ステートメントです。
対処方法	セキュリティ・データを確認します。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_ALREADY_INITIALIZED (-62251)

説明	RTSECライブラリはすでに初期化されています。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_NOT_INITIALIZED (-62252)

説明	RTSECライブラリが初期化されていません。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_SECURITY_CHECK_REJECT (-62253)

説明	セキュリティ・チェックにより、拒否された場合です。
対処方法	通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_INVALID_TYPE (-62254)

説明	RTSEC内部エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_NOT_FOUND (-62255)

説明	RTSECリソースの検索で見つからなかった場合です。
対処方法	通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_RTSEC_DUPLICATED (-62256)

説明	RTSECリソースが重複する場合です。
対処方法	通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLL_MQ_TX_ROLLBACK_ERROR (-62301)

説明	内部関数エラーです。(TX_ROLLBACK)
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLL_HIDB_ROLLBACK_ERROR (-62302)

説明	内部関数エラーです。(HIDB_ROLLBACK)
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLB_NOT_IOPCB (-62303)

説明	PCBがIOPCBでない場合です。
対処方法	正しいPCBを使用します。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLB_MQ_TX_ROLLBACK_ERROR (-62304)

説明	内部関数エラーです。(TX_ROLLBACK)
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLB_HIDB_ROLLBACK_ERROR (-62305)

説明	内部関数エラーです。(HIDB ROLLBACK)
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_SYNC_NOT_IOPCB (-62306)

説明	PCBがIOPCBでない場合です。
対処方法	正しいPCBを使用します。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_SYNC_NOT_BMP (-62307)

説明	SYNC呼び出しがBMPでない場合です。
対処方法	SYNC呼び出しはBMPで有効です。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_CHKP_NOT_IOPCB (-62308)

説明	PCBがIOPCBでない場合です。
対処方法	正しいPCBを使用します。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_CHKP_NOT_BMP (-62309)

説明	MPPでCHKPコマンドを呼び出した場合です。
対処方法	MPPではCHKPコマンドを呼び出すことができません。BMPで実行できます。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_XRST_NOT_BMP (-62310)

説明	MPPでXRSTコマンドを呼び出した場合です。
対処方法	MPPではXRSTコマンドを呼び出すことはできません。BMPで行うことができます。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_XRST_NOT_IO_PCB (-62311)

説明	DLI XRST呼び出し先のPCBマスクがIO PCBマスクでない場合です。
対処方法	DLI XRSTコマンドの呼び出し時には、IO PCBマスクを指定してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_INIT_NOT_IO_PCB (-62312)

説明	DLI INITの呼び出し先のPCBマスクがIO PCBマスクでない場合です。
対処方法	DLI INITコマンドの呼び出し時には、IO PCBマスクを指定してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_INIT_ARG_COUNT_INVALID (-62313)

説明	DLI INITの呼び出しに対するパラメータの数が無効です。
対処方法	DLI INITコマンドの呼び出し時にパラメータが正しいことを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_INIT_AREA_NULL (-62314)

説明	DLI INIT呼び出し時に指定したAREAがNULLポインターです。
対処方法	DLI INITコマンドの呼び出し時にパラメータが正しいことを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_INIT_AREA_SIZE_LESS_THAN_FOUR (-62315)

説明	DLI INIT呼び出し時に指定したAREAの長さが無効です。
対処方法	DLI INITコマンドの呼び出し時にAREAパラメータのLLとZZフィールドの長さが有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_INIT_PARAM_NOT_SUPPORTED (-62316)

説明	DLI INITの呼び出し時にサポートされていないパラメータを記述しました。
対処方法	DLI INITコマンドの呼び出し時にパラメータの値が有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ODBC_FUNC_FAILED (-62317)

説明	DLI LOGの呼び出し時にOFM_OSI_LOGテーブルにレコードを挿入するときにエラーが発生しました。
対処方法	ODBCの詳細メッセージを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_CHKP_INVALID_PARAM_CNT (-62318)

説明	DLI CHKPの呼び出し時にパラメータの数が無効です。
対処方法	DLI CHKPの発行時にパラメータの数が有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_XRST_INVALID_PARAM_CNT (-62319)

説明	DLI XRSTの呼び出し時にパラメータの数が無効です。
対処方法	DLI XRSTCHKPの発行時にパラメータの数が有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_SVCCALL_ROLB_ISC_NOT_SUPPORTED (-62320)

説明	ISCアプリケーションでDLI ROLBが呼び出されました。
対処方法	アプリケーションの動作を確認した後、正常な動作の場合は管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_SVR_SVCLOG_FILE_OPEN_ERROR (-62351)

説明	svclogファイルのオープン・エラーです
対処方法	svclogファイルのパスおよび関連情報を確認します。
参考	

OSI_ERR_SVR_TRANSACTION_TIMEOUT (-62352)

説明	トランザクション・タイムアウトが発生した場合です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_CBLTDLI_PCB_NOT_AVAILABLE (-62401)

説明	CBLTDLI呼び出しでPCBが無効な場合です。
対処方法	CBLTDLI呼び出しでPCBを確認します。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_AIB_NOT_AVAILABLE (-62451)

説明	AIBTDLIの呼び出しでAIB情報が無効な場合に発生します。
対処方法	AIBTDLIの呼び出し時にAIB情報を確認してください。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_INVALID_PCB_NAME (-62452)

説明	AIBTDLIの呼び出しでPCB名が無効な場合に発生します。
対処方法	AIBTDLIの呼び出し時にPCB情報が有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_OUTPUT_AREA_NULL (-62453)

説明	AIBTDLIの呼び出しでAREAが無効な場合に発生します。
対処方法	AIBTDLIの呼び出し時にAREA情報が有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_OUTPUT_AREA_LENGTH_INVALID (-62454)

説明	AIBTDLIの呼び出しでAREAの長さが無効な場合です。
対処方法	AIBTDLI呼び出し時にAREAの長さが有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_MEMORY_ALLOC_ERROR (-62455)

説明	システムからメモリが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_INVALID_AIBID (-62456)

説明	AIBの呼び出し時にAIB項目のうちAIBIDの値が無効な場合です。
対処方法	AIB項目のAIBIDの値が「DFS AIB」であることを確認します。
参考	

OSI_ERR_AIBTDLI_SYNC_NOT_BMP (-62457)

説明	AIBの呼び出し時にBMPでない環境でSYNCコマンドを呼び出しました。
対処方法	SYNCコマンドはBMPでのみ使用できます。実行環境がBMPであることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_PSB_PSB_LOAD_ERROR (-62601)

説明	PSBロード・エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_PSB_CALLOC_ERROR (-62602)

説明	内部メモリの割り当てエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_PSB_PREPARE_ERROR (-62603)

説明	内部エラーです。(PSBの準備中に発生します)
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_PSB_PCB_NAME_INVALID (-62604)

説明	PCB名が正しくありません。
対処方法	正しいPCB名を使用します。
参考	

OSI_ERR_PSB_MEMORY_ALLOC (-62605)

説明	内部メモリ・エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_PSB_TCACHE_NOT_FOUND (-62606)

説明	TCacheからPSBとDBDが見つかりませんでした。
対処方法	TCacheでPSBとDBDに関する情報を確認してください。
参考	

OSI_ERR_PSB_TCACHE_ERROR (-62607)

説明	PSBとDBDの検索中にTCache関連のエラーが発生しました。
対処方法	TCache関連のエラーメッセージを確認して対処してください。
参考	

OSI_ERR_CI_INVALID_LOGICAL_NAME (-62701)

説明	LTERM名が正しくありません。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CI_INVALID_REQUEST (-62702)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CI_ODBC_FUNC_FAILED (-62703)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CI_RECORD_DUPLICATED (-62704)

説明	保存しようとするCI情報がすでに存在する場合があります。
対処方法	接続しようとするLU名が重複していないか確認します。
参考	

OSI_ERR_CI_RECORD_NOT_FOUND (-62705)

説明	CI情報が見つかりません。
対処方法	LU接続関連のメッセージであり、状況によってはエラーでない場合もあります。確認後、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_CI_MALLOC_FAIL (-62706)

説明	CIモジュール内でメモリを動的に割り当てる際にエラーが発生した場合です。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MOD_FILE_ACCESS_ERROR (-62751)

説明	動的変更データ・ファイルへのアクセスに失敗しました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MOD_INVALID_REQUEST (-62752)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MOD_INVALID_RECORD (-62753)

説明	無効なレコードが見つかった場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MOD_RECORD_NOT_FOUND (-62754)

説明	MODレコードが見つかりません。
対処方法	MODリソース関連のメッセージであり、状況によってはエラーでない場合もあります。確認後、システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MOD_ODBC_FUNC_FAILED (-62755)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗しました。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_DDTAB_NOT_INIT (-62801)

説明	DDTABモジュールが初期化されていません。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_INVALID_NETNAME (-62902)

説明	VTAMに接続中のNETNAMEが無効です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_NOTFND (-62903)

説明	VTAMリソースから必要なアイテムが見つからなかった場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_MALLOC_FAIL (-62904)

説明	VTAM内部でメモリの動的割り当てに失敗しました。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_INVALID_DS_TYPE (-62905)

説明	VTAM内部のAPI関数です。正常な状況では発生しません。
対処方法	システムに問題がある場合です。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_IPGRP_NOTFND (-62906)

説明	VTAMリソースにIPGROUP情報が定義されていません。
対処方法	BEGINVTAM文を使用してIPGROUPを定義した後、osivdgenを使用してコンパイルします。
参考	

OSI_ERR_VTAM_LUGRP_NOTFND (-62907)

説明	VTAMリソースにLUGROUP情報が定義されていません。
対処方法	BEGINVTAM文を使用してLUGROUPを定義した後、osivdgenを使用してコンパイルします。
参考	

OSI_ERR_VTAM_IP_NOTFND (-62908)

説明	接続を要求している端末のIPが定義されたIPGROUPに属しておらず、DEFAULTLUS情報も定義されていない場合です。
対処方法	セキュリティにより、接続をブロックする正常な状況です。解決方法は、BEGINVTAM文を使用してそのIPがIPGROUPに含まれるように定義するか、DEFAULTLUSを定義します。
参考	

OSI_ERR_VTAM_DATA_NOTFND (-62909)

説明	VTAMリソースから必要なリソースが見つからなかった場合です。
対処方法	検索するリソースをログから確認した後、そのリソースを定義するか、正常として処理します。

参考	
----	--

OSI_ERR_VTAM_NOT_STARTBR (-62910)

説明	VTAM内部エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_ALREADY_STARTBR (-62911)

説明	VTAM内部エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_INVALID_IP_ADDRESS (-62912)

説明	無効なIP形式です。
対処方法	IP形式を確認します。(XXX.XXX.XXX.XXX以外の形式は使用できません)
参考	

OSI_ERR_VTAM_NOMORE_ALLOCATABLE_LU (-62913)

説明	VTAMリソースに定義されたすべてのLUが割り当てられ、割り当てできるLUが存在しない場合です。
対処方法	LUを追加で割り当てるために、BEGINVTAM文を使用してLUを追加定義します。
参考	

OSI_ERR_VTAM_APPL_IS_FULL (-62914)

説明	VTAMに接続中のAPPLIDが、VTAMで利用できるAPPLIDの最大値に達しており、APPLIDの接続要求を許可できない場合です。
対処方法	VTAMに割り当てるチャネル数とメモリ・サイズを増やします。

参考	
----	--

OSI_ERR_VTAM_MEMORY_IS_TOO_SMALL (-62915)

説明	VTAMメモリを作成する際の設定サイズが、1チャンネルあたり必要なメモリ容量とチャンネルを乗算した値よりも小さい場合です。
対処方法	VTAMで利用できるチャンネル(APPLID)の数を減らすか、VTAMメモリ・サイズを増やします。
参考	

OSI_ERR_VTAM_IP_ALREADY_IN_USE (-62917)

説明	CHECKIPオプション(非表示オプション)を設定し、1つのIPで2つ以上の端末が接続を要求した場合です。
対処方法	CHECKIPオプションを設定しません。
参考	

OSI_ERR_VTAM_INVALID_LU_RANGE_RULE (-62918)

説明	BEGINVTAM文のLU範囲ルールが無効な場合です。
対処方法	BEGINVTAMの構文を修正して再コンパイルします。
参考	

OSI_ERR_VTAM_INVALID_LU (-62919)

説明	LU名が無効な場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_SHM_GET (-62920)

説明	VTAMメモリの内部エラーです
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。

参考	
----	--

OSI_ERR_VTAM_SHM_ATTACH (-62921)

説明	VTAMメモリの内部エラーです
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_VTAM_FILE_PTR_NULL (-62930)

説明	VTAMリソースのダンプ中に発生した出力ファイル関連のエラーです。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIOMSVR_MALLOC_ERROR (-63001)

説明	メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIOMSVR_INVALID_JOBID (-63002)

説明	JOBIDが無効な場合です。
対処方法	JOBID関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISCHD_INPUT_BUFFER_EMPTY (-63101)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_RECV_INVALID_NOTIFY (-63102)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_QUEUE_SIZE_EXCEED (-63105)

説明	スケジュール・キューの最大サイズを超えた場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TMAX_MY_SVRINFO_ERROR (-63106)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_CD (-63107)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_MALLOC_ERROR (-63108)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_DBD_NOTFND (-63109)

説明	DBDが見つかりません。
対処方法	DBDを定義した後、dbdgen、imsdalloc、acbgenを使用して情報を作成します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TPALLOC_ERROR (-63110)

説明	スケジューラー・サーバーでtpallocに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SHUTDOWN_IN_PROGRESS (-63111)

説明	スケジューラーがシャットダウン中であるため、追加の要求を処理できない場合です。
対処方法	スケジューラーのシャットダウン中には、要求を処理できません。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_IO_TYPE (-63112)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_SPRI (-63113)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_DEST (-63114)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NOT_IN_SCHDTAB (-63115)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_LOGOFF (-63116)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーであり、ユーザーは確認できません。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NOT_START_BR (-63118)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_LTERM_STATUS_STOP (-63120)

説明	要求したLTERMがSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_LTERM_STATUS_PURGE (-63121)

説明	要求したLTERMがPURGE状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_LTERM_STATUS_PSTOP (-63122)

説明	要求したLTERMがPSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TRANSACTION_STATUS_STOP (-63130)

説明	要求したトランザクションがSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TRANSACTION_STATUS_PURGE (-63131)

説明	要求したトランザクションがPURGE状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TRANSACTION_STATUS_PSTOP (-63132)

説明	要求したトランザクションがPSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NODE_STATUS_STOP (-63140)

説明	要求したノードがSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NODE_STATUS_CLSDST (-63141)

説明	要求したノードがCLSDST状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_RTSD_NOT_FOUND (-63142)

説明	メモリから要求したリソース情報が見つかりません。
対処方法	要求されたリソース情報を確認し、メモリ情報を更新します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NEED_START_DC (-63144)

説明	/START DCコマンドが先に実行される必要があります。
対処方法	imscmdツールを使用して、/START DCを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_OSISSCHD_NEED_NRESTART (-63145)

説明	/NRESTARTコマンドが先に実行される必要があります。
対処方法	imscmdツールを使用して、/NRESTARTを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_OSISSCHD_NEED_ERESTART (-63146)

説明	/ERESTARTコマンドが先に実行される必要があります。
対処方法	imscmdツールを使用して、/ERESTARTを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_BUILDQ (-63147)

説明	/NRESTARTのBUILDQオプションが無効な場合です。
対処方法	有効なオプションを使用します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_OSISSCHD_DOING_RESTART (-63148)

説明	/RESTARTコマンドが実行中です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_STATUS (-63149)

説明	スケジューラーの状態が無効な場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NO_ENV_OPENFRAME_HOME (-63151)

説明	環境変数の\$OPENFRAME_HOMEが設定されていません。
対処方法	\$OPENFRAME_HOME環境変数の値を設定します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_CREATE (-63152)

説明	システム・ログ・ファイルの作成に失敗した場合です。
対処方法	ファイル作成エラーの原因を分析します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_OPEN (-63153)

説明	システム・ログ・ファイルのオープンに失敗した場合です。
対処方法	ファイル・オープン・エラーの原因を分析します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_READ (-63154)

説明	システム・ログ・ファイルの読み込みに失敗した場合です。
対処方法	ファイル読み込みエラーの原因を分析します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_WRITE (-63155)

説明	システム・ログ・ファイルの書き込みに失敗した場合です。
対処方法	ファイル書き込みエラーの原因を分析します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_FSEEK (-63156)

説明	システム・ログ・ファイルの読み書きおよび移動に失敗した場合です。
対処方法	FSEEKエラーの原因を分析します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_SYSTEMLOG_INVALID (-63157)

説明	システム・ログ・ファイルの形式が無効な場合です。
対処方法	有効なシステム・ログ・ファイル(システムが作成したファイル)を使用するか、削除します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_INVALID_REQUEST_OSC (-63158)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_DUPLICATE_OSC_DBALLOC (-63159)

説明	重複してデータベースを割り当てています。
対処方法	Allocate関数の呼び出し時に、データベースが重複していないか確認します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NOTFOUND_OSC_DBALLOC (-63160)

説明	割り当てを解除するデータベースが見つかりません。
対処方法	Unallocate関数の呼び出し時に、割り当てられていないデータベースを確認します。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_TPGETMYNODE_ERROR (-63161)

説明	tpgetmynode関数のエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NODE_LIST_LENGTH_ERROR (-63162)

説明	VTAMテーブルからノード情報を取得する際にエラーが発生しました。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSISSCHD_NEED_NRE_CHKPT_0 (-63163)

説明	NRESTART CHKPT 0コマンドの入力が必要です。
対処方法	NRESTART CHKPT 0コマンドを入力してください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_CMD_SYNTAX_ERROR (-63201)

説明	コマンドの構文エラーです。
対処方法	コマンドの構文を確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_CMD_NOT_SUPPORTED (-63202)

説明	サポートしていないコマンドです。
対処方法	サポートされるコマンドを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_OPTION_NOT_SUPPORTED (-63203)

説明	使用できないコマンド・オプションです。
対処方法	サポートされるコマンド・オプションを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_TEMPORARY_FILE_ERROR (-63204)

説明	コマンド・サーバーで使用する一時ファイルのアクセス・エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_MODIFY_NOT_PREPARE (-63205)

説明	/MODIFY PREPAREコマンドが実行されない状態です。
対処方法	/MODIFY PREPAREコマンドを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_IMSCMD_MODIFY_ALREADY_PREPARE (-63206)

説明	/MODIFY PREPAREコマンドがすでに実行されました。
対処方法	次の/MODIFYコマンドを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_IMSCMD_CMD_SOURCE_TYPE_ERROR (-63207)

説明	OSIコマンドでサポートされないソース・タイプです。
対処方法	サポートされるソース・タイプを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_DATA_TYPE_ERROR (-63208)

説明	OUTPUTデータの作成中にエラーが発生した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_INVALID_PARAMETER (-63209)

説明	コマンドで使用できるパラメータの数を超えた場合です。
対処方法	パラメータの数を確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_TPALLOC_ERROR (-63210)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_GET_VALUE_FAIL (-63211)

説明	設定ファイルの設定値を取得できませんでした。
対処方法	設定ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_JOBNAME_MATCH_FAIL (-63212)

説明	ユーザー・サーバー(従属領域)を起動するジョブ名が一致しない場合です。
対処方法	ジョブ名を確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_REGID_MATCH_FAIL (-63213)

説明	入力したREGIDと一致するリージョンがありません。
対処方法	REGIDを確認します。警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_WILDCARD_FAIL (-63214)

説明	コマンドのワイルドカード・オプション・エラーです。
対処方法	ワイルドカード・オプションの構文を確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_SOURCE_TYPE_ERROR (-63215)

説明	サポートされないコマンド・ソース・タイプです。
対処方法	コマンド・ソース・タイプを変更します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_CMD_NOT_AVAILABLE (-63216)

説明	使用できないコマンドです。
対処方法	使用できるコマンドを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_MISMATCHING_NODE_LTERM (-63217)

説明	ノードに指定のLTERM名で接続された論理端末がありません。
対処方法	ノードに接続されたLTERM名を確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_NEED_NRESTART (-63218)

説明	指定のコマンドを実行するには、/NRESTARTが必要です。
対処方法	/NRESTARTコマンドを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_IMSCMD_NEED_ERESTART (-63219)

説明	指定のコマンドを実行するには、/ERESTARTが必要です。
対処方法	/ERESTARTコマンドを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_IMSCMD_NEED_START_DC (-63220)

説明	指定のコマンドを実行するには、/START DCが必要です。
対処方法	/START DCコマンドを実行します。
参考	『OpenFrame ツールリファレンスガイド』と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OSI_ERR_IMSCMD_IN_PROGRESS_RESTART (-63221)

説明	再起動中であるため、指定のコマンドを実行できません。
対処方法	再起動されるまで待ちます。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_IN_PROGRESS_SHUTDOWN (-63222)

説明	シャットダウン中であるため、指定のコマンドを実行できません。
対処方法	システム・シャットダウンです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_IMPOSSIBLE_ERESTART (-63223)

説明	現在のシステム・サーバー(制御領域)の状態では、ERESTARTコマンドを実行できません。
対処方法	現在のシステム・サーバーの状態または直前に実行されたシャットダウンを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_IMPOSSIBLE_NRESTART (-63224)

説明	現在のシステム・サーバー(制御領域)の状態では、NRESTARTコマンドを実行できません。
対処方法	現在のシステム・サーバーの状態または直前に実行されたシャットダウンを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_IMPOSSIBLE_BUILDQ (-63225)

説明	現在のシステム・サーバー(制御領域)の状態では、BUILDQオプションを使用できません。
対処方法	直前に実行されたシャットダウンを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_ALREADY_START_DC (-63226)

説明	/START DCコマンドがすでに実行されたため、指定のコマンドを実行できません。
対処方法	このコマンドの実行は不要です。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_CONTROL_REGION_NOT_BOOTED (-63227)

説明	制御領域が起動されていない場合です。
対処方法	制御領域が起動されていることを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_STOP_INVALID_BMP_REGION_TYPE (-63228)

説明	Wait For Input(WFI)ではなく、BMPをSTOPする場合に発生します。
対処方法	システム定義でWFIタイプを確認してください。
参考	

OSI_ERR_IMSCMD_FBPUT_ERROR (-63229)

説明	fbputが失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIBMPV_IMSID_PARAMETER_MISSING (-63501)

説明	OIS Region IDパラメータがありません。
対処方法	コマンドを正しく使用します。
参考	

OSI_ERR_OSIBMPV_MBR_PARAMETER_MISSING (-63502)

説明	MBRパラメータがありません。
対処方法	コマンドを正しく使用します。
参考	

OSI_ERR_OSIBMPV_TPCALL_ERROR (-63503)

説明	osibmpvでtpcallに失敗した場合です。
対処方法	スケジュール・サーバーの状態を確認してください。
参考	

OSI_ERR_OSIMPPSVR_TPALLOC_ERROR (-63551)

説明	OSCからOSIへのISC通信で通信データを格納するためにメモリを割り当てる際に発生したエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MEMM_MALLOC_FAIL (-63601)

説明	メモリの割り当てに失敗しました。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_NOT_START_BR (-63602)

説明	MQ情報を読み込む内部APIエラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_SHMMQ_FULL (-63603)

説明	共有メモリMQの容量が制限を超えた場合です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_MQ_DASDMQ_FULL (-63604)

説明	ディスクMQの容量が制限を超えた場合です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_MQ_NOT_FOUND (-63605)

説明	要求されたデータがMQから見つからなかった場合です。
対処方法	正常なエラー処理です。
参考	

OSI_ERR_MQ_TPALLOC_ERROR (-63606)

説明	MQモジュールでtpallocに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_LTERM_STOP (-63607)

説明	論理端末がSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_LTERM_PSTOP (-63608)

説明	論理端末がPSTOPコマンドによってPSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_TRANSACTION_STOP (-63609)

説明	トランザクションがSTOPコマンドによってSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_TRANSACTION_PSTOP (-63610)

説明	トランザクションがPSTOPコマンドによってPSTOP状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_PTERM_INVALID (-63611)

説明	物理端末が無効な場合です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_MQ_PGMTYPE_INVALID (-63612)

説明	APPLCTNマクロでPGMTYPE定義が無効な場合です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_MQ_DESTINATION_INVALID (-63613)

説明	宛先が無効な場合です。
対処方法	システム定義を確認します。
参考	

OSI_ERR_MQ_PROGRAM_STOP (-63614)

説明	プログラムがSTOPコマンドによってSTOPPED状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_NODE_STOP (-63615)

説明	ノードがSTOPコマンドによってSTOPPED状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_CLASS_STOP (-63616)

説明	クラスがSTOPコマンドによってSTOPPED状態です。
対処方法	警告と通知メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_DB_STOP (-63617)

説明	DBDがSTOP状態です。
対処方法	正常なエラー処理です。DBDの状態を変更する必要があります。
参考	

OSI_ERR_MQ_DB_RECOVER (-63618)

説明	DBDがRECOVERYモードです。
対処方法	情報メッセージです。
参考	

OSI_ERR_MQ_TPSENDTOCLI_ERROR (-63619)

説明	MQモジュールでtpsendtocli呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_TPACALL_ERROR (-63620)

説明	MQモジュールでtpacall呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_INVALID_REQUEST (-63621)

説明	無効な要求が行われました。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MALLOC_FAIL (-63622)

説明	MQモジュール内部でメモリを動的に割り当てる際にエラーが発生した場合はです。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_ODBC_FUNC_FAILED (-63623)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗した場合はです。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MSG_DUPLICATED (-63624)

説明	重複したメッセージを保存する場合はです。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MSG_NOT_FOUND (-63625)

説明	要求されたメッセージが表から見つからなかった場合はです。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_SELECT_PREV_MSG_ERROR (-63626)

説明	要求したメッセージの以前情報の読み込みに失敗した場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_PREV_MSG_IS_INVALID (-63627)

説明	要求したメッセージの以前情報が無効な場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MSG_IS_INVALID (-63628)

説明	要求したメッセージの情報が無効な場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_MQ_MAKE_MSGID_FAILED (-63629)

説明	MSG IDの生成に失敗した場合です。
対処方法	正常な状況では発生しません。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_SYM_LOAD_FAILED (-63651)

説明	MQライブラリのロードに失敗した場合です。
対処方法	設定ファイルに設定されているMQライブラリのパスを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_SYM_GET_FAILED (-63652)

説明	MQライブラリ・シンボルを取得できなかった場合です。
対処方法	設定ファイルに設定されているMQライブラリ・ファイルを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_CONN_FAILED (-63653)

説明	MQCONNに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_DISC_FAILED (-63654)

説明	MQDISCに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_CMIT_FAILED (-63655)

説明	MQCMITに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_BACK_FAILED (-63656)

説明	MQBACKに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_OPEN_FAILED (-63657)

説明	MQOPENに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_CLOSE_FAILED (-63658)

説明	MQCLOSEに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_GET_FAILED (-63659)

説明	MQGETに失敗した場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_INVALID_MSG_RECEIVED (-63660)

説明	MQGETの後、無効なメッセージを受信した場合です。
対処方法	osimqsvrから受信したメッセージがトリガー・メッセージである必要があります。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_CONF_NOT_FOUND (-63661)

説明	設定ファイルからセクションおよびキーが見つからない場合です。
対処方法	設定ファイルのセクションおよびキーを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_CONF_INVALID (-63662)

説明	設定ファイルのセクションおよびキーが無効な場合です。
対処方法	設定ファイルのセクションおよびキーを確認します。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_INVALID_FLAG (-63663)

説明	要求された関数のパラメータが無効な場合です。
対処方法	モジュールの内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_IMSMQ_MQGET_NO_MSG_AVAIL (-63664)

説明	IBM MQとの連動時にIBM MQから取得するメッセージがない場合です。
対処方法	IBM MQのデータが有効であることを確認してください。
参考	

OSI_ERR_OSI3270GW_INVALID_NETNAME (-63700)

説明	NETNAMEが無効な場合です。
対処方法	正常なエラー処理です。有効なNETNAMEを使用します。
参考	

OSI_ERR_OSI3270GW_INVALID_TN3270_DATA (-63701)

説明	TN3270データのフォーマットが無効な場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSI3270GW_MALLOC_FAIL (-63702)

説明	ゲートウェイが使用するメモリの割り当てに失敗した場合です。
対処方法	メモリ関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_TACF_INVALID_USERID (-63900)

説明	ユーザーが入力したUSERIDが無効な場合です。
対処方法	USERIDを再入力します。
参考	

OSI_ERR_TACF_INVALID_PARAM (-63901)

説明	サインオンまたはサインオフ時にtacf変数が無効な場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_TACF_INVALID_PASSWORD (-63902)

説明	パスワードの長さが32文字を超えた場合です。
対処方法	パスワードの長さが32文字を超えないようにします。
参考	

OSI_ERR_TACF_EXIST_SACEE (-63910)

説明	SACEEがNULLの場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_TACF_INVREQ (-63911)

説明	SACEEが無効な状態で、権限をチェックした場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIBOOT_STAT_ERROR (-64001)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIBOOT_TMBOOT_ERROR (-64002)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIBOOT_CONF_INVALID (-64003)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIDOWN_STAT_ERROR (-64051)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIDOWN_TMDOWN_ERROR (-64052)

説明	内部関数エラーです。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIMQSVR_INTERNAL (-64101)

説明	内部エラーです。
対処方法	システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIMQSVR_CONF_INVALID (-64102)

説明	設定ファイルのセクションおよびキーが無効な場合です。
対処方法	設定ファイルのセクションおよびキーを確認します。
参考	

OSI_ERR_OSIMQSVR_TPACALL_ERROR (-64103)

説明	osimqsvrサーバー内でtpacall呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSIMQSVR_CONF_NOT_FOUND (-64104)

説明	設定ファイルからセクションおよびキーが見つからない場合です。
対処方法	設定ファイルのセクションおよびキーを確認します。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_ODBC_FUNC_FAILED (-64201)

説明	ODBC関数の呼び出しに失敗した場合です。
対処方法	ODBC関連の内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_MEMORY_ALLOC_FAILED (-64202)

説明	システムからメモリが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_HASH_INVALID_DESCRIPTOR (-64203)

説明	OSI内のハッシュ・オブジェクトを参照中にエラーが発生しました。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_HASH_INVALID_KEY (-64204)

説明	OSI内のハッシュ・オブジェクトを参照中にKEY値が無効な場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_HASH_DUPLICATED_KEY (-64205)

説明	OSI内のハッシュ・オブジェクトを参照中にKEY値が重複した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_HASH_INTERNAL_ERROR (-64206)

説明	OSI内のハッシュ・オブジェクトを参照中に内部エラーが発生した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_HASH_KEY_NOT_FOUND (-64207)

説明	OSI内のハッシュ・オブジェクトを参照中にKEY値に対応するオブジェクトがない場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_INVALID_VALUE (-64208)

説明	特定の値が必要な関数の引数にNULL値または無効な値が入力された場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_ALREADY_TX_BEGINED (-64209)

説明	すでにtx_beginしたトランザクションでtx_beginを再度呼び出した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_TX_NOT_BEGINED (-64210)

説明	外部から開始したトランザクションに対し、OSIでtx_commitまたはtx_rollbackを呼び出した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_TX_NOT_BEGINED_BY_OSI (-64211)

説明	tx_beginをしていないトランザクションでtx_commitまたはtx_rollbackを呼び出した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TPGETMYNODE_ERROR (-64212)

説明	tpgetmynode関数が失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TPGETACTIVESVR_ERROR (-64213)

説明	tpgetactivesvr関数が失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_LOCAL_TCACHE_AGENT_NOT_ACTIVE (-64214)

説明	Tmaxローカル・ノードでTCache Agent Server(TPFMAGENT)がActive状態でない場合に発生します。
対処方法	TPFMAGENTサーバーを起動してください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_TX_BEGIN_FAILED (-64220)

説明	tx_begin関数が失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_TX_COMMIT_FAILED (-64221)

説明	tx_commit関数が失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICOM_TRAN_TX_ROLLBACK_FAILED (-64222)

説明	tx_rollback関数が失敗した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSLOTMA_INVALID_BUFFER_LEN (-64301)

説明	OSIOTMASVRでMQメッセージをOSIの制御リージョンに送信するためにデータを生成する過程でデータ・バッファの長さが短い場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSLOTMA_TPACALL_ERROR (-64302)

説明	OSIOTMASVRでMQメッセージをOSIの制御リージョンに送信するためにデータを生成する過程でメモリを割り当てる際にエラーが発生した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSLOTMA_CTL_REGION_NOT_BOOTED (-64303)

説明	OSIOTMASVRでMQメッセージを伝送する制御リージョンが起動していない場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

参考	
----	--

OSI_ERR_OSICTRL_NOT_INITIALIZED (-64401)

説明	モジュールが初期化されていない場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICTRL_INVALID_REQUEST (-64402)

説明	CTLへの要求時に無効なデータを入力した場合です。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

OSI_ERR_OSICTRL_DB_STOPPED (-64403)

説明	要求されたDBDがSTOP状態の場合です。
対処方法	DBDの状態を確認し、imscmdを使用してSTART状態に変更します。
参考	

OSI_ERR_OSICTRL_DB_DBR (-64404)

説明	要求されたDBDがDBリカバリ状態の場合です。
対処方法	DBDの状態を確認し、imscmdを使用してSTART状態に変更します。
参考	

OSI_ERR_OSICTRL_MEMORY_ALLOC_ERROR (-64405)

説明	システムからメモリが割り当てられていない場合に発生します。
対処方法	内部エラーです。システム管理者にお問い合わせください。
参考	

索引

シンボル

-10001, 101
-10002, 102
-10003, 102
-10004, 102
-10005, 102
-1001, 17
-1002, 17
-1003, 17
-1004, 17
-1005, 18
-1006, 18
-1007, 18
-1008, 18
-1009, 19
-1010, 19
-10101, 103
-10102, 103
-10103, 103
-10104, 103
-10105, 103
-10106, 104
-10107, 104
-10108, 104
-10109, 104
-1011, 19
-10110, 104
-10111, 105
-10112, 105
-10113, 105
-10114, 105
-10115, 106
-1012, 19
-1013, 20
-1015, 20
-1016, 20
-1017, 20

-1018, 21
-1019, 21
-1020, 21
-10201, 106
-10202, 106
-10203, 106
-10204, 106
-10205, 107
-1021, 21
-11001, 107
-11002, 107
-11009, 107
-1101, 22
-1102, 22
-1103, 22
-1104, 22
-1105, 22
-1106, 23
-1107, 23
-1108, 23
-1109, 24
-11101, 107
-11102, 108
-11103, 108
-11104, 108
-11105, 108
-11106, 109
-11201, 109
-11202, 109
-11203, 109
-11204, 110
-12001, 110
-12002, 110
-12003, 110
-12009, 111
-1201, 24
-12010, 111
-1202, 24
-1203, 24
-1204, 25
-1205, 25
-1206, 25
-1207, 25

-12101, 111	-1303, 26
-12102, 111	-1304, 26
-12103, 111	-1306, 26
-12105, 112	-1307, 27
-12106, 112	-13101, 194
-12107, 112	-13102, 195
-12108, 112	-13103, 195
-12201, 112	-13104, 195
-12202, 113	-1317, 27
-12203, 113	-1325, 27
-12204, 113	-1326, 28
-12207, 113	-1401, 28
-12208, 113	-1402, 28
-12901, 114	-1403, 29
-12902, 114	-1405, 29
-12903, 114	-1406, 29
-12904, 114	-15000, 116
-12905, 114	-15001, 116
-12906, 115	-15002, 116
-12907, 115	-15003, 117
-12908, 115	-15004, 117
-12909, 115	-15005, 117
-12910, 115	-15006, 117
-12911, 116	-15007, 118
-12912, 116	-15008, 118
-13001, 191	-15009, 118
-13002, 191	-1501, 29
-1301, 25	-15010, 118
-13011, 192	-15011, 118
-13012, 192	-15012, 119
-13013, 192	-1502, 30
-13014, 192	-1503, 30
-13015, 192	-16001, 195
-13016, 193	-16002, 196
-13017, 193	-16003, 196
-13018, 193	-17003, 119
-13019, 193	-17004, 119
-1302, 26	-17005, 119
-13021, 193	-17006, 119
-13022, 194	-17007, 120
-13023, 194	-17008, 120
-13024, 194	-17009, 120
-13025, 194	-1701, 30

-17010, 121	-18008, 212
-17011, 121	-18009, 213
-17012, 121	-18010, 213
-17014, 121	-18011, 213
-17015, 121	-18012, 213
-1702, 31	-18101, 213
-1703, 31	-18102, 214
-1704, 31	-18103, 214
-17101, 122	-18104, 214
-17102, 122	-18105, 214
-17103, 122	-18109, 214
-17104, 122	-18110, 215
-17105, 122	-18111, 215
-17109, 123	-18113, 215
-17110, 123	-18114, 215
-17111, 123	-18201, 215
-17113, 123	-18202, 216
-17114, 123	-18203, 216
-17201, 124	-18204, 216
-17202, 124	-18205, 216
-17203, 124	-18208, 216
-17204, 124	-18209, 217
-17205, 124	-18210, 217
-17208, 125	-18211, 217
-17209, 125	-18212, 217
-17210, 125	-18213, 217
-17211, 125	-18214, 218
-17212, 125	-18301, 218
-17213, 126	-18901, 218
-17214, 126	-18902, 218
-17801, 126	-18903, 218
-17802, 126	-18904, 219
-17803, 127	-18905, 219
-17804, 127	-18906, 219
-17901, 127	-1901, 31
-17903, 127	-1902, 32
-17904, 127	-1903, 32
-17905, 128	-1904, 32
-18003, 211	-1905, 32
-18004, 211	-1906, 32
-18005, 211	-1907, 33
-18006, 212	-1908, 33
-18007, 212	-1909, 33

-1910, 33	-20205, 226
-20001, 221	-20206, 226
-20002, 221	-2021, 38
-20003, 222	-20601, 226
-20004, 222	-20604, 226
-20005, 222	-20605, 227
-20006, 222	-20606, 227
-20007, 222	-20607, 227
-20008, 223	-20608, 227
-20009, 223	-20609), 227
-2001, 34	-20610, 228
-20010, 223	-20611, 228
-2002, 34	-20612, 228
-2003, 34	-20613, 228
-2004, 35	-20614, 228
-2005, 35	-20615, 229
-2006, 35	-20616, 229
-2008, 35	-20617, 229
-2009, 36	-20618, 229
-2010, 36	-20701, 229
-20101, 223	-20702, 230
-20102, 223	-20703, 230
-20103, 224	-20704, 230
-20104, 224	-20705, 230
-20105, 224	-20706, 230
-20106, 224	-20707, 231
-20107, 224	-20708, 231
-20108, 225	-20709, 231
-20109, 225	-20710, 231
-2011, 36	-20711, 231
-2012, 36	-20900, 232
-2013, 36	-20901, 232
-2014, 37	-20902, 232
-2015, 37	-20903, 232
-2016, 37	-20904, 232
-2017, 37	-20905, 233
-2018, 37	-20906, 233
-2019, 38	-20907, 233
-2020, 38	-20908, 233
-20201, 225	-20909, 233
-20202, 225	-20910, 234
-20203, 225	-20911, 234
-20204, 226	-20912, 234

-20913, 234	-22205, 133
-20914, 235	-22206, 133
-20915, 235	-22207, 133
-20916, 235	-22208, 134
-20917, 235	-22211, 134
-20918, 235	-22301, 134
-20919, 236	-22302, 134
-20920, 236	-22401, 134
-20921, 236	-22402, 135
-20922, 236	-22503, 135
-20923, 237	-22504, 135
-20999, 237	-22505, 135
-2101, 38	-22601, 135
-2102, 39	-22602, 136
-2103, 39	-22611, 136
-22001, 128	-22612, 136
-22002, 128	-22613, 136
-22003, 128	-22614, 136
-22004, 128	-22615, 137
-22005, 129	-22616, 137
-22006, 129	-22617, 137
-22007, 129	-22701, 137
-22009, 129	-22702, 137
-2201, 39	-22801, 138
-22010, 129	-22802, 138
-22011, 130	-22803, 138
-22012, 130	-22804, 138
-22013, 130	-22805, 138
-22014, 130	-22806, 139
-22015, 130	-22811, 139
-2202, 39	-22812, 139
-22101, 131	-22813, 139
-22102, 131	-22814, 140
-22103, 131	-22815, 140
-22104, 131	-22901, 140
-22105, 131	-22902, 140
-22106, 132	-23005, 140
-22107, 132	-23007, 141
-22110, 132	-23009, 141
-22111, 132	-2301, 40
-22201, 132	-23010, 141
-22202, 133	-2302, 40
-22204, 133	-24003, 142

-24005, 142	-29001, 148
-24007, 142	-29002, 148
-2401, 40	-29003, 149
-2403, 40	-29004, 149
-2404, 41	-29005, 149
-2405, 41	-29006, 149
-2406, 41	-29007, 150
-2407, 41	-29008, 150
-2408, 41	-29009, 150
-2410, 42	-2901, 44
-2501, 42	-29011, 150
-2502, 42	-2902, 44
-2503, 42	-2903, 44
-2504, 42	-2904, 44
-2506, 43	-2905, 45
-2507, 43	-2906, 45
-2508, 43	-2907, 45
-2509, 43	-30001, 237
-26005, 143	-30002, 238
-2602, 44	-30003, 238
-26101, 143	-30004, 238
-26102, 143	-30005, 238
-27001, 143	-30006, 238
-27002, 144	-30007, 239
-27003, 144	-3001, 45
-27004, 144	-3002, 46
-27005, 144	-3003, 46
-27006, 145	-3004, 46
-27007, 145	-3005, 46
-28003, 145	-3006, 46, 47
-28004, 145	-301, 2
-28005, 145	-30101, 239
-28006, 146	-30102, 239
-28010, 146	-30103, 239
-28011, 146	-30104, 239
-28012, 146	-30105, 240
-28020, 147	-30106), 240
-28021, 147	-30107, 240
-28023, 147	-30108, 240
-28024, 147	-30109, 240
-28025, 147	-3011, 47
-28026, 148	-30110, 241
-28027, 148	-30111, 241

-30112, 241	-32101, 152
-30113, 241	-32102, 152
-30114, 242	-32111, 152
-3012, 47	-32112, 153
-30121, 242	-32201, 153
-30122, 242	-32300, 153
-30123, 242	-32301, 153
-3013, 47	-32302, 154
-30131, 242	-32305, 154
-30132, 243	-32310, 154
-30133, 243	-32311, 154
-30134, 243	-32312, 154
-30135, 243	-32313, 155
-3014, 48	-32314, 155
-3015, 48	-32400, 155
-3016, 48	-32401, 155
-302, 2	-32410, 156
-30201, 243	-32411, 156
-30202, 244	-32412, 156
-30203, 244	-32991, 156
-30204, 244	-32992, 156
-3021, 48	-32993, 157
-3024, 49	-32994, 157
-3027, 49	-32995, 157
-3028, 49	-32996, 157
-3029, 49	-34010, 157
-303, 2	-34011, 158
-3031, 50	-34012, 158
-3032, 50	-34014, 158
-3035, 50	-34015, 158
-3036, 50	-34016, 159
-304, 3	-34017, 159
-305, 3	-34018, 159
-306, 3	-34021, 159
-307, 3	-34041, 159
-308, 3	-34042, 160
-3101, 50	-34051, 160
-3102, 51	-34052, 160
-32001, 151	-34053, 160
-32002, 151	-34054, 160
-32003, 151	-34055, 161
-32004, 151	-34056, 161
-32010, 152	-34057, 161

-34058, 161	-4012, 52
-34059, 162	-4013, 52
-34060, 162	-4014, 53
-34061, 162	-4015, 53
-34062, 162	-4016, 53
-34063, 162	-4017, 53
-34064, 163	-4018, 53
-34065, 163	-4019, 54
-34066, 163	-402, 4
-34067, 163	-4020, 54
-34068, 164	-4021, 54
-34069, 164	-4023, 54
-34070, 164	-4024, 54
-34071, 164	-4025, 55
-34072, 165	-4026, 55
-34073, 165	-4027, 55
-34074, 165	-4028, 55
-34075, 165	-4029, 56
-34080, 166	-4030, 56
-34081, 166	-4031, 56
-36001, 166	-4032, 56
-36002, 166	-4033, 56
-36003, 166	-4101, 57
-36004, 167	-4102, 57
-36005, 167	-4801, 57
-36006, 167	-4802, 57
-36101, 167	-4803, 57
-36102, 167	-4804, 58
-36201, 168	-4805, 58
-36202, 168	-4806, 58
-36203, 168	-4901, 58
-36204, 168	-4902, 59
-36901, 168	-4903, 59
-36902, 169	-4904, 59
-36903, 169	-4905, 59
-36904, 169	-50001, 245
-4001, 51	-50002, 245
-4002, 51	-50003, 246
-4003, 51	-50004, 246
-4004, 52	-50005, 246
-4005, 52	-50006, 246
-401, 4	-50007, 246
-4011, 52	-50008, 247

-50009, 247	-50303, 253
-5001, 59	-50304, 253
-50010, 247	-50305, 253
-5002, 60	-504, 5
-5003, 60	-50401, 253
-5004, 60	-50402, 253
-5005, 60	-50403, 253
-5009, 60	-50404, 254
-501, 4	-50405, 254
-50101, 247	-50406, 254
-50102, 247	-50407, 254
-50103, 247	-50408, 254
-50111, 248	-50409, 254
-50112, 248	-50410, 255
-502, 4	-50411, 255
-50201, 248	-505, 5
-50202, 248	-50501, 255
-50203, 248	-50502, 255
-50204, 248	-50503, 255
-50205, 249	-50504, 256
-50206, 249	-50505, 256
-50211, 249	-506, 5
-50212, 249	-50601, 256
-50213, 249	-50602, 256
-50214, 250	-50603, 256
-50215, 250	-50604, 256
-50216, 250	-50605, 257
-50217, 250	-50606, 257
-50218, 250	-50607, 257
-50219, 250	-50608, 257
-50231, 251	-50611, 257
-50232, 251	-50612, 258
-50233, 251	-50621, 258
-50234, 251	-50622, 258
-50235, 251	-50623, 258
-50236, 251	-50624, 258
-50237, 252	-50625, 259
-50238, 252	-507, 5
-50251, 252	-50701, 259
-50252, 252	-50702, 259
-503, 5	-50703, 259
-50301, 252	-50704, 259
-50302, 252	-50705, 259

-50711, 260	-5105, 61
-50712, 260	-5106, 61
-50713, 260	-5107, 61
-50714, 260	-5108, 62
-50715, 260	-5109, 62
-50716, 260	-511, 6
-50717, 260	-5110, 62
-508, 6	-51101, 266
-50802, 261	-51102, 266
-50803, 261	-51103, 266
-50804, 261	-51104, 267
-50805, 261	-51105, 267
-50806, 261	-51106, 267
-509, 6	-5111, 62
-50901, 261	-51111, 267
-50902, 262	-51112, 267
-50911, 262	-51113, 267
-50912, 262	-51121, 268
-50913, 262	-51122, 268
-50914, 262	-51123, 268
-510, 6	-51124, 268
-51001, 263	-51201, 268
-51002, 263	-51202, 268
-51003, 263	-51203, 269
-51004, 263	-51204, 269
-51005, 263	-51205, 269
-51006, 263	-51206, 269
-51007, 264	-51207, 269
-51011, 264	-51208, 270
-51012, 264	-51209, 270
-5102, 61	-51210, 270
-51021, 264	-51211, 270
-51031, 264	-51301, 270
-51032, 264	-51302, 270
-51041, 265	-51303, 271
-51042, 265	-51304, 271
-51043, 265	-51305, 271
-51044, 265	-51306, 271
-51045, 265	-51307, 271
-51046, 265	-51308, 271
-51047, 266	-51309, 272
-51048, 266	-51310, 272
-51049, 266	-51311, 272

-51312, 272	-5201, 62
-51401, 272	-5202, 63
-51402, 272	-5203, 63
-51403, 273	-5204, 63
-51404, 273	-5205, 63
-51501, 273	-5206, 63
-51502, 273	-5207, 64
-51503, 273	-5208, 64
-51504, 273	-5209, 64
-51511, 274	-52101, 279
-51512, 274	-5212, 64
-51513, 274	-5213, 64
-51514, 274	-5221, 65
-51515, 274	-5222, 65
-51517, 274	-52301, 279
-51601, 275	-52302, 280
-51602, 275	-52303, 280
-51603, 275	-5231, 65
-51604, 275	-52311, 280
-51605, 275	-52312, 280
-51701, 275	-5232, 65
-51702, 276	-52401, 280
-51703, 276	-5241, 65
-51704, 276	-52411, 280
-51705, 276	-52412, 280
-51706, 276	-52413, 281
-51711, 276	-52414, 281
-51721, 277	-52415, 281
-51801, 277	-52416, 281
-51802, 277	-52417, 281
-51803, 277	-5242, 66
-51804, 277	-5243, 66
-51811, 277	-5244, 66
-51901, 278	-5245, 66
-51902, 278	-5246, 66
-51903, 278	-5247, 67
-51911, 278	-5248, 67
-52001, 278	-52501, 281
-52002, 278	-5251, 67
-52003, 279	-5252, 67
-52004, 279	-5253, 68
-52005, 279	-5254, 68
-52006, 279	-5255, 68

-5256, 68	-52917, 288
-5257, 68	-52918, 288
-5258, 69	-52919, 288
-5260, 69	-52920, 288
-52601, 282	-52928, 288
-52602, 282	-52929, 289
-52603, 282	-52930, 289
-52604, 282	-52931, 289
-52606, 282	-52932, 289
-52607, 282	-52933, 289
-52608, 283	-52934, 290
-52609, 283	-52935, 290
-5261, 69	-52936, 290
-52610, 283	-52937, 290
-5262, 69	-52938, 290
-52701, 283	-52939, 291
-52702, 283	-52940, 291
-52703, 283	-52941, 291
-52704, 284	-52942, 291
-52705, 284	-52943, 291
-52706, 284	-52944, 291
-52707, 284	-52945, 292
-52708, 284	-52946, 292
-52709, 284	-52947, 292
-5271, 69	-52948, 292
-5272, 70	-52949, 292
-5273, 70	-5295, 70
-52805, 284	-52950, 292
-52901, 285	-52951, 292
-52902, 285	-52952, 293
-52903, 285	-52953, 293
-52904, 285	-52954, 293
-52905, 285	-52955, 293
-52906, 286	-52956, 293
-52907, 286	-52957, 293
-52908, 286	-52958, 294
-52909, 286	-52959, 294
-52910, 286	-5296, 70
-52911, 287	-52960, 294
-52912, 287	-52961, 294
-52913, 287	-52962, 294
-52914, 287	-52963, 294
-52915, 287	-52964, 295

-52965, 295	-53008, 302
-52966, 295	-53009, 302
-52967, 295	-5301, 71
-52968, 295	-53010, 302
-52969, 295	-53011, 302
-5297, 70	-53012, 302
-52970, 296	-53013, 303
-52971, 296	-53014, 303
-52972, 296	-53015, 303
-52973, 296	-53016, 303
-52974, 296	-53017, 303
-52975, 296	-53018, 304
-52976, 297	-53019, 304
-52977, 297	-5302, 71
-52978, 297	-53020, 304
-52979, 297	-53021, 304
-52980, 297	-53022, 304
-52981, 297	-53023, 305
-52982, 298	-53024, 305
-52983, 298	-53025, 305
-52984, 298	-53026, 305
-52985, 298	-53027, 305
-52986, 298	-53028, 306
-52987, 298	-53029, 306
-52988, 299	-5303, 71
-52989, 299	-53030, 306
-52990, 299	-53031, 306
-52991, 299	-53032, 306
-52992, 299	-53033, 307
-52993, 299	-53034, 307
-52994, 300	-53035, 307
-52995, 300	-53036, 307
-52996, 300	-53037, 307
-52997, 300	-53038, 308
-52998, 300	-53039, 308
-52999, 300	-5304, 71
-53000, 301	-53040, 308
-53001, 301	-53041, 308
-53003, 301	-53042, 308
-53004, 301	-53043, 309
-53005, 301	-53044, 309
-53006, 301	-53045, 309
-53007, 302	-53046, 309

-53047, 309	-53402, 316
-53048, 310	-53404, 316
-53049, 310	-53405, 317
-5305, 71	-53501, 317
-53050, 310	-53502, 317
-53051, 310	-53601, 317
-53052, 310	-53602, 317
-53053, 310	-53701, 317
-53054, 311	-53702, 318
-53055, 311	-53801, 318
-5306, 72	-53802, 318
-5307, 72	-53803, 318
-53103, 311	-53804, 318
-5311, 72	-53805, 318
-53110, 311	-53806, 319
-53118, 311	-53901, 319
-5312, 72	-53902, 319
-53122, 312	-53903, 319
-53127, 312	-53904, 319
-53128, 312	-53905, 320
-5313, 72	-53906, 320
-5314, 73	-54001, 320
-53143, 312	-54002, 320
-53162, 312	-54003, 320
-53214, 312	-54004, 320
-53215, 313	-5401, 73
-53219, 313	-5402, 73
-53220, 313	-5403, 73
-53224, 313	-5411, 73
-53225, 313	-5412, 74
-53229, 314	-5421, 74
-53230, 314	-5422, 74
-53234, 314	-5431, 74
-53235, 314	-5441, 74
-53239, 314	-5442, 75
-53240, 315	-5443, 75
-53244, 315	-5444, 75
-53245, 315	-5445, 75
-53249, 315	-54999, 321
-53250, 315	-5501, 75
-53254, 316	-5511, 76
-53255, 316	-5512, 76
-53401, 316	-5521, 76

-5522, 76	-57101, 327
-5531, 76	-57102, 328
-5532, 77	-57103, 328
-5541, 77	-57104, 328
-5542, 77	-57105, 328
-5551, 77	-57106, 328
-5601, 77	-57107, 328
-57001, 321	-57108, 329
-57002, 321	-57109, 329
-57003, 321	-57110, 329
-57004, 321	-57111, 329
-57011, 322	-57112, 329
-57012, 322	-57113, 330
-57013, 322	-57121, 330
-57014, 322	-57301, 330
-57015, 322	-58001, 330
-57016, 323	-58002, 330
-57017, 323	-58011, 330
-57018, 323	-58012, 331
-57019, 323	-58013, 331
-57020, 323	-58014, 331
-57021, 324	-58015, 331
-57022, 324	-58016, 331
-57031, 324	-58017, 331
-57032, 324	-581101, 332
-57033, 324	-581102, 332
-57034, 325	-581111, 332
-57035, 325	-5901, 78
-57036, 325	-5902, 78
-57051, 325	-5903, 78
-57052, 325	-5904, 78
-57053, 325	-5905, 78
-57054, 326	-5906, 79
-57055, 326	-5907, 79
-57056, 326	-5908, 79
-57057, 326	-5909, 79
-57058, 326	-5910, 79
-57059, 326	-5911, 80
-57060, 327	-5991, 80
-57061, 327	-5992, 80
-57062, 327	-5993, 80
-57071, 327	-5994, 80
-57072, 327	-5995, 81

-5996, 81	-61154, 336
-5997, 81	-61155, 336
-5998, 81	-612, 9
-5999, 81	-61201, 336
-6001, 82	-61202, 336
-6002, 82	-61203, 337
-6003, 82	-61204, 337
-6004, 82	-61205, 337
-6009, 82	-61206, 337
-601, 7	-61207, 337
-6010, 83	-61208, 338
-6011, 83	-61209, 338
-6012, 83	-61251, 338
-6013, 83	-61252, 338
-6014, 84	-613, 9
-602, 7	-61301, 338
-603, 7	-61302, 339
-604, 7	-61303, 339
-606, 7	-61304, 339
-607, 8	-61305, 339
-608, 8	-61306, 339
-609, 8	-61307, 340
-610, 8	-61308, 340
-61001, 333	-61309, 340
-6101, 84	-61310, 340
-6102, 84	-61311, 340
-6103, 84	-61312, 341
-6104, 84	-61313, 341
-6105, 85	-61314, 341
-6106, 85	-61315, 341
-611, 8	-614, 9
-61101, 333	-61401, 341
-61102, 333	-61402, 342
-61103, 334	-61403, 342
-61104, 334	-61404, 342
-61110, 334	-61405, 342
-61111, 334	-61406, 342
-61115, 334	-61407, 343
-61120, 335	-61408, 343
-61121, 335	-61409, 343
-61151, 335	-61410, 343
-61152, 335	-61411, 343
-61153, 335	-61412, 344

-61413, 344	-61712, 352
-61414, 344	-61715, 352
-61415, 344	-61721, 352
-615, 9	-61722, 353
-61501, 344	-61723, 353
-61502, 345	-61724, 353
-61503, 345	-61730, 353
-61504, 345	-61731, 353
-61551, 345	-61732, 354
-61552, 345	-61740, 354
-61553, 346	-61741, 354
-616, 10	-61742, 354
-61601, 346	-61743, 354
-61602, 346	-61744, 355
-61603, 346	-61801, 355
-61604, 346	-61802, 355
-61605, 347	-61803, 355
-61608, 347	-61805, 355
-61609, 347	-61806, 356
-61610, 347	-61811, 356
-61611, 347	-61812, 356
-61612, 348	-61813, 356
-61613, 348	-61814, 356
-61617, 348	-61815, 357
-61618, 348	-61816, 357
-61619, 349	-61817, 357
-61621, 349	-61818, 357
-61622, 349	-61819, 357
-61623, 349	-61820, 358
-61625, 349	-61821, 358
-61626, 350	-61822, 358
-61627, 350	-61823, 358
-61628, 350	-61824, 358
-61629, 350	-61825, 359
-61630, 350	-61826, 359
-617, 10	-61827, 359
-61702, 351	-61828, 359
-61704, 351	-61841, 359
-61705, 351	-61842, 360
-61706, 351	-61843, 360
-61708, 351	-61844, 360
-61709, 352	-61845, 360
-61711, 352	-61846, 360

-61847, 361	-62101, 368
-61848, 361	-62102, 368
-61861, 361	-62103, 369
-61862, 361	-62104, 369
-61863, 361	-62105, 369
-61864, 362	-62106, 369
-61865, 362	-62107, 369
-61866, 362	-62151, 370
-61867, 362	-62152, 370
-61868, 362	-62153, 370
-61881, 363	-62154, 370
-61882, 363	-62155, 370
-61883, 363	-62156, 371
-61884, 363	-62157, 371
-61885, 363	-62158, 371
-61886, 364	-62201, 371
-61887, 364	-62202, 371
-61888, 364	-62203, 372
-61901, 364	-62204, 372
-61902, 364	-62205, 372
-61903, 365	-62206, 372
-61904, 365	-62207, 372
-61905, 365	-62208, 373
-61906, 365	-62209, 373
-61907, 365	-62251, 373
-61951, 366	-62252, 373
-61952, 366	-62253, 373
-61953, 366	-62254, 374
-61954, 366	-62255, 374
-61955, 366	-62256, 374
-62001, 367	-62301, 374
-62002, 367	-62302, 374
-62003, 367	-62303, 375
-62004, 367	-62304, 375
-62005, 367	-62305, 375
-62006, 368	-62306, 375
-62007, 368	-62307, 375
-62008, 368	-62308, 376
-6201, 85	-62309, 376
-6202, 85	-62310, 376
-6203, 86	-62311, 376
-6204, 86	-62312, 376
-6205, 86	-62313, 377

-62314, 377	-62909, 385
-62315, 377	-62910, 386
-62316, 377	-62911, 386
-62317, 377	-62912, 386
-62318, 378	-62913, 386
-62319, 378	-62914, 386
-62320, 378	-62915, 387
-62351, 378	-62917, 387
-62352, 378	-62918, 387
-62401, 379	-62919, 387
-62451, 379	-62920, 387
-62452, 379	-62921, 388
-62453, 379	-62930, 388
-62454, 379	-63001, 388
-62455, 380	-63002, 388
-62456, 380	-6301, 86
-62457, 380	-6302, 86
-62601, 380	-6303, 87
-62602, 380	-6304, 87
-62603, 381	-63101, 388
-62604, 381	-63102, 389
-62605, 381	-63105, 389
-62606, 381	-63106, 389
-62607, 381	-63107, 389
-62701, 382	-63108, 389
-62702, 382	-63109, 390
-62703, 382	-63110, 390
-62704, 382	-63111, 390
-62705, 382	-63112, 390
-62706, 383	-63113, 390
-62751, 383	-63114, 391
-62752, 383	-63115, 391
-62753, 383	-63116, 391
-62754, 383	-63118, 391
-62755, 384	-63120, 391
-62801, 384	-63121, 392
-62902, 384	-63122, 392
-62903, 384	-63130, 392
-62904, 384	-63131, 392
-62905, 385	-63132, 392
-62906, 385	-63140, 393
-62907, 385	-63141, 393
-62908, 385	-63142, 393

-63144, 393	-63225, 402
-63145, 393	-63226, 402
-63146, 394	-63227, 402
-63147, 394	-63228, 402
-63148, 394	-63229, 403
-63149, 394	-63501, 403
-63151, 394	-63502, 403
-63152, 395	-63503, 403
-63153, 395	-63551, 403
-63154, 395	-63601, 404
-63155, 395	-63602, 404
-63156, 395	-63603, 404
-63157, 396	-63604, 404
-63158, 396	-63605, 404
-63159, 396	-63606, 405
-63160, 396	-63607, 405
-63161, 396	-63608, 405
-63162, 397	-63609, 405
-63163, 397	-63610, 405
-63201, 397	-63611, 406
-63202, 397	-63612, 406
-63203, 397	-63613, 406
-63204, 398	-63614, 406
-63205, 398	-63615, 406
-63206, 398	-63616, 407
-63207, 398	-63617, 407
-63208, 398	-63618, 407
-63209, 399	-63619, 407
-63210, 399	-63620, 407
-63211, 399	-63621, 408
-63212, 399	-63622, 408
-63213, 399	-63623, 408
-63214, 400	-63624, 408
-63215, 400	-63625, 408
-63216, 400	-63626, 409
-63217, 400	-63627, 409
-63218, 400	-63628, 409
-63219, 401	-63629, 409
-63220, 401	-63651, 409
-63221, 401	-63652, 410
-63222, 401	-63653, 410
-63223, 401	-63654, 410
-63224, 402	-63655, 410

-63656, 410	-64222, 419
-63657, 411	-64301, 419
-63658, 411	-64302, 419
-63659, 411	-64303, 419
-63660, 411	-64401, 420
-63661, 411	-64402, 420
-63662, 412	-64403, 420
-63663, 412	-64404, 420
-63664, 412	-64405, 420
-63700, 412	-6501, 87
-63701, 412	-6502, 87
-63702, 413	-6503, 88
-63900, 413	-6504, 88
-63901, 413	-6505, 88
-63902, 413	-6506, 88
-63910, 413	-6507, 88
-63911, 414	-6601, 89
-64001, 414	-6602, 89
-64002, 414	-6901, 89
-64003, 414	-6902, 89
-6401, 87	-6903, 89
-64051, 414	-6904, 90
-64052, 415	-6905, 90
-64101, 415	-6906, 90
-64102, 415	-6907, 90
-64103, 415	-6908, 90
-64104, 415	-6909, 91
-64201, 416	-6910, 91
-64202, 416	-7007, 91
-64203, 416	-701, 10
-64204, 416	-7011, 91
-64205, 416	-7013, 92
-64206, 417	-702, 10
-64207, 417	-7023, 92
-64208, 417	-7024, 92
-64209, 417	-703, 10
-64210, 417	-7030, 92
-64211, 418	-7032, 92
-64212, 418	-704, 11
-64213, 418	-7041, 93
-64214, 418	-705, 11
-64220, 418	-706, 11
-64221, 419	-707, 11

-7101, 93	-900, 12
-7200, 93	-9001, 173
-7202, 93	-9002, 173
-7301, 93	-9003, 174
-7302, 94	-9004, 174
-7303, 94	-9005, 174
-7304, 94	-901, 12
-7305, 94	-9010, 174
-7306, 94	-902, 12
-7307, 95	-9020, 175
-7308, 95	-9021, 175
-7309, 95	-903, 12
-7310, 95	-9030, 175
-7311, 95	-904, 12
-7312, 96	-9040, 175
-7313, 96	-905, 13
-7314, 96	-9050, 175
-7315, 96	-9051, 176
-7316, 96	-9052, 176
-7317, 97	-9053, 176
-7318, 97	-9054, 176
-7319, 97	-9060, 176
-7320, 97	-9061, 177
-7401, 97	-9062, 177
-7402, 98	-910, 13
-8001, 98	-9100, 177
-8002, 98	-9101, 177
-8003, 98	-9102, 177
-8004, 99	-9103, 178
-8009, 99	-9104, 178
-8201, 99	-9105, 178
-8202, 99	-9106, 178
-8203, 99	-9107, 178
-8204, 100	-9108, 179
-8205, 100	-9109, 179
-8207, 100	-911, 13
-8208, 100	-9110, 179
-8209, 100	-9111, 179
-8210, 101	-912, 13
-8211, 101	-913, 14
-8212, 101	-914, 14
-851, 11	-915, 14
-8901, 101	-916, 14

-917, 14	-92063, 204
-918, 15	-92064, 204
-919, 15	-92065, 204
-920, 15	-92067, 205
-9200, 179	-92068, 205
-92001, 196	-92069, 205
-92002, 197	-92071, 205
-92003, 197	-92093, 205
-92004, 197	-92095, 206
-92005, 197	-921, 15
-92006, 197	-9210, 180
-92007, 198	-9211, 180
-92008, 198	-9212, 180
-92009, 198	-922, 15
-9201, 180	-9220, 181
-92010, 198	-9221, 181
-92011, 198	-9222, 181
-92012, 199	-9223, 181
-92013, 199	-92300, 206
-92014, 199	-92301, 206
-92015, 199	-92302, 206
-92017, 199	-92303, 206
-92018, 200	-92304, 207
-92019, 200	-92305, 207
-92021, 200	-92306, 207
-92022, 200	-92307, 207
-92031, 200	-92308, 207
-92032, 201	-92309, 208
-92033, 201	-92310, 208
-92034, 201	-92320, 208
-92035, 201	-92321, 208
-92041, 201	-92322, 208
-92042, 202	-92500, 209
-92043, 202	-92600, 209
-92051, 202	-92601, 209
-92052, 202	-92602, 209
-92053, 203	-92603, 209
-92054, 203	-92604, 210
-92055, 203	-92605, 210
-92056, 203	-92606, 210
-92057, 203	-92607, 210
-92061, 204	-930, 16
-92062, 204	-9300, 182

-93001, 169	-9709, 188
-93002, 170	-9710, 188
-93003, 170	-9711, 188
-9301, 182	-9712, 188
-9302, 182	-9713, 189
-9304, 182	-9714, 189
-9305, 183	-9800, 189
-9306, 183	-9801, 189
-9307, 183	-9900, 190
-931, 16	-9901, 190
-93100, 170	-9902, 190
-93200, 170	-9903, 190
-93210, 170	-9950, 191
-93220, 171	-9951, 191
-93700, 171	
-93702, 171	
-93703, 171	
-93710, 171	
-93711, 172	
-93900, 172	
-940, 16	
-9400, 183	
-9401, 183	
-9402, 184	
-9403, 184	
-950, 16	
-9500, 184	
-9550, 184	
-9551, 184	
-9610, 185	
-9611, 185	
-9620, 185	
-9621, 185	
-9622, 186	
-9700, 186	
-9701, 186	
-9702, 186	
-9703, 187	
-9704, 187	
-9705, 187	
-9706, 187	
-9707, 187	
-9708, 188	