

SOLANDINAS

experiencia, resistencia y calidad



CB40A-12/24

CARGADOR DE BATERÍAS TIPO PORTÁTIL DE CORRIENTE CONSTANTE CON RECTIFICADOR INTEGRADO

DESCRIPCIÓN

- El cargador de baterías SOLANDINAS CB40A-12/24, tienen régimen de carga a corriente constante.
- (A) Capacidad de 1 a 40amp. para baterías de 12 voltios.
(B) Capacidad de 1 a 40amp. para baterías de 24 voltios.
- Los periodos de carga más convenientes para las baterías demandan entre 12 a 16 horas de carga normal de las baterías. Una batería descargada puede aceptar una gran cantidad de corriente al iniciar la carga sin que esta se sobrecaliente.
- Una vez que su batería reciba carga, automáticamente a la ½ hora ó 1 hora ,el nivel de corriente disminuye para lograr una carga completa y permanecer con una corriente de mantenimiento que mantendrá siempre en óptimo estado a su batería.
- **No recomendamos carga rápida, ya que este procedimiento reduce el tiempo de vida útil de su batería.**
- La carga de las baterías deben ser supervisadas.



APLICACIONES

- Estaciones de servicio, grifos.
- Talleres de mantenimiento de vehículos motorizados.
- Montacargas eléctricos, etc.



Soldadoras Andinas S.A.

Av. Bolognesi N°510 (Alt. Carretera Central Km. 0.5)
Santa Anita- Lima 43


362-3857/ 362-3849 Fax:362-4052

comercial@soldadorasandinas.com

www.soldadorasandinas.com

www.solandinas.com

/solandinas



SOLANDINAS

experiencia, resistencia y calidad



CARACTERÍSTICAS

- La construcción del transformador se hace a partir de materiales de alta calidad, siendo las bobinas y los demás conductores empleados de Cobre electrolítico, con aislamiento clase 155° C (clase F), lo que ofrece una elevada conductividad térmica; mientras que las láminas del núcleo de hierro silicoso son troqueladas con matrices de alta precisión. Finalmente el transformador se protege con barniz epóxico y es curado en horno a la temperatura adecuada, para sellarlo y protegerlo del medio ambiente.
- Es un diseño adecuado de gran rendimiento y bajo consumo eléctrico y por la alta calidad de sus componentes y diseño es liviano y fácil de transportar.
- Permite cargar varias baterías de 12 y/o 24 voltios a la vez, conectados en paralelo.
- La cantidad de baterías a cargar indicados en las especificaciones técnicas se refiere a baterías de 11 placas por celda. Si tenemos baterías de 13 o 19 placas por celda ó más, el número de baterías a cargar será menor.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cables y grampas para las baterías
- Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Voltaje de salida	12V/24V
Amperaje nominal de salida	40A/ 40A
Corriente nominal de entrada para 220V	4A/7A
N° de baterías (Carga normal)	1 a 10 bat. / 1 a 10 bat. 12V/24V
Tiempo de carga recomendado	12-16Hrs. / 12-16Hrs.
Peso neto	20 Kg
Dimensiones	Alto : 240mm Ancho: 359mm Largo : 241mm



Soldadoras Andinas S.A.

Av. Bolognesi N°510 (Alt. Carretera Central Km. 0.5)
Santa Anita- Lima 43

362-3857/ 362-3849 Fax:362-4052

comercial@soldadorasandinas.com

www.soldadorasandinas.com

www.solandinas.com

/solandinas