WIFI 标签系统 API 接口

Version 1.0.6

版本	创建	审核
V1.0.2		
V1.0.3		
V1.0.4		
V1.0.5		
V1.0.6		

目录

1. 参数配置 1
1.1. WIFI 参数配置 1
1.2. MQTT 参数配置 1
2. 设备数据管理 1
3. 客户端与服务器的 MQTT 交互协议 2
3.1. 客户端 MQTT 协议总览 2
3.2. 客户端订阅设备上线消息 2
3.3. 客户端订阅设备下线消息 3
3.4. 客户端订阅设备 USB 状态反馈消息 3
3.5. 客户端订阅设备按键反馈消息 3
3.6. 客户端发布更新设备屏幕消息 4
3.7. 客户端订阅更新设备屏幕反馈结果消息 5
3.8. 客户端发布获取设备电池电压消息 5
3.9. 客户端订阅获取设备电池电压反馈结果消息 6
3.10. 客户端发布更新设备 LED 状态消息 6
3.11. 客户端订阅更新设备 LED 状态反馈结果消息 7
3.12. 客户端发布设备重启消息 8
3.13. 客户端订阅设备重启反馈结果消息 8
4. 客户端 HTTP 协议 9
4.1. HTTP 协议接口总览 9
4.2. 通过 HTTP 登录系统 9
4.3. 通过 HTTP 获取所有设备信息 10
4.4. 通过 HTTP 设置设备 RGB 灯状态 11
4.5. 通过 HTTP 获取设备电池电压 12
4.6. 通过 HTTP 更新设备屏幕图片 12
4.7. 通过 HTTP 重启设备 13
4.8. 通过 HTTP 调用模板显示接口 14

1. 参数配置

1.1. WIFI 参数配置

序号	名称	描述	默认值
1	SSID	AP SSID	
2	password	AP password	

1.2. MQTT 参数配置

序号	名称	描述	默认值
1	Broker IP	MQTT Broker IP address	
2	PORT	MQTT Broker Port	8883
3	username	MQTT Login username	
4	password	MQTT Login password	
5	client id	MQTT client ID	

2. 设备数据管理

序号	名称	描述	类型	默认值
1	MAC	设备的 MAC 地址	String	
2	IP	设备的 IP 地址	String	
3	Voltage	设备电池电量	Integer	
4	Station.RSSI	设备的信号强度	Integer	
5	Station.SSID	AP SSID	String	
6	Station.Password	AP password	String	
7	Mqtt.Broker	MQTT Broker IP address	String	
8	Mqtt.PORT	MQTT Broker Port	Integer	8883
9	Mqtt.Username	MQTT Login username	String	
10	Mqtt.Password	MQTT Login password	String	
11	Status	设备状态	Boolean	
12	Device Type	设备类型	Object	
13	Screen Type	屏幕类型	Object	
14	SN	序列号	String	
15	SW	软件版本号	Integer	
16	HW	硬件版本号	Integer	
17	UsbState	USB 的状态	Integer	

18	Product	所属产品	Object	
19	Algorithm	图像算法	Object	

3. 客户端与服务器的 MQTT 交互协议

3.1. 客户端 MQTT 协议总览

序号	Topic	描述	参考章节
1	/client/${ApiKey}/action/online	订阅设备上线消息	
2	/client/${ApiKey}/action/offline	订阅设备下线消息	
3	/client/${ApiKey}/action/usb_state	订阅设备 USB 状态消息	
4	/client/${ApiKey}/action/button	订阅设备按键消息	
5	/client/${ApiKey}/action/display	发布设备更新屏幕消息	
6	/client/${ApiKey}/action/display_reply	订阅设备更新屏幕结果消息	
7	/client/${ApiKey}/action/battery	发布获取设备电池电压消息	
8	/client/${ApiKey}/action/battery_reply	订阅设备电池电压结果消息	
9	/client/${ApiKey}/action/led	发布更新 LED 状态消息	
10	/client/${ApiKey}/action/led_reply	订阅更新 LED 状态结果消息	
11	/client/${ApiKey}/action/reboot	发布重启消息	
12	/client/${ApiKey}/action/reboot_reply	订阅重启结果消息	

注意：MQTT 消息内容都是 base64 进行编码

收到的消息类似下面的

```
ewoJIm1hYyI6ICJENDozRDozOToxNzoyQTo4NCIsCgkibXNnSWQiOiAiMTY1MTIxMTE4NTQ2MiIKfQ
==
```

3.2. 客户端订阅设备上线消息

客户端订阅设备上线消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/online
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/online
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:2A:84",
    "msgId":"1651211185462"
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址

2	msgId	String	时间戳	标记唯一

3.3. 客户端订阅设备下线消息

客户端订阅设备下线消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/offline
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/offline
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:2A:84",
    "msgId":"1651211185462"
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一

3.4. 客户端订阅设备 USB 状态反馈消息

客户端订阅设备 USB 状态消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/usb_state
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/usb_state
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:2A:84",
    "msgId":"1651211185462",
    "state": 1
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一
3	state	Integer	1/0	插入/拔出

3.5. 客户端订阅设备按键反馈消息

客户端订阅设备按键消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/button
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/button
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:2A:84",
    "msgId":"1651211185462",
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一

3.6. 客户端发布更新设备屏幕消息

客户端发布更新设备屏幕消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/display
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/display
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "method": "display",
    "msgId": "1651211643524",
    "apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",
    "version": 1,
    "message": {
        "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
        "imgsrc":
"https://t7.baidu.com/it/u=1575628574,1150213623&fm=193&f=GIF"
    }
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	method	String	display	必选	方法
2	msgId	String	时间戳	必选	标记唯一
4	version	Integer	1	必选	版本号
5	message.mac	String	Mac	必选	设备 MAC 地址
6	message.imgsrc	String		可选	1. 如果没有，则系统默认图片 2. 图片转成 base64 格式 3. 图片下载地址
7	message.template	Object		可选	imgsrc 和 template 二选一
8	apiKey	String		必选	ApiKey

注意：imgsrc 和 template 字段只能够二选一

通过模板来更新屏幕

```
{
```

```
        "method": "display",
        "apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",
        "msgId": "1651211643524",
        "version": 1,
        "message": {
            "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
            "template": {
                "tid": "6347e877ac6dda127fb5fd11",
                "tname": "会议模板",
                "data": {
                    "标题": "A2107",
                    "网址": "www.xxxx.cn",
                    "内容": "成小明：9:00-12:00"
                }
            }
        }
    }
```

注意：字段 template 为模板导出接口的 json 对象

3.7. 客户端订阅更新设备屏幕反馈结果消息

客户端订阅设备屏幕更新结果反馈消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/display_reply
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/display_reply
```

Message 信息的内容格式如下

```
    {
        "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
        "msgId": "1651211643524",
        "result": 200
    }
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一
3	result	Integer	200/400/401	成功/失败/其他

3.8. 客户端发布获取设备电池电压消息

客户端发布获取设备电池电压消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/battery
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/battery
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "method": "battery",
    "msgId": "1651211849119",
    "apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",
    "version": 1,
    "message": {
        "mac": "D4:3D:39:17:42:F6"
    }
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	method	String	battery	必选	方法
2	msgId	String	时间戳	必选	标记唯一
4	version	Integer	1	必选	版本号
5	message.mac	String	Mac	必选	设备 MAC 地址
6	apiKey	String		必选	ApiKey

3.9. 客户端订阅获取设备电池电压反馈结果消息

客户端订阅获取设备电池电压结果消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/battery_reply
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/battery_reply
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
    "msgId": "1651211849119",
    "voltage": 410
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一
3	voltage	Integer		电池电压的 100 倍

3.10. 客户端发布更新设备 LED 状态消息

客户端发布更新 LED 状态消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/led
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/led
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "method": "led",
    "msgId": "1651211844116",
    "apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",
    "version": 1,
    "message": {
        "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
        "red": 255,
        "green": 0,
        "blue": 255,
    }
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	method	String	led	必选	方法
2	msgId	String	时间戳	必选	标记唯一
4	version	Integer	1	必选	版本号
5	message.mac	String	Mac	必选	设备 MAC 地址
6	message.red	Integer	0/255	可选	红灯灭/亮
7	message.green	Integer	0/255	可选	绿灯灭/亮
8	message.blue	Integer	0/255	可选	蓝灯灭/亮
9	apiKey	String		必选	ApiKey

3.11. 客户端订阅更新设备 LED 状态反馈结果消息

客户端订阅更新 LED 状态结果消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/led_reply
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/led_reply
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
    "msgId": "1651211844116",
    "result": 200
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一
3	result	Integer	200/400	成功/失败

3.12. 客户端发布设备重启消息

客户端发布设备重启消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/reboot
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/reboot
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "method": "reboot",
    "msgId": "1651211843741",
    "apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",
    "version": 1,
    "message": {
        "mac": ["D4:3D:39:17:42:F6"]
    }
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	method	String	reboot	必选	方法
2	msgId	String	时间戳	必选	标记唯一
4	version	Integer	1	必选	版本号
5	message.mac	ARRAY	Mac	必选	设备 MAC 地址
6	apiKey	String		必选	ApiKey

3.13. 客户端订阅设备重启反馈结果消息

客户端订阅设备重启结果消息 TOPIC 格式形式为

```
/client/${ApiKey}/action/reboot_reply
```

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

```
/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/reboot_reply
```

Message 信息的内容格式如下

```
{
    "mac": "D4:3D:39:17:42:F6",
    "msgId": "1651211843741",
    "result": 200
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	mac	String		设备 MAC 地址
2	msgId	String	时间戳	标记唯一
3	result	Integer	200/400	成功/失败

4. 客户端 HTTP 协议

4.1. HTTP 协议接口总览

通过 HTTP 协议发送设置消息

序号	Api	method	描述
1	/user/api/login	POST	登录系统
2	/user/api/rest/devices	GET	获取所有设备信息
3	/user/api/rest/devices/:id	GET	根据 id 获取单个设备信息
4	/user/api/rest/devices	POST	添加设备
5	/user/api/rest/devices/:id	DELETE	删除设备
6	/user/api/rest/devices/:id	PUT	更新设备信息
7	/user/api/rest/devices/mac/:mac	GET	根据 MAC 地址获取设备
8	/user/api/mqtt/publish/:mac/led	POST	设置设备 RGB 灯状态
9	/user/api/mqtt/publish/:mac/battery	POST	获取设备电池电量
10	/user/api/mqtt/publish/:mac/display	POST	更新屏幕图片
11	/user/api/mqtt/publish/:mac/reboot	POST	重启设备
12	/user/api/mqtt/publish/{:mac}/template/{:templateId}	POST	模板调用接口

4.2. 通过 HTTP 登录系统

API 接口

```
/user/api/login
```

JAVA 示例

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n    \"username\": \"admin\",\r\n
\"password\": \"admin123\"\r\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/login")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

返回结果


```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZjY1NmM2MDVjMTI2NjBk
```

ZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf27Ckr4pLMBLE3_7Cb6Btpal"
}
}

4.3. 通过 HTTP 获取所有设备信息

API 接口

```
/user/api/rest/devices
```

获取所有设备的 MAC 地址

```
/user/api/rest/devices?query=mac,ip
```

返回例程


```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "items": [
      {
        "_id": "630333b92f655aed61849d00",
        "mac": "D4:3D:39:1C:E4:CA",
        "ip": "192.168.1.123"
      },
      {
        "_id": "6341242ec977ff50b3d47106",
        "mac": "D4:3D:39:1C:8C:C4",
        "ip": "192.168.1.6"
      },
      {
        "_id": "636091515df509d3871e2f35",
        "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C",
        "ip": "192.168.1.110"
      }
    ],
    "total": 3
  }
}
```


消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	code	Integer		结果
2	data.items	Array		查询的数据数组
3	data.total	Integer		查询总数值

JAVA 示例

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
Request request = new Request.Builder()
  .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/rest/devices?query=mac,ip")
  .method("GET", null)
   .addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj
Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf
27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

4.4. 通过 HTTP 设置设备 RGB 灯状态

URL 格式为

```
/user/api/mqtt/publish/:mac/led
```

JSON 数据

```
{
    "red": 0,
    "green": 0,
    "blue": 0,
}
```

JSON 字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	red	Integer	0/255	可选	红色灯灭/亮
2	green	Integer	0/255	可选	绿色灯灭/亮
3	blue	Integer	0/255	可选	蓝色灯灭/亮

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n    \"red\": 255,\r\n    \"green\":
0,\r\n    \"blue\": 0\r\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/led")
  .method("POST", body)
   .addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj
Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf
27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
```

```
Response response = client.newCall(request).execute();
```

反馈结果

```
{
  "code": 20000,
  "data": {
    "msgId": "1671010167925",
    "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"
  }
}
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	code	Integer		结果
2	data.msgId	String		消息唯一标识
3	data.mac	String		设备 MAC 地址

4.5. 通过 HTTP 获取设备电池电压

URL 格式为

```
/user/api/mqtt/publish/:mac/battery
```

JSON 数据无

备注：:mac 为设备 MAC 地址

4.6. 通过 HTTP 更新设备屏幕图片

URL 格式为

```
/user/api/mqtt/publish/:mac/display
```

JSON 数据

```
{
  "algorithm": "floyd-steinberg",
  "imgsrc": "https://t7.baidu.com/it/u=2141219545,3103086273&fm=193&f=GIF"
}
```

JSON 字段说明

序号	字段	值类型	值	选项	描述
1	algorithm	String		可选	如果没有，则系统默认算法
2	imgsrc	String		可选	1.如果没有，则系统默认图片 2.图片转成 base64 格式 3.图片下载地址

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
```

```
        .build();
      MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
      RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n\"algorithm\": \"floyd-steinberg\
",\r\n\"imgsrc\": \"https://t7.baidu.com/it/u=2141219545,3103086273&fm=193&f=GIF\"\r\n}");
      Request request = new Request.Builder()
        .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/display")
        .method("POST", body)
         .addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj
Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf
27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")
        .addHeader("Content-Type", "application/json")
        .build();
      Response response = client.newCall(request).execute();
```

返回结果

```
      {
        "code": 20000,
        "data": {
          "msgId": "1671010491574",
          "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"
        }
      }
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	code	Integer		结果
2	data.msgId	String		消息唯一标识
3	data.mac	String		设备 MAC 地址

4.7. 通过 HTTP 重启设备

URL 格式为

```
      /user/api/mqtt/publish/:mac/reboot
```

JSON 数据无

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

```
      OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
        .build();
      MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
      RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
      Request request = new Request.Builder()
        .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/reboot")
        .method("POST", body)
```

```
        .addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZjY1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")
        .build();
      Response response = client.newCall(request).execute();
```

返回结果

```
    {
      "code": 20000,
      "data": {
        "msgId": "1671010699826",
        "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"
      }
    }
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	code	Integer		结果
2	data.msgId	String		消息唯一标识
3	data.mac	String		设备 MAC 地址

4.8. 通过 HTTP 调用模板显示接口

URL 格式为

```
    /user/api/mqtt/publish/{:mac}/template/{:templateId}
```

a). mac 为标签的 MAC 地址，例如：D4:3D:39:1C:8C:C4

b). templateId 为制作的模板的 ID 号，例如：6347e877ac6dda127fb5fd11

JSON 数据

```
      {
            "tid": "6347e877ac6dda127fb5fd11",
            "tname": "会议模板",
            "data": {
                "标题": "A2107",
                "网址": "www.xxxx.cn",
                "内容": "成小明：9:00-12:00"
          }
        }
```

JSON 字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	tid	String		模板的 ID
2	tname	String		模板名称
3	data	Object		模板数据

JAVA 示例

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"tid\":\"637212b0c75c505d70807400\",\"tname\":\"测试模板\",\"data\":{\"text-0\":\"张三丰\",\"text-0-1\":\"深圳某某有限责任公司\"}}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:8C:C4/template/637212b0c75c505d70807400")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZjY1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY2NjI1NjAyOX0.cB4_tWv7i6JK5HGPjCyQ0Yq9NIvGrhS0hll3iqAm9hE")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

返回结果

```
{
        "code": 20000,
        "data": {
            "mac": "D4:3D:39:1C:8C:C4",
            "msgId": "1666259624740"
        }
    }
```

消息字段说明

序号	字段	值类型	值	描述
1	code	Integer		结果
2	data.msgId	String		消息唯一标识
3	data.mac	String		设备 MAC 地址