KARTA PACIENTA ON-LINE · POSTUP

Nový telefon pro Kartu pacienta

Aligator S6600 · tovární reset, QR kód, kabel, zapnutí kiosku · asi 8 minut na telefon

Co potřebujete: telefon, datový kabel USB (ne jen nabíjecí, bez redukce), Mac s otevřeným QR kódem v prohlížeči (soubor provisioning-qr.html) a Terminál.

Nejdůležitější: v kroku 3 potvrdit připojení kabelu na obou stranách – na Macu „Povolit připojení příslušenství“ a na telefonu „Povolit ladění USB“ (zaškrtnout Vždy povolit). Bez toho skript telefon nevidí.

1. Tovární reset telefonu

1. Telefon vypnout. Držet zároveň zeslabení hlasitosti + zapínací tlačítko, dokud se neobjeví nabídka.
2. Tlačítky hlasitosti vybrat **Wipe data / factory reset**, potvrdit zapínacím tlačítkem, potvrdit **Factory data reset**, pak **Reboot system now**.

Jde to i z nastavení telefonu: Nastavení → Systém → Resetovat → Vymazat všechna data.

2. QR kód

1. Po restartu je na displeji uvítací obrazovka (volba jazyka). **Nic nevyplňovat.**
2. Klepnout **6× rychle za sebou** na prázdné místo obrazovky. Spustí se skener.
3. Namířit **zadní** kameru na QR kód na obrazovce Macu (20–30 cm, kód zvětšit přes celou obrazovku). Telefon se sám připojí k Wi-Fi, stáhne aplikaci a ukáže „Nastavování zařízení“.
4. Počkat, až skončí. **Vrátí se zpět na skener – u tohoto telefonu je to normální**, aplikace už je uvnitř. Nic dalšího neskenovat.

3. Kabel – potvrdit na Macu i na telefonu

1. Připojit telefon kabelem k Macu.
2. **Na Macu** se objeví dotaz „Povolit připojení příslušenství?“ → **Povolit**.
3. **Na telefonu** se objeví dotaz „Povolit ladění USB?“ → zaškrtnout **Vždy povolit z tohoto počítače** a klepnout **Povolit**. Když se dotaz neukáže, kabel odpojit a znovu připojit.

4. Dokončení na Macu Jindřicha Hegmona (zatím)

Kdo to dělá: tento krok dělá až do odvolání Jindřich Hegmon na svém Macu (je tam Android Studio, repozitář i QR kód). Časem přejde na některého z kolegů; tento návod dostáváte e-mailem už teď, aby postup neznal jen Jindřich a Claude.

Na Macu otevřít Terminál (Launchpad → Terminál), vložit tento řádek a stisknout Enter:

```
cd ~/Documents/Claude/Projects/CLB-Kartapacienta && ./android/dokoncit-telefon.sh
```

Skript sám počká na telefon; když něco chybí, napíše, co potvrdit (dotaz na telefonu, kabel). Na konci napíše **„Hotovo – telefon se restartuje“**.

5. Zapnutí kiosku

1. Po restartu naběhne plocha telefonu. Klepnout na ikonu **Karta pacienta**.
2. Aplikace se zamkne do kiosku: zmizí tlačítka Domů a Přehled, ukáže se okno **Spárovat telefon s průkazem**. Hotovo – od té chvíle telefon po každém zapnutí startuje rovnou do karty.

6. Při předání pacientovi

1. V centrální aplikaci u pacienta: **Telefon a PINy → Spárovat telefon** → na telefonu **Načíst QR kód fotoaparátem** (nebo opsat kódy).

2. Servisní menu telefonu (5× klepnout do levého horního rohu, servisní PIN) → **Zhasínání displeje** nastavit podle potřeby.

Když se něco nedaří

Co se děje	Co udělat
Po 6 klepnutích se skener neobjeví	Klepat rychleji na jedno místo; funguje jen na úplně první obrazovce po resetu.
Telefon nečte QR kód	Zvětšit kód na obrazovce, zadní kamera, 20–30 cm, chvíli podržet.
Skript píše „telefon není vidět“	Jiný kabel nebo port; na Macu povolit příslušenství; odpojit a připojit.
Skript píše „čeká na potvrzení“	Na telefonu potvrdit dotaz „Povolit ladění USB?“.
Skript píše „NENÍ správcem zařízení“	Zavedení neproběhlo: zopakovat krok 1 a 2.
Po klepnutí na ikonu se kiosk nezapne	Napsat Jindřichovi (jindrich.hegmon@centrumlb.cz), pošle výpis z telefonu.