

1400 Mise au point

Mise au point

1410 Mise au point de la saisie.

1411 La première version utilisait la gestion écran du TRS 80 et a été rapidement menée à bien. Cependant, après la transformation hard, il est apparu que le sous-programme de gestion écran utilisait non pas l'ASCII mais un code particulier auquel il manquait les bits de poids fort qui étaient restitués par hard par un « ou » logique.

De plus, les capitales, au niveau clavier étaient restituées en position normale et les minuscules en position shift.

Deux solutions se présentaient :

a. rétablir en hard par un inverseur au moment de l'utilisation en minuscule

b. transcoder par logiciel tout caractère lu.

C'est finalement la seconde solution qui a été adoptée. En effet, il fallait de toute façon traiter les caractères particuliers tels que les lettres accentuées, flèches, commandes, ce qui empêchait un traitement direct du clavier, de plus dans la grande majorité des cas il s'agissait d'inverser un bit, le bit 5 ou 4 suivant s'il s'agissait du caractère alphabétique ou numérique. Un autre problème se posait : celui du zéro qui avait pour complément shift, l'espace. De ce fait par simple inversion, il était récupéré un espace à la place du zéro et un zéro pour l'espace ! La solution a consisté à prévoir en hard la substitution du code espace de la touche zéro en shift par un autre code inexistant, ce code correspondant à l'espace inséquable.

- 1115** Vu les deux façons d'obtenir le comptage de ligne, un léger problème de « synchronisation » est apparu en décodant par la même séquence, ce qui a été évité par un test supplémentaire.
- 1117** Le système d'échappement vers un aiguillage a évité bien des problèmes. Le traitement de suite édition ne devant être possible qu'après une édition, il a été prévu ce cas particulier.
- 1418** A l'origine, il était prévu l'édition du titre seul au moment de la lecture, ce qui permettrait de vérifier ce qui est lu.
- 1420** Correction du texte : la mise au point a été simplifiée par l'utilisation d'un indice écran qui permet de connaître la position relative du curseur par rapport au début écran mais aussi par rapport au début buffer affiché.

Le scrolling est provoqué par le curseur en fin d'affichage soit en index 0.

- 1423** Le remplacement du retour chariot par le code a été demandé pour plusieurs raisons :
- a. la saisie est faite « au kilomètre » et est traitée ensuite donc il n'y a pas lieu de revenir à la marge à ce niveau ;
 - b. problème de synchro magnétophone ;
 - c. facilité de correction.

- 1424** Rien à signaler sur l'insertion qui a été traitée en deux temps :
- a. saisie en bas de l'écran ;
 - b. recopie en insertion.

1430

Mise au point du traitement.

Pour faciliter celle-ci, la matrice d'édition a été simulée sur écran.

Les avantages sont les suivants :

a. contrôle direct du travail effectué ;

b. vérification du fonctionnement des test de dépassement. A ce sujet, de ne pas avoir prévu le cas 0, le transfert de 0 élément s'est traduit par 0-1 soit transfert de 255.

La méthode propre au Z80 du CPIR, commande de recherche bouclant sur elle-même, ou LDIR, ont demandés des ajustements de pointeurs à causes des intervalles, blanc de fin de ligne et décalage inhérent à cette instruction.

1440

L'édition étant faite sur IBM par action d'électro-aimant un programme de simulation à été créé.

Celui-ci représente sur écran les graphiques blancs pleins pour un électro-aimant actionnés et tronqués pour un électro-aimant au repos.

Le transcodage fait par table est donc facilement vérifié. Aucun problème à ce niveau.