NET-002 能连上但全无响应：单元号（Unit ID）错

编号：NET-002

分类：connection 严重度：major

关键词：单元号 / Unit ID / 从站地址 / 无响应 / UID

现象与根因：TCP 模式下 MBAP 的 Unit ID
与从站期望不一致时，部分设备直接丢弃报文而不回异常响应，表现为静默超时。

报文（发送）：000100000006010300000001

报文解析：UID=01

排查步骤：

1. 确认设备手册要求的 Unit ID（串口网关场景通常是下游从站地址）

2. 纯 TCP 设备通常要求 UID=0 或 1，逐个试

3. 抓包确认是否真的没有回包

处置措施：把 Unit ID 改成设备期望值。

规范依据：Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b（MBAP 中 Unit ID 的用法）

复现方式：把 UID 从 1 改成 9（不存在的从站）