

	0.96寸OLED模块接口定义	
排针引脚编号	功能	备注
1	VCC3.3V	电源正3.3V
2	GND	电源负极
3	D1	数据口/SPI串口SDIN
4	D0	数据口/SPI串口SCLK
5	D3	数据口
6	D2	数据口
7	D5	数据口
8	D4	数据口
9	D7	数据口
10	D6	数据口
11	WR	写数据
12	RD	读数据
13	RES	复位
14	A0	A0=1 数据/ A0=0命令
15	CS	CS 片选 低电平有效
16	C86	C86=1 8080并口模式 C86=0 SPI接口模式（可由内部跳线连接）