

MaTBC-Model 100 GPU 托架線束固定與功能檢查作業指導書 (MPI)

1. 文件控制与管制信息 (Document Control Header)

文件編號 (MPI ID): MPI-WNW-MaTBC-Model100-L10-010

DOC_ID: 1095854

產品型號 (Model): MaTBC-Model 100 GPU Tray Cable Retention Module

SKU: NV-MaTBC100-72R-A3

適用站別 (Station): L10 GPU Tray Integration Station

STATION_ID: ST_L10_LC_04

版本 /ECN 編號: Rev. C1 / ECN-20260809-034

作業資格 (Skill Level): L2 Certified Assembly Technician

防靜電 / 安規等級: ESD Class 1A / Functional Pre-check

ESD_REQ: YES

2. 工具、设备与物料规范 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材与物料清单 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 712-MaTBC100-TRAY-01 | GPU Tray Assembly | Qty: 1
- [BOM Item 2] P/N: 610-CBL-004 | Flexible Signal Harness | Qty: 2
- [BOM Item 3] P/N: 720-CLIP-019 | Retention Clip Kit | Qty: 4
- [BOM Item 4] P/N: 900-LBL-002 | Assembly Label | Qty: 2

2.2 工具与设备校准标准 (Tooling & Calibration)

- 線束固定治具: 用於確認線束長度與走向
- 功能測試器: 進行訊號與電源通路驗證
- 手動拉拔測試器: 確保接頭無鬆動

3. 标准作业步骤与管制点 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 線束整形與定位 (Harness Routing)

- 將線束依照治具定位槽整形，避免重疊與打結。
- 確認所有線束長度足夠且留白裕度符合規範。
- 作業前確認接頭與插槽之型號與序號一致。

STEP 2.0 | 固定夾與卡樺安裝 (Clip Installation)

- 依序安裝固定夾，確保線束無懸空與拉扯。
- 卡樺安裝後確認無明顯傾斜與位移。
- 所有固定點需與支架平行且對稱。

STEP 3.0 | 接頭插接與拉拔確認 (Connector Seating)

- 將訊號與電源接頭依照標示方向插入對應插座。
- 完成後執行 5 kgf 拉拔測試，確認無鬆脫。
- 若有異音或阻力異常，需重新檢查插座與端子。

STEP 4.0 | 功能測試與標籤貼附 (Functional Test)

- 執行功能測試，確認訊號通路與電源通路均正常。
- 確認標籤貼附位置正確且可見。
- 結果輸入 MES 後方可進入下一工程。

4. 判定标准与品质管制 (Pass/Fail Criteria)

- 線束固定點數量與間距須符合治具標準。
- 接頭拉拔後不得出現鬆脫或脫位。
- 功能測試結果必須為 PASS。