DSP da inversa de G_c (16 x 16), por formato e modo
Estimativa da C synthesis do Vitis HLS, XCU50-FSVH2104-2-E, 100 MHz, sem diretivas
Não depende do par (N, portadora), da configuração nem do número de iterações
Fundo laranja no rótulo: o modo mais barato, comparando do formato com menos bits para o de mais

DSP

75 a 100	100 a 125	125 a 150	150 a 175	175 a 200	200 a 225
225 a 250	250 a 275	mais barato			

DSP: TDLA30-5, TDLA30-75, TDLA30-300 e TDLC300-100

Quantização	Estouro	<24,12>	<28,12>	<30,14>	<34,14>
AP_TRN	AP_SAT	90	112	184	212
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	252
	AP_WRAP	102	137	211	242
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_TRN_ZERO	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	250
	AP_WRAP	94	121	193	222
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_RND	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	252
	AP_WRAP	102	137	211	242
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_RND_ZERO	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	250
	AP_WRAP	94	121	193	222
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_RND_MIN_INF	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	250
	AP_WRAP	106	142	220	252
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_RND_INF	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	250
	AP_WRAP	94	121	193	222
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252
AP_RND_CONV	AP_SAT	106	132	220	252
	AP_SAT_ZERO	106	142	220	252
	AP_SAT_SYM	106	132	220	250
	AP_WRAP	106	142	220	252
	AP_WRAP_SM	106	132	220	252

DSP: TDLB100-400

Quantização	Estouro	<22,10>	<26,10>	<32,12>	<36,12>
AP_TRN	AP_SAT	82	108	196	220
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	250
	AP_SAT_SYM	98	128	232	260
	AP_WRAP	94	123	223	250
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_TRN_ZERO	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	260
	AP_SAT_SYM	98	128	230	256
	AP_WRAP	86	113	205	230
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_RND	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	260
	AP_SAT_SYM	98	128	232	260
	AP_WRAP	94	123	223	250
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_RND_ZERO	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	260
	AP_SAT_SYM	98	128	230	256
	AP_WRAP	86	113	205	230
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_RND_MIN_INF	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	250
	AP_SAT_SYM	98	128	230	256
	AP_WRAP	98	128	232	260
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_RND_INF	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	260
	AP_SAT_SYM	98	128	230	256
	AP_WRAP	86	113	205	230
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260
AP_RND_CONV	AP_SAT	98	128	232	260
	AP_SAT_ZERO	98	128	232	260
	AP_SAT_SYM	98	128	230	256
	AP_WRAP	98	128	232	260
	AP_WRAP_SM	98	128	232	260