Configuração 8: M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, QPSK
Perda de SNR do BCD-MMSE (iter 4) em SER = 10^{-2}, em dB, em relação à referência ideal (float64); × = não chega a 10^{-2} nas SNRs simuladas
Fundo laranja no rótulo: o modo com o melhor resultado (estouro: pela varredura de I; quantização: pela varredura de F), comparando de menos bits para mais, sem contar a coluna em que tudo é zero
Faixa "x a y": o outro modo muda o valor (a quantização no mapa de I, o estouro no mapa de F); se os dois extremos têm cores diferentes, a célula é dividida na diagonal (em cima, a cor do menor; embaixo, a do maior)
Embaixo da perda: maior ocupação da XCU50 entre LUT, DSP, FF e BRAM (síntese HLS, sem diretivas), no mesmo formato e modo; sem número onde o formato e o modo não foram sintetizados

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8	10	12	14
AP_SAT	× 5.5 a 6.6%	× 6.0 a 7.2%	× 6.1 a 7.2%	0.93 6.1 a 7.3%	0.00 6.2 a 7.3%
AP_SAT_ZERO	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.67 7.2 a 7.3%	0.00 7.7 a 7.8%
AP_SAT_SYM	× 6.5 a 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.93 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_WRAP	× 5.8 a 6.6%	× 6.3 a 7.2%	5.50 a 5.52 6.4 a 7.2%	0.45 a 0.46 6.4 a 7.3%	0.00 6.9 a 7.8%
AP_WRAP_SM	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.99 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-5: N = 192, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	× 1.7 a 1.8%	4.60 1.9 a 2.1%	0.33 2.0 a 2.2%	0.03 3.1 a 3.7%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	× 1.9 a 2.3%	1.72 2.0 a 2.5%	0.02 3.2 a 3.7%
AP_RND	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.7 a 2.1%	2.58 2.0 a 2.3%	0.15 2.1 a 2.4%	0.01 3.5 a 3.7%
AP_RND_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.58 1.9 a 2.3%	0.15 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_MIN_INF	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.8 a 2.1%	2.57 2.1 a 2.3%	0.15 2.2 a 2.4%	0.01 3.7%
AP_RND_INF	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.57 1.9 a 2.3%	0.15 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_CONV	×	×	× 1.6 a 2.0%	× 1.8 a 2.1%	2.58 2.1 a 2.3%	0.15 2.2 a 2.5%	0.01 3.7%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8	10	12	14
AP_SAT	× 5.5 a 6.6%	× 6.0 a 7.2%	× 6.1 a 7.2%	0.91 6.1 a 7.3%	0.00 6.2 a 7.3%
AP_SAT_ZERO	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.71 7.2 a 7.3%	0.00 7.7 a 7.8%
AP_SAT_SYM	× 6.5 a 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.91 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_WRAP	× 5.8 a 6.6%	× 6.3 a 7.2%	5.47 6.4 a 7.2%	0.00 6.4 a 7.3%	0.00 6.9 a 7.8%
AP_WRAP_SM	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.93 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-75: N = 192, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	× 1.7 a 1.8%	4.78 1.9 a 2.1%	0.47 2.0 a 2.2%	0.03 3.1 a 3.7%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	× 1.9 a 2.3%	1.75 2.0 a 2.5%	0.03 3.2 a 3.7%
AP_RND	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.7 a 2.1%	2.55 2.0 a 2.3%	0.17 2.1 a 2.4%	0.01 3.5 a 3.7%
AP_RND_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.56 1.9 a 2.3%	0.17 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_MIN_INF	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.8 a 2.1%	2.58 2.1 a 2.3%	0.17 2.2 a 2.4%	0.01 3.7%
AP_RND_INF	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.56 1.9 a 2.3%	0.17 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_CONV	×	×	× 1.6 a 2.0%	× 1.8 a 2.1%	2.57 2.1 a 2.3%	0.17 2.2 a 2.5%	0.01 3.7%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Estouro	6	8	10	12	14
AP_SAT	× 5.5 a 6.6%	× 6.0 a 7.2%	× 6.1 a 7.2%	1.59 6.1 a 7.3%	0.00 6.2 a 7.3%
AP_SAT_ZERO	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.70 a 0.74 7.2 a 7.3%	0.00 7.7 a 7.8%
AP_SAT_SYM	× 6.5 a 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	1.59 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_WRAP	× 5.8 a 6.6%	× 6.3 a 7.2%	5.50 6.4 a 7.2%	0.31 6.4 a 7.3%	0.00 6.9 a 7.8%
AP_WRAP_SM	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	1.00 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLA30-300: N = 168, f_c = 28 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	× 1.7 a 1.8%	5.04 1.9 a 2.1%	0.52 2.0 a 2.2%	0.04 3.1 a 3.7%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	× 1.9 a 2.3%	1.92 2.0 a 2.5%	0.04 3.2 a 3.7%
AP_RND	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.7 a 2.1%	2.73 2.0 a 2.3%	0.20 2.1 a 2.4%	0.01 3.5 a 3.7%
AP_RND_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.73 1.9 a 2.3%	0.20 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_MIN_INF	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.8 a 2.1%	2.77 2.1 a 2.3%	0.20 2.2 a 2.4%	0.01 3.7%
AP_RND_INF	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.77 1.9 a 2.3%	0.20 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%
AP_RND_CONV	×	×	× 1.6 a 2.0%	× 1.8 a 2.1%	2.73 2.1 a 2.3%	0.20 2.2 a 2.5%	0.01 3.7%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8	10	12	14
AP_SAT	× 5.5 a 6.6%	× 6.0 a 7.2%	× 6.1 a 7.2%	0.95 6.1 a 7.3%	0.00 6.2 a 7.3%
AP_SAT_ZERO	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.67 7.2 a 7.3%	0.00 7.7 a 7.8%
AP_SAT_SYM	× 6.5 a 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.95 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_WRAP	× 5.8 a 6.6%	× 6.3 a 7.2%	× 6.4 a 7.2%	0.29 a 0.31 6.4 a 7.3%	0.00 6.9 a 7.8%
AP_WRAP_SM	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	× 7.1 a 7.2%	0.97 7.2 a 7.3%	0.00 7.2 a 7.3%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLC300-100: N = 132, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16	20
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	× 1.7 a 1.8%	4.91 1.9 a 2.1%	0.47 2.0 a 2.2%	0.04 3.1 a 3.7%	0.00 3.6 a 4.2%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	× 1.9 a 2.3%	2.16 2.0 a 2.5%	0.10 3.2 a 3.7%	0.00 3.7 a 4.2%
AP_RND	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.7 a 2.1%	2.86 2.0 a 2.3%	0.23 2.1 a 2.4%	0.01 3.5 a 3.7%	0.00 4.1 a 4.2%
AP_RND_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.86 1.9 a 2.3%	0.23 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%	0.00 3.7 a 4.2%
AP_RND_MIN_INF	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.8 a 2.1%	2.86 2.1 a 2.3%	0.23 2.2 a 2.4%	0.01 3.7%	0.00 4.2%
AP_RND_INF	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.86 1.9 a 2.3%	0.23 2.0 a 2.5%	0.01 3.2 a 3.7%	0.00 3.7 a 4.2%
AP_RND_CONV	×	×	× 1.6 a 2.0%	× 1.8 a 2.1%	2.86 2.1 a 2.3%	0.23 2.2 a 2.5%	0.01 3.7%	0.00 4.2%

Bits fracionários F (I = 14)

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Estouro	6	8	10	12
AP_SAT	× 5.5 a 6.6%	× 6.0 a 7.2%	2.55 6.1 a 7.2%	0.00 6.1 a 7.3%
AP_SAT_ZERO	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	2.51 7.1 a 7.2%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_SAT_SYM	× 6.5 a 6.6%	× 7.1 a 7.2%	2.55 7.1 a 7.2%	0.00 7.2 a 7.3%
AP_WRAP	× 5.8 a 6.6%	× 6.3 a 7.2%	2.42 6.4 a 7.2%	0.00 6.4 a 7.3%
AP_WRAP_SM	× 6.6%	× 7.1 a 7.2%	2.69 7.1 a 7.2%	0.00 7.2 a 7.3%

Bits inteiros I (F = 32)

TDLB100-400: N = 24, f_c = 3,5 GHz

Quantização	4	6	8	10	12	14	16	20	24
AP_TRN	×	×	× 1.5 a 1.7%	× 1.7 a 1.8%	2.66 1.9 a 2.1%	0.25 2.0 a 2.2%	0.00 3.1 a 3.7%	0.00 3.6 a 4.2%	0.00 5.5 a 6.6%
AP_TRN_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	× 1.9 a 2.3%	3.33 2.0 a 2.5%	0.91 3.2 a 3.7%	0.05 3.7 a 4.2%	0.00 5.8 a 6.6%
AP_RND	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.7 a 2.1%	2.48 2.0 a 2.3%	0.32 2.1 a 2.4%	0.02 3.5 a 3.7%	0.00 4.1 a 4.2%	0.00 6.3 a 6.6%
AP_RND_ZERO	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.49 1.9 a 2.3%	0.32 2.0 a 2.5%	0.02 3.2 a 3.7%	0.00 3.7 a 4.2%	0.00 5.8 a 6.6%
AP_RND_MIN_INF	×	×	× 1.6 a 1.9%	× 1.8 a 2.1%	2.49 2.1 a 2.3%	0.32 2.2 a 2.4%	0.02 3.7%	0.00 4.2%	0.00 6.5 a 6.6%
AP_RND_INF	×	×	× 1.4 a 2.0%	× 1.6 a 2.1%	2.49 1.9 a 2.3%	0.32 2.0 a 2.5%	0.02 3.2 a 3.7%	0.00 3.7 a 4.2%	0.00 5.8 a 6.6%
AP_RND_CONV	×	×	× 1.6 a 2.0%	× 1.8 a 2.1%	2.49 2.1 a 2.3%	0.32 2.2 a 2.5%	0.02 3.7%	0.00 4.2%	0.00 6.5 a 6.6%

Bits fracionários F (I = 14)