

P02-T10-O01 기존 Mesh 결과 재사용·적용 범위 표											
기존: P02-T09의 Coarse/Medium/Fine 저장 결과는 재실행하지 않고 재사용. P02-T10에서 Local Mesh를 새로 검증했으며, JunctionFine 추가split은 보존만 하고 최종 적용하지 않음.											
주의: Reference-Local JunctionFine은 목표 Vg=-0.4 V까지 GIDL sweep이 완료되지 않아 GIDL 정량 비교값을 기입하지 않음.											

구분	Mesh / 조건	출처 Task	P02-T10 재사용 여부	P02-T10 재실행 여부	주요 목적	GIDL @ Vg=-0.4 V (A)	Fine 대비 GIDL 차이	Runtime (s)	Grid Points	Elements	최종 적용 범위	근거 / 비교
기존 P02-T09 결과	Coarse	P02-T09	재사용	재실행 안 함	Mesh 민감도 추세 확인	3.27099E-14	+33.47%				비교 추세 확인용	P02-T09 저장 결과 재사용. P02-T10에서 새로 계산하지 않음.
기존 P02-T09 결과	Medium	P02-T09	재사용	재실행 안 함	중간 해상도 비교 및 비용 기준	2.92056E-14	+19.17%	321.40			Local 결과의 비교점	Local GIDL이 Medium과 매우 가까운 수준임을 확인하는 비교 기준.
기존 P02-T09 결과	Fine 0.5	P02-T09	재사용	재실행 안 함	GIDL/BTBT 정밀 reference	2.45069E-14	0.00%	1008.88	2843	5430	GIDL/BTBT 정밀 검증 reference	최종 baseline 자체가 아니라 정밀 물리량 검증용 reference로 유지.
P02-T10 신규 검증	기존 Local Mesh	P02-T10	해당 없음	검증 실행 완료	후속 Phase 일반 2D screening baseline	2.93985E-14	+19.96%	668.94	1825	3454	최종 채택: 일반 2D baseline	Fine 대비 E-field 재현은 우수. GIDL/BTBT 절대값은 Fine reference와 함께 해석.
P02-T10 추가 검증	Reference-Local JunctionFine v1	P02-T10	해당 없음	1조건 추가 검증	Junction Mesh 추가 split 민감도 확인			3087.76	2424	4630	최종 적용 X / 기록 보존	Mesh 생성은 성공했으나 GIDL sweep이 0 V 근처에서 수렴 실패하여 -0.4 V 미도달.

색상	의미
녹색 행	Fine 0.5 = 정밀 reference
파란 행	Local Mesh = 일반 2D baseline 최종 채택
주황 행	JunctionFine = 추가 split 검증, 최종 적용 X