1. 1001 1100 + 1110 0101 = （1）1000 0001

CF = 1 PF = 1 AF = 1 ZF = 0 SF = 1 OF= 0

2.

逻辑地址:程序中指定的地址,由段地址和偏移地址组成,例如 CS:IP。

物理地址：存储器的实际地址，由 8086 的段地址和偏移地址通过公式计算得到。

物理地址计算：物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址。将段地址(2进制)左移 4 位后加上偏移地址即可得到物理地址。

3.

段地址 CS=1200H 左移 4 位得到 12000H。

物理地址 = 12000H + 4000H = 16000H。

CS 和 IP 是否唯一：不唯一。因为不同的段地址和偏移地址组合可能指向相同的物理地址。

4.

388H = 1A

389H = 65

38AH = 61

38BH = D7

38CH = 7B

38DH = 00

5.

MOV AX，0ABH

寻址方式：立即数寻址

物理地址：无

MOV AX，[100H]

寻址方式：直接寻址

物理地址：DS:0100H = 2000H × 10H + 100H = 20100H

MOV AX, VAL

寻址方式：直接寻址

物理地址：DS:0050H = 2000H × 10H + 50H = 20050H

MOV BX, [SI]

寻址方式：寄存器间接寻址

物理地址：DS:00A0H = 2000H × 10H + A0H = 200A0H

MOV AL, VAL[BX]

寻址方式：相对寄存器寻址

物理地址：DS:0050H + BX = 2000H × 10H + 0050H + 0100H =

20150H

MOV CL,[BX][SI]

寻址方式：基址变址寻址

物理地址：DS:BX + SI = 2000H × 10H + 0100H + 00A0H = 201A0H

MOV VAL[SI], BX

寻址方式：寄存器寻址

目标物理地址：DS:0050H + SI = 2000H × 10H + 0050H + 00A0H = 200F0H

源操作数无物理地址

MOV [BP][SI], 100

寻址方式：立即数寻址

目标物理地址：SS:BP + SI = 1500H × 10H + 0010H + 00A0H = 150B0H

源操作数无物理地址

6.

MOV AX，1800H

结果：AX = 1800H

MOV AX,BX

结果：AX = 0100H（BX 的内容）

MOV BX,[1200H]

物理地址：DS:1200H = 2000H × 10H + 1200H = 21200H

结果：BX = 4C2AH

MOV DX,1100[BX]

物理地址：DS:1100H + BX = 2000H × 10H + 1100H + 0100H = 21100H + 100H = 21200H

结果：DX = 4C2AH

MOV [BX][SI], AL

物理地址：DS:BX + SI = 2000H × 10H + 0100H + 0002H = 20102H

结果：20102H 处的数据变为 AL 的值，即 56H

MOV AX,1100 [BX] [SI]

物理地址：DS:1100H + BX + SI = 2000H × 10H + 1100H + 0100H + 0002H = 21202H

结果：AX = 65B7H