	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	CODIGO:	FOR-GLO-MAB-012				
		VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS	FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO		
			15	03	2023		

Nombre del equipo:	**Lampara de fotocurado**	Modelo:	**O-STAR**	Riesgo del equipo:	**IIA**
Marca:	**Woodpecker**			Clasificación del equipo:	**TRATAMIENTO Y MANTENIMIENT**

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO

Dispositivo médico de uso odontologico que adopta el principio de radiación de rayos para solidificar la resina foto sensible. Este dispositivo es utilizado para acelerar la restauración dental y solidificar diferentes manteriales que se utilizan en procedimientos odontologicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Peso: 108 g
2. Ergonomia: 10 Cm
3. Dimensiones: 23X23X204 mm
4. Longitud de onda: 385-515 nm
5. Intensidad de luz: Hasta 2700 mw/cm
6. Bateria: 2.000 mAh
7. 1 Pantalla OLED
8. Cabezal giratorio de 360º

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

1. El metodo de esterilización de fibra optica es en autoclave.
2. La temperetura de esterilización recomendada es: 121-135 Cº
3. Guarde la fibra optica en un lugar limpio, seco y ventilado.

PARTES DEL EQUIPO



1. Filtro de luz
2. Boton iniciar/ parar
3. Pantalla de unidad principal
4. Botón configuración de MODOS
5. Base de carga
6. Pantalla de base de carga
7. Radiometro

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Use las fundas protectoras entregadas por paciente.
2. Verifique antes de cada paciente que el lente óptico no tenga ningun residuo que pueda estar adherido al equipo.
3. Se recomienda dejar completar la carga siempre al 100% para cuidar el estado de la bateria.
4. Se recomienda iniciar las cargas del equipo cuando este se encuentre en **25%**
5. Para conectar el equipo, conecte el cabezal optico al cuerpo principal hasta que se escuche un click.
6. Verifique el modo en el que esta el equipo antes de iniciar.

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que la lampara se encuentre cargada lo suficiente.
2. Verifique que la fibra se encuentre en buen estado.
3. Seleccione el botón de configuración para seleccionar el MODO de trabajo deseado.
4. Al momento de usar la lampara, ubique la fibra en la boca del paciente y seleccione el botón de encender para iniciar a emitir luz.
5. El equipo cuenta con un sonido de acuerdo a lo programado para que el paciente solo se exponga lo necesario.
6. Al finalizar, ubique el equipo nuevamente en la base de carga.

MODOS DE OPERACIÓN

Para seleccionar el MODO de operación del equipo, dejar undido el botón Nº 4 aproximadamente 2 segundos y seleccione el MODO programado:

1. MODO NORMAL: Se utiliza para polimerización de todas las recinas y cementos 5,10,15 o 20 Segundos.

2. MODO HIGH: Se utiliza para pre-cementaciones 3 0 5 Segundos.

3. MODO TURBO: Se utiliza para attachment y cerámicas 1 0 3 Segundos.

4. MODO ORTHO: Se utiliza para procedimientos en cementación y retenedores 3 0 5 Segundos.

5. MODO SOFT: Se utiliza para procedimientos adhesivos y lineer 5,10,15 0 20 Segundos.

6. MODO PULSE: Se utiliza indicado para procedimientos de fijación de retenedores 5,10,15 0 20 Segundos.

7. MODO CHECK: Se utiliza para procedimientos de diagnostico y detección de resinas, placas y caries.

Nota: En la pantalla de base de carga se visualizan los MODOS.

El dilegenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.

2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las caracteristicas del mismo y condiciones especiales si aplica

3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo

4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.

5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describrira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.

6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas

7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.