

TARPTAUTINIS Q KODAS

Tarptautinis Q kodas – tai trijų raidžių deriniai, kurių pirmoji yra Q raidė. Jei po Q kodo perduodamas klausimas, tai į tokį šaukinį turi būti duodamas atsakymas.

Santrumpa Reikšmė

QRA	Mano stotis vadinasi ...
QRG	Jūsų tikslus dažnis ... kHz (MHz)
QRH	Jūsų dažnis keičiasi
QRK	Jūsų signalų ryškumas ... (nuo 1 iki 5)
QRL	Aš užimtas, prašau netrukdyti
QRM	Man trukdo kitos stotys
QRN	Man trukdo atmosferiniai išlydžiai
QRO	Padidinkite siųstuvo galią
QRP	Sumažinkite siųstuvo galią
QRQ	Perdavinėkite greičiau
QRS	Perdavinėkite lėčiau
QRT	Nutraukite darbą siuntimo režimu
QRU	Aš jums neturiu ką pranešti
QRV	Aš pasiruošęs
QRW	Prašau pranešti ... , kad aš jį kviečiu dažniu ... kHz
QRX	Palaukite
QRZ	Jūs kviečia ...
QSA	Jūsų signalų stiprumas ... (nuo 1 iki 5)
QSB	Jūsų signalų stiprumas kinta
QSD	Jūsų manipuliacijoje yra defektų
QSK	Aš galiu jus priiminėti mano signalų pauzėse
QSL	Patvirtinu priėmimą
QSO	Aš galiu susisiekti su ...
QSP	Aš perduosiu ...
QSX	Aš klausausi ... kHz
QSY	Pakeiskite siuntimo dažnį (esant reikalui, nurodomas konkretus dažnis kHz)
QTC	Aš turiu jums pranešimą
QTH	Aš esu ... (nurodoma gyvenvietė)
QTR	Tikslus laikas
QUA	Aš turiu pranešimą (naujienu) nuo ...

FONETINĖ ABĖCĖLĖ

(lietuviška ir angliška, rekomenduota IARU)

A	Antanas	Alpha
B	Birutė	Bravo
C	Centras	Charlie
D	Danutė	Delta
E	Eglė	Echo
F	Feliksas	Foxtrot
G	Giedrius	Golf
H	Henrikas	Hotel
I	Irena	India
J	Jonas	Juliett
K	Kęstutis	Kilo
L	Leonas	Lima
M	Marytė	Mike
N	Nijolė	November
O	Ona	Oscar
P	Petras	Papa
Q	Kvebekas	Quebec
R	Romas	Romeo
S	Saulius	Sierra
T	Tomas	Tango
U	Uršulė	Uniform
V	Vytautas	Victor
W	Vašingtonas	Whiskey
X	Iksas	X-Ray
Y	Ygrekas	Yankee
Z	Zenonas	Zulu
Č	Česlovas	---
Š	Šarūnas	---

MORZĒS KODAS (ABĒCĒLĒ)

Apie 1830 metus Samuelis Morzē sukūrē informācijas kodavimo sistēmu, skirtu informācijai perduoti ilgū bei trumpu impulsu (paprastai vadinamu taškiem ir brūkšņiem) sekām. Ilgai vyravē radio ir kitose komunikāciju sritēs, Morzē kods šiuo metu naudojamas ekstremaliosē situācijose, radio švīturīuose, taip pat dar plačiai tebenaujamas radio mēgēju. Nors net ir iš radio mēgēju šiuo metu neberekalaujama mokēti dirbti Morzē kodu, jis tebenaujamas ir vis dar populiarus, nes esant labai silpnam ar trukdžių užgožtam signalui daug lengviau suprasti Morzē kodą nei perduodamą žmogaus kalbą ir lengviau bendrauti skirtingomis kalbomis kalbantiems operatoriams.

Morzē kodo simbolius sudaro taškai (ti) ir brūkšniai (taa). Brūkšniai tris kartus ilgesni už taškus. Simbolio viduje intervalų trukmė tarp taškų ir brūkšnių yra vieno taško ilgio, intervalai tarp simbolių (raidžių, skaičių) yra trijų taškų ilgio, intervalai tarp žodžių yra penkių–septynių taškų ilgio.

MORZĒS KODO RAIDĖS, SKAIČIAI, SKYRYBOS ŽENKLAI IR TARNYBINIAI SIMBOLIAI

A	ti taa	·-
B	taa ti ti ti	-···
C	taa ti taa ti	-·-·
D	taa ti ti	-··
E	ti	·
F	ti ti taa ti	··-·
G	taa taa ti	--·
H	ti ti ti ti	····
I	ti ti	··
J	ti taa taa taa	·---
K	taa ti taa	-·-
L	ti taa ti ti	···
M	taa taa	--
N	taa ti	-·
O	taa taa taa	---
P	ti taa taa ti	·--·
Q	taa taa ti taa	--·-
R	ti taa ti	·-·
S	ti ti ti	···
T	taa	-
U	ti ti taa	··-
V	ti ti ti taa	···-
W	ti taa taa	·--
X	taa ti ti taa	-··-
Y	taa ti taa taa	-·--
Z	taa taa ti ti	--··
Ą	ti taa ti taa	·-·-
Č	taa taa taa ti	---·
Š	taa taa taa taa	----

1	ti taa taa taa taa	·----
2	ti ti taa taa taa	··---
3	ti ti ti taa taa	···--
4	ti ti ti ti taa	····-
5	ti ti ti ti ti	····
6	taa ti ti ti ti	-····
7	taa taa ti ti ti	--···
8	taa taa taa ti ti	---··
9	taa taa taa taa ti	----·
0	taa taa taa taa taa	-----

Skaičius 9 ir 0, jei jie nėra sudedamoji šaukinio dalis, galima perduoti taip: 9 - taa ti, 0 - taa.

Laukite (AS)	ti taa ti ti ti	·-···
Pranešimo pabaiga (AR)	ti taa ti taa ti	·-·-
Ryšio pabaiga (SK)	ti ti ti taa ti taa	···-·-
Atsakykit (KN)	taa ti taa taa ti	-·--·
Skiriamasis ženklas (BT)	taa ti ti ti taa	-··-

Taškas [.]	ti taa ti taa ti taa	·-·-·
Kablelis [,]	taa taa ti ti taa taa	--··--
Klaustukas [?]	ti ti taa taa ti ti	··--··
Apostrofas [']	ti taa taa taa taa ti	·----·
Šauktukas [!]	taa ti taa ti taa taa	-·-·--
Įžambusis (arba pasvirasis) brūkšnys [/]	taa ti ti taa ti	-·-·-
Skliaustai [()]	taa ti taa taa ti taa	-·-·-·
Ampersandas [&]	ti ti ti ti ti	····
Dvitaškis [:]	taa taa taa ti ti ti	---···
Kabliataškis [;]	taa ti taa ti taa ti	-·-·-
Lygybė [=]	taa ti ti ti taa	-··-
Trupmenos ženklas (DN)	taa ti ti taa taa	-··--
Trupmenos brūkšnelis (matematikoje)	taa ti ti taa ti	-·-·-
Brūkšnys [–]	taa ti ti ti ti taa	-····-
Pabraukimo ženklas [_]	ti ti taa taa ti ti taa	··--··-
Kabutės [“]	ti taa ti ti taa ti	·-·-·-
Dolerio ženklas [\$]	ti ti ti taa ti ti taa	···-·-
„Eta“ ženklas [@]	ti taa taa ti taa ti	·--·-

Šauktuko kodas šiuo metu nėra aiškiai nusistovėjęs.
Nuoširdžiausi linkėjimai – 73!

RADIJO MĖGĖJŲ SANTRUMPOS

Kodas	Atitikmuo	Kodo reikšmė
ABT	About	Apie, maždaug
AF	Africa	Afrika
AGN	Again	Vėl
AM	Ante Meridiem	Laikas iki vidurdienio
ANT	Antenna	Antena
AR	-	Perdavimo pabaiga
AS, ASIA	Asia	Azija
AS	-	Palaukite
BCNU	Be Seeing You	Iki susitikimo
BAD	Bad	Blogas, blogai
BEAM	Beam Antenna	Kryptinė antena
BEST	Best	Geriausi, geriausias
BK	Break	Nutraukite perdavimą
BOX	Box	Abonentinė pašto dėžutė
BUG	Bug	(Pusiau) automatinis raktas
B4	Before	(Ryšys) jau buvo
CALL	Call-Sign, Call	Šaukinys, šaukimas
CBA	Call-Book Address	Adresas, esantis šaukinių knygoje
CFM	Confirm	Patvirtinu
CHEERIO	Cheerio	Viso geriausio
CL	Closing The Station	Išjungiu stotį
CL	Call	Šaukinys
CONDX	Conditions	Bangų sklaidimo sąlygos
CONGRATS	Congratulations	Sveikinimai
CONTEST	Contest	Varžybos
CPY	Copy	Priimu
CQ	-	Visiems (bendras kvietimas)
CRD	Card	QSL kortelė
CU	See You	Iki susitikimo
CUAGN	See You Again	Iki naujo susitikimo
CUL	See You Later	Susitiksime vėliau
CW	Continuous Wave	Radijo telegrafas
DWN	Down	Žemyn (dažnio atžvilgiu)
DB	Decibell	Decibelas
DE	-	Nuo (duodamas prieš šaukinį)
DR	Dear	Brangus
DX	Long Distance	Tolima (reta) stotis (ryšys)
ES	And	Ir
EU	Europe	Europa
EX	Ex	Buvęs
FAIR	Fair	Geras, aiškus (oras)
FB	Fine Business	Puiku
FD	Field Day	Lauko diena
FM	Frequency Modulation	Dažnio moduliavimas
FM	From	Nuo
FOR, FR	For	Kam
FQ, FREQ	Frequency	Dažnis
GA	Good Afternoon	Laba diena
GB	Good Bye	Viso gero
GD	Good Day	Laba diena
GD	Good	Geras
GHZ	Gigahertz	Gigahercas
GL	Good Luck	Sėkmės
GM	Good Morning	Labas rytas
GMT	Greenwich Mean Time	Grinvičo laikas
GN	Good Night	Labos nakties
HAM	-	Radijo mėgėjas, turintis leidimą
siųstuvui laikyti		
HF	High Frequency	Aukštas dažnis

HI	-	Juokas
HPE	Hope	Tikiuosi
HPY	Happy	Laimingas
HQ	Headquarters	Būstinė
HR	Here	Čia
HRD	Heard	Girdėjau
HW	How	Kaip (reikalai)
HZ	Hertz	Hercas
I	I	Aš
IARU	International Amateur Radio Union	Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga
INFO	Information	Informacija
IRC	International Reply Coupon	Tarptautinis pašto sąjungos kuponas
IS	Is	Yra
ITU	International Telecommunication Union	Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga
K	-	Atsakykite
KC	Kilocycle	Kilohercas
KN	-	Prašau atsakyti tik kviečiamą stotį
KW	Kilowatt	Kilovatas
LID	A Poor Operator	Blogas (nepatyręs) operatorius
LOCAL	Local	Vietinis
LOG	Log-Book	Aparatinis žurnalas
LSB	Lower Sideband	Apatinė šoninė juosta
LSN	Listen	Klausau, klausykite
LTR	Letter	Laiškas
LUCK	Luck	Sėkmė
MC	Megacycle	Megahercas
ME	Me	Mane, man
MERRY	Merry (Christmas)	Linksmų (Kalėdų)
MGR	Manager	Vadybininkas
MSG	Message	Pranešimas
N, NO	No Copy, No	Nepriėmiau, ne
NA	North America	Šiaurės Amerika
NET	Network	Radijo mėgėjiškas tinklas
NEXT	Next	Kitas
NICE	Nice	Geras
NIL	Nothing	Nieko
NR	Near	Prie, šalia
NR	Number	Numeris
NW	Now	Dabar
OB, OC	Old Boy, Old Comrade	Draugas, kolega
OC	Oceania	Okeanija
OK	O.K.	Viskas gerai
OM	Old Man	Draugas, vyras
OPEN	Open	Atviras
OP, OPR	Operator	Operatorius
PA	Power Amplifier	Galios stiprintuvas
PACIFIC	Pacific Islands	Australija ir Okeanija
PACKET	Packet Radio	Skaitmeninis ryšys
PEP	Peak-Envelope-Power	Pikinė galia
PM	Post Meridiem	Laikas po vidurdienio
PSE	Please	Prašau
PWR	Power	Galia
QAA-QZZ	-	Q kodo santrumpos
R	Right	Teisingai
RX	Receiver	Radijo imtuvas
RFI	Radio Frequency Interference	Trukdžiai (buitiniam) imtuvams
RIG	Station Equipment	Stoties aparatūra
RNG	Running	Naudojama galia
RPRT	Report	Pranešimas
RPT	Repeat	Pakartoti
RST	Readability, Strength, Ton	Ryškumas, stiprumas, tonas
(telegrafo signalo įvertinimas)		
RTTY	Radio Teletype	Radijo teletaipas
SA	South America	Pietų Amerika

SAE	Self-addressed Envelope	Vokas su atgaliniu adresu
SAME	Same	Tas pats
SASE ženklų	Self-addressed Stamped Envelope	Vokas su atgaliniu adresu ir pašto
SKED	Schedule	Ryšys pagal susitarimą
SN	Soon	Greitai, netrukus
SRI	Sorry	Atsiprašau, gailiuosi
SSB	Single Sideband	Vienos šoninės juostos moduliavimas
SSTV	Slow-scan Television	Mėgėjiška lėtos skleistinės televizija
STN	Station	Radijo stotis
SU	See You	Iki susitikimo
SWL	Short Wave Listener	Radijo mėgėjas-stebėtojas
SWR	Standing Wave Ratio	Stovinčios bangos koeficientas
TEST	(Con)test	Bandymai, varžybos
TFC	Traffic	Radijo ryšys pagal grafiką
TKS	Thanks	Ačiū
TMR, TMW	Tomorrow	Rytoj
TNX	Thanks	Ačiū
TRCVR	Transceiver	Siųstuvas-imtuvas
TU	Thank You	Ačiū Jums
TVI	TV Interference	Trukdžiai televizijai
TX	Transmitter	Radijo siųstuvas
U	You	Jūs, Jums
UFB	Ultra FB	Labai puiku
UK	United Kingdom	Jungtinė Karalystė (D.Britanija)
UNLIS	Unlicensed Station	Neteisėtai veikianti radijo stotis
UR	Your	Jūsų
USB	Upper Sideband	Viršutinė šoninė juosta
UTC	Universal Time Co-ordinated	Tarptautinis laikas
VIA	Via	Per
VISO	-	Viso gero
VY	Very	Labai
W, WTTS	Watts	Vatai
WEAK	Weak	Silpnas (signalas)
WRK	Work	Darbas, dirbti
WW	Weather	Oras
XCVR	Transceiver	Siųstuvas-imtuvas
XMTR	Transmitter	Radijo siųstuvas
XUSE	Excuse	Atleiskite, atsiprašau
XYL	Ex YL	Žmona
YAGI	Yagi Antenna	Banginio kanalo tipo antena
YES	Yes	Taip
YL	Young Lady	Mergina, moteris
YOU	You	Jūs
Z	Zero Time	Laikas lygus GMT/UTC
73	-	Geriausio linkėjimai
88	-	Perduodama YL/XYL operatoriui
99	-	Aš nenoriu su Jumis palaikyti ryšio