

Configuração de Ambiente para Indústria 4.0

Preparando Hardware e Software para Integração Python-Arduino

Karina Casola

11 de maio de 2026

Requisitos Iniciais

Para iniciar nossa integração, precisamos garantir a base física e de sistema operacional.


-  **Arduino Uno R3:** O microcontrolador que atuará como nossa ponte física (Edge) para os sensores e atuadores.
-  **Cabo USB:** Essencial para transmissão de dados seriais e alimentação da placa.
-  /  /  **Drivers do Sistema Operacional:**
 - Placas originais geralmente são reconhecidas nativamente.
 - Placas compatíveis/clones podem exigir a instalação do driver **CH340** para que o computador reconheça a porta COM (Windows) ou ttyUSB (Linux).

O Firmware da Placa

O Pré-requisito Vital: O Firmware

Atenção: O Arduino **não entende Python nativamente**.

Para que a comunicação ocorra, é obrigatório gravar previamente um firmware (escrito em C/C++) na placa. Este firmware atuará como um **”tradutor”** do protocolo Firmata.



Sem o firmware, os comandos enviados pelo Python são ignorados pelo microcontrolador.

Qual firmware utilizar?


A escolha do firmware depende da complexidade do seu projeto e do meio de comunicação:

- **StandardFirmata:** O padrão absoluto. Ideal para Arduino Uno, Nano, Mega e projetos que usam comunicação direta via Cabo USB.
- **StandardFirmataWiFi / Ethernet:** Necessário se a comunicação com o Python for ocorrer via rede sem fio ou cabeada (usado em ESP8266, ESP32, ou Shields Ethernet).
- **ConfigurableFirmata:** Usado para integrações avançadas. Permite "montar" o firmware com bibliotecas específicas, como controle de Servomotores complexos ou protocolos I2C/SPI customizados.

Preparando a Placa

Configurações no Arduino IDE

Vamos preparar a placa carregando o firmware padrão via USB. Siga o fluxo abaixo na Arduino IDE:



Conclusão da Etapa Física

Pronto! Agora a placa está operando de forma "passiva", apenas escutando a porta serial e aguardando as ordens e lógicas ditadas pelo seu script Python.

Ambiente de Desenvolvimento Python

Preparando o Software (PC)

Com o hardware pronto, configuramos o ambiente de desenvolvimento:

- **Interpretador Python** instalado e adicionado ao PATH.
- **VS Code** (Visual Studio Code) como IDE de desenvolvimento.

Instalação das Bibliotecas Necessárias: Abra o terminal do seu VS Code e execute:

```
pip install pyfirmata2
pip install pandas
pip install scikit-learn
pip install paho-mqtt
```

**Nota: utilizamos `scikit-learn` para a IA e `paho-mqtt` para comunicação na camada de rede (IoT).*

Para validarmos a transmissão de dados para a nuvem/camada superior sem precisar codificar um servidor completo no primeiro momento, utilizaremos um cliente WebSocket público.

HiveMQ WebSocket Client

<https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/>

- **Utilidade:** Permite assinar (Subscribe) e publicar (Publish) tópicos em tempo real diretamente do navegador.
- **Objetivo na PoC:** Verificar se os dados processados pelo Python estão sendo transmitidos corretamente para a nuvem.