

Согласовано		Поз. обозначение	Наименование					Кол.	Примечание				
		A1	ЩАУ-ПШ. Навесной корпус СЕ со сплошной дверью 1200х800х300мм (ВхШхГ), IP 65, код R5CE1283					1	"ДКС"				
			Принципиальная электрическая схема электропитания щита										
		-0QS	Кулачковый переключатель в сборе, двухпозиционный 0-1 (Вкл-Выкл) с шагом 90°, трехполюсный, крепление в нескольких точках 32А, код К30-С003НР, с передней панелью 64х64 мм					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0QF1	Трехполюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 16А хар. С, iC60H С 16А 3Р, код A9F89316					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0QF2	Трехполюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 1А хар. С, iC60H С 1А 3Р, код A9F84301					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0HL1-3	Сигнальная лампа Нармону XB7 22 мм 230V AC зеленая, код XB7EV03MP					3	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0K1-3	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 230VAC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2P7					3	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0K1-3	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M					3	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0K1-3	Варистор 110...240VAC/DC, код RXM 021FP					3	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0XT:1-3	Linerгу проходной клеммный блок - 6,0мм ² 57А 1-уровневый 1х1 винтовой - серый, код NSYTRV62					3	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0XT:4	Linerгу проходной клеммный блок - 6,0мм ² 57А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет синий, код NSYTRV62BL					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-0XT:5	Linerгу проходной клеммный блок с заземлением - 6,0мм ² 57А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет желто-зеленый, код NSYTRV62PE					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		-XTL11, -XTL21, -XTL31, -XTN	Linerгу DS. Винтовой распределительный блок, 4Р, 125А, код LGY412548					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"				
		Взам. инв. №			Принципиальная электрическая схема электропитания 24В								
-GA	Блок питания БП120В-Д9-24С, 120Вт, 5А					1	"ОБЕИ"						
-0SF	Однополюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 2А хар. С, iC60H В 2А 1Р, код A9F83102					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"						
-0HL4	Сигнальная лампа Нармону XB7 22 мм 24VDC зеленая, код XB7EV03BP					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"						
-0K4	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD					1	"SCHNEIDER ELECTRIC"						
Подпись и дата								3КО.02.68-20-АК					
								Модернизация «Цеха утилизации помётно-подстилочной массы методом сжигания с последующей грануляцией» по адресу: РФ, Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжавино, ул. Поселковая 50					
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Линия (участок) подачи шрота			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Соловьев					Р	16.1						
Инв. № подл.		Проверил						Ерохин Д.			ЩАУ-ПШ. Перечень элементов.		
		ГИП						Дондуков					

АО "3КО"		
----------	--	--

		Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание
Согласовано		-0K4	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-0K4	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
			Принципиальная электрическая схема управления вибрационным мотором M1					
		-1QM	Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением TeSys GV2 0,16-0,25A, код GV2ME02				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1QM.1	Дополнительные контакты мгновенного действия Н0+Н3, код GVAN11				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1KM	Контактор TeSys 3P, 6A, Н0, кат. 24VDC, винтовой зажим, код LP1-K0610BD3				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1SF	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 1A хар. C, iC60H-DC C 1A 1P, код A9N61501				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1SA1-2	Кулачковый переключатель в сборе, трехпозиционный 1-0-2 с шагом 60°, однополюсный, крепление спереди через отверстия Ø16 или 22 мм, с передней панелью 30x30 мм, 10A, код K10B001UCH				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1K1-4	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD				4	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1K1-4	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M				4	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1K1-4	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB				4	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1HL1-2	Сигнальная лампа Нармону XB7 22 мм 24VDC зеленая, код XB7EV03BP				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1KT	Модульное реле с контактным выходом, 1 переключающий контакт, кат. 24VDC, функция Li: Периодическая последовательность импульсов с независимой настройкой длительности паузы и импульса (последовательность начинается с наличия импульса), код RE17RLMU				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1XT1:1-3	Linerгу проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24A 1-уровневый 1x1 винтовой - цвет красный, код NSYTRV22RD				3	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1XT1:4	Linerгу проходной клеммный блок с заземлением - 2,5мм ² 24A 1-уровневый 1x1 винтовой - цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-1XT2:1-2	Linerгу проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24A 1-уровневый 1x1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Взам. инв. №			Принципиальная электрическая схема управления вибрационным мотором M2					
		-2QM	Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением TeSys GV2 0,16-0,25A, код GV2ME02				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-2QM.1	Дополнительные контакты мгновенного действия Н0+Н3, код GVAN11				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-2KM	Контактор TeSys 3P, 6A, Н0, кат. 24VDC, винтовой зажим, код LP1-K0610BD3				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-2SF	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 1A хар. C, iC60H-DC C 1A 1P, код A9N61501				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
						3KO.02.68-20-AK		Лист
								16.2
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		-3К1-2	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К1-2	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К3-4	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 4 перекидных контакта 6 А, код RXM 4AB2BD	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К3-4	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S114M	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К3-4	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К5-6	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К5-6	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3К5-6	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3НЛ1	Сигнальная лампа Harmony XB7 22 мм 24VDC красная, код XB7EV04BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3НЛ2	Сигнальная лампа Harmony XB7 22 мм 24VDC зеленая, код XB7EV03BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3ХТ1:1-3	Lipergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет красный, код NSYTRV22RD	3	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3ХТ1:4	Lipergy проходной клеммный блок с заземлением - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Согласовано		-3ХТ2:1-2	Lipergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3ХТ3:1-2	Lipergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-3ХТ3:1-2	Lipergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
			Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем задвижки М4		
		-4QM	Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением TeSys GV2 0,40-0,63А, код GV2ME04	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4QM.1	Дополнительные контакты мгновенного действия Н0+Н3, код GVAN11	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Взам. инв. №		-4KM1-2	Трехполюсный реверсивный контактор общего назначения TeSys 3P, 6А, Н0, кат. 24VDC, винтовой зажим, код LP2-K0601BD3	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4KM1.1-2.1	Блок дополнительных контактов мгновенного действия 1Н0, 1Н3, код LA1-KN11	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4SF	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 1А хар. С, iC60H-DC С 1А 1P, код A9N61501	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Подпись и дата		-4SB	Кнопка аварийного отключения с фиксацией Ø22мм, с грибовидной головкой Ø40мм, контакт 1 НЗ, цвет красный, с возвратом - поворотом, код XB7ES542P	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4SA1	Кулачковый переключатель в сборе, трехпозиционный 1-0-2 с шагом 60°, однополюсный, крепление спереди через отверстия Ø16 или 22 мм, с передней панелью 30х30 мм, 10А, код K10B001UCH	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Инв. № подл.					
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.
3КО.02.68-20-АК					Лист
					16.4

		Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание
Согласовано		-4SA2	Кулачковый переключатель в сборе, трехпозиционный 2-0-1, с пружинным возвратом от 315° и от 45° в положение "0" однополюсный, крепление спереди через отверстие 22 мм, с передней панелью 45х45 мм, 12А, код K1B-006TCH				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K1-2	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K1-2	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K1-2	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K3-4	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 4 перекидных контакта 6 А, код RXM 4AB2BD				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K3-4	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S114M				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K3-4	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K5-6	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K5-6	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4K5-6	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4HL1	Сигнальная лампа Нормон XB7 22 мм 24VDC красная, код XB7EV04BP				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4HL2	Сигнальная лампа Нормон XB7 22 мм 24VDC зеленая, код XB7EV03BP				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4XT1:1-3	Линегу проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет красный, код NSYTRV22RD				3	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4XT1:4	Линегу проходной клеммный блок с заземлением - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4XT2:1-2	Линегу проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-4XT3:1-2	Линегу проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH				2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
	Взам. инв. №			Принципиальная электрическая схема контроля уровня в силосе №1-2				
		-5SF	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 2A хар. C, iC60H-DC C 2A 1P, код A9N61502				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-5HL1-6	Сигнальная лампа Нормон XB7 22 мм 24VDC синий, код XB7EV06BP				6	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-5HL7	Сигнальная лампа Нормон XB7 22 мм 24VDC зеленая, код XB7EV03BP				1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		-5K1-7	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD				7	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Подпись и дата		-5K1-7	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M				7	"SCHNEIDER ELECTRIC"
Инв. № подл.								
								Лист
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3КО.02.68-20-АК 16.5

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		-5K1-7	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	7	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT1:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT1:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT2:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT2:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT3:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT3:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT4:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT4:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT5:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT5:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
Согласовано		-5XT6:1-4	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	4	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-5XT6:5	Линегу проходной клеммный блок с заземлением – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет желто-зеленый, код NSYTRV22PE	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
			Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем винтового конвейера М5			
		-6QM	Трехполюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 10А хар. В, iC60H В 10А 3P, код A9F88310			
		-6QM.1	Контакт сигнализации положения «включено – отключено» iOF, переключающийся контакт CO, код A9A26924	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
Взам. инв. №		-6KM	Контактор TeSys 3P, 9А, НО, кат. 24VDC, винтовой зажим, код LP1-K0910BD3	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-6KM.1	Блок дополнительных контактов мгновенного действия 1НО, 1НЗ, код LA1-KN11	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
		-6UZ	Преобразователь частоты VFD015B43A/B (380В, 1.5кВт, 4.2А) с цифровой панелью управления PU01	1	"Delta Electronics, Inc"	
Подпись и дата		-6L1	Сетевой дроссель три фазы 4,3А, 7,7мГн	1	"Delta Electronics, Inc"	
		-6L2	Моторный дроссель три фазы 5А, 3мГн	1	"Delta Electronics, Inc"	
		-6HE	Цифровой задатчик сигналов 4...20 мА, УЗС1-Щ2-И	1	"ОБЕИ"	
		-6SF1	Однополюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 1А хар. С, iC60H В 1А 1P, код A9F83101	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"	
Инв. № подл.						
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись
3K0.02.68-20-AK						Лист
						16.6

						Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Согласовано						-6SF2	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 1A хар. C, iC60H-DC C 1A 1P, код A9N61501	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6SB1	Кнопка аварийного отключения с фиксацией Ø22мм, с грибовидной головкой Ø40мм, контакт 1 НЗ, цвет красный, с возвратом – поворотом, код XB7ES542P	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6SB2	Кнопка с пружинным возвратом, без маркировки, потайная, цвет красный, контакт НЗ, код XB7NA42	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6SB3	Кнопка с пружинным возвратом, без маркировки, потайная, цвет зеленый, контакт Н0, код XB7NA31	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6SA	Кулачковый переключатель в сборе, трехпозиционный 1-0-2 с шагом 60°, двухполюсный, крепление спереди через отверстия Ø16 или 22 мм, с передней панелью 30x30 мм, 10А, код K10D002UCH	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K1-2	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K1-2	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K1-2	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K3	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 4 перекидных контакта 6 А, код RXM 4AB2BD	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K3	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S114M	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K3	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K4-6	Реле для цепей управления, миниатюрное реле RXM со светодиодом кат. 24VDC, 2 перекидных контакта 12 А, код RXM 2AB2BD	3	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K4-6	Розетка с раздельным расположением клемм, код RXZ E2S108M	3	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6K4-6	Варистор 6...24VAC/DC, код RXM 021RB	3	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6HL1	Сигнальная лампа Harmony XB7 22 мм 24VDC цвет зеленый, код XB7EV03BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6HL2	Сигнальная лампа Harmony XB7 22 мм 24VDC цвет красный, код XB7EV04BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6HL3	Сигнальная лампа Harmony XB7 22 мм 24VDC цвет оранжевый, код XB7EV08BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
Взам. инв. №						-6XT1:1-2	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-6XT2:1-3	Линегу проходной клеммный блок – 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой – цвет белый, код NSYTRV22WH	3	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						Принципиальная электрическая схема подключения программируемого логического контроллера ПЛК154-220.А-М					
Подпись и дата						-7SF1	Однополюсный автоматический выключатель Acti 9 iC60 2A хар. C, iC60H B 2A 1P, код A9F83102	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-7SF2	Однополюсный автоматический выключатель DC Acti 9 iC60 2A хар. C, iC60H-DC C 2A 1P, код A9N61502	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"		
						-AA1	Программируемый логический контроллер ПЛК154-220.А-М	1	"ОВЕН"		
Инв. № подл.											
						3КО.02.68-20-АК			Лист		
									16.7		
						Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

3K0.02.68-20-AK

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
-7SA		Кулачковый переключатель в сборе, двухпозиционный 0-1 с шагом 60°, однополюсный, крепление спереди через отверстия Ø16 или 22 мм, с передней панелью 30х30 мм, 10А, код K10A001ACH	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
-7HL1		Сигнальная лампа Нармону XB7 22 мм 24VDC цвет зеленый, код XB7EV03BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
-7HL2		Сигнальная лампа Нармону XB7 22 мм 24VDC цвет красный, код XB7EV04BP	1	"SCHNEIDER ELECTRIC"
-7R1		Потенциометр 5кОм MEYERTEC серии MT22-R5, монтаж в стандартное отверстие 22 мм	1	"ОВЕН"
-7XT1:1-2		Linergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
-7XT2:1-2		Linergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
-7XT3:1-2		Linergy проходной клеммный блок - 2,5мм ² 24А 1-уровневый 1х1 винтовой - цвет белый, код NSYTRV22WH	2	"SCHNEIDER ELECTRIC"
		Принципиальная электрическая схема подключения модуля дискретного ввода MB110-220.32ДН		
-AA2		Модуль дискретного ввода MB110-220.32ДН	1	"ОВЕН"
		Принципиальная электрическая схема подключения модуля дискретного вывода МУ110-220.16Р		
-AA3		Модуль дискретного вывода МУ110-220.16Р	1	"ОВЕН"
		Дополнительные материалы		
-		Кабельный ввод, диаметр входного отверстия М27 для кабеля диаметром 13-18мм, код R5BCM27	1	"ДКС"
-		Кабельный ввод, диаметр входного отверстия М24 для кабеля диаметром 10-14мм, код R5BCM24	7	"ДКС"
-		Кабельный ввод, диаметр входного отверстия М20 для кабеля диаметром 8-12мм, код R5BCM20	6	"ДКС"
-		Кабельный ввод, диаметр входного отверстия М18 для кабеля диаметром 6-10мм, код R5BCM18	12	"ДКС"
-		Таблички с текстом, размер рамки 15х20мм	62	
-		Таблички с текстом, размер рамки 15х90мм	9	
-		Діп-рейка 35мм	4,0 м	
-		Перфорированный кабель-канал серии RL12 40х40, L=2метра, код 00134RL	4	"ДКС"
-		Крышка перфорированного кабель-канала серии RL12 40х40, L=2метра, код 00703RL	4	"ДКС"
-		Провод медный в ПВХ изоляции ПВЗ 1х4,0мм ²	12м	Уточнить
-		Провод медный в ПВХ изоляции ПВЗ 1х2,5мм ²	10м	Уточнить
-		Провод медный в ПВХ изоляции ПВЗ 1х1,5мм ²	30м	Уточнить
-		Провод медный в ПВХ изоляции ПВЗ 1х0,75мм ²	60м	Уточнить

[illegible]