

05 變更用電 () 登記單

- 整理號碼: 必填、1~6位數字
- 卡別: 必填、必為C
- 計算日: 必填、2位數字，參見**CYCLEL計算日清單**
- 電號: 必填、11位數字(電號檢核邏輯)
- 部分送電: 僅能填1、*、空白
- 戶數、戶號、分號: 沒特別檢核
- 檢算號: 僅能填1、*、空白
- 總表分錶 / 共用電表: 僅能填1、2、*、空白
- 電力: 6位數字
- 電熱: 6位數字
- 電燈: 6位數字
- 用電用途: 參見**用電用途表清單**
- 變壓器容量KVA: 0~7位數字
- 送電年、月、日: 必填、3位數字
- 時間電價段數: 1位數字
- 變動別
 - 可為空
 - 接受組合: [21、22、23、24、25、27、30、31、32、33、34、35、36、37、39、40、41、42、43、45、46、47、48、3L、3K]
- 結算別
 - 可為空
 - 接受組合: [1、2、3、4、8]
- 變更前 契約種類
 - 可為空
 - 接受組合: [1、2、3、4、7、C、D、F、K]
- 變更前 用電種類
 - 可為空
 - 接受組合: [A、B、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9]
- 變更後 契約種類
 - 可為空
 - 接受組合: [1、7、C、D、F、K]
- 變更後 用電種類
 - 可為空
 - 接受組合: [A、B、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9]
- 經常契約: 0~3位數字
- 備用率

- 可為空、*
- 接受組合: [0、1、2、3、4、5、6、7、8]
- 行業別
 - 可為空、*
 - 或參閱**Indust**行業別清單
- 用戶類別:
 - 可為空
 - 接受組合: [1、2、3、4、5、6、7、8]
- 特殊計費
 - 可為空、*
 - 或參閱**specid**特殊計費別清單
- 鐵損度數: 0~5位數字
- 離峰容: 0~3位數字
- 收費帳戶
 - 可為空
 - 接受組合: [B、C、D、E、F、G、H、K、L、S]
- 收費區: 空 或 3位字元
- 轉帳/軍種
 - 可為空、*
 - 接受組合: [B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、R、S、T、Q、U]
- 轉帳單位: 可為空、***、小於700數字
- 非夏月契容: 0~3位數字
- 週六半契容: 0~3位數字
- 電表組別: 無特別校核
- 1表、2表、3表、無效表、6表、8表、9表、10表、11表、12表: 0~5位數字
- 共有以下幾種表，各表皆有裝拆2種，裝表卡號為1、拆表卡號為2，邏輯相同
 - 有效表(1表)-表別填1、以下依此類推
 - 有效表(2表)
 - 離峰表(3表)
 - 無效表(4表)
 - 需量計(6表)
 - 需量計(8表)
 - 三段式尖峰表(9表)
 - 三段式需量計(10表)
 - 周六半尖峰表(11表)
 - 週六需量計表(12表)
 - 以下為檢核邏輯
 - 裝表
 - 表別: 依據哪一種表填入相應數字

- 變動別: 可為空；如有值則為[10、11、12、13、15]其中之一
- 電表組別: 可為空；如有值則為[1、2、5、9]其中之一
- 卡號: 1
- 型式: 不可為空、2位字元，可接受值可看**型式清單**，可填**
- 相別: 不可為空、1位字元，可接受值可看**相別清單**，可填*
- 安培: 可為空、如有值可接受清單為**安培清單**
- 位數: 可為空、如有值則為[3、4、5]其中之一
- 電表號碼: 可為空、如有值則為8位數字
- 倍數: 可為空、如有值則為5位數字
- 代用別: 不可為空、1位字元，可接受清單為6、8、*
- 檢定期限 年: 可為空、或3位數字
- 檢定期限 月: 可為空、或2位數字
- 檢定期限 日: 可為空、或2位數字
- 製造 年: 不須填
- 製造 月: 不須填
- 檢定號碼: 不須填
- 端子盒封印號碼: 不須填

■ 拆表

- 表別: 和裝表表別一致
- 卡號: 2
- 變動別: 可為空；如有值則為[10、11、12、13、16]其中之一
- 電表組別: 可為空；如有值則為[1、2、5、9]其中之一
- 電表號碼: 可為空、如有值則為8位數字
- 指數: 0~5位數字
- 比流 分子: 可為空，有值則為5位數字
- 比流 分母: 可為空，有值則為1位數字
- 比壓 分子: 可為空，有值則為1位數字
- 比壓 分母: 可為空，有值則為3位數字
- 故障代碼: 可為空，有值則為3位字元，可接受清單為**故障代碼清單**