PROC-ECR v2 : remplacement du module écran

Cette version remplace la version 1 du 2023-09. La température de chauffe est réduite pour protéger les dalles OLED et le couple de serrage est réduit après deux cas de fissure.

1. Éteindre l'appareil et débrancher la batterie.
2. Chauffer le pourtour à 60 °C pendant 2 minutes.
3. Soulever l'écran avec une ventouse, déconnecter la nappe.
4. Poser le nouveau module, serrer les vis du cache à 0,10 N.m.

Contrôle final

Paramètre	Valeur v2
Température de chauffe	60 °C
Durée de chauffe	2 min
Couple de serrage	0,10 N.m

Tableau 1 : paramètres v2