

Upute za instalaciju Arduino IDE i dodavanje ESP32 pločice

Arduino IDE i programski jezik C/C++ su naše preporuke, ako želite rješavati zadatak u drugom programu, dozvoljeno je, bitno je samo da joystick u konačnici radi što bolje.

1. Instalacija Arduino IDE

1. Otvori službenu Arduino stranicu: <https://www.arduino.cc/en/software>
2. Preuzmi verziju za svoj operativni sustav (Windows / macOS / Linux).
3. Pokreni instalaciju i slijedi upute na ekranu.
4. Nakon instalacije pokreni **Arduino IDE**.

2. Instalacija ESP32 paketa (Board Manager)

Za programiranje **NULA DeepSleep ESP32-S3** koji ste dobili u sklopu natjecanja koristi se službeni Espressif Arduino core za ESP32.

1. U Arduino IDE-u klikni:

None

Tools → Board → Boards Manager

2. U tražilicu upiši: **ESP32**
3. Pronađi: **ESP32 by Espressif Systems**
4. Klikni **Install** i pričekaj da se instalacija završi.

3. Odabir pločice

1. Klikni na:

None

Tools → Board → esp32

2. Odaberi: **Soldered NULA DeepSleep ESP32-S3**

Ako ta opcija nije vidljiva, možeš odabrati: **ESP32S3 Dev Module**

4. Odabir porta (ovaj dio možeš napraviti tek kad dobiješ pločicu)

1. Spoji pločicu USB-C kabelom.
2. Klikni na: Tools → Port

Odaberi port na koji je spojena pločica (npr. COM3, COM4...).

5. Test povezivosti (Hello World)

U IDE zalijepi ovaj kod:

```
C/C++  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println("Dobar pocetak za Codeplay!");  
}  
  
void loop() {  
  delay(1000);  
  Serial.println("Radi");  
}
```

1. Klikni **Upload** (strelica gore).
2. Otvori **Tools** → **Serial Monitor**.
3. Postavi brzinu na **115200**.

Ako je sve ispravno, u Serial Monitoru se svake sekunde ispisuje: **'Radi'**