

## 4D-- Включение (выключение) генерации контрольных событий таймера

Включение (выключение) генерации контрольных событий таймера

Формат:

<SYN><4Dh><T>

<SYN><6Dh><adr><T>

<adr> - номер (адрес) контроллера в системе;

<T> - периодичность контрольных событий в секундах.

Ответ:

нет

Для заказа генерации контрольных событий таймера программа ведущего компьютера должна передать команду, задав период генерации контрольных событий в секундах. Максимальное значение равно 255 секундам. Передача команды с равным нулю значением параметра прекращает генерацию контрольных событий.

Генерация контрольных событий таймера производится исключительно только в "КОМПЛЕКСЕ".

< ВНИМАНИЕ!    NotaBene!  
<  
<  
<