

คู่มือโปรแกรมเมอร์

เอนจินส่วนอินพุต

เอนจินส่วนอินพุตเป็นส่วนติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก ซึ่งสามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็นคลาส ดังต่อไปนี้

1. คลาส cInput

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่กำหนดค่าเริ่มต้น และลักษณะของการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ

เมธอด

Prototype :	IDirectInput8 *cInput::GetDirectInputCOM()
หน้าที่ :	คืนค่าพอยเตอร์ที่ชี้ไปที่อินเตอร์เฟซของ DirectInput8
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Pointer to IDirectInput8
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	HWND cInput::GethWnd()
หน้าที่ :	ฟังก์ชันทำหน้าที่คืนค่า Windows handle
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Windows Handle
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	จะคืนค่า Handle ของตัวแปร m_hWnd

Prototype :	BOOL cInput::Init(HWND hWnd, HINSTANCE hInstance)		
หน้าที่ :	กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับการทำงานของคลาสนี้		
Parameter :	ชนิด :	Windows Handle	ชื่อ : hWnd
	หน้าที่ :	บอกว่าหน้าต่างใดจะทำการใช้งานอุปกรณ์อินพุต	
	ชนิด :	Instance Handle	ชื่อ : hInstance
	หน้าที่ :	บอก Instance ของแอปพลิเคชัน	
Return Value :	Boolean		

ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	BOOL cInput::Shutdown()
หน้าที่ :	ทำการคืนทรัพยากรที่ใช้ให้กับระบบ
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

2. คลาส cInputDevice

คลาสทำหน้าที่แทนอุปกรณ์อินพุตต่างๆ และทำหน้าที่ควบคุม สถานะของอุปกรณ์อินพุต

เมธอด

Prototype :	static BOOL FAR PASCAL cInputDevice::EnumJoyStick (LPCDIDEVICEINSTANCE pdInst, LPVOID pvRef)			
หน้าที่ :	จัดการการทำงานของจอยสติ๊ก			
Parameter :	ชนิด :	LPCDIDEVICEINSTANCE	ชื่อ :	pdInst,
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นจอยสติ๊กใด		
	ชนิด :	LPVOID	ชื่อ :	pvRef
	หน้าที่ :	ลักษณะของการทำงาน		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Protected			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	IDirectInputDevice8 *cInputDevice::DeviceCOM()
หน้าที่ :	คืนค่าพอยเตอร์ที่ชี้ไปที่อินเตอร์เฟซของ IDirectInputDevice8
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Pointer to IDirectInputDevice8
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cInputDevice::Create(cInput *Input, short Type, BOOL Windowed = TRUE)			
หน้าที่ :	สร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to cInput	ชื่อ :	Input
	หน้าที่ :	เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังคลาส cInput		
	ชนิด :	Short	ชื่อ :	Type
	หน้าที่ :	บอกชนิดของอุปกรณ์		
	ชนิด :	Boolean	ชื่อ :	Windowed
	หน้าที่ :	เก็บว่าโปรแกรมทำงานใน Windows โหมดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะมีค่าเป็น TRUE		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::Free()			
หน้าที่ :	ทำการคืนทรัพยากรที่ใช้ให้กับระบบ			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::Clear()			
หน้าที่ :	ทำการลบข้อมูลของอุปกรณ์อินพุต			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::Read()			
หน้าที่ :	อ่านค่าจากอุปกรณ์อินพุต			

Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	BOOL cInputDevice::Acquire(BOOL Active = TRUE)			
หน้าที่ :	ทำการจองหรือไม่จองอุปกรณ์อินพุต			
Parameter :	ชนิด :	Boolean	ชื่อ :	Active
	หน้าที่ :	บอกว่าจองหรือไม่ ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น TRUE		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::GetLock(char Num)			
หน้าที่ :	คืนค่าคีย์หรือปุ่มที่ถูกล็อก			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าคีย์หรือปุ่มที่ต้องการ		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::SetLock(char Num, BOOL State = TRUE)		
หน้าที่ :	ทำการล็อกคีย์หรือปุ่มที่ต้องการ		
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ : Num
	หน้าที่ :	ค่าคีย์หรือปุ่มที่ต้องการล็อก	
	ชนิด :	Boolean	ชื่อ : State
	หน้าที่ :	บอกว่าล็อกหรือไม่ ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น TRUE	
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Protected		
Remarks :	ไม่มี		

Prototype :	long cInputDevice::GetXPos()
หน้าที่ :	คืนค่าตำแหน่งแกน X ของเมาส์หรือจอยสติ๊ก
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cInputDevice::SetXPos(long Pos)			
หน้าที่ :	เปลี่ยนค่าตำแหน่งของเมาส์หรือจอยสติ๊ก ในแกน X			
Parameter :	ชนิด :	Long	ชื่อ :	Pos
	หน้าที่ :	ค่าในแกน X		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	long cInputDevice::GetYPos()
หน้าที่ :	คืนค่าตำแหน่งแกน Y ของเมาส์หรือจอยสติ๊ก
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cInputDevice::SetYPos(long Pos)			
หน้าที่ :	เปลี่ยนค่าตำแหน่งของเมาส์หรือจอยสติ๊ก ในแกน X			
Parameter :	ชนิด :	Long	ชื่อ :	Pos
	หน้าที่ :	ค่าในแกน Y		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	long cInputDevice::GetXDelta()
หน้าที่ :	คืนค่าตำแหน่งที่เปลี่ยนไปของเมาส์หรือจอยสติ๊ก ในแกน X
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	long cInputDevice::GetYDelta()
หน้าที่ :	คืนค่าตำแหน่งที่เปลี่ยนไปของเมาส์หรือจอยสติ๊ก ในแกน Y
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cInputDevice::GetKeyState(char Num)			
หน้าที่ :	คืนค่าสถานะของคีย์หรือปุ่ม			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าคีย์หรือปุ่มที่ต้องการ		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::SetKeyState(char Num, BOOL State)			
หน้าที่ :	ทำการกำหนดสถานะคีย์หรือปุ่มที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าคีย์หรือปุ่มที่ต้องการสื่อ		
	ชนิด :	Boolean	ชื่อ :	State
	หน้าที่ :	บอกสถานะของคีย์หรือปุ่ม		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	BOOL cInputDevice::GetPureKeyState(char Num)			
หน้าที่ :	คืนค่าสถานะของคีย์หรือปุ่ม โดยไม่สนใจการล็อก			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าคีย์หรือปุ่มที่ต้องการ		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	short cInputDevice::GetKeyPress(long TimeOut = 0)		
หน้าที่ :	ทำการคอยการกดคีย์หรือปุ่ม จนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนด		
Parameter :	ชนิด :	long	ชื่อ : TimeOut
	หน้าที่ :	ค่าเวลาที่ให้คอย	
Return Value :	Short		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	long cInputDevice::GetNumKeyPresses()			
หน้าที่ :	บอกจำนวนคีย์หรือปุ่มที่ถูกกด			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	long			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	long cInputDevice::GetNumPureKeyPresses()			
หน้าที่ :	บอกจำนวนคีย์หรือปุ่มที่ถูกกด โดยไม่สนใจคีย์หรือปุ่มที่ถูกล็อก			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	long			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	BOOL cInputDevice::GetButtonState(char Num)			
-------------	---	--	--	--

หน้าที่ :	คืนค่าปุ่มของเมาส์ที่ถูกกด			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าของปุ่ม		
Return Value :	Short			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cInputDevice::SetButtonState(char Num, BOOL State)			
หน้าที่ :	ทำการกำหนดสถานะปุ่มที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	ค่าปุ่มที่ต้องการ		
	ชนิด :	Boolean	ชื่อ :	State
	หน้าที่ :	กำหนดสถานะของปุ่ม		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	BOOL cInputDevice::GetPureButtonState(char Num)		
หน้าที่ :	คืนค่าปุ่มของเมาส์ที่ถูกกด โดยไม่สนใจปุ่มที่ถูกกด		
Parameter :	ชนิด :	Character	ชื่อ : Num
	หน้าที่ :	ค่าของปุ่ม	
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	long cInputDevice::GetNumButtonPresses()		
หน้าที่ :	บอกจำนวนปุ่มที่ถูกกด		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	long		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ไม่มี		

Prototype :	long cInputDevice::GetNumPureKeyPresses()
หน้าที่ :	บอกจำนวนปุ่มที่ถูกกด โดยไม่สนใจปุ่มที่ถูกล็อก
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

เอนจินส่วนเน็ตเวิร์ค

เอนจินส่วนเน็ตเวิร์คจะจัดการติดต่อกับการ์ดเน็ตเวิร์ค โดยจะควบคุมกระบวนการทำงานในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีคลาสที่เกี่ยวข้องดังนี้

3. คลาส cNetworkAdapter

เป็นคลาสที่จะทำการติดต่อกับการ์ดเน็ตเวิร์ค และจัดการกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

เมธอด

Prototype :		static HRESULT WINAPI cNetworkAdapter::NetMessageHandler(PVOID	
		pvUserContext, DWORD dwMessageId, PVOID pMsgBuffer)	
หน้าที่ :		ประมวลผลเมสเสจที่ได้รับมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น	
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ : pvUserContext
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลที่ผู้ส่งส่งเข้ามา	
	ชนิด :	Double Word	ชื่อ : dwMessageId
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นเมสเสจอะไร	
	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ : pMsgBuffer
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลเมสเสจบัฟเฟอร์	
Return Value :		HRESULT	
ชนิดการเข้าถึง :		Protected	
Remarks :		ไม่มี	

Prototype :	BOOL cNetworkAdapter::Init()
หน้าที่ :	ทำการกำหนดค่าเริ่มต้น เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์โดยตรง
Parameter :	ไม่มี

Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	BOOL cNetworkAdapter::Shutdown()
หน้าที่ :	ทำการคืนทรัพยากรที่ใช้คืนแก่ระบบ
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	long cNetworkAdapter::GetNumAdapter()
หน้าที่ :	บอกจำนวนการ์ดเน็ตเวิร์กที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	long
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cNetworkAdapter::GetName(unsigned long Num, char *Buf)			
หน้าที่ :	บอกชื่อของการ์ดเน็ตเวิร์กที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง			
Parameter :	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นการ์ดใด		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Buf
	หน้าที่ :	ชื่อของการ์ด		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	GUID * cNetworkAdapter::GetGUID(unsigned long Num)
หน้าที่ :	บอกค่า GUID ของการ์ดเน็ตเวิร์กที่ต้องการ

Parameter :	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Num
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นการ์ดใด		
Return Value :	Pointer to GUID			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

4. คลาส cNetworkServer

เป็นคลาสที่ดูแลและจัดการการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง โดยทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์คอยรับการติดต่อจากไคลเอนต์

เมธอด

Prototype :	static HRESULT WINAPI cNetworkServer::NetworkMessageHandler(PVOID pvUserContext, DWORD dwMessageId, PVOID pMsgBuffer)			
หน้าที่ :	ประมวลผลเมสเสจที่ได้รับมาจากไคลเอนต์			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ :	pvUserContext
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลที่ผู้ส่งส่งเข้ามา		
	ชนิด :	Double Word	ชื่อ :	dwMessageId
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นเมสเสจอะไร		
	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ :	pMsgBuffer
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลเมสเสจบัฟเฟอร์		
Return Value :	HRESULT			
ชนิดการเข้าถึง :	Protected			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	virtual BOOL cNetworkServer::ConnectComplete (DPNMSG_CONNECT_COMPLETE *Msg)			
หน้าที่ :	จัดการกับเมสเสจเมื่อสามารถทำการติดต่อได้สำเร็จ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to DPNMSG_CONNECT_COMPLETE	ชื่อ :	Msg
	หน้าที่ :	รายละเอียดของเมสเสจที่ส่งมา		
Return Value :	Boolean			

ชนิดการเข้าถึง :	Protected
Remarks :	ถ้าต้องการจัดการการทำงานของเมธอดนี้ จะต้องให้คลาสที่สืบทอดจากคลาสนี้ทำการ Override เมธอดนี้ เมธอดนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อเมธอดนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	virtual BOOL cNetworkServer::Recieve(DPNMSG_RECEIVE *Msg)			
หน้าที่ :	ทำหน้าที่จัดการกับเมสเสจที่รับเข้ามา			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to DPNMSG_RECEIVE	ชื่อ :	Msg
	หน้าที่ :	รายละเอียดของเมสเสจที่ส่งมา		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Protected			
Remarks :	ถ้าต้องการจัดการการทำงานของเมธอดนี้ จะต้องให้คลาสที่สืบทอดจากคลาสนี้ทำการ Override เมธอดนี้ เมธอดนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อเมธอดนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้า เกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::Init()		
หน้าที่ :	ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคลาส		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	BOOL cNetworkServer::Shutdown()		
หน้าที่ :	ทำการคืนทรัพยากรที่ใช้ให้กับระบบ		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	BOOL cNetworkServer::Host(GUID *guidAdapter, long Port, char *SessionName, char *Password = NULL, long MaxPlayers = 0)		
-------------	--	--	--

หน้าที่ :	ทำการเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to GUID	ชื่อ :	guidAdapter
	หน้าที่ :	ใช้กำหนดค่า GUID ที่มาจากการ์ดเน็ตเวิร์ค		
	ชนิด :	long	ชื่อ :	Port
	หน้าที่ :	หมายเลขพอร์ตที่จะใช้งาน		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	SessionName
	หน้าที่ :	ชื่อของ Session		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Password
	หน้าที่ :	รหัสของ Session ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น NULL		
	ชนิด :	long	ชื่อ :	MaxPlayer
	หน้าที่ :	จำนวนผู้เล่นสูงสุดที่สามารถรับได้		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::Disconnect()		
หน้าที่ :	ตัดการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	BOOL cNetworkServer::IsConnected()		
หน้าที่ :	ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อหรือไม่		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	BOOL cNetworkServer::Send(DPNID dpnidPlayer, void *Data, unsigned long Size,		
-------------	--	--	--

	unsigned long Flags = 0)			
หน้าที่ :	ทำการส่งเมสเสจไปยังผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	DPNID	ชื่อ :	dpnidPlayer
	หน้าที่ :	หมายเลขของผู้เล่นที่จะส่ง		
	ชนิด :	Pointer to void	ชื่อ :	Data
	หน้าที่ :	ข้อมูลที่จะทำการส่งไปยังผู้เล่น		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Size
	หน้าที่ :	ขนาดของข้อมูลที่จะทำการส่ง		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Flags
	หน้าที่ :	วิธีการส่งข้อมูล ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::SendText(DPNID dpnidPlayer, char *Text, unsigned long Flags = 0)			
หน้าที่ :	ส่งข้อความไปยังผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	DPNID	ชื่อ :	dpnidPlayer
	หน้าที่ :	หมายเลขของผู้เล่นที่จะส่ง		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Text
	หน้าที่ :	ข้อความที่จะส่ง		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Flags
	หน้าที่ :	วิธีการส่งข้อมูล ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาด จะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetIP(char *IPAddress, unsigned long playerId = 0)			
หน้าที่ :	ดึงค่า IP Address มาจากผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	IPAddress
	หน้าที่ :	เก็บค่า IP Address ที่ได้มาจากผู้เล่น		

	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	PlayerId
	หน้าที่ :	หมายเลขของผู้เล่นที่ต้องการ ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetName(char *Name, unsigned long playerId = 0)			
หน้าที่ :	ดึงชื่อของผู้เล่นจากผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Name
	หน้าที่ :	เก็บชื่อของผู้เล่นที่ได้มา		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	PlayerId
	หน้าที่ :	หมายเลขของผู้เล่นที่ต้องการ ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetPort()			
หน้าที่ :	คืนค่าหมายเลขพอร์ตที่ใช้			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetSessionName(char *Buf)			
หน้าที่ :	ทำการขอชื่อของ Session			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Buf
	หน้าที่ :	เก็บชื่อของ Session		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาด			

	จะคืนค่าเป็น FALSE
--	--------------------

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetSessionPassword(char *Buf)			
หน้าที่ :	ทำการขอรหัสในการเข้าใช้งาน Session			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Buf
	หน้าที่ :	เก็บรหัสของ Session		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetMaxPlayers()			
หน้าที่ :	คืนค่าจำนวนผู้เล่นสูงสุดที่สามารถรับได้			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkServer::GetNumPlayers()			
หน้าที่ :	คืนค่าจำนวนผู้เล่นที่ทำการติดต่ออยู่			
Parameter :	ไม่มี			
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

5. คลาส cNetworkClient

เป็นคลาสที่ดูแลและจัดการการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง โดยทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์ไปทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์

เมธอด

Prototype :	static HRESULT WINAPI cNetworkClient::NetworkMessageHandler(PVOID
-------------	---

	pvUserContext, DWORD dwMessageId, PVOID pMsgBuffer)			
หน้าที่ :	ประมวลผลเมสเสจที่ได้รับมาจากเซิร์ฟเวอร์			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ :	pvUserContext
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลที่ผู้ส่งส่งเข้ามา		
	ชนิด :	Double Word	ชื่อ :	dwMessageId
	หน้าที่ :	บอกว่าเป็นเมสเสจอะไร		
	ชนิด :	Pointer to Void	ชื่อ :	pMsgBuffer
	หน้าที่ :	เก็บข้อมูลเมสเสจบัฟเฟอร์		
Return Value :	HRESULT			
ชนิดการเข้าถึง :	Protected			
Remarks :	ไม่มี			

Prototype :	IDirectPlay8Client* cNetworkClient::GetClientCOM()
หน้าที่ :	คืนค่าพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังอินเตอร์เฟซของ IDirectPlay8Client
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Pointer to IDirectPlay8Client
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ไม่มี

Prototype :	BOOL cNetworkClient::Init()
หน้าที่ :	ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคลาส
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	BOOL cNetworkClient::Shutdown()
หน้าที่ :	ทำการคืนทรัพยากรที่ใช้ให้กับระบบ
Parameter :	ไม่มี
Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาด

	จะคืนค่าเป็น FALSE
--	--------------------

Prototype :	BOOL cNetworkClient::Connect(GUID *guidAdapter, char *IP, long Port, char *PlayerName, char *SessionName, char *SessionPassword = NULL)			
หน้าที่ :	ทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to GUID	ชื่อ :	guidAdapter
	หน้าที่ :	ใช้กำหนดค่า GUID ที่มาจากการ์ดเน็ตเวิร์ค		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	IP
	หน้าที่ :	หมายเลข IP Address ที่จะติดต่อ		
	ชนิด :	long	ชื่อ :	Port
	หน้าที่ :	หมายเลขพอร์ตที่จะใช้งาน		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	PlayerName
	หน้าที่ :	ชื่อของผู้เล่น		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	SessionName
	หน้าที่ :	ชื่อของ Session		
	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	SessionPassword
	หน้าที่ :	รหัสของ Session ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น NULL		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkClient::Disconnect()		
หน้าที่ :	ตัดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์		
Parameter :	ไม่มี		
Return Value :	Boolean		
ชนิดการเข้าถึง :	Public		
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE		

Prototype :	BOOL cNetworkClient::IsConnected()		
หน้าที่ :	ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อหรือไม่		
Parameter :	ไม่มี		

Return Value :	Boolean
ชนิดการเข้าถึง :	Public
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE

Prototype :	BOOL cNetworkClient::Send(void *Data, unsigned long Size, unsigned long Flags = 0)			
หน้าที่ :	ส่งข้อความไปยังผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to void	ชื่อ :	Data
	หน้าที่ :	ข้อมูลที่จะทำการส่ง		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Size
	หน้าที่ :	ขนาดของข้อมูลที่จะส่ง		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Flags
	หน้าที่ :	วิธีการส่งข้อมูล ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkClient::SendText(char *Text, unsigned long Flags = 0)			
หน้าที่ :	ดึงค่า IP Address มาจากผู้เล่นที่ต้องการ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Test
	หน้าที่ :	ข้อความที่จะส่ง		
	ชนิด :	Unsigned long	ชื่อ :	Flags
	หน้าที่ :	วิธีการส่งข้อมูล ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkClient::GetIP(char *IPAddress)			
หน้าที่ :	ขอหมายเลข IP Address ที่จะติดต่อ			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	IPAddress

	หน้าที่ :	บอกหมายเลข IP Address
Return Value :	Boolean	
ชนิดการเข้าถึง :	Public	
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE	

Prototype :	BOOL cNetworkClient::GetPort()	
หน้าที่ :	คืนค่าหมายเลขพอร์ตที่ใช้	
Parameter :	ไม่มี	
Return Value :	Boolean	
ชนิดการเข้าถึง :	Public	
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE	

Prototype :	BOOL cNetworkClient::GetName (char *Name)			
หน้าที่ :	ขอชื่อของผู้เล่น			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Name
	หน้าที่ :	บอกชื่อของผู้เล่น		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkClient::GetSessionName(char *Buf)			
หน้าที่ :	ทำการขอชื่อของ Session			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Buf
	หน้าที่ :	เก็บชื่อของ Session		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUE เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			

Prototype :	BOOL cNetworkClient::GetSessionPassword(char *Buf)		
-------------	--	--	--

หน้าที่ :	ทำการขอรหัสในการเข้าใช้งาน Session			
Parameter :	ชนิด :	Pointer to Character	ชื่อ :	Buf
	หน้าที่ :	เก็บรหัสของ Session		
Return Value :	Boolean			
ชนิดการเข้าถึง :	Public			
Remarks :	ฟังก์ชันนี้คืนค่าเป็น TRUEเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะคืนค่าเป็น FALSE			