

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย โดยได้นำเสนอการนำ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เทียบกับการใช้ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาาน และรหัสที่ติดอาจจะมีการหลุด ชำรุด หรือเลือนได้จากการสัมผัสโดยตรง เพราะต้องติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบ เพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของตัวสินค้า ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ที่หลายรหัสได้ ต่างจาก บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

ในการบริหารสินค้าคงคลังในปัจจุบันนิยมใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ระบุตัวสินค้าคงคลัง ขั้นตอนการตรวจนับมักจะต้องใช้เวลาช้าเพราะต้องตรวจสอบทีละรายการ ตำแหน่งของรหัสอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้เสียเวลาจัดวางตำแหน่งให้ตรวจสอบได้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดต้องมองเห็นรหัสอย่างชัดเจน จึงจะสามารถระบุรหัสได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่อยู่ในกล่องปิดตายได้ ป้ายที่ระบุรหัสส่วนมากจะเป็นกระดาษ ที่มักจะชำรุด หลุดลอก หรือเลือนหายได้ง่ายจากการใช้งาน หรือโดนความชื้นดังภาพที่ 1.1 ส่งผลต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการจัดการรหัสใหม่มาทดแทน



ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างบาร์โค้ดที่ชำรุดจนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรหัสอะไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการนำคลื่นวิทยุมาช่วยแก้ไขปัญหาของการใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด โดยจะนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในด้านความสามารถในการอ่านรหัสผ่านบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรหัสได้ และยังเพิ่มความสามารถในการอ่านรหัสได้พร้อมกันหลายรหัส ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลาการทำงานลงไปได้ และมีความถูกต้องแม่นยำขึ้นเมื่อต้องทำการตรวจสอบสินค้าที่มีปริมาณมาก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้แทนบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยทำการศึกษาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลังรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในปัจจุบันมาออกแบบและทำการประยุกต์กับระบบเดิมที่ยังใช้บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลังจากปัญหาการใช้งาน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลือนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลือนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

1.4.2 ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวรหัสชำรุด หรือ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้งาน จึงมีความคิดว่าจะนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก ที่ทำงานด้วยสัญญาณวิทยุ มาแทน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บข้อมูลทำให้ตัดปัญหาด้านการดูแลอุปกรณ์แม่ข่าย และสามารถใช้ระบบได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ เช่น ชุดอ่านอาร์เอฟไอดีแท็ก ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วย Raspberry Pi 5 และสื่อสารกันระหว่าง RFID Module และ ระบบที่นำไปจัดเก็บไว้ที่คลาวด์ ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพและวัดผล

โดยสร้างชุดคำสั่งเพื่อทำการเปรียบเทียบการอ่านรหัสระหว่างบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก ในด้านความเร็วที่อ่านได้ ความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้ ความสามารถในการอ่านเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงรวบรวมปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ดในการระบุสินค้า

1.5.2 ได้ศึกษาการเทคโนโลยีในการระบุรหัสสินค้าคงคลังแบบใหม่ที่ใช้กันแพร่หลายเช่น อาร์เอฟไอดีแท็ก

1.5.3 สามารถนำมาพัฒนากับระบบควบคุมครุภัณฑ์หรือเอกสารของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบบาร์โค้ดอยู่ได้

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาในระบบบริหารจัดการแบบดั้งเดิม พบว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด มาเป็นการใช้เทคโนโลยีการระบุข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ หรือ อาร์เอฟไอดี ส่งผลให้มีความรวดเร็วและแม่นยำสูงขึ้น ในด้านการจัดการทรัพยากร อาร์เอฟไอดี ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและนับจำนวนสิ่งของ เช่น ในระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะที่ช่วยลดภาระงานและระยะเวลาในการตรวจสอบหนังสือ [1] รวมถึงการพัฒนาระบบคิดเงินอัตโนมัติในร้านค้า โดยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพื่อกำหนดราคาสินค้าทันทีเมื่อนำสินค้าเข้าสู่รถเข็น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปพร้อมกัน [2] นอกจากนี้ ยังมีกรนำ อาร์เอฟไอดี มาใช้ในการระบุตำแหน่งสินทรัพย์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อน เช่น ศูนย์สุขภาพ (LoCATE) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารจัดการสามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้บนระบบคลาวด์ทุกแผนกภายในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] หลักการและแนวทางจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการรวมเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี IoT และ Cloud Computing เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็รากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงาน เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล และยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโครงการลำดับต่อไป

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าครั้งนี้ ได้เลือกใช้อาร์เอฟไอดีแท็ก ย่านความถี่สูงพิเศษ (UHF) เป็นการระบุตัวสินค้าแทนระบบบาร์โค้ดเดิม โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของ RFID Module Fonkan FM-505 และ อาร์เอฟไอดีแท็ก แบบ Passive Sticker (Alien 9662 U8) ที่มีความทนทานและบันทึกข้อมูลได้ยาวนาน เมื่อโมดูลส่งสัญญาณวิทยุออกไป อาร์เอฟไอดีแท็ก จะตอบสนองด้วยรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันกลับมา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อผ่านโปรโตคอล UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) เข้าสู่ Raspberry Pi 5 ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลักของ [4]

ในส่วนของการเฟรมเวิร์กและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาไพทอน โดยใช้ Django Framework ในการจัดการระบบและฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี ORM เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว

ในการพัฒนา ข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้าจะถูกส่งผ่าน RESTful API ในรูปแบบ JSON ไปยัง Cloud Technology เพื่อให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากทุกที่ [5]

สำหรับการแสดงผลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ได้มีการนำ Kivy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Cross-platform มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

3.1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการใช้งาน บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในเรื่องตัวรหัสเสียหาย ชำรุด และเลื่อนตามกาลเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน ทำให้เสียทรัพยากรที่มีไปโดยไม่จำเป็น เช่นตัวรหัสที่ต้องมีการจัดเตรียมใหม่เมื่อมีการชำรุดหรือเลื่อนจนอ่านค่าไม่ได้ เป็นต้น

3.2 เตรียมข้อมูล

ทำการอ่านรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก เพื่อนำมาทำ บาร์โค้ด โดยจะใช้รหัส บาร์โค้ด 128 (Code 128) ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุรหัส ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัว ซึ่งเพียงพอกับการนำรหัสจาก อาร์เอฟไอดีแท็ก มาใช้งาน จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลังเช่น รหัสสินค้าคงคลัง, ชื่อ, สถานที่จัดเก็บ ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3.1 และทำการสร้าง API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Django โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทำการเก็บระบบไว้กับผู้ให้บริการคลาวด์ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นค่าไฟฟ้า ค่าดูแลอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ต้องคอยดูแลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของบริการได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับเป็นมาตรฐาน [6]

การจัดการ Django

การจัดการไซต์

API KEY PERMISSIONS		
API keys	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง


RVAPI		
Inspections	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Inventory images	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Inventories	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
Locations	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
RFID Tags	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
User api keys	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง

การตรวจสอบและอนุมัติ		
กลุ่ม	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้	+ เพิ่ม	✎ เปลี่ยนแปลง


ภาพที่ 3.1 แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

3.3 ออกแบบอุปกรณ์หลัก

ในการใช้งาน RFID Module จะต้องมียุกรณ์ที่อ่านค่าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ ในการศึกษานี้จะใช้ Raspberry Pi 5 เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษา โดยการสื่อสารจะทำการผ่านโปรโตคอล UART เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม มีรหัสควบคุมการอ่านเฉพาะในการสั่งงานและควบคุม พัฒนาระบบด้วยภาษาไพทอน ตัวอุปกรณ์ต้นแบบใช้ Raspberry Pi 5 ในการควบคุมการอ่าน อาร์เอฟไอดีแท็ก และการติดต่อสื่อสารกับระบบคลาวด์ตาม API ที่จัดทำขึ้น ตัวอุปกรณ์มีแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ 12V ที่ทำการแปลงแรงดันด้วยอุปกรณ์ปรับแรงดันให้ได้ 5V ตามที่ Raspberry Pi 5 ต้องการ และติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสได้ ขนาด 7 นิ้ว ไว้เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบงาน ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3.2 และชุดต้นแบบแสดงได้ในภาพที่ 3.3




ภาพที่ 3.2 ส่วนประกอบของชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี



ภาพที่ 3.3 ต้นแบบชุดอ่านรหัส อาร์เอฟไอดี ด้วย Raspberry Pi 5

3.4 จัดทำโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ

จัดทำโปรแกรมใช้ทดสอบประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลด้วย อาร์เอฟไอดี เทียบกับ บาร์โค้ด โดยจะใช้อุปกรณ์อ่านรหัส บาร์โค้ด แบบ USB เทียบกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะรับค่าพารามิเตอร์ 1 ตัว คือจำนวนข้อมูลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นทำการอ่านรหัสสินค้าคงคลังให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุรายละเอียดของการตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดอยู่ที่ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข เมื่อโปรแกรมทำงานเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลเป็นระยะเวลาที่ใช้ และเวลาเฉลี่ยต่อการเรียกข้อมูลต่อรหัสให้ตามภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัสที่ 100 รหัส

3.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินผลจะใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านรหัสเทียบกัน โดยออกแบบการอ่านรหัสในจำนวนที่แตกต่างกัน ในการศึกษาจะใช้จำนวน 5, 10, 30, 50 และ 100 รหัส และทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดตายเช่นกล่องกระดาษทึบแสงดังแสดงได้ในภาพที่ 3.6 และ กล่องพลาสติกใสแบบมีฝาปิดแสดงได้ในภาพที่ 3.7

คำนวณได้จากสูตรการหาค่าเฉลี่ยในการอ่านรหัสสินค้าคงคลัง (Average Time)

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

โดยกำหนดให้:

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

t_i คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบรอบที่ i

n คือ จำนวนรอบที่ทำการทดสอบ ($n = 5$)

การหาความเร็วในการอ่านข้อมูล (Reading Speed)

$$Speed = \frac{N}{\bar{t}}$$

โดยกำหนดให้:

Speed คือ ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังมีหน่วยเป็น (รหัส/วินาที)

N คือ จำนวนรหัสสินค้าคงคลังที่นำมาทดสอบ (5, 10, 30, 50, 100 รหัส)

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยจากการคำนวณ

3.6 กำหนดสิ่งแวดล้อมในการทำการทดลอง

ในการทดลองจะนำบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก ที่มีรหัสเดียวกัน ติดไว้กับพื้นราบ จากนั้น จะทำการเรียงรหัสให้มองเห็นชัดเจนทั้งบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดีแท็ก เพื่อขจัดปัจจัยที่จะมีผล ต่อความเร็วในการอ่านให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อวัดความเร็วที่ได้จากการอ่านด้วยเครื่องอ่าน บาร์โค้ดและ ชู่อ่านอาร์เอฟไอดีที่ได้จัดทำขึ้น โดยตั้งระยะการอ่านไว้ที่ 50 เซนติเมตร และ หันตัวอุปกรณ์ขนานกับรหัสที่ติดกับสินค้าคงคลังที่สุดตามภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แสดงการจัดเรียงรหัสที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการอ่าน



ภาพที่ 3.6 แสดงการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ



ภาพที่ 3.7 แสดงการบรรจุสินค้าลงในกล่องพลาสติก

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด ทั้ง 5 แบบ แสดงได้ตามนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 5 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.81	0.75	0.58	0.63	0.92	0.74
บาร์โค้ด	9.34	7.24	8.62	8.68	8.34	8.37

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 10 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	0.86	1.21	0.73	0.92	1.53	1.05
บาร์โค้ด	14.26	13.37	12.68	13.49	14.35	13.63

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 30 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	5.24	4.69	6.62	5.42	5.65	5.52
บาร์โค้ด	43.28	39.42	42.36	37.49	38.24	40.16

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 50 ชั้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	7.43	8.94	9.71	8.65	8.21	8.59
บาร์โค้ด	72.43	82.38	76.46	74.85	78.69	76.96

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเร็วระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็ก และ บาร์โค้ด 100 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
อาร์เอฟไอดี	26.42	25.43	22.46	23.34	22.94	24.12
บาร์โค้ด	142.35	139.24	146.49	143.49	141.92	142.70

จากการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านข้อมูลระหว่าง อาร์เอฟไอดี และ บาร์โค้ด ในปริมาณสินค้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 5 ชิ้น ไปจนถึง 100 ชิ้น พบประเด็นสำคัญดังนี้ ความรวดเร็วที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ในทุกจำนวนที่ทดสอบ อาร์เอฟไอดี ทำเวลาได้น้อยกว่าบาร์โค้ด โดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณ 6-12 เท่า

ประสิทธิภาพเมื่อปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นที่ 5-10 ชิ้น ความแตกต่างอยู่ในระดับหลักวินาที (อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาประมาณ 0.75 – 0.92 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดใช้ถึง 7.24 – 9.34 วินาที) ที่ 100 ชิ้น (ตารางที่ 4.5 จุดที่เห็นผลชัดที่สุด): อาร์เอฟไอดี ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 24.12 วินาที ในขณะที่บาร์โค้ดต้องใช้เวลาสูงถึง 142.70 วินาที

ในด้านอัตราการเติบโตของเวลาบาร์โค้ดมีแนวโน้มการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรง (Linear) ตามจำนวนชิ้น เพราะต้องสแกนทีละชิ้น แต่ อาร์เอฟไอดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านแบบกลุ่ม (Bulk Reading) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แม้จำนวนชิ้นจะมากขึ้น แต่เวลาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สูงเท่าบาร์โค้ด


ในส่วนของความแม่นยำในการอ่านข้อมูล ได้ใช้เทคนิคการอ่านซ้ำแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling) เนื่องจากโมดูล อาร์เอฟไอดี มีความเร็วในการอ่านสูงมากกว่า 50 ครั้งต่อวินาที ระบบจึงถูกออกแบบให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่อ่านได้หลายครั้งภายในเสี้ยววินาที เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล จากการทดสอบในสถานะควบคุมพบว่าเทคนิคการอ่านซ้ำดังกล่าวช่วยลดอัตราการอ่านพลาดให้เป็นศูนย์ ส่งผลให้ระบบมีความแม่นยำในการระบุตัวตนสินค้าครบถ้วนทุกรายการ ตลอดการทดสอบทั้ง 5 ชุด ทั้งนี้ ความแม่นยำดังกล่าวขึ้นอยู่กับมุมในการอ่าน และการเรียงสินค้าซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกใช้ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้บาร์โค้ด มีความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การข้ามลำดับหรือการสแกนซ้ำซ้อน แต่ระบบ อาร์เอฟไอดี ที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้เทคนิคการกรองข้อมูลร่วมกับการอ่านซ้ำด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถตัดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้

เนื่องจากหลักการทำงานของอาร์เอฟไอดี คือใช้คลื่นวิทยุไม่ได้ใช้แสงในการอ่านรหัส เหมือนกับ บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด เมื่อทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกันระหว่างกล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ประเภท ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคงคลังเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มีหน่วยเป็นวินาที

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
กล่องกระดาษ	0.92	0.71	0.76	0.85	0.79	0.81
กล่องพลาสติก	0.84	0.62	0.78	0.87	0.68	0.76

ถึงแม้ว่าการนำระบบ อาร์เอฟไอดี มาประยุกต์ใช้งานจะมีต้นทุนด้านอุปกรณ์เริ่มต้นที่สูงกว่าระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการใช้งานที่ลดลงและความแม่นยำในการอ่านรหัสจำนวนมาก และไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการเสียเวลาและทรัพยากรไปในกรณีที่รหัสมีการเสียหายชำรุด และเลื่อนไปในเวลาที่เร็วกว่า อาร์เอฟไอดี Tag ระบบ อาร์เอฟไอดี จึงให้ความคุ้มค่าที่สูงมากกว่า ดังที่แสดงในภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้า คงคลัง ระหว่าง RFID Tag และ บาร์โค้ด

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วย อาร์เอฟไอดี และเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากของระบบบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ในระบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลอง ยืนยันว่า การนำอาร์เอฟไอดีแท็กมาใช้แทนบาร์โค้ดช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก อาร์เอฟไอดีแท็กใช้เวลาน้อยกว่าบาร์โค้ดอย่างเห็นได้ชัดเจน ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานและลดการสูญเสียของทรัพยากรไปกับการห้สินค้าที่เสียหาย ชำรุด และ ลบเลือน

อีกทั้งการใช้ระบบคลาวด์ยังช่วยให้ระบบข้อมูลมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ลดการค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องแม่ข่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ อาร์เอฟไอดี ในการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะการทำงานที่เป็นคลื่นวิทยุ เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะหรือมีของเหลว จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างชุดอ่านและตัว อาร์เอฟไอดีแท็ก ลดลงได้ และการจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความเหมาะสม ไม่ชิดกันแน่นจนทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณระหว่าง อาร์เอฟไอดีแท็กแต่ละดวงจนเกินไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] R. Neha Mukund, S. Arun, S. M. Kusuma, K. Vishak and M. Monisha, "Intelligent RFID Based Library Management System," IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), pp. 01-06, 2021.
- [2] D. Sinha, K. Cottur, K. B. H., G. C. and B. N. K., "Automated Billing System using RFID and Cloud," Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), pp. 1-6, 2019.
- [3] T. D. McAllister, S. El-Tawab and M. H. Heydari, "Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE)," Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), pp. 132-137, 2017.
- [4] D. M. Dobkin, The RF in RFID Passive UHF RFID in practice, Elsevier Inc., 2008.
- [5] J. Gale, Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE, Black Dog Media Limited, 2020.
- [6] D. Martinez, D. Gonzalez, J. M. Sánchez and R. M. Toasa, "Library in Django framework to standardize early-stage web application development," Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), pp. 1-4, 2013.
- [7] A. P. a. others, AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies, Packt Publishing, 2023.
- [8] M. A. I. M. Azri, H. Sofian, M. S. M. Kassim and R. Ramly, "Smart Inventory Management System for Hardware Warehouse Using IoT," 2026 20th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM), pp. 1-6, 2026.
- [9] F. Raheel, L. Raheel, H. Mehmood, M. B. Kadri and U. S. Khan, "Internet of Robots: An Open-source Framework for Cloud-Based Global Remote Control and Monitoring of Robots," 2024 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI), pp. 1-6, 2024.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รหัสเทียมของการตรวจสอบรหัสสินค้าด้วยบาร์โค้ด

```
คลาส BarcodeCounter:
    ฟังก์ชัน เริ่มต้น(target_count):
        กำหนด จำนวนที่ต้องการ (target_count) = target_count
        กำหนด จำนวนปัจจุบัน (current_count) = 0
        กำหนด เวลาเริ่มต้น (start_time) = ค่าว่าง
        กำหนด เวลาสิ้นสุด (end_time) = ค่าว่าง
        กำหนด รายการข้อมูล (scanned_data) = รายการว่าง (Array)

    ฟังก์ชัน เริ่มการทำงาน(run):
        พิมพ์ "เตรียมพร้อมรับข้อมูลจำนวน [จำนวนที่ต้องการ] รายการ"
        พิมพ์ "เริ่มยิงบาร์โค้ดได้เลย"

        ดักจับการกดออกโปรแกรม (KeyboardInterrupt):
            ทำซ้ำในขณะที่ (จำนวนปัจจุบัน < จำนวนที่ต้องการ):
                รับค่าข้อมูล (code) จากเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือคีย์บอร์ด (input)

                ถ้าข้อมูลเป็นค่าว่าง:
                    ข้ามไปรอรับข้อมูลรอบถัดไป (continue)

                ถ้าเป็นการสแกนครั้งแรก (จำนวนปัจจุบัน == 0):
                    บันทึก เวลาเริ่มต้น
                    พิมพ์ "เริ่มจับเวลา"

                เพิ่มค่า จำนวนปัจจุบัน ขึ้น 1
                เพิ่มข้อมูล (code) ลงใน รายการข้อมูล (scanned_data)
                พิมพ์ ความคืบหน้า "[จำนวนปัจจุบัน/จำนวนที่ต้องการ] รับข้อมูล: code"

            # เมื่อหลุดจากลูป (สแกนครบตามจำนวนแล้ว)
            บันทึก เวลาสิ้นสุด
            เรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary)

        เมื่อมีการกดออก (Ctrl+C):
            พิมพ์ "ยกเลิกการทำงานโดยผู้ใช้"

    ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary):
        ถ้ามีการบันทึก เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด:
            คำนวณ เวลาทั้งหมด = เวลาสิ้นสุด - เวลาเริ่มต้น
            คำนวณ ความเร็วเฉลี่ย = เวลาทั้งหมด / จำนวนที่ต้องการ
            พิมพ์ สรุปผลการทำงาน (เวลาทั้งหมดที่ใช้ และ ความเร็วเฉลี่ยต่อรายการ)
        มิฉะนั้น:
            พิมพ์ "ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการคำนวณ"

ส่วนหลักของโปรแกรม (Main Program):
    กำหนด จำนวนเริ่มต้น (target_n) = 1

    ถ้ามีการรับค่า (Argument) ผ่าน Command Line มาด้วย:
        พยายามแปลงค่าที่รับมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer):
            ถ้า ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0:
                พิมพ์ "กรุณาใส่จำนวนเต็มที่มากกว่า 0"
                ออกจากโปรแกรม
            ถ้าแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้:
                พิมพ์ "ไม่ใช่ตัวเลข กรุณาใส่จำนวนเต็ม"
                ออกจากโปรแกรม

    สร้างออบเจกต์ app จากคลาส BarcodeCounter โดยส่งค่า target_n ไป
    สั่งให้ app.เริ่มการทำงาน()
```

ภาคผนวก ข

รหัสเทียมของการตรวจสอบรหัสสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี

```
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ (Hardware Setup):
เปิดใช้งานขา GPIO ความคมโมดูล RFID (ขา 4 เป็น HIGH)
เชื่อมต่อ Serial Port เบื้องต้น (Baudrate 38400)

คลาส RFCounter:
    ฟังก์ชัน เริ่มต้น(target_count):
        กำหนด จำนวนเป้าหมาย = target_count
        กำหนด จำนวนปัจจุบัน = 0
        กำหนด ตัวแปรจับเวลา (เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุด) = ค่าว่าง
        กำหนด รายการแท็กที่อ่านแล้ว (scanned_data) = รายการว่าง (Array)
        กำหนด จำนวนรอบการส่งคำสั่ง (count_cmd_loop) = 0

    ฟังก์ชัน เริ่มการทำงาน(run):
        พิมพ์ "เตรียมพร้อมรับข้อมูล RFID จำนวน [จำนวนเป้าหมาย] รายการ"

        ดักจับการกดออกโปรแกรม (KeyboardInterrupt):
            ทำซ้ำในขณะที่ (จำนวนปัจจุบัน < จำนวนเป้าหมาย):
                สร้าง Buffer ขาออก
                ส่งคำสั่ง "อ่านแท็กต่อเนื่อง (Multi-Query EPC / Command U)" ไปที่โมดูล
                หน่วงเวลาสั้นๆ (0.1 วินาที) เพื่อรอโมดูลอ่านแท็กและส่งกลับมา

                # ลูปอ่านข้อมูลที่โมดูลตอบกลับมา
                ทำซ้ำตลอดไป:
                    ถ้ามีข้อมูลรออยู่ใน Buffer:
                        อ่านข้อมูลมา 1 บรรทัด

                        ถ้าบรรทัดนี้มีแค่ตัวอักษร 'U' ตัวเดียว:
                            แปลว่าโมดูลส่งข้อมูลของรอบนี้ครบแล้ว -> ให้ออกจากลูปอ่านข้อมูลนี้ (break)

                        ถ้าข้อมูลมีรหัส 'E2' (บ่งบอกว่าเป็นข้อมูล RFID รูปแบบ EPC Gen2):
                            ตัดเอาเฉพาะข้อมูล 8 หลักสุดท้ายมาเป็นตัวแปรรหัสแท็ก (code)

                            บวกเพิ่ม จำนวนรอบการส่งคำสั่ง ขึ้น 1

                            ถ้าเป็นการอ่านเจอครั้งแรก (จำนวนปัจจุบัน == 0):
                                บันทึก เวลาเริ่มต้น

                                # เช็คว่าข้อมูลซ้ำ
                                ถ้ารหัสแท็กนี้ยังไม่มีใน รายการแท็กที่อ่านแล้ว:
                                    เพิ่ม จำนวนปัจจุบัน ขึ้น 1
                                    บันทึกรหัสแท็กลงใน รายการแท็กที่อ่านแล้ว
                                    พิมพ์แสดงความคืบหน้า "[จำนวนปัจจุบัน/จำนวนเป้าหมาย] รับข้อมูล: code"

                                หน่วงเวลาสั้นๆ (0.01 วินาที) ป้องกัน Buffer เต็มก่อนเริ่มลูปรอบถัดไป

                            # เมื่อหลุดลูปหลัก (อ่านครบตามจำนวนแล้ว)
                            บันทึก เวลาสิ้นสุด
                            เรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล()

        เมื่อมีการกดออก (Ctrl+C):
            ปิดการเชื่อมต่อ Serial Port (ถ้าจำเป็น) / ยกเลิกการทำงาน

    ฟังก์ชัน แสดงสรุปผล(show_summary):
        คำนวณ เวลาทั้งหมดที่ใช้ = เวลาสิ้นสุด - เวลาเริ่มต้น
        คำนวณ ความเร็วเฉลี่ย = เวลาทั้งหมดที่ใช้ / จำนวนเป้าหมาย
        พิมพ์ สรุปผลการทำงาน (เวลาทั้งหมด, ความเร็วเฉลี่ย, และ จำนวนรอบที่ส่งคำสั่งอ่านทั้งหมด)

ส่วนหลักของโปรแกรม (Main Program):
    กำหนด จำนวนเริ่มต้น = 1

    ถ้ามีการส่งค่าตัวเลขต่อท้ายตอนรันโปรแกรม (Command Line Argument):
        พยายามแปลงค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
        ถ้าน้อยกว่า 1 หรือไม่ใช่ตัวเลข:
            แสดงข้อความ Error และออกจากโปรแกรม
        ตั้งค่า จำนวนเป้าหมาย = ค่าที่รับมา

    สร้างออนเจกต์ app จากคลาส RFCounter (พร้อมส่ง จำนวนเป้าหมาย เข้าไป)
    สั่งให้ app.เริ่มการทำงาน()
```

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

นาย อภิชาติ กันสินวล

ประวัติการศึกษา

2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลแขวงเชียงใหม่