

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 38.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ**

I. Техническая часть

1.38.1. Нормами настоящего сборника предусмотрен монтаж кабельных линий электропередачи.

1.38.2. Нормами сборника учтены организация рабочих мест и переходы исполнителей в процессе выполнения работ, перемещение материалов и оборудования к месту производства работ в пределах рабочей зоны (на расстояние до 50 м), за исключением подкатки барабанов, которая нормируется отдельно по таблице Н-38-01-015.

1.38.3. Нормами учено выполнение следующих операций:

при креплении кабельных конструкций и опорных деталей пристрелкой: выбор дюбелей и патронов; установка патрона в пистолет; установка дюбеля в пистолет; пристрелка деталей или конструкций; разрядка пистолета; очистка пистолета;

при креплении кабельных конструкций и опорных деталей сваркой: включение сварочных машин и агрегатов и установка режима сварки; очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи; сварка швов; зачистка от шлака мест соединений; подкраска мест сварки;

общих при прокладке кабеля: раскатка троса и протаскивание троса через трубы; крепление кабеля к тросу и отсоединение; установка и снятие устройства контроля тяжения; управление приводными устройствами;

общих при монтаже муфт и заделок: отрезка конца кабеля; проверка состояния бумажной изоляции кабеля на влажность; устройство заземления для бронированных кабелей; маркировка.

1.38.4. Нормами не учтено изготовление конструкций и деталей крепления, установку, снятие лебедок и приводных устройств при прокладке кабеля.

1.38.5. Нормы предусматривают:

крепление конструкций пристрелкой монтажно-поршневым пистолетом ППЦ;

пробивку или сверление гнезд в основаниях электрифицированным или пневматическим инструментом; при выполнении работ вручную нормы на пробивку или сверление умножаются на 2;

прокладку силовых и контрольных кабелей с применением приводных устройств или ручных лебедок; при прокладке кабеля вручную нормы на прокладку кабелей с применением ручных лебедок умножаются на 1,15;

монтаж соединительных и концевых муфт и заделок на кабелях с алюминиевыми или медными, однопроволочными или многопроволочными жилами, в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной и резиновой оболочке с бумажной, резиновой или пластмассовой изоляцией.

1.38.6. Нормами Н-38-01-004÷Н-38-01-006 не учтены сопутствующие работы при прокладке кабеля, которые нормируются по таблицам Н-38-01-015, Н-38-01-016.

1.38.7. При работах по демонтажу кабеля для случаев повторного его использования нормы Н-38-01-004÷Н-38-01-006 применяются без изменений.

1.38.8. Работы по прокладке кабеля с применением кабельных тележек (транспортеров), прокладке кабеля в коллекторах и на стальных канатах нормами настоящего сборника не предусмотрены и нормируются по соответствующим нормам сборнику Н-44 «Монтаж сооружений связи. Кабельные линии связи».

1.38.9. Нормами Н-38-01-008, Н-38-01-009, Н-38-01-012-01÷Н-38-01-012-43 оконцевание жил кабелей наконечниками не учтено и нормируется по таблице Н-41-01-001 сборника Н-41 «Электромонтажные работы. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура».

1.38.10. При работе на высоте св. 5 м от уровня земли (вне зданий) или от уровня пола (в зданиях и сооружениях) нормы сборника (кроме таблицы Н-38-01-005) умножаются на следующие коэффициенты:

от 5 до 8 м	1,05
св. 8 до 15 м	1,1
св. 15 до 30 м	1,25
св. 30 до 60 м	1,4

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих, а также на стесненность движений при выполнении работ на высоте.

1.38.11. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ, а также с требованиями техники безопасности труда и пожарной безопасности.

1.38.12. В составах звеньев «электромонтажники по кабельным сетям» в дальнейшем именуются для краткости «электромонтажниками», «электросварщики ручной сварки» - «электросварщиками».

1.38.13. К нормам Н-38-01-001-01÷Н-38-01-001-03. На 100 м трассы устанавливается 40 - 50 шт. опорных деталей; каждая опорная деталь крепится двумя дюбелями.

1.38.14. При установке блоков кабельных конструкций с креплением сваркой на опорных деталях разметка учтена в Н-38-01-001-01; при установке блоков кабельных конструкций с креплением сваркой на металлических основаниях на разметку принимается по нормам Н-38-01-002-03, Н-38-01-002-09, Н-38-01-002-15, Н-38-01-002-21, Н-38-01-002-24, Н-38-01-002-27.

1.38.15. В таблице Н-38-01-002 при установке штампованных полок или подвесок на заранее установленные стойки конструкций с креплением ключом на 100 полок или подвесок норма принимается по Н-38-01-002-97.

1.38.16. Нормы Н-38-01-004-09÷Н-38-01-004-15 учитывают использование в качестве приводных устройств электрических лебедок, инвентарных лебедок автомашин, тракторов и механизмов, специально оборудованных для прокладки кабеля.

1.38.17. В таблице Н-38-01-004 при прокладке кабеля в траншее в сложных условиях (при количестве переходов или углов поворота на 100 м трассы от трех и более) для норм Н-38-01-004-09÷Н-38-01-004-15 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.18. В таблице Н-38-01-004 при выполнении работ по прокладке кабеля в траншее весной и осенью в распутицу в стороне от дорог с твердым покрытием для норм Н-38-01-004-09÷Н-38-01-004-15 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.19. В таблице Н-38-01-004 установку и снятие роликов при прокладке кабеля в траншее на 100 м трассы норма принимается по Н-38-01-004-16-01.

1.38.20. В таблице Н-38-01-004 при прокладке кабелей в туннелях для норм Н-38-01-004-26÷Н-38-01-004-34 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.21. В таблице Н-38-01-004 при прокладке кабелей массой 1 м более 4 до 6 кг в туннелях с применением приводных устройств на 100 м уложенного кабеля норма принимается по Н-38-01-004-53.

1.38.22. В таблице Н-38-01-004 при прокладке кабелей по потолкам для норм Н-38-01-004-44÷Н-38-01-004-52 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.23. В таблице Н-38-01-005 установка и снятие роликов и обводных устройств на 100 м трассы принимается норма по Н-38-01-005-04.

1.38.24. В таблице Н-38-01-007 на установку противопожарных кожухов на эпоксидные соединительные муфты принимается на один кожух норма по Н-38-01-007-59.

1.38.25. В таблицах Н-38-01-008 и Н-38-01-009 (для норм Н-38-01-009-08÷Н-38-01-009-75), Н-38-01-010 учтена усредненная длина заделки до 1 м.

1.38.26. В таблице Н-38-01-011 для однофазных кабелей для норм Н-38-01-011-01÷Н-38-01-011-04 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1. Полученная таким образом норма устанавливается на соответствующие три однофазных муфты.

1.38.27. В таблице Н-38-01-011 для стопорных муфт для норм Н-38-01-011-01÷Н-38-01-011-04 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.28. В таблице Н-38-01-011 для эпоксидных муфт для норм Н-38-01-011-01÷Н-38-01-011-04 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.29. В таблице Н-38-01-012 для норм Н-38-01-012-01÷Н-38-01-012-43 учтена усредненная длина заделки до 2 м.

1.38.30. В таблице Н-38-01-012 при заделке концов бронированных кабелей для норм Н-38-01-012-01÷Н-38-01-012-43 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.31. В таблице Н-38-01-012 для норм Н-38-01-012-01÷Н-38-01-012-43 не учтено время на надевание поливинилхлоридных трубок. При надевании поливинилхлоридных трубок на разделяемые кабели принимается норма по Н-38-01-012-44.

1.38.32. В таблице Н-38-01-012 при соединении бронированных контрольных кабелей для норм Н-38-01-012-45÷Н-38-01-012-65 применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

1.38.33. Для Н-38-01-014-01 при прогреве кабелей на барабанах без монтажа временной воронки применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 38.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-38 Электромонтажные работы. Кабельные линии электропередачи								
Таблица Н-38-01-001 Установка опорных конструкций и деталей								
Н-38-01-001-01-01	Опорные детали для установки блоков кабельных конструкций: разметка	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-001-02-01	Опорные детали для установки блоков кабельных конструкций: установка	100 м трассы	-	2,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-03-01	Опорные детали для установки блоков кабельных конструкций: пристрелка	100 м трассы	-	3,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-04-01	Стальная полоса 4х40 мм: разметка	100 м одной полосы	-	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-001-05-01	Стальная полоса 4х40 мм: установка	100 м одной полосы	-	6,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-06-01	Стальная полоса 4х40 мм: пристрелка	100 м одной полосы	-	5,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-07-01	Прогоны: угловая сталь 75х75х6 мм, разметка	100 м прогонов	-	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-001-08-01	Прогоны: угловая сталь 75x75x6 мм, установка	100 м прогонов	-	14	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-09-01	Прогоны: угловая сталь 75x75x6 мм, сварка	100 м прогонов	-	5,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-001-10-01	Прогоны: швеллерная сталь N 10, разметка	100 м прогонов	-	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-001-11-01	Прогоны: швеллерная сталь N 10, установка	100 м прогонов	-	21,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-001-12-01	Прогоны: швеллерная сталь N 10, сварка	100 м прогонов	-	6,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-38-01-002 Установка кабельных конструкций								
Н-38-01-002-01-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	18	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-02-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	2,7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-002-03-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-04-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: установка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	12	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-05-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: пристрелка	100 м трассы	-	2,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-06-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 20 кг: сварка блоков между собой, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-07-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	25,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-08-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	3,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-09-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-10-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: установка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	14,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-11-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: пристрелка	100 м трассы	-	2,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-12-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 40 кг: сварка блоков между собой, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	2,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-13-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	32,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-14-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	4,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-15-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-16-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: установка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	18	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-17-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: пристрелка	100 м трассы	-	3,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-18-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 60 кг: сварка блоков между собой, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	2,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-19-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 80 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	41	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-20-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 80 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	5,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-21-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 80 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-22-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 100 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	48	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-23-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 100 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	6,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-24-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 100 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-25-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 120 кг: установка, крепление сваркой	100 м трассы	-	55	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-26-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 120 кг: приварка блоков к опорным конструкциям и сварка между собой	100 м трассы	-	7,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-27-01	Блоки кабельных конструкций длиной до 6 м на стенах и колоннах, масса блока до 120 кг: разметка, крепление пристрелкой	100 м трассы	-	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-28-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: разметка	100 конструкций	-	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-29-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	8,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-30-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сварка	100 конструкций	-	6,5	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-002-31-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-32-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: пристрелка	100 конструкций	-	3,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-33-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, кирпич, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	15,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-34-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, бетон, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	28,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-35-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или подвесками с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	21	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-36-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: разметка	100 конструкций	-	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-37-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	8,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-38-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сварка	100 конструкций	-	6,5	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-002-39-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-40-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: пристрелка	100 конструкций	-	3,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-41-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, кирпич, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	11	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-42-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, бетон, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	21,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-43-01	Скобы, П-образные конструкции с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	15	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-44-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: разметка	100 конструкций	-	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-45-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-46-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сварка	100 конструкций	-	4	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-47-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-48-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: пристрелка	100 конструкций	-	3,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-49-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, кирпич, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	10,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-50-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, бетон, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	18,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-51-01	Кронштейны с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	12,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-52-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с закреплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: разметка	100 конструкций	-	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-53-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	13,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-54-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: сварка	100 конструкций	-	7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-002-55-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	7,3	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-56-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: пристрелка	100 конструкций	-	6,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-57-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, кирпич, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	26,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-58-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с закреплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, бетон, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	37	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-59-01	Стойки и сборные конструкции из стоек с полками или П-образные с закреплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	31,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-60-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: разметка	100 конструкций	-	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-61-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	19,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-62-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: сварка	100 конструкций	-	9,3	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-63-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	8,9	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-64-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: пристрелка	100 конструкций	-	8,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-65-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, кирпич, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	28,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-66-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: сверление или пробивка гнезд в зависимости от материала основания, бетон, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	42	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-002-67-01	Т-образные конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление вмазыванием	100 конструкций	-	35,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-68-01	Стойки и сборные одно- или двухсторонние из стоек с полками или П-образные конструкции и скобы с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: разметка	100 конструкций	-	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-69-01	Стойки и сборные одно- или двухсторонние из стоек с полками или П-образные конструкции и скобы с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	9,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-70-01	Стойки и сборные одно- или двухсторонние из стоек с полками или П-образные конструкции и скобы с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: сварка	100 конструкций	-	8,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-71-01	Стойки и сборные одно- или двухсторонние из стоек с полками или П-образные конструкции и скобы с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	4,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-72-01	Стойки и сборные одно- или двухсторонние из стоек с полками или П-образные конструкции и скобы с креплением в двух точках, масса конструкций до 3 кг: пристрелка	100 конструкций	-	4,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-73-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: разметка	100 конструкций	-	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-74-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	18,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-75-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: сварка	100 конструкций	-	11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-76-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	9,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-77-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 10 кг: пристрелка	100 конструкций	-	6,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-78-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: разметка	100 конструкций	-	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-79-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	18,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-80-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: сварка	100 конструкций	-	14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-81-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	11,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-82-01	Стойки и сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 10 кг: пристрелка	100 конструкций	-	9,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-83-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 20 кг: разметка	100 конструкций	-	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-84-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 20 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	27	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-85-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 20 кг: сварка	100 конструкций	-	11,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-86-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 20 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	12,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-87-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками или П-образные конструкции с креплением в четырех точках, масса конструкций до 20 кг: пристрелка	100 конструкций	-	6,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-88-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 20 кг: разметка	100 конструкций	-	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-89-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 20 кг: установка, крепление сваркой	100 конструкций	-	27	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-90-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 20 кг: сварка	100 конструкций	-	14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-38-01-002-91-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 20 кг: установка, крепление пристрелкой	100 конструкций	-	15,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-92-01	Сборные одно- или двусторонние из стоек с полками конструкции с креплением в шести точках, масса конструкций до 20 кг: пристрелка	100 конструкций	-	9,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-93-01	Разметка конструкций массой до 3 кг	100 конструкций	-	4,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-002-94-01	Разметка конструкций массой до 8 кг	100 конструкций	-	4,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-002-95-01	Установка конструкций массой до 3 кг	100 конструкций	-	24	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-96-01	Установка конструкций массой до 8 кг	100 конструкций	-	31,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-002-97-01	Установка штампованных полок или подвесок на заранее установленные стойки конструкций с креплением ключом	100 полок или подвесок	-	2,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Таблица Н-38-01-003 Прокладка лотков шириной 200-400 мм по установленным конструкциям								
Н-38-01-003-01-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: прокладка, одиночные лотки	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	10,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-003-02-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: прокладка, блоки лотков, 2 в блоке	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	8,3	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-003-03-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: прокладка, блоки лотков, 3-4 в блоке	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	7,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-003-04-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: сварка, одиночные лотки	100 м лотков	1. Крепление на конструкциях сваркой.	7,2	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-003-05-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: сварка, блоки лотков, 2 в блоке	100 м лотков	1. Крепление на конструкциях сваркой.	5,7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-38-01-003-06-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях сваркой: сварка, блоки лотков, 3-4 в блоке	100 м лотков	1. Крепление на конструкциях сваркой.	5,7	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-003-07-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях прижимами: прокладка, одиночные лотки	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	16,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-003-08-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях прижимами: прокладка, блоки лотков, 2 в блоке	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	13	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-003-09-01	Лотки шириной 200-400 мм по установленным конструкциям, крепление на конструкциях прижимами: прокладка, блоки лотков, 3-4 в блоке	100 м лотков	1. Прокладка по ранее установленным конструкциям. 2. Соединение между собой болтами. 3. Крепление на конструкциях прижимами или сваркой.	12	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Таблица Н-38-01-004 Прокладка кабелей в траншеях, каналах, по конструкциям, лоткам, стенам, потолкам и в туннелях с применением ручных лебедок и приводных устройств								
Н-38-01-004-01-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	3,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-02-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-03-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	6,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-04-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-05-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	10	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-06-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	13	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-07-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	18,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-08-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	25,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	7
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-09-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	4,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-10-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	4,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-11-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-12-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-13-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-14-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-15-01	Прокладка кабелей в траншеях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам с обходом препятствий. 2. Перекладывание кабеля на дно траншеи. 3. Укладка кабеля.	5,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-16-01	Установка и снятие роликов	100 м трассы	-	3,9	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-004-17-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	1,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-18-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	2,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-19-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	3,9	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-20-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	4,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-21-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	5,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-22-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-23-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	7,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-24-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	11	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-25-01	Прокладка кабелей в каналах (по дну) с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля. 2. Прокладка кабеля. 3. Выправка кабеля.	13	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	7
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-26-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	4,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-27-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	5,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-28-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	7,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-29-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	8,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-30-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	11,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-31-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	14	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-32-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	17,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-33-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	22	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-34-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и концах трассы, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	27,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	7
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-35-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-36-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	8,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-37-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	10	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-38-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	12	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-39-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	17	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-40-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	22,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-41-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	29	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-42-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	39	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-43-01	Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам, со сплошным креплением, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	47,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	7
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-44-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	7,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-45-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	9,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-46-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	11	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-47-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	14	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-48-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	19,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-49-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	25	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-50-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	33,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-51-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	42,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-004-52-01	Прокладка кабелей по стенам с креплением накладными скобами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	53	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	7
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-004-53-01	Прокладка кабелей в туннелях с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля более 4 до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий. 2. Установка защитных прокладок. 3. Выправка и крепление проложенного кабеля.	6,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Таблица Н-38-01-005 Прокладка кабелей по эстакадам с применением приводных устройств								
Н-38-01-005-01-01	Прокладка кабелей по эстакадам с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам. 2. Укладка кабеля на конструкции. 3. Выправка и крепление кабеля.	7,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	3
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-005-02-01	Прокладка кабелей по эстакадам с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам. 2. Укладка кабеля на конструкции. 3. Выправка и крепление кабеля.	15,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-005-03-01	Прокладка кабелей по эстакадам с применением приводных устройств: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м уложенного кабеля	1. Раскатка кабеля по роликам. 2. Укладка кабеля на конструкции. 3. Выправка и крепление кабеля.	20	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-005-04-01	Установка и снятие роликов и обводных устройств	100 м трассы	-	5,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-38-01-006 Прокладка кабелей в трубах и блоках с применением ручных лебедок								
Н-38-01-006-01-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	3,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-02-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	4,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-03-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-006-04-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	7,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-05-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	8,3	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-06-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	9,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-006-07-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	13	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-08-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	15,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-09-01	Прокладка кабелей в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных, стальных трубах без изгибов, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	18,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-006-10-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	4,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-11-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	7,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-12-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	10,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-006-13-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	11,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-14-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	14	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-15-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	17	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-006-16-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	21	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-17-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	26,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-006-18-01	Прокладка кабелей в стальных трубах с изгибами, с применением ручных лебедок: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 м кабеля в трубе	1. Прочистка труб. 2. Смазывание оболочки кабеля. 3. Раскатка и затягивание кабеля.	32	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-38-01-007 Монтаж соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ с бумажной, пластмассовой и резиновой изоляцией жил								
Н-38-01-007-01-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,8	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-02-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-03-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-04-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-05-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-06-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-07-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-08-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-09-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	8,8	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-10-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	9,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-11-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил пайкой: сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	10,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-12-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-13-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-14-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,7	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-15-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-16-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-17-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-18-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6,8	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-19-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-20-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	8,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-21-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	9,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-007-22-01	Монтаж муфт эпоксидных соединительных марки СЭ для кабелей напряжением до 1 кВ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	10	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-23-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-24-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	6,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-25-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-26-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	9,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-27-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	11,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-28-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	13,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-29-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	5,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-30-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	6,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-31-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	7,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-32-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	8,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-33-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	11	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-34-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС без заливки кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	13	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-35-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	6,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-36-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	7,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-37-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	8,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-38-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	10,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-39-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	12,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-40-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил пайкой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	15	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-41-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	5,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-42-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	6,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-43-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	7,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-44-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	9,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-45-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	11,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-46-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, свинцовая муфта СС с заливкой кожуха массой, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Прошпарка изоляции. 4. Установка и пайка муфты. 5. Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 6. Пайка заливочных отверстий. 7. Укладка муфты в кожух. 8. Заливка кожуха (герметичного исполнения) массой. 9. Окрашивание.	13,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-47-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-48-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-49-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-50-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-51-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	9,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-52-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил пайкой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	11,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-53-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-54-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 35 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-55-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-007-56-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 120 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-57-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	9,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-58-01	Монтаж муфт соединительных для кабелей напряжением до 10 кВ, эпоксидная муфта СЭ, соединение жил термитной сваркой: сечение жил до 240 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 3. Надевание уплотнительных колец. 4. Установка муфты. 5. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	11	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-007-59-01	Установка противопожарных кожухов на эпоксидные соединительные муфты	1 кожух	-	0,84	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-38-01-008 Монтаж концевых заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией жил								
Н-38-01-008-01-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-02-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-03-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-04-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-05-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-06-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-07-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-08-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-09-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-10-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-11-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-12-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-13-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-14-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-15-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	1,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-16-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-17-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка трубок перчатки. 3. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4. Установка манжет на наконечники и усадка их. 5. Установка и крепление заделки.	2,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-18-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-19-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-20-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-21-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-22-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-23-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-24-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-25-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-26-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-27-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	3,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-28-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-29-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-30-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-31-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-32-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	2,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-33-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	3,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-34-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, резиновая перчатка без заполнения: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Надевание перчаток и найритовых трубок на жилы. 4. Уплотнение перчатки и трубок хомутами. 5. Установка и крепление заделки.	3,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-35-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-36-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-37-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-38-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-39-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-40-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-41-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-42-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-43-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-44-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-45-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-46-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-47-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-48-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-49-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,9	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-50-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-51-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, эпоксидная с трубками: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка жил. 3. Надевание найритовых трубок на жилы. 4. Установка формы на кабель. 5. Установка и крепление заделки. 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-52-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	1,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-53-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-54-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-55-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-56-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-57-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-58-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-59-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-60-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-61-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	4,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-62-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	4,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-008-63-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-64-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	2,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-65-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-66-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	3,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-67-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	4,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-68-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, стальная воронка с битумным составом: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Установка воронок. 3. Подмотка жил. 4. Уплотнение горловины воронки. 5. Установка фарфоровых втулок и крышки воронки. 6. Проверка герметичности уплотнения. 7. Приготовление и заливка битумной массы. 8. Установка и крепление заделки. 9. Окрашивание воронок.	5,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-69-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-70-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	3,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-71-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	4,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-72-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-73-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	6,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-74-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, свинцовая перчатка: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил. 3. Установка перчатки. 4. Пайка перчатки к оболочке кабеля. 5. Приготовление и заливка битумной массы. 6. Пайка заливочного отверстия. 7. Установка и крепление заделки.	6,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-75-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	1,9	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-76-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-77-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	2,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-78-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	2,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-008-79-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	2,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-008-80-01	Концевые заделки на кабелях с бумажной изоляцией жил металлическими защитными покровами, сухая из самосклеивающихся лент: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирующая подмотка. 4. Установка и крепление заделки.	2,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Таблица Н-38-01-009 Монтаж концевых заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ с пластмассовой и резиновой изоляцией жил								
Н-38-01-009-01-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил от 120 до 185 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-02-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 240 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-03-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 300 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-04-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 400 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	2,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-05-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 500 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-06-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 625 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	3,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-07-01	Концевые заделки с применением эпоксидного компаунда на одножильных кабелях напряжением до 1 кВ с бумажной изоляцией жил с металлическими защитными покровами: сечение жил 800 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы. 3. Установка и снятие форм. 4. Установка и крепление заделки. 5. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.	4,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-08-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,68	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-09-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,77	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-10-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-11-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,79	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-12-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,76	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-13-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,87	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-14-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,81	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-15-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,91	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-16-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,89	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-17-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,95	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-18-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,94	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-19-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,99	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-20-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-21-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-22-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-23-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	1,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-24-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	2,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-25-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-26-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-27-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-28-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-29-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-30-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-31-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-32-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-33-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-34-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-35-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-36-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-37-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-38-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-39-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	2,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-40-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	2,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-41-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей с металлическими защитными покровами, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	3,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-42-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,45	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-43-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-44-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,47	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-45-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,51	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-46-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,49	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-47-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,57	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-48-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,52	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-49-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,59	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-50-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,57	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-51-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,62	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-52-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,63	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-53-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,82	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-54-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,86	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-55-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,9	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-56-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	0,95	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-57-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-58-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с поливинилхлоридной изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Наложение конусной подмотки по пластмассовой изоляции жил. 5. Наложение подмотки поверх конусной и на месте припайки заземления. 6. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-59-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,81	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-60-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,89	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-61-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,81	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-62-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,97	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-63-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,84	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-64-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-65-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	0,96	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-66-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-67-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-68-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-69-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-70-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-71-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-72-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-73-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	1,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-74-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	2,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-009-75-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией жил, для кабелей без металлических защитных покровов, с полиэтиленовой или резиновой изоляцией: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля поливинилхлоридными трубками. 3. Наложение подмотки в основании заделки. 4. Установка и крепление заделки.	2,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-76-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 1,5 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,56	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-77-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 1,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,62	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-78-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-79-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,64	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-80-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,64	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-81-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,68	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-82-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 10 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,75	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-83-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 10 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-009-84-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,78	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-009-85-01	Концевые заделки с поливинилхлоридными лентами на кабелях напряжением до 1 кВ с поливинилхлоридной изоляцией жил марки ВБВ (АВБВ) для взрывоопасных установок, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Наложение подмотки в основании заделки. 3. Установка и крепление заделки.	0,86	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Таблица Н-38-01-010 Монтаж концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией жил								
Н-38-01-010-01-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	4,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-02-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	5,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-03-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	4,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-04-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	5,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-05-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	5,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-06-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	6,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-07-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-08-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	6,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-09-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	6,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-10-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	7,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-11-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	9,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-12-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	5,8	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-13-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	6,7	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-14-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	8,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-15-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	9,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-16-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	12	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-17-01	Монтаж мачтовой муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Прошпарка разделки. 3. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 4. Установка корпуса муфты. 5. Установка изоляторов. 6. Присоединение изоляторов. 7. Пайка горловины. 8. Приготовление и заливка битумной массы. 9. Пайка колпачков головок изоляторов.	13	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-18-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-19-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-20-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-21-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-22-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-23-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	9,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-24-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-25-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-26-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-27-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	5,3	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-28-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	6,9	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-29-01	Монтаж эпоксидной муфты наружной установки на кабелях с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 3. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 4. Установка муфты. 5. Оконцевание жил кабеля наконечниками. 6. Установка изоляторов. 7. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	7,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-010-30-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-31-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-32-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-33-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-34-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-35-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-36-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-37-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-38-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-39-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-40-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 1 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-41-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 16 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-42-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	1,9	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-43-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,1	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-010-44-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-45-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,3	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-010-46-01	Установка на опоре муфты и конструкции, с бумажной изоляцией жил: напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ² , число жил в кабеле - 3	1 муфта	1. Подъем конструкции и муфты. 2. Крепление конструкции и муфты на хомутах или штырях к опоре.	2,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Таблица Н-38-01-011 Монтаж соединительных и концевых муфт на кабелях напряжением до 35 кВ и концевых муфт на кабеле марки АСБЭ 1х50-75 (для электрофильтров)								
Н-38-01-011-01-01	Соединительные муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 95 мм ²	1 соединение кабелей (три латунные муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей. 3. Изолирование мест соединения. 4. Устройство экранов. 5. Установка муфт. 6. Заливка муфт массой с последующей доливкой. 7. Установка защитного кожуха. 8. Заливка кожуха массой. 9. Наложение антикоррозийных покрытий на поверхность кожуха.	22	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-011-02-01	Соединительные муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 120 мм ²	1 соединение кабелей (три латунные муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей. 3. Изолирование мест соединения. 4. Устройство экранов. 5. Установка муфт. 6. Заливка муфт массой с последующей доливкой. 7. Установка защитного кожуха. 8. Заливка кожуха массой. 9. Наложение антикоррозионных покрытий на поверхность кожуха.	28,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-011-03-01	Соединительные муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 150 мм ²	1 соединение кабелей (три латунные муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей. 3. Изолирование мест соединения. 4. Устройство экранов. 5. Установка муфт. 6. Заливка муфт массой с последующей доливкой. 7. Установка защитного кожуха. 8. Заливка кожуха массой. 9. Наложение антикоррозионных покрытий на поверхность кожуха.	33,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-011-04-01	Соединительные муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 185 мм ²	1 соединение кабелей (три латунные муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил кабелей. 3. Изолирование мест соединения. 4. Устройство экранов. 5. Установка муфт. 6. Заливка муфт массой с последующей доливкой. 7. Установка защитного кожуха. 8. Заливка кожуха массой. 9. Наложение антикоррозионных покрытий на поверхность кожуха.	39	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-011-05-01	Концевые муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 95 мм ²	1 оконцевание кабеля (три муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля. 3. Устройство экранов. 4. Оконцевание кабеля. 5. Сборка муфт. 6. Заливка муфт. 7. Установка муфт на конструкции.	10,5	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-011-06-01	Концевые муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 120 мм ²	1 оконцевание кабеля (три муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля. 3. Устройство экранов. 4. Оконцевание кабеля. 5. Сборка муфт. 6. Заливка муфт. 7. Установка муфт на конструкции.	14	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-011-07-01	Концевые муфты на кабелях напряжением до 35 кВ: сечение жил кабелей до 150 мм ²	1 оконцевание кабеля (три муфты) с отдельно освинцованными жилами	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жил кабеля. 3. Устройство экранов. 4. Оконцевание кабеля. 5. Сборка муфт. 6. Заливка муфт. 7. Установка муфт на конструкции.	16	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-011-08-01	Монтаж концевых муфт на кабеле марки АСБЭ 1х50-75 (для электрофильтров)	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы кабеля. 3. Устройство экранов. 4. Оконцевание кабеля. 5. Сборка муфты. 6. Заливка муфты. 7. Установка муфты на конструкции. 8. Установка муфты в изоляторную коробку. 9. Присоединение.	7	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-011-09-01	Установка в изоляторную коробку и присоединение концевых муфт на кабеле марки АСБЭ 1х50-75 (для электрофильтров)	1 муфта	1. Разделка конца кабеля. 2. Изолирование жилы кабеля. 3. Устройство экранов. 4. Оконцевание кабеля. 5. Сборка муфты. 6. Заливка муфты. 7. Установка муфты на конструкции. 8. Установка муфты в изоляторную коробку. 9. Присоединение.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Таблица Н-38-01-012 Монтаж концевых заделок и соединений контрольных кабелей								
Н-38-01-012-01-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм2, число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,24	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-02-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм2, число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,36	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-03-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм2, число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,49	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-04-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм2, число жил в кабеле - 14	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,66	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-05-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм2, число жил в кабеле - 19	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,86	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-06-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-07-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	1,6	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-08-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,27	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-09-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,39	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-10-01	Монтаж концевых заделок, бумажная изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,52	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-11-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,25	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-12-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,29	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-13-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,34	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-14-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 14	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,36	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-15-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 19	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,38	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-16-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,4	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-17-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,42	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-18-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 52	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,46	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-19-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,42	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-20-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,44	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-21-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, заделка с применением бандажирующих муфт: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,48	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-22-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,13	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-23-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,23	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-24-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,31	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-25-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 14	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,41	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-26-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 19	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,52	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-27-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,69	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-28-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,9	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-29-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 52	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	1,2	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-30-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,14	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-31-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,26	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-32-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,36	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-33-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,19	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-34-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,28	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-35-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,42	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-36-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 14	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,53	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-37-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 19	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,65	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-38-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,86	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-39-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	1,1	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-40-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 52	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	1,5	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-41-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,22	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-42-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,32	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-43-01	Монтаж концевых заделок, резиновая или пластмассовая изоляция жил, сухая заделка с применением клея: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка корешка кабеля. 3. Установка и крепление заделки.	0,48	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-44-01	Надевание поливинилхлоридных трубок на разделяемые кабели	1 м трубок	-	0,02	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-012-45-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	0,54	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-46-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	0,71	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-47-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	0,88	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-48-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 14	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	1,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-49-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 19	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	1,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-50-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	1,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-51-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	1,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-52-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 52	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	2,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-53-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	0,61	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-54-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	0,8	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-55-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая изоляция жил, резиновая муфта: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Соединение жил. 3. Изолирование жил кабелей. 4. Установка трубки чулка на место соединения. 5. Бандажирование чулка. 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.	1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-56-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-57-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 7	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-58-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 10	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,7	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-59-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 14	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-60-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 19	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-61-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 27	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-62-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил до 2,5 мм ² , число жил в кабеле - 37	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-63-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил 4-6 мм ² , число жил в кабеле - 4	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	3,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-012-64-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил 4-6 мм2, число жил в кабеле - 7	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-012-65-01	Монтаж соединительных муфт, резиновая, пластмассовая или бумажная изоляция жил, муфты эпоксидные из готовых скорлуп: сечение жил 4-6 мм2, число жил в кабеле - 10	1 муфта	1. Разделка концов кабелей. 2. Установка полумуфт. 3. Соединение жил. 4. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.	4,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Таблица Н-38-01-013 Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали								
Н-38-01-013-01-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали: разметка мест установки деталей крепления	1 ограждение	-	0,08	-	2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-013-02-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали: сверление гнезд, бетон	1 ограждение	-	0,35	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-013-03-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали: сверление гнезд, кирпич	1 ограждение	-	0,16	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-013-04-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали: установка деталей крепления на кирпичном, бетонном или деревянном основаниях и установка защитного ограждения	1 ограждение	-	0,47	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Таблица Н-38-01-014 Прогрев кабелей в зимнее время								
Н-38-01-014-01-01	Прогрев кабелей в зимнее время: на барабанах	1 барабан с кабелем	1. Закорачивание жил на одном конце кабеля. 2. Напайка свинцового наконечника. 3. Монтаж временной воронки на другом конце кабеля. 4. Напайка наконечников. 5. Присоединение конца кабеля к трансформаторам или генераторам. 6. Прокладка временной проводки длиной до 100 м. 7. Присоединение трансформатора к сети. 8. Наблюдение за прогревом кабеля и работой прогревающего устройства. 9. Отсоединение трансформатора от сети по окончании прогрева. 10. Демонтаж временной проводки. 11. Демонтаж временной воронки и свинцового наконечника.	8,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-014-02-01	Прогрев кабелей в зимнее время: напряжением до 1 кВ, для воронок, концевых и соединительных муфт	1 конец кабеля	1. Монтаж проводки для прогрева. 2. Прогрев концов кабелей перед монтажом муфт и воронок. 3. Демонтаж временной проводки.	0,4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-014-03-01	Прогрев кабелей в зимнее время: напряжением до 10 кВ, для воронок, концевых и соединительных муфт	1 конец кабеля	1. Монтаж проводки для прогрева. 2. Прогрев концов кабелей перед монтажом муфт и воронок. 3. Демонтаж временной проводки.	0,4	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-014-04-01	Прогрев кабелей в зимнее время: напряжением до 35 кВ, для концевых муфт	1 конец кабеля	1. Монтаж проводки для прогрева. 2. Прогрев концов кабелей перед монтажом муфт и воронок. 3. Демонтаж временной проводки.	0,8	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-014-05-01	Прогрев кабелей в зимнее время: напряжением до 35 кВ, для соединительных муфт	1 конец кабеля	1. Монтаж проводки для прогрева. 2. Прогрев концов кабелей перед монтажом муфт и воронок. 3. Демонтаж временной проводки.	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Таблица Н-38-01-015 Работы, связанные с погрузкой, выгрузкой, подкаткой барабанов и прочими работами								
Н-38-01-015-01-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,66	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-02-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,66	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-03-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,66	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-04-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	0,77	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-05-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	0,88	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-06-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	0,93	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-07-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	1,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-08-01	Погрузка на автомашины или выгрузка барабанов с кабелем при помощи автомобильного крана: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	1,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-015-09-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,28	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-10-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,55	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-11-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,92	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-12-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	2,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-13-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	3,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-14-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	5,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-15-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	5,9	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-16-01	Подкатка барабанов с кабелем, на первые 10 м: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	6,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-17-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-18-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,19	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-19-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,34	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-20-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	0,96	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-21-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	1,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-22-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	1,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-23-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	1,8	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-24-01	Подкатка барабанов с кабелем, на каждые последующие 10 м: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-25-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-26-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,27	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-27-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,37	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-28-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	0,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-29-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	0,69	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-30-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	1,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-31-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	1,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-32-01	Установка домкратов, установка и распаковка барабанов: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-33-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,09	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-34-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,12	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-35-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,16	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-36-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	0,27	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-37-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	0,37	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-38-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	0,53	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-39-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	0,74	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-40-01	Снятие барабанов с домкратов: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	0,89	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	5
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-41-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 0,5 т	1 барабан	-	0,32	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-42-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 1 т	1 барабан	-	0,32	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-015-43-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 1,5 т	1 барабан	-	0,32	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-44-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 2,5 т	1 барабан	-	0,39	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-45-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 3,5 т	1 барабан	-	0,45	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-46-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 4 т	1 барабан	-	0,49	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-47-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 6 т	1 барабан	-	0,61	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-015-48-01	Зашивка барабанов с кабелем: масса одного барабана до 7,5 т	1 барабан	-	0,72	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Таблица Н-38-01-016 Работы, сопутствующие прокладке кабелей								
Н-38-01-016-01-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 перерезов	-	2,4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-02-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 перерезов	-	3,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-03-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 перерезов	-	4,7	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-04-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 перерезов	-	5,4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-05-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 перерезов	-	7,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-06-01	Перерезка кабеля секторными ножницами: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 перерезов	-	13	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-07-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 перерезов	-	2,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-08-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 перерезов	-	4,3	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-09-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 перерезов	-	5,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-10-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 перерезов	-	7,6	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-11-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 перерезов	-	11	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-12-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 перерезов	-	17	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-13-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 перерезов	-	21,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-14-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 перерезов	-	34,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-15-01	Перерезка кабеля ножовкой: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 перерезов	-	42,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-16-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 1 кг	100 заделок	-	4	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-17-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 2 кг	100 заделок	-	7,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-18-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 3 кг	100 заделок	-	9,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-19-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 6 кг	100 заделок	-	13	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-20-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 9 кг	100 заделок	-	18	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-21-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 13 кг	100 заделок	-	23,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-22-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 18 кг	100 заделок	-	31,5	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-23-01	Заделка концов кабеля кабельной лентой после отрезки: масса 1 м кабеля до 23 кг	100 заделок	-	40	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-24-01	Заделка концов кабеля свинцовыми наконечниками (каппа) на напряжение до 10 кВ	1 заделка	-	0,46	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-25-01	Заделка концов кабеля свинцовыми наконечниками (каппа) на напряжение до 35 кВ	1 заделка	-	1,2	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-26-01	Маркировка кабеля	100 м кабеля	-	0,26	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-27-01	Замер трассы и определение длины кабеля	100 м кабеля	-	0,47	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-28-01	Снятие вручную верхнего джутового покрова: масса 1 м кабеля от 0,5 до 9 кг	100 м кабеля	-	1,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-29-01	Снятие вручную верхнего джутового покрова: масса 1 м кабеля от 13 до 23 кг	100 м кабеля	-	2,3	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-30-01	Перемотка кабеля с барабана вручную при длине отрезков кабеля до 50 м	100 м кабеля	-	2,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-31-01	Перемотка кабеля с барабана механизированным способом при длине отрезков до 150 м	100 м кабеля	-	2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-32-01	Перемотка кабеля с барабана механизированным способом при длине отрезков свыше 150 м	100 м кабеля	-	1,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	2
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-33-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 16 мм ²	1 конец кабеля	-	0,22	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-34-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 35 мм ²	1 конец кабеля	-	0,26	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-35-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 50 мм ²	1 конец кабеля	-	0,29	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-36-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 70 мм ²	1 конец кабеля	-	0,33	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-37-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 95 мм ²	1 конец кабеля	-	0,38	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-38-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 120 мм ²	1 конец кабеля	-	0,43	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-39-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 150 мм ²	1 конец кабеля	-	0,49	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-40-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 185 мм ²	1 конец кабеля	-	0,57	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-41-01	Проверка состояния изоляции, на влажность с распрямлением конца кабеля, временной разделкой его и расплавлением парафина: сечение жил кабеля до 240 мм ²	1 конец кабеля	-	0,71	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-42-01	Проверка состояния изоляции, мегомметром до прокладки на барабане или в бухте	1 кабель	-	0,24	-	2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-43-01	Разбивка трассы для рытья траншеи, в городах, поселках, по территории промышленных предприятий	100 м	-	2,2	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-38-01-016-44-01	Устройство верхнего и нижнего слоев постели, на первый кабель	100 м уложенного кабеля	-	3,1	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-45-01	Устройство верхнего и нижнего слоев постели, на каждый последующий кабель	100 м уложенного кабеля	-	1,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-46-01	Покрытие кабелей кирпичом или железобетонными плитами, на первый кабель	100 м уложенного кабеля	-	3,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-47-01	Покрытие кабелей кирпичом или железобетонными плитами, на каждый последующий кабель	100 м уложенного кабеля	-	1,6	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	3
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-48-01	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит до 18 кг	100 плит	-	5,3	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-49-01	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит до 30 кг	100 плит	-	8,7	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-50-01	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит до 40 кг	100 плит	-	10,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-51-01	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит до 60 кг	100 плит	-	14,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-52-01	Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с каналов: при массе плит до 80 кг	100 плит	-	17,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-53-01	Окрашивание параллельно проложенных кабелей при их числе: до 2	100 м кабеля	-	1,9	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-54-01	Окрашивание параллельно проложенных кабелей при их числе: до 6	100 м кабеля	-	1,4	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-55-01	Окрашивание параллельно проложенных кабелей при их числе: свыше 6	100 м кабеля	-	0,95	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
Н-38-01-016-56-01	Установка на полках конструкций защитных перегородок из асбестоцементных, асбошиферных плит с установкой подвесок и соединением плит соединителями	100 м ³ перегородок	-	4,5	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-38-01-016-57-01	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	100 м уложенного кабеля	-	1,2	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-58-01	Герметизация проходов при прокладке кабеля во взрывоопасных помещениях в трубе, устройство прохода	1 проход	-	0,38	-	2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-59-01	Герметизация проходов при прокладке кабеля во взрывоопасных помещениях в трубе, приварка патрубка	1 проход	-	0,07	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-38-01-016-60-01	Установка кабельных указателей	1 указатель	-	0,33	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
Н-38-01-016-61-01	Установка и снятие палатки	1 палатка	-	0,94	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-62-01	Монтаж электроизмерительного пункта (катодный вывод для замера блуждающих токов), снятие наружных покровов кабеля, установка и припайка проводников, установка муфт и стойки	1 электроизмерительный пункт	-	1,9	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-38-01-016-63-01	Монтаж электроизмерительного пункта (катодный вывод для замера блуждающих токов), приготовление заливочной массы и заливка муфт	1 электроизмерительный пункт	-	1,1	-	2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	1
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 38.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-38**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициент ы к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При прокладке кабеля в в траншее сложных условиях (при количестве переходов или углов поворота на 100 м трассы от трех и более)	Н-38-01-004 (01-15)	1,2
2	При выполнении работ по прокладке кабеля в траншее весной и осенью в распутицу в стороне от дорог с твердым покрытием	Н-38-01-004 (01-15)	1,3
3	При прокладке кабелей в туннелях	Н-38-01-004 (26-34)	1,3
4	При прокладке кабелей по потолкам	Н-38-01-004 (44-52)	1,15
5	Для однофазных кабелей. Полученная таким образом норма устанавливается на соответствующие три однофазных муфты	Н-38-01-011 (01-04)	1,3
6	Для стопорных муфт	Н-38-01-011 (01-04)	1,4
7	Для эпоксидных муфт	Н-38-01-011 (01-04)	0,85
8	При заделке концов бронированных кабелей	Н-38-01-012 (01-43)	1,15
9	При соединении бронированных контрольных кабелей	Н-38-01-012 (45-65)	1,15
10	При прогреве кабелей на барабанах без монтажа временной воронки	Н-38-01-014-01	0,5