

Dati del centralino — per non sbagliare

Da dare all'installatore e da copiare in Nodo → Deviazioni. Non mettere le password in chat o in mail aperta.

Tre cose bastano per partire: server + interno + password.
Il resto è per non far fallire la prova (porta, audio, da fuori studio).

1. Quello che chiedi sempre (obbligatorio)

Loro lo chiamano	In Nodo	Esempio
Registrar / SIP server / dominio / host	Server	sip.studio.it oppure 192.168.1.10
Interno / extension / user	Interno	200
Password / secret / PIN SIP	Password	— (non copiarla qui)

A volte *Auth username* è diverso dall'interno (es. interno 200, login chiara200). Se la prova fallisce, chiedi: «user di autenticazione è uguale all'interno?»

2. Quello che serve per non far cadere la chiamata

Campo	Perché	Valore tipico
Porta	Senza porta giusta non si registra	5060 (normale) · 5061 se dicono TLS
Trasporto	UDP / TCP / TLS / WSS	UDP in ufficio. WSS se Nodo è nel browser
Outbound proxy	A volte il server “vero” è un altro	Solo se lo scrivono loro
STUN / TURN	Da casa o cellulare, dietro il modem	Chiedi: «funziona da fuori studio?»
Codec	Audio	PCMU / PCMA (G.711). Opus se lo hanno
SRTP / crittografia	Audio cifrato	Solo se obbligatorio. Non inventarlo
WebSocket (WSS)	App e sito, non il telefono da tavolo	wss://sip.studio.it:8089/ws (es. 3CX)

3. Due tipi di “dati” — non mescolarli

Tipo	A cosa serve	Lo usiamo per Nodo?
Interno / extension	Una persona: Chiara = 200, come la cornetta	Sì. È questo.
Trunk / tronco SIP	Tutto lo studio verso TIM. Un account unico, tanti canali	No. Non metterlo in Deviazioni. È del centralino, non di Chiara.

Se ti danno «username trunk» e «canali contemporanei», quello non va nelle tre caselle di Nodo.

4. Numero pubblico (il fisso)

- Numero geografico (02..., 035...) — quello che digita il cliente
- DID — quale numero arriva su quale interno (es. 02 123 suona 200 e 201)
- CLI / presentarsi — che numero vede chi riceve quando chiamate voi

Nodo non compra il numero. Lo ha già lo studio. Serve solo sapere: «quando arriva il 02, chi squilla?»

5. Cosa deve poter fare (funzioni)

- Registrare un **softphone** (computer / app) sullo stesso interno della cornetta
- **Trasferimento** (passa a): cieco (solo gira) e assistito (parli prima)
- Due dispositivi insieme (cornetta + PC): chi risponde, l'altro smette
- Da fuori (casa, cantiere): sì o no? Se no, solo in studio
- Segreteria, non rispondere, inoltro al cellulare — già in Nodo come regole; le esegue il centralino

6. Errori classici

- Mettere i dati del **trunk** al posto dell'**interno**
- Password dell'**email** o del **portale** invece della password SIP
- Interno giusto, **auth user** diverso, e non lo sai
- Porta 5060 chiusa dal firewall / dal modem
- Provare da casa senza STUN: in studio va, fuori no
- Staccare le cornette «perché c'è Nodo» — no. Si affianca
- Scrivere le password in WhatsApp o in questa chat
- Attivare tutti gli interni insieme. Prima **uno solo** (il 200)
- Confondere «funziona Nodo» con «funziona la linea»: senza server che risponde, è solo lo schermo

7. Foglio da far compilare allo studio

Campo	Loro scrivono qui
Marca centralino (3CX, Yeastar, TIM...)	
Server / registrar	
Porta e trasporto (5060 UDP / 5061 / WSS)	
Interno di prova	
Auth username (se diverso)	
Password — a voce o foglio chiuso	
Softphone sullo stesso interno della cornetta? Sì / No	
Funziona da fuori studio? Sì / No	
WebSocket WSS (per app/browser)	
Numero pubblico che arriva su questo interno	

8. Dove si mettono in Nodo

Deviazioni → **Collega il centralino**. Tre caselle: server, interno, password. Poi Salva e prova.

Il resto di questa pagina (porta, WSS, STUN) si aggiunge dopo, se la prima prova fallisce — non prima.

Nodo by Kreluna · i dati restano sullo studio · una prova = un interno · non è un secondo operatore telefonico