Climate / I2C level shifting

AOG Nano carrier Rev A · Electrical connection reference · Same net names are electrically connected

J6 · DHT11 D7

Pad 1 → +5V
Pad 2 → D7
Pad 3 → GND

R7 · 4.7k

Pad 1 → +5V
Pad 2 → D7

C6 · 100n

Pad 1 → +5V
Pad 2 → GND

J9 · CCS811 3V3

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → GND
Pad 3 → SDA_3V3
Pad 4 → SCL_3V3

J10 · WAKE / ADDR GND

Pad 1 → GND
Pad 2 → GND

C9 · 100n

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → GND

Q1 · BSS138-7-F

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → SDA_3V3
Pad 3 → SDA_5V

R8 · 4.7k

Pad 1 → +5V
Pad 2 → SDA_5V

R9 · 4.7k

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → SDA_3V3

Q2 · BSS138-7-F

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → SCL_3V3
Pad 3 → SCL_5V

R10 · 4.7k

Pad 1 → +5V
Pad 2 → SCL_5V

R11 · 4.7k

Pad 1 → +3V3
Pad 2 → SCL_3V3

Pin-number reference only; editable KiCad schematic accompanies this drawing. Nano USB end is socket pin 1.