Der Befehlssatz der Registermaschine Johnny umfasst die folgenden Befehle:

```
TAKE x : kopiert den Wert aus Speicherzelle x in den Akkumulator
ADD x : Akkumulator um Inhalt des Registers x erhöhen
SUB x : Akkumulator um Inhalt des Registers x erniedrigen
SAVE x : Inhalt des Akkumulators im Register x speichern
JMP x : springe zu Register x
TST x : fals Register x = 0, springe ins übernächste Register
INC x : Erhöhe Inhalt des Registers x um 1
DEC x : Erniedrige Inhalt des Registers x um 1
NULL x : Setze Inhalt des Registers x auf 0
HLT x : Das Programm hält an.
```

Schreibweise: Wir schreiben [10] wenn wir die Zahl an der Speicherstelle (=Register) 10 meinen.
Johnny arbeitet nur mit nicht-negativen Zahlen: Ist ein Ergebnis kleiner als 0, steht dort 0.

1. (5 Punkte) a) Nenne die Komponenten eines Von-Neumann-Rechners und beschreibe jeweils kurz ihre Aufgabe.
   b) Erkläre den Unterschied zwischen dem Adressbus und dem Datenbus.

2. (3 Punkte) In einer Speicherzelle von Johnny steht der Wert `02.015`. Erläutere, ob es sich dabei um eine Zahl oder um einen Befehl handelt. Gehe dabei auf das Von-Neumann-Prinzip ein, nach dem Programm und Daten im selben Speicher liegen.

3. (4 Punkte) Ein Von-Neumann-Rechner arbeitet in einem ständigen Befehlszyklus.

   a) Beschreibe die drei Phasen des Befehlszyklus.

   b) Gib die Mikrobefehle an, mit denen Johnny in der ersten Phase einen Befehl holt, und erkläre jeweils, was passiert.

4. (4 Punkte) Schreibe ein Programm für folgenden Ablauf:

```
[14] = [12] + [13]
[12] = [12] - 1
[13] = [13] + 1
[15] = [12] + [13]
```

Die Mikrobefehle der Registermaschine Johnny sind:

```
db->ram  : Inhalt des Datenbus im RAM speichern
ram->db  : Inhalt des RAM auf den Datenbus legen
db->ins  : Inhalt des Datenbus ins Befehlsregister übernehmen
db->acc  : Inhalt des Datenbus in den Akkumulator übernehmen
acc->db  : Inhalt des Akkumulators auf den Datenbus legen
plus     : Akkumulator um Inhalt des Datenbus erhöhen
minus    : Akkumulator um Inhalt des Datenbus erniedrigen
acc++    : Akkumulator um 1 erhöhen
acc--    : Akkumulator um 1 erniedrigen
acc=0    : Akkumulator auf 0 setzen
pc->ab   : Befehlszähler auf den Adressbus legen
pc++     : Befehlszähler um 1 erhöhen
=0:pc++  : falls Akkumulator = 0, Befehlszähler um 1 erhöhen
ins->ab  : Adressteil des Befehlsregisters auf den Adressbus legen
ins->pc  : Adressteil des Befehlsregisters in den Befehlszähler schreiben
ins->mc  : zum Mikroprogramm des Befehls im Befehlsregister springen
mc=0     : zurück zum Anfang des Mikrocodes (FETCH)
stop     : Programm beenden
```

5. (2 Punkte) Schreibe mit den Mikrobefehlen von Johnny das Mikroprogramm für den Assemblerbefehl `ADD x`. Erinnerung: `ADD x` erhöht den Akkumulator um den Inhalt von Register x.

6. (4 Punkte) Der Befehlssatz von Johnny soll um einen neuen Befehl `DBL x` erweitert werden, der den Inhalt von Register x verdoppelt:

   ```
   DBL 10   bedeutet   [10] = 2 * [10]
   ```

   Schreibe das Mikroprogramm für `DBL x` und erläutere die einzelnen Schritte.