ROLE: OPERATOR • ADMIN REGISTRASI • NOC • SUPERVISOR (SPV)

Workflow Operasional Kantor (Web Portal)

Panduan cerdas penanganan leads, disposisi SPK terpadu, monitoring Kanban, audit mutu, dan cut-off.

1 Pagi: Cek Leads Masuk & Verifikasi ODP / Coverage (GIS)

- Buka menu **Leads** (prospek registrasi baru) atau menu **Gangguan** (tiket komplain pelanggan).
- Klik tombol **Cek Coverage / GIS** pada baris data untuk memeriksa jarak rumah pelanggan ke tiang ODP terdekat (jarak aman rekomendasi < 250m).
- Menu **ODP** secara otomatis menghitung sisa port dan memblokir tabrakan nomor port (*collision protection*).

2 Penerbitan SPK Cepat (1-Klik Disposisi Langsung dari Leads / Gangguan)

- **Shortcut Efisien:** Klik langsung tombol **"Disposisi SPK"** pada baris Leads atau Gangguan. Data nama, kontak, alamat, dan ODP terisi otomatis tanpa perlu mengetik ulang!
- **Disposisi Manual:** Di menu **Pekerjaan**, klik tombol **+ Pasang Baru** atau **+ ODP/ODC**.
- **Pilih Pelaksana Lapangan:**
  - *Regu Kerja (Tim 2 Orang):* Pilih nama tim (contoh: *Tim Alpha - Budi & Agus*).
  - *Teknisi Personal (Solo):* Pilih nama teknisi di grup **Teknisi Personal (Solo)** jika bertugas perorangan (Komisi **100% penuh** per individu).
- Klik **Terbitkan SPK** → Opsi broadcast langsung via WhatsApp otomatis menyusun pesan rincian kerja resmi.

3 Penjadwalan & Monitoring Kanban Real-Time (5 Kolom Resmi)

Papan Kanban di menu **Pekerjaan** menggunakan 5 kolom alur nyata:

WAITING LIST → DIJADWALKAN → MENUNGGU VALIDASI → SELESAI / GAGAL

- **Waiting List → Dijadwalkan:** SPV men-*drag* kartu SPK dari kolom Waiting List ke Dijadwalkan sesuai plot waktu teknisi.
- **Indikator Live "Dikerjakan":** Ketika teknisi menekan tombol **"Mulai"** di smartphone, kartu di kolom Dijadwalkan menampilkan badge biru live berdenyut **"Dikerjakan"**. SPV tahu tim sedang aktif di lokasi.
- **Menunggu Validasi:** Kartu otomatis bergeser ke kolom ini saat teknisi mengirim 1 foto bukti fisik dari lapangan.

4 Sore: Audit Mutu & Validasi SPV (Sahkan vs Tolak/Minta Revisi)

Klik kartu pada kolom **MENUNGGU VALIDASI** untuk membuka audit bukti SOP:

- **Periksa Bukti Fisik:** Teliti foto OPM/ONT, watermark GPS, tanggal/jam, dan angka Redaman (dBm).
- **Tombol Hijau ("Validasi Selesai & Sahkan Komisi"):** Jika pekerjaan sesuai SOP. Status berubah ke **SELESAI**, port ODP terkunci permanen, tiket pengajuan pemutusan (jika ada) otomatis bersih, dan saldo komisi teknisi langsung bertambah.
- **Tombol Oranye ("Tolak / Minta Revisi"):** Jika foto buram atau redaman buruk (> -27 dBm). Masukkan catatan revisi. Status otomatis kembali ke **DIJADWALKAN** disertai banner peringatan revisi di HP teknisi.

5 Malam (21:00 WIB): Evaluasi Cut-Off & Broadcast Rekap WA Eksekutif

- Buka menu **Tim** → Tab **Perorangan** → Cek kepatuhan jam upload seluruh personil teknisi.
- Klik tombol hijau **"Kirim Rekap WA"** untuk menyalin rekap eksekutif harian siap kirim ke grup manajemen:

```
*REKAP LAPORAN OPERASIONAL TEKNISI (CUT-OFF 21:00 WIB)*
Tanggal: 21/10/2026 | Total Personil: 5 Teknisi
- Tertib / Tepat Waktu: 4 Personil (Upload ≤ 21:00 WIB)
- Terlambat: 1 Personil | Belum Melaporkan: 0
```

ROLE: TEKNISI LAPANGAN (PASANG BARU • PERBAIKAN • PEMUTUSAN)

Workflow Teknisi Lapangan (Mobile PWA)

Panduan instalasi smartphone, penanganan tugas lapangan, SOP 1 foto fisik, pelaporan kendala, dan cut-off.

1 Instalasi Aplikasi di Smartphone (Android / iPhone)

- Buka tautan web Nexus Net di Google Chrome (Android) atau Safari (iOS).
- Klik banner pop-up **"Pasang Aplikasi (Install PWA)"** atau menu browser titik tiga → **"Tambahkan ke Layar Utama" (Add to Home screen)**. Ikon aplikasi akan terpasang di beranda ponsel.
- **PENTING:** Wajib izinkan akses **Kamera** dan **Lokasi (GPS)** agar watermark koordinat otomatis aktif.

2 Menerima Tugas & Menekan Tombol "Mulai" (Otw / Tarik Kabel)

- Saat menerima notifikasi WhatsApp SPK, buka tab **Dashboard Teknisi** di ponsel.
- Lihat rincian pelanggan, target tiang ODP, serta tombol cepat telepon/WhatsApp pelanggan dan rute Google Maps.
- Ketika mulai meluncur atau mulai penarikan kabel, klik tombol **"Mulai"**. Tombol berubah menjadi badge **"Proses"** dan kantor memantau status Anda secara *real-time*.

3 Standar Kualitas Teknis & Pengukuran Redaman OPM

Ukur sinyal menggunakan Optical Power Meter (OPM) pada konektor roset pelanggan sebelum modem dipasang:

- **Bagus / Prima:** -16.00 dBm s/d -23.99 dBm (Lolos Verifikasi Otomatis).
- **Toleransi:** -24.00 dBm s/d -26.00 dBm (Waspada lekukan/bending kabel).
- **Ditolak:** Lebih tinggi dari -27.00 dBm (Wajib splicing ulang sebelum lapor).

4 Pelaporan Selesai via Tombol Hijau "Selesai" (SOP 1 Foto Fisik)

Setelah internet menyala dan dites lancar, klik tombol hijau **"Selesai"** (ikon centang):

- **Pasang Baru (PSB):** Ambil 1 foto fisik OPM menyala berdampingan dengan modem ONT aktif. Input angka Redaman (dBm), meter kabel dropcore yang dipakai, dan Serial Number (SN) ONT.
- **Perbaikan Gangguan (RPR):** Ambil 1 foto OPM hasil perbaikan, input Redaman (dBm), dan item klaim perbaikan.
- **Pemutusan (Bongkar):** Ambil 1 foto port ODP yang dicabut atau modem yang ditarik (Redaman otomatis N/A, tanpa SN).
- Klik **Kirim Laporan** → Status tugas berpindah ke **MENUNGGU VALIDASI**.

5 Disiplin Waktu Cut-Off Jam 21:00 WIB & Penanganan Revisi SPV

- **Batas Upload 21:00 WIB:** Laporan sebelum 21:00 WIB tercatat **Tepat Waktu (Hijau)**. Jika lewat, tercatat **Terlambat** di rekap harian SPV. *Wajib upload langsung di lokasi!*
- **Jika Ada Permintaan Revisi SPV:** Kartu tugas kembali ke **DIJADWALKAN** dengan kotak peringatan oranye berisi catatan SPV (misal: *"Foto OPM buram"*). Klik **"Kirim Revisi"**, unggah foto perbaikan, lalu submit ulang.

6 Penanganan Kendala Lapangan (Rumah Kosong / Pelanggan Tunda / Batal)

- Jika pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena faktor eksternal, **JANGAN upload foto palsu**.
- Klik tombol segitiga peringatan kuning **"Ada Kendala"** di samping tombol Selesai.
- Pilih alasan kendala (misal: *Rumah Kosong / Pelanggan Menunda / Tiang ODP Penuh*), lalu klik konfirmasi.
- Tugas otomatis dialihkan ke status **GAGAL / KENDALA** untuk ditindaklanjuti customer service tanpa merusak rekap kedisiplinan Anda.

MATRIKS ALUR OPERASIONAL & PERAN

Fitur / Aksi	Operator / Admin / SPV	Teknisi Lapangan (PWA)
Akses Perangkat	Komputer / Laptop (Web Portal)	Smartphone Android/iPhone (Mobile PWA)
Penugasan SPK	1-Klik Disposisi dari Leads / Gangguan	Terima notifikasi WA & SPK di aplikasi HP
Progres Kerja	Monitor kolom Kanban & badge "Dikerjakan"	Tekan tombol **"Mulai"** saat meluncur/bekerja
Pelaporan & SOP	Audit foto OPM, koordinat GPS, & redaman	Tekan tombol **"Selesai"** & upload 1 foto fisik
Kendala / Batal	Melihat laporan kendala di kolom Gagal	Tekan tombol kuning **"Ada Kendala"**
Cut-Off 21:00 WIB	1-Klik Kirim Rekapitulasi WA ke Manajemen	Wajib submit seluruh bukti sebelum jam 21:00