ROLE: OPERATOR • ADMIN REGISTRASI • NOC • SUPERVISOR (SPV)

Workflow Operasional Kantor (Web Portal)

Panduan komprehensif penanganan leads, disposisi SPK terpadu, monitoring Kanban 5 kolom, audit mutu, dan cut-off.

1 Pagi: Cek Leads Masuk & Verifikasi Port ODP (Coverage GIS)

- Buka menu **Leads** (calon pelanggan baru) atau menu **Gangguan** (tiket keluhan/komplain pelanggan).
- Klik tombol **Cek Coverage / GIS** untuk melihat koordinat rumah terhadap tiang ODP terdekat (jarak aman rekomendasi < 250m).
- Menu **ODP** secara otomatis menghitung sisa port dan memblokir tabrakan nomor port (*collision protection*).

2 Penerbitan SPK Cepat (1-Klik Disposisi dari Leads / Gangguan)

- **Shortcut Efisien:** Klik langsung tombol **"Disposisi SPK"** pada baris Leads atau Gangguan. Data nama, kontak, alamat, koordinat, dan target ODP terisi otomatis tanpa perlu mengetik ulang!
- **Disposisi Manual:** Di menu **Pekerjaan**, klik tombol **+ Pasang Baru** atau **+ ODP/ODC**.
- **Pilih Pelaksana Lapangan:**
  - *Regu Kerja (Tim 2 Orang):* Pilih nama tim (contoh: *Tim Alpha - Budi & Agus*).
  - *Teknisi Personal (Solo):* Pilih nama teknisi di grup **Teknisi Personal (Solo)** jika bertugas perorangan (Komisi **100% penuh** per individu).
- Klik **Terbitkan SPK** → Centang opsi broadcast via WhatsApp untuk mengirim penugasan otomatis ke nomor HP teknisi.

3 Penjadwalan & Monitoring Kanban Real-Time (5 Kolom Resmi)

Papan Kanban di menu **Pekerjaan** menggunakan 5 kolom alur nyata:

WAITING LIST → DIJADWALKAN → MENUNGGU VALIDASI → SELESAI / GAGAL

- **Waiting List → Dijadwalkan:** SPV men-*drag* kartu SPK dari kolom Waiting List ke Dijadwalkan sesuai plot waktu teknisi.
- **Indikator Live "Dikerjakan":** Ketika teknisi menekan tombol **"Mulai"** di ponsel, kartu di kolom Dijadwalkan otomatis memunculkan badge biru live **"Dikerjakan"**. SPV memantau tim aktif di lokasi tanpa perlu menelepon.
- **Menunggu Validasi:** Kartu otomatis bergeser ke kolom ini saat teknisi mengirim 1 foto bukti fisik dari lapangan.

4 Sore: Audit Mutu & Validasi SPV (Sahkan vs Tolak/Minta Revisi)

Klik kartu pada kolom **MENUNGGU VALIDASI** untuk membuka audit bukti SOP:

- **Periksa Bukti Fisik:** Teliti foto OPM/ONT, watermark GPS, tanggal/jam, dan angka Redaman (dBm).
- **Tombol Hijau ("Validasi Selesai & Sahkan Komisi"):** Jika sesuai standar teknis. Status berubah ke **SELESAI**, port ODP terkunci permanen, tiket pengajuan pemutusan (jika ada) otomatis bersih, dan saldo komisi teknisi langsung bertambah.
- **Tombol Oranye ("Tolak / Minta Revisi"):** Jika foto buram atau redaman buruk (> -27 dBm). Masukkan catatan revisi. Status otomatis kembali ke **DIJADWALKAN** disertai banner peringatan revisi di HP teknisi.

5 Malam (21:00 WIB): Evaluasi Cut-Off & Broadcast Rekap WA Eksekutif

- Buka menu **Tim** → Tab **Perorangan** → Cek kepatuhan jam upload seluruh personil teknisi.
- Klik tombol hijau **"Kirim Rekap WA"** untuk menyalin rekap eksekutif harian siap kirim ke grup manajemen:

```
*REKAP LAPORAN OPERASIONAL TEKNISI (CUT-OFF 21:00 WIB)*
Tanggal: 21/10/2026 | Total Personil: 5 Teknisi
- Tertib / Tepat Waktu: 4 Personil (Upload ⩽ 21:00 WIB)
- Terlambat: 1 Personil | Belum Melaporkan: 0
```

ROLE: TEKNISI LAPANGAN (PASANG BARU • PERBAIKAN • PEMUTUSAN)

Workflow Teknisi Lapangan (Mobile PWA)

Panduan instalasi smartphone, penanganan tugas lapangan, SOP 1 foto fisik, pelaporan kendala, dan cut-off.

1 Instalasi PWA di Ponsel

- Buka link di Chrome (Android) atau Safari (iOS).
- Klik banner **"Pasang Aplikasi"** atau menu browser → **"Tambahkan ke Layar Utama"**.
- Wajib izinkan akses **Kamera** & **Lokasi (GPS)** saat diminta izin.

2 Menerima Tugas & Tombol "Mulai"

- Buka tab **Dashboard Teknisi** saat ada notifikasi SPK.
- Lihat data pelanggan, tiang ODP, & rute Maps.
- Saat meluncur/tarik kabel, tekan tombol **"Mulai"**. Tombol berganti badge **"Proses"** & kantor memantau live.

3 Standar Kualitas Redaman OPM

Ukur sinyal OPM di konektor roset sebelum pasang modem:

- **Bagus/Prima:** -16.00 s/d -23.99 dBm (OK).
- **Toleransi:** -24.00 s/d -26.00 dBm (Waspada).
- **Ditolak:** > -27.00 dBm (Wajib splicing ulang).

4 Lapor via Tombol Hijau "Selesai"

Setelah dites lancar, klik tombol hijau **"Selesai"**:

- **Pasang Baru (PSB):** Foto OPM + ONT aktif, input Redaman (dBm), meter kabel, & SN ONT.
- **Perbaikan (RPR):** Foto OPM akhir & input dBm.
- **Pemutusan:** Foto cabut port/ONT (Redaman N/A).

5 Disiplin Cut-Off 21:00 & Revisi

- **Upload <= 21:00 WIB: Tepat Waktu (Hijau)**. Jika lewat, tercatat **Terlambat**. Wajib upload langsung di lokasi!
- **Jika Ada Revisi SPV:** Buka kotak oranye catatan SPV (misal: *"Foto buram"*), klik **"Kirim Revisi"**, foto ulang & kirim.

6 Penanganan Kendala Lapangan

- Jika rumah kosong/pelanggan tunda, **jangan foto palsu**.
- Klik tombol kuning **"Ada Kendala"** di samping tombol Selesai.
- Pilih alasan kendala & konfirmasi. Tugas beralih ke **GAGAL / KENDALA** tanpa merusak nilai kepatuhan Anda.

MATRIKS ALUR OPERASIONAL & PERAN

Fitur / Aksi	Operator / Admin / SPV	Teknisi Lapangan (PWA)
Akses Perangkat	Komputer / Laptop (Web Portal)	Smartphone Android/iPhone (Mobile PWA)
Penugasan SPK	1-Klik Disposisi dari Leads / Gangguan	Terima notifikasi WA & SPK di aplikasi HP
Penjadwalan	Drag kartu dari Waiting List ke Dijadwalkan	Tekan tombol **"Mulai"** saat meluncur/bekerja
Pelaporan Selesai	Audit foto OPM, GPS, & nilai redaman	Tekan tombol hijau **"Selesai"** & upload 1 foto
Kendala / Batal	Memantau tiket kendala di kolom Gagal	Tekan tombol kuning **"Ada Kendala"**
Cut-Off 21:00 WIB	1-Klik Kirim Rekapitulasi WA ke Manajemen	Wajib submit seluruh bukti sebelum jam 21:00 WIB
Komisi & Gaji	Cetak slip gaji & rekap payroll bulanan	Pantau saldo komisi utuh 100% bertambah live