C140

14290



F16020

14401



F16115

(1) 618 (VT/LG)
(2) 883 (PK/LB)
(3) 523 (RD/PK)
(4)
(5) 470 (PK/BK)
(6) 524 (PK/BK)
(7) 617 (PK/OG)
(8)
(9) 2 (WH/LB)
(10) 379 (BN/WH)
(11)
(12)
(13) 904 (LG/RD)
(14) 767 (LB/OG)
(15) 86 (GY/OG)
(16) 87(TN/YE)

C141

7C078

B87
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #22
(9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	391 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	390 (TN/YE)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), heater
3	359 (GY/RD)	signal, return
4	393 (VT/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), input

C142

7C078

B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
(9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	391 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472), heater
3	359 (GY/RD)	signal, return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472), input

C144

14290



F16034

7C078



F16036

(1) 33 (WH/PK)
(2) 126 (VT/YE)
(3) 390 (TN/YE)
(4) 237 (OG/YE)
(5) 925 (WH/YE)
(6)
(7)
(8) 389 (WH/BK)
(9) 392 (RD/LG)
(10) 391 (RD/YE)
(11) 393 (VT/LG)
(12) 199 (LB/YE)
(13) 136 (DB/YE)
(14) 315 (VT/OG)
(15) 923 (OG/BK)
(16) 359 (GY/RD)