## C2003

### 2B325

M236
Adjustable pedal motor (2C429)




F02205

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 1471 (RD/WH) | Adjustable pedal switch to Adjustable pedal motor (2C429) |
| | 1490 (LB/OG) | Driver seat module (14C718) to Adjustable pedal motor (2C429) |
| 2 | 1472 (YE/WH) | Adjustable pedal switch to Adjustable pedal motor (2C429) |
| | 1489 (LB/BK) | Driver seat module (14C718) to Adjustable pedal motor (2C429) |

## C2004

### 19C603

M124
Front blower motor (19805)

manual A/C




F02329

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 536 (BK/LG) | Blower motor relay, Blower motor |
| 2 | 371 (PK/WH) | Blower motor relay, switched output |

## C2006

### 19C603

M124
Front blower motor (19805)

with EATC




F02329

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 536 (BK/LG) | Blower motor relay, Blower motor |
| 2 | 371 (PK/WH) | Blower motor relay, switched output |

## C2007

### 14401

A271
Passive anti–theft transceiver




F04245

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 936 (DG/WH) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected) |
| 2 | 1203 (BK/LB) | Ground |
| 3 | 1215 (WH/LG) | TX, signal |
| 4 | 1216 (GY/OG) | RX, signal |