C142

7C078/
15525

B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
(9F472)



F04303

Pin	Circuit	Circuit function
1	391 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472), heater
3	359 (GY/RD)	signal, return
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472), input

C144

12A581



F16067

(1) 33 (WH/PK)
(2) 494 (TN/LG)
(3) 38 (BK/OG)
(4) 198 (DG/OG)
(5) 32 (RD/LB)
(6) 914 (TN/OG)
(7) 198 (DG/OG)
478 (TN/OG)
(8) 511 (LG)
(9) 492 (BN)
(10) 239 (WH/OG)
(11) 511 (LG)
(12) –
(13) 915 (PK/LB)
(14) 1059 (LB/OG)
(15) 514 (YE/RD)
(16) 516 (YE/BK)

14290



F16036

(1) 33 (WH/PK)
(2) 494 (TN/LG)
(3) 38 (BK/OG)
(4) 198 (DG/OG)
(5) 32 (RD/LB)
(6) 914 (TN/OG)
(7) 198 (DG/OG)
478 (TN/OG)
(8) 511 (LG)
(9) 492 (BN)
(10) 239 (WH/OG)
(11) 511 (LG)
(12) –
(13) 915 (PK/LB)
(14) 1059 (LB/OG)
(15) 514 (YE/RD)
(16) 516 (YE/BK)

C145

14290



F04081

(1) 570 (BK/WH)
(2) 1205 (BK)
(3) –
(4) 554 (YE/BK)

12A581



F04213

(1) 570 (BK/WH)
(2) 1205 (BK)
(3) –
(4) 554 (YE/BK)

C146

14B060


F01131

(1) 33 (WH/PK)

14290

F01018

(1) 262 (BN/PK)

C150

14290

B15
Wheel speed sen-
sor, left front
(2C205)



F02085

Pin	Circuit	Circuit function
1	521 (TN/OG)	Wheel speed sensor, left front (2C205) +
2	522 (TN/BK)	Wheel speed sensor, left front (2C205) –