layvo Doku – Handbuch

Home Assistant automatisch dokumentieren (PDF und Excel) – Version 0.7

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist layvo Doku? **1**

2. Voraussetzungen **2**

3. Installation **2**

4. Bedienung der Oberfläche **2**

5. Monatlicher Bericht **4**

6. Excel-Export **5**

7. Netzwerk (nur UniFi und Fritz!Box) **5**

8. Änderungsvergleich (optional) **7**

9. Eigene Bemerkungen **7**

10. Fehlersuche **10**

11. Datenschutz **10**

12. Bekannte Grenzen **10**

13. Lizenz und Support **11**

1. Was ist layvo Doku?

layvo Doku ist ein Add-on für Home Assistant. Es liest deine Installation aus und erstellt daraus eine übersichtliche **Dokumentation als PDF** und auf Wunsch eine **Excel-Datei**. Das Add-on läuft lokal, liest nur und verändert deine Konfiguration nicht. Es sendet keine Daten ins Internet.

Das PDF enthält je nach Auswahl:

Abschnitt	Inhalt
Übersicht	Kennzahlen (Entitäten, Geräte, Bereiche, Integrationen …) und Entitäten nach Domain
Bereiche und Geräte	pro Bereich ein Kasten je Gerät mit Hersteller, Modell, IP (falls bekannt) und allen Entitäten
Integrationen	alle eingerichteten Integrationen, nach Integration gruppiert, mit Status und Quelle

Abschnitt	Inhalt
Netzwerk	IP, MAC, Hersteller, VLAN und WLAN/LAN der Geräte im Heimnetz (nur UniFi oder Fritz!Box, siehe Kapitel 7)
Automatisierungen (Text)	Auslöser, Bedingungen und Aktionen in Klartext, Blueprint-Automatisierungen mit ihren Eingaben
Automatisierungen (Schema)	Auslöser → Bedingungen → Aktionen als Schema
Skripte, Szenen, Helfer	jeweils mit den wichtigsten Angaben
Auffälligkeiten	nicht verfügbare Entitäten und Verweise auf Entitäten, die es nicht mehr gibt
Eigene Bemerkungen	optional zu Bereichen, Geräten, Entitäten u. a. (Kapitel 9)
Änderungen seit letztem Stand	optional: Vergleich mit der letzten gespeicherten Momentaufnahme (Kapitel 8)

2. Voraussetzungen

- Home Assistant OS oder Supervised (Add-ons müssen verfügbar sein).
- Architektur amd64 oder aarch64.
- Für den Abschnitt «Netzwerk»: Integration «UniFi Network» (UniFi-Gateway) oder «AVM FRITZ!Box Tools» (Fritz!Box).

3. Installation

1. **Einstellungen › Add-ons › Add-on-Store › › Repositories** öffnen und diese Adresse hinzufügen: `https://github.com/layvo-addons/ha-doc-addon`
2. Das Add-on **layvo Doku** installieren.
3. **«Beim Systemstart starten»** und **«In Seitenleiste anzeigen»** einschalten, dann das Add-on starten.
4. In der Seitenleiste **layvo Doku** öffnen.

Updates erscheinen im Add-on-Store: **› Nach Updates suchen**, danach **Aktualisieren**. Die Suche kann bis zu einer Minute dauern; eine Fehlermeldung wie «Unknown error» ist in dieser Zeit meist nur ein Zeitlimit der Oberfläche. Lade die Seite nach einer Minute neu.

Beta-Version. Im selben Repository gibt es zusätzlich **layvo Doku (BETA)** mit der Kennzeichnung «Experimentell». Neue Versionen erscheinen zuerst dort und werden nach der Prüfung in «layvo Doku» übernommen. Du kannst beide gleichzeitig installieren; in der Seitenleiste heisst die Beta **layvo Doku Beta**. Die Beta speichert alle Dateien und Einstellungen im eigenen Ordner `ha_doc_beta` der Freigabe `share` und verändert die Daten der produktiven Version nicht. Bemerkungen, Logo und Deckblatt-Angaben übernimmt sie nicht automatisch: Kopiere dafür `notes.json`, `cover.json` und den Ordner `branding` von `ha_doc` nach `ha_doc_beta`. Lass den Monatsbericht in der Beta ausgeschaltet, sonst entstehen doppelte Berichte. Die Ordnerangaben in diesem Handbuch beziehen sich auf die produktive Version; in der Beta gilt jeweils `ha_doc_beta`.

4. Bedienung der Oberfläche

Die Oberfläche folgt dem Hell-/Dunkelmodus von Home Assistant.

Abschnitte. Hake an, was ins PDF soll. Der Abschnitt «Änderungen seit letztem Stand» ist standardmässig ausgeschaltet. Mit **«Alle auswählen»** und **«Keine auswählen»** setzt oder entfernst du alle Haken auf einmal; gesendet wird erst mit «PDF erstellen».

Optionen.

Bereiche und Geräte

Küche (Erdgeschoss)

Hue Spots Signify LCG002	
Küche Spots	`light.kueche_spots`

Wohnzimmer (Erdgeschoss)

IKEA Deckenleuchte IKEA TRADFRI Driver	
Wohnzimmer Decke	`light.wohnzimmer_decke`

Storen Wohnzimmer Somfy Sonesse 30	
Wohnzimmer Storen	`cover.wohnzimmer_storen`

Flur (Obergeschoss)

Aqara Bewegung Aqara RTCGQ11LM	
Bewegung Flur	`binary_sensor.bewegung_flur`

Steckdose Drucker ESPHome esp32 · IP 192.168.80.20	
(keine Entitäten)	

Ohne Bereich

Entitäten ohne Gerät z. B. Helfer, Vorlagen, Automatisierungen	
AP-Wohnzimmer AP-Wohnzimmer	`device_tracker.ap_wohnzimmer`
iMac iMac	`device_tracker.imac`
nas nas	`device_tracker.nas`
steckdose-drucker Steckdose-Drucker	`device_tracker.steckdose_drucker`
Switch-Rack Switch-Rack	`device_tracker.switch_rack`
	`device_tracker.unifi_default_02_00_00_00_00_06`
Alter Sensor	`sensor.alter_sensor`

Abbildung 1: Geräte im PDF

- *Konfigurations- und Diagnose-Entitäten ausblenden* verkürzt die Geräteliste deutlich. Pro Gerät steht dann «+ n Konfigurations-/Diagnose-Entitäten ausgeblendet».
- *Automatisierungen, Skripte, Szenen: nur mit fehlenden Entitäten* zeigt nur Einträge, die auf nicht mehr vorhandene Entitäten verweisen. Das ist praktisch zum Aufräumen.
- *Änderungsvergleich: diesen Stand als neue Referenz speichern* (nur relevant mit dem Abschnitt «Änderungen», Kapitel 8).

Bereiche. Unter «Bereiche auswählen» lässt sich die Dokumentation auf einzelne Bereiche beschränken (inklusive «Ohne Bereich»). Auch hier gibt es die Knöpfe «Alle auswählen» und «Keine auswählen».

Deckblatt. Unter **«Deckblatt: Ersteller und Kunde (optional)»** erfasst du Firma (Ersteller) mit Adresse, Telefon, E-Mail und Webseite, den Kunden mit Adresse und Objekt/Projekt sowie Version/Stand und Bearbeiter. Mit **«Angaben auf dem Deckblatt anzeigen»** erscheinen sie auf dem Deckblatt der PDFs, auch im Monatsbericht. Standardmässig ist die Funktion aus. Gespeichert wird in `cover.json` im Ordner `ha_doc` der Freigabe. Das PDF enthält dann Namen und Adressen; für Weitergabe und Datenschutz bist du selbst verantwortlich.

Logo. Unter **«Logo im PDF»** wählst du, ob auf dem Deckblatt und in der Fusszeile der PDFs das **layvo-Logo**, **kein Logo** oder ein **eigenes Logo** steht. Für ein eigenes Logo wählst du eine PNG- oder JPG-Datei (höchstens 2 MB) und klickst auf **«Logo speichern»**. Am besten eignet sich ein querformatiges Logo mit transparentem Hintergrund. Die Einstellung liegt im Ordner `branding` der Freigabe und bleibt bei einer Neuinstallation erhalten. Sie gilt auch für den Monatsbericht, nicht für die Excel-Datei.

Knöpfe.

Knopf	Wirkung
PDF erstellen	erzeugt das PDF mit der aktuellen Auswahl
Excel erstellen	erzeugt die Excel-Datei (Kapitel 6); es gelten die Bereiche und der Diagnose-Filter
Bemerkungen erfassen	öffnet die Seite für eigene Bemerkungen (Kapitel 9)
Einstellungen Monatsbericht	öffnet die Seite für den automatischen Monatsbericht (Kapitel 5)

Dateiliste. Alle erstellten Dateien stehen unten in der Liste. Ein Klick auf den Namen öffnet das PDF bzw. lädt die Excel-Datei herunter. Mit **Löschen** (mit Rückfrage) entfernst du eine einzelne Datei. Für mehrere Dateien hakst du die Kästchen links an (oder klickst **«Alle auswählen»**) und klickst **«Ausgewählte löschen»**; die Rückfrage nennt die Anzahl. Die Dateien liegen in der Freigabe `share` im Ordner `ha_doc`, du erreichst sie also auch über Samba oder den Dateieditor.

Während du selbst eine Datei erstellst, aktualisiert sich die Seite automatisch. Bei einem automatischen Bericht lädst du die Seite selbst neu.

5. Monatlicher Bericht

Mit dem Knopf **«Einstellungen Monatsbericht»** auf der Hauptseite öffnest du eine eigene Seite. Sie ist aufgebaut wie die Hauptseite:

Einstellung	Bedeutung
Monatlichen Bericht automatisch erstellen	schaltet die Automatik ein (Standard: aus)
Tag im Monat	1 bis 28
Uhrzeit	Format HH:MM, in der Zeitzone von Home Assistant
Anzahl aufbewahrter PDFs	wie viele **automatische** Berichte erhalten bleiben (1 bis 100)

Einstellung	Bedeutung
Abschnitte	welche Abschnitte der Bericht enthält (wie auf der Hauptseite)
Optionen	Diagnose-Entitäten ausblenden, nur Einträge mit fehlenden Entitäten
Bereiche auswählen	nur diese Bereiche (Standard: alle)

Bei Abschnitten und Bereichen helfen die Knöpfe «Alle auswählen» und «Keine auswählen».

Mit **Speichern** werden die Einstellungen übernommen. Die Auswahl auf der Hauptseite gilt nur für Dateien, die du selbst erstellst, und ist vom Monatsbericht getrennt. Logo und Deckblatt-Angaben der Hauptseite werden im Bericht übernommen.

Wichtig:

- Änderungen gelten sofort, ein Neustart des Add-ons ist nicht nötig. Die Einstellungen liegen in `schedule.json` im Ordner `ha_doc` der Freigabe und bleiben bei einer Neuinstallation erhalten.
- Das Add-on muss laufen (**«Beim Systemstart starten»**). Wurde ein Termin verpasst, holt das Add-on den Bericht beim nächsten Start nach.
- Unter der Dateiliste steht, wann der nächste Bericht erstellt wird und was er enthält.
- Automatische Berichte heissen `ha_monatsbericht_…`, manuell erstellte Dateien `ha_dokumentation_…`. Nur automatische Berichte werden nach «Anzahl aufbewahrter PDFs» aufgeräumt. Manuelle Dateien bleiben, bis du sie löschst.

6. Excel-Export

«Excel erstellen» legt eine `.xlsx`-Datei mit drei Blättern an:

- **Geräte:** pro Bereich eine Zeile, darunter die Geräte mit Hersteller/Modell, IP und Anzahl Entitäten. Die **Entitäten sind eingeklappt**. Mit dem **Plus am linken Rand** neben einem Gerät klappst du sie auf, mit dem Minus wieder zu. Die Ebenen-Knöpfe **1** und **2** oben links klappen alles auf einmal zu oder auf. Pro Entität stehen Name, Entität-ID und aktueller Zustand.
- **Netzwerk:** IP, MAC, Hersteller, VLAN, Verbindung und Status mit Filter (nur mit UniFi oder Fritz!Box).
- **Integrationen:** Integration, Eintrag, Domain, Status, Quelle, nach Integration sortiert.

Der Monatsbericht erstellt nur das PDF, keine Excel-Datei.

7. Netzwerk (nur UniFi und Fritz!Box)

Der Abschnitt «Netzwerk» nutzt die Geräte-Tracker der Integrationen **UniFi Network** und **AVM FRITZ!Box Tools**. **Er funktioniert nur mit einem UniFi-Gateway oder einer Fritz!Box.** Bei anderen Routern bleibt er leer, und das PDF weist darauf hin.

- **Netzwerkgeräte** (Gateway, Switches, Access Points) stehen oben mit IP, MAC und Status.
- **Clients** sind nach VLAN gruppiert, mit IP, MAC, Hersteller und Verbindung (LAN oder WLAN mit SSID und Access Point).
- In der Gerätetabelle steht bei Geräten die **IP**, wenn ihre MAC-Adresse zu einem Tracker passt.

Einrichtung bei UniFi: Integration «UniFi Network» hinzufügen (Host, lokaler Benutzer, Passwort; ein Ubiquiti-Cloud-Konto funktioniert nicht). Unter **Konfigurieren** das Verfolgen von Netzwerk-Clients einschalten. Ohne diese Option fehlen die Clients.

Grenzen: Die Zuordnung der Geräte zu Switch-Ports liefert die Integration nicht. Clients ohne Hostnamen erscheinen als «(unbenannt)» mit MAC und Hersteller.

Netzwerk

Quelle: Geräte-Tracker der Integrationen UniFi Network und AVM FRITZ!Box Tools. Dieser Abschnitt funktioniert nur mit einem Fritz!Box- oder UniFi-Gateway; andere Router werden nicht ausgewertet.

Kennzahl	Anzahl
Netzwerkgeräte (UniFi)	2
Clients	4
Online	5
Offline	1

Netzwerkgeräte

Name	IP	MAC	Status	
Switch-Rack	192.168.1.5	02:00:00:00:00:01	online	
AP-Wohnzimmer	192.168.1.7	02:00:00:00:00:02	online	

VLAN 50

Name	IP	MAC	Hersteller	Verbindung
nas (offline)	192.168.50.10	02:00:00:00:00:05	Example Vendor	LAN
iMac	192.168.50.15	02:00:00:00:00:04	Apple, Inc.	LAN
(unbenannt)	192.168.50.101	02:00:00:00:00:06	Example Virtual Machines	LAN

VLAN 80

Name	IP	MAC	Hersteller	Verbindung
Steckdose-Drucker	192.168.80.20	02:00:00:00:00:03	Espressif Inc.	WLAN IoT (AP-Wohnzimmer)

Abbildung 2: Netzwerk im PDF

8. Änderungsvergleich (optional)

Der Abschnitt **«Änderungen seit letztem Stand (optional)»** ist standardmässig aus. Er ergänzt die Dokumentation um die Frage: *Was hat sich seit dem letzten Mal geändert?*

So funktioniert es:

- Das Add-on speichert eine **Momentaufnahme** (JSON) im Ordner `ha_doc/snapshots` der Freigabe `share`. Die letzten 24 bleiben erhalten.
- Das PDF vergleicht den aktuellen Stand mit der letzten Momentaufnahme: neue, entfernte und geänderte Bereiche, Geräte, Entitäten (Registry), Integrationen, Automatisierungen, Skripte, Szenen und Netzwerk-Adressen. Bei Automatisierungen, Skripten und Szenen steht die Änderung der Konfiguration als Vorher/Nachher (rot: entfernt, grün: neu).
- **Automatische Berichte** speichern jedes Mal einen neuen Stand. Der Monatsbericht vergleicht also mit dem Vormonat.
- **Manuelle Berichte** vergleichen nur. Sie verändern die Referenz nur, wenn du **«diesen Stand als neue Referenz speichern»** anhakst. So verschieben Testläufe die Referenz nicht.
- Der **erste** Lauf speichert immer einen Stand und zeigt «Erster gespeicherter Stand». Der Vergleich beginnt beim nächsten Lauf.

Grenzen: Der Vergleich zeigt **was** sich geändert hat, aber nicht **wer** es geändert hat; das speichert Home Assistant meist nicht. Zwischen zwei Ständen sieht er nur das Ergebnis, nicht jeden einzelnen Zwischenschritt. Labels und die Bereiche einzelner Entitäten sind noch nicht enthalten. Eigene Bemerkungen (Kapitel 9) werden als Kategorie «Bemerkungen» mitverglichen. Es ist ein Änderungsprotokoll, kein revisionssicherer Audit-Trail: Die Momentaufnahmen sind weder gegen Löschen noch gegen Veränderung geschützt.

9. Eigene Bemerkungen

Mit **«Bemerkungen erfassen»** (neben «Excel erstellen») öffnest du eine eigene Seite. Dort kannst du zu deiner Installation eigene Texte erfassen, zum Beispiel «Motor 2024 ersetzt, Garantie bis 2029» oder «Dimmer flackert».

Bedienung:

- Die Seite ist wie die Excel-Datei aufgebaut: Bereiche und Geräte sind eingeklappt. Mit dem **Plus** links klappst du einen Bereich oder ein Gerät auf. Darin steht ein Feld für die Bemerkung zum Gerät, darunter pro Entität ein Feld.
- Du kannst Bemerkungen erfassen zu: **Bereichen, Geräten, Entitäten, Integrationen, Netzwerk-Clients, Automatisierungen, Skripten und Szenen**. Zusätzlich gibt es eine **allgemeine Bemerkung**, die auf dem Deckblatt des PDFs steht.
- Das **Suchfeld** oben filtert nach Gerät, Entität oder Name und klappt die Treffer auf.
- Ein hinter dem Namen zeigt, dass schon eine Bemerkung vorhanden ist.
- Mit **Speichern** werden alle Felder übernommen. Ein leeres Feld löscht die Bemerkung.
- Konfigurations- und Diagnose-Entitäten sind ausgeblendet. Der Link oben auf der Seite blendet sie ein.

Wo die Bemerkungen erscheinen:

- im **PDF** gelb hinterlegt unter dem Bereich, dem Gerät, der Entität oder dem Eintrag (bei Integrationen und Netzwerk als Spalte «Bemerkung»),
- in der **Excel-Datei** in der Spalte «Bemerkung» (Blätter Geräte, Netzwerk und Integrationen),
- im **Änderungsvergleich** (Kapitel 8) als eigene Kategorie «Bemerkungen».

Bemerkungen zu Automatisierungen, Skripten und Szenen erscheinen im PDF, aber nicht in der Excel-Datei (sie hat dafür kein Blatt).

Speicherort: Die Bemerkungen liegen in der Datei `notes.json` im Ordner `ha_doc` der Freigabe `share`. Sie bleiben bei einer Deinstallation des Add-ons erhalten und eignen sich für ein Backup. Die Bemerkungen sind

Änderungen seit letztem Stand

Vergleich: 03.11.2026 17:38 (Home Assistant 2026.10.3) → 03.11.2026 17:38 (Home Assistant 2026.10.3)

Kategorie	Neu	Entfernt	Geändert
Bereiche	0	0	0
Geräte	1	0	1
Entitäten (Registry)	0	0	0
Integrationen	0	1	0
Automatisierungen	0	0	1
Skripte	0	0	0
Szenen	0	0	0
Netzwerk (IP/MAC)	0	0	0

Geräte

Neu

Name
Aqara Türsensor

Geändert

IKEA Deckenleuchte

Feld	Vorher	Nachher
Firmware	2.3.086	2.4.000

Integrationen

Entfernt

Name
Wetter

Automatisierungen

Geändert

Flur Licht bei Bewegung

Konfiguration (– vorher, + nachher):

```
@@ -5,3 +5,3 @@
    "data": {
-     "brightness_pct": 40
+     "brightness_pct": 80
    },
```

Abbildung 3: Änderungen im PDF

Bereiche und Geräte

Küche (Erdgeschoss)

Hue Spots Signify LCG002	
Küche Spots	`light.kueche_spots` *Bemerkung:* Treiber im Technikraum

Wohnzimmer (Erdgeschoss)

Bemerkung: Hauptwohnraum, Storen im Sommer tagsüber geschlossen

IKEA Deckenleuchte IKEA TRADFRI Driver	
Wohnzimmer Decke	`light.wohnzimmer_decke` *Bemerkung:* Dimmer flackert bei < 10 %

Storen Wohnzimmer Somfy Sonesse 30	
Bemerkung: Motor 2024 ersetzt, Garantie bis 2029	
Wohnzimmer Storen	`cover.wohnzimmer_storen`

Flur (Obergeschoss)

Aqara Bewegung Aqara RTCGQ11LM	
Bewegung Flur	`binary_sensor.bewegung_flur`

Steckdose Drucker ESPHome esp32 · IP 192.168.80.20	
(keine Entitäten)	

Ohne Bereich

Entitäten ohne Gerät z. B. Helfer, Vorlagen, Automatisierungen	
AP-Wohnzimmer AP-Wohnzimmer	`device_tracker.ap_wohnzimmer`
iMac iMac	`device_tracker.imac`
nas nas	`device_tracker.nas`
steckdose-drucker Steckdose-Drucker	`device_tracker.steckdose_drucker`
Switch-Rack Switch-Rack	`device_tracker.switch_rack`
	`device_tracker.unifi_default_02_00_00_00_00_06`
Alter Sensor	`sensor.alter_sensor`

Abbildung 4: Bemerkungen im PDF

an die Kennungen von Bereich, Gerät und Entität gebunden. Wird ein Gerät in Home Assistant gelöscht und neu angelegt, bekommt es eine neue Kennung, und die Bemerkung muss neu erfasst werden.

10. Fehlersuche

Problem	Ursache und Lösung
Der Monatsbericht wurde nicht erstellt	Ist die Automatik unter «Einstellungen Monatsbericht» eingeschaltet und gespeichert? Das Add-on muss laufen («Beim Systemstart starten»). Das Protokoll des Add-ons zeigt Fehler.
«Unknown error» bei «Nach Updates suchen»	Meist ein Zeitlimit der Oberfläche beim Neuladen des Stores. Eine Minute warten, Seite neu laden, danach aktualisieren.
«No changelog found» beim Update	Harmlos. Die Datei `CHANGELOG.md` fehlt im Add-on-Ordner oder heisst anders.
Netzwerk-Abschnitt leer	Integration UniFi oder Fritz!Box fehlt, oder das Verfolgen der Clients ist aus (Kapitel 7).
Automatisierung erscheint mit Hinweis ohne Inhalt	YAML-Automatisierungen **ohne `id`** sind über die Schnittstelle nicht lesbar. Mit einer `id:` im YAML werden sie lesbar.
Fehlermeldung beim PDF-Erstellen	Den Text unter dem Knopf kopieren und als Issue melden (ohne persönliche Daten).
Wo finde ich die erstellten PDFs?	Am einfachsten unten in der Oberfläche von layvo Doku: Ein Klick auf den Dateinamen öffnet das PDF. Gespeichert sind sie in der Freigabe **`share`**, Ordner **`ha_doc`** (bei der Beta-Version **`ha_doc_beta`**). Vom PC aus erreichst du den Ordner mit der App «Samba share» unter `\\homeassistant\share\ha_doc`, in Home Assistant mit einer Datei-App wie «Studio Code Server» unter `/share/ha_doc`.
Skript oder Automatisierung mit Hinweis «Konfiguration nicht über die API lesbar»	Sie ist in YAML definiert, und Home Assistant gibt die Konfiguration nicht heraus. Das PDF zeigt dann nur Name, Status und Modus.
Eine Datei lässt sich nicht öffnen	Seite neu laden. Das Add-on erreicht man nur über die Seitenleiste von Home Assistant (Ingress).

11. Datenschutz

Das Add-on liest die Konfiguration über die interne Schnittstelle von Home Assistant (Supervisor) und schreibt Dateien nach `share/ha_doc`. Es sendet nichts ins Internet. **Das PDF enthält Namen und IDs deiner Geräte, IP- und MAC-Adressen, Automatisierungen, Räume und deine eigenen Bemerkungen.** Gib es mit Bedacht weiter und schwärze persönliche Angaben, bevor du es öffentlich zeigst.

12. Bekannte Grenzen

- YAML-Automatisierungen ohne `id` sind nicht lesbar (Kapitel 10).
- Vom Blueprint selbst werden Auslöser und Aktionen nicht dargestellt, nur seine Eingaben.
- Der Abschnitt «Netzwerk» funktioniert nur mit UniFi-Gateway oder Fritz!Box; Port-Zuordnungen der Switches fehlen.
- Add-ons und Zigbee-Topologie sind (noch) nicht enthalten.

- Excel wird nur manuell erstellt, nicht im Monatsbericht.

13. Lizenz und Support

MIT-Lizenz, siehe `LICENSE`. Das Add-on wird «wie es ist» bereitgestellt. Fehler und Wünsche bitte als Issue unter `https://github.com/layvo-addons/ha-doc-addon/issues` melden, ohne Dateien mit persönlichen Daten anzuhängen.