

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 06: Errores Numéricos y Residuos Mínimos



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Universidad
Nacional
de Córdoba

Definición de Norma

Definición 3.1 (Norma): Una norma en un espacio vectorial X es una función $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface, para todo $x, y \in X$ y todo escalar $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. **Positividad y No Degeneración:** $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2. **Propiedad Subaditiva (Desigualdad Triangular):** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
3. **Homogeneidad Absoluta:** $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$

Para Normas Matriciales, se agrega:

4. **Submultiplicatividad:** $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

Otros Ejemplos de Normas Vectoriales

1. Si $A \in R^{n \times n}$ es SDP, entonces $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$ es una norma en R^n .
2. Si $B \in R^{m \times n}$ tiene rango completo n y $\|\cdot\|$ es una norma en R^m , entonces $\|x\|_B = \|Bx\|$ es una norma en R^n .
3. Dada una norma $\|\cdot\|$ se define la norma dual como $\|y\|_* = \sup_{x \neq 0} \frac{x^T y}{\|x\|}$. En particular, $\|\cdot\|_p$ y $\|\cdot\|_q$ son normas duales si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
 - $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$ son normas duales.
 - $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_2$ son normas duales.

Número de Condición $\kappa(A)$

Definición: Para una matriz no singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, su **número de condición** es:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

Interpretación Geométrica

Como $\|A^{-1}\| = 1 / \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$, el número de condición mide la relación entre la distorsión máxima y mínima de la esfera unidad bajo A :

$$\kappa(A) = \frac{\max_{\|x\|=1} \|Ax\|}{\min_{\|x\|=1} \|Ax\|}$$

- **En Norma-2:** Se calcula usando los autovalores extremos de $A^T A$:

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

Ejemplo Numérico de Mal Condicionamiento

Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y su inversa:

$$A = \begin{bmatrix} 1000 & 999 \\ 999 & 998 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -998 & 999 \\ 999 & -1000 \end{bmatrix}$$

En norma infinito: $\|A\|_{\infty} = 1999$ y $\|A^{-1}\|_{\infty} = 1999$.

Por lo tanto, el número de condición es extremadamente alto:

$$\kappa_{\infty}(A) = 1999 \times 1999 = 3,996,001$$

Consecuencia:

- El vector $x = [1, 1]^T$ es la dirección de máxima magnificación:
 $\|Ax\|_{\infty} = 1999 = \|A\|_{\infty}$.
- Un cambio infinitesimal en la dirección de mínima magnificación alterará drásticamente la solución.

Sensibilidad de Sistemas Lineales

Teorema (Perturbación en el término independiente b): Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular y $b \neq 0$. Si $A\bar{x} = b$ y $A\hat{x} = b + \vartheta$, entonces:

$$\frac{\|\hat{x} - \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|}$$

Demostración:

Definiendo el error $\zeta = \hat{x} - \bar{x}$, restamos las ecuaciones y obtenemos $A\zeta = \vartheta \implies \zeta = A^{-1}\vartheta$. Tomando norma:

$$\|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| \|\vartheta\|$$

Por otro lado, como $b = A\bar{x}$, se cumple que $\|b\| \leq \|A\| \|\bar{x}\|$, lo que equivale a $\frac{1}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$. Combinando ambas desigualdades:

$$\frac{\|\zeta\|}{\|\bar{x}\|} \leq \|A^{-1}\| \|\vartheta\| \frac{\|A\|}{\|b\|} = \kappa(A) \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|} \quad \blacksquare$$

Invertibilidad Bajo Perturbaciones

Para analizar perturbaciones en la matriz del sistema, primero se requiere acotar la perturbación sobre la matriz identidad:

Lema: Si $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cumple que $\|F\| < 1$, entonces $I - F$ es no singular y:

$$(I - F)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} F^k, \quad \text{con} \quad \|(I - F)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|F\|}$$

Esto nos permite analizar matrices arbitrarias no singulares bajo una perturbación Θ :

Teorema: Si A es no singular y $\|A^{-1}\Theta\| < 1$, entonces $A + \Theta$ es no singular, cumpliéndose:

$$\|(A + \Theta)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\Theta\|}$$

Perturbaciones Simultáneas en A y b

Teorema: Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular, $b \neq 0$ y $\|A^{-1}\Theta\| < 1$. Si $A\bar{x} = b$ y $(A + \Theta)\hat{x} = b + \vartheta$, entonces el error relativo está acotado por:

$$\frac{\|\hat{x} - \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Theta\|}{\|A\|} + \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|} \right)$$

Significado del Denominador:

El término $1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}$ en el denominador actúa como un factor de seguridad. Si la perturbación sobre la matriz Θ es lo suficientemente grande como para acercar la matriz a la singularidad, el denominador tiende a cero, haciendo que la cota de error crezca indefinidamente.

Demostración

Sea el error de la solución $\zeta = \hat{x} - \bar{x}$. Sustituyendo y operando en el sistema perturbado:

$$(A + \Theta)(\bar{x} + \zeta) = b + \vartheta \implies A\zeta = \vartheta - \Theta\bar{x} - \Theta\zeta \implies \zeta = A^{-1}(\vartheta - \Theta\bar{x} - \Theta\zeta)$$

Tomando normas y aplicando la desigualdad triangular:

$$\|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| (\|\vartheta\| + \|\Theta\|\|\bar{x}\| + \|\Theta\|\|\zeta\|)$$

Demostración (continuación)

Agrupando los términos con $\|\zeta\|$ a la izquierda de la desigualdad:

$$(1 - \|A^{-1}\| \|\Theta\|) \|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| (\|\Theta\| \|\bar{x}\| + \|\vartheta\|)$$

Dividiendo por $\|\bar{x}\|$ e introduciendo el término $\|A\|$ de manera conveniente:

$$\left(1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}\right) \frac{\|\zeta\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \left(\frac{\|\Theta\|}{\|A\|} + \frac{\|\vartheta\|}{\|A\| \|\bar{x}\|}\right)$$

Dado que $\|b\| = \|A\bar{x}\| \leq \|A\| \|\bar{x}\|$, se cumple $\frac{1}{\|A\| \|\bar{x}\|} \leq \frac{1}{\|b\|}$. Al despejar, se verifica la cota del teorema. ■

El Problema de Residuos Mínimos

Con frecuencia, un sistema lineal $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$ (particularmente cuando $m > n$, un sistema sobredeterminado) **no posee solución exacta** [141].

- En tales escenarios, la mejor opción consiste en hacer que el **vector residuo** $r(x) = b - Ax$ sea lo más pequeño posible en alguna norma [141, 132]:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|$$

- Si elegimos medir este residuo bajo la norma Euclídea ($p = 2$), el problema se conoce como **Cuadrados Mínimos** [144]:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2$$

Resolución Analítica: Ecuaciones Normales

Definiendo la función objetivo diferenciable $f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$ [182], buscamos su punto crítico igualando su gradiente a cero [21, 182]:

$$\nabla f(x) = A^T(Ax - b) = 0 \quad [182]$$

Esto nos conduce de forma directa al célebre sistema lineal [182]:

$$A^T Ax = A^T b$$

- Este sistema es conocido como la **ecuación normal** [182].
- Si la matriz A tiene rango completo n , la matriz $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva [183], lo que teóricamente permite resolver el sistema mediante la descomposición de Cholesky [183].

El Peligro Numérico de las Ecuaciones Normales

Aunque las ecuaciones normales son una herramienta fundamental desde el análisis teórico, **no se recomienda su uso como herramienta computacional directa** [183].

- **Efecto en el Número de Condición:** El número de condición de la matriz del sistema se eleva al cuadrado [183]:

$$\kappa_2(A^T A) = (\kappa_2(A))^2$$

- **Consecuencia de Precisión Finitas:** Si una matriz A está moderadamente mal condicionada (ej. $\kappa_2(A) = 10^4$), el sistema de ecuaciones normales tendrá $\kappa_2(A^T A) = 10^8$, amplificando drásticamente el error de redondeo en aritmética de doble precisión [183].
- Adicionalmente, el cálculo explícito del producto $A^T A$ puede provocar una pérdida catastrófica de información e independencia lineal en punto flotante.

Una Propuesta Superadora: Descomposición QR

Para evitar construir la matriz $A^T A$, buscamos una transformación que reduzca el sistema preservando la norma Euclídea. Esto nos lleva a las **matrices ortogonales** $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ($Q^T Q = I$) [145].

- Las matrices ortogonales **preservan la norma 2** [145]:

$$\|Qv\|_2 = \|v\|_2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^m \quad [145]$$

- El Teorema 4.3 garantiza que para cualquier matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ existe una matriz ortogonal Q y una triangular superior $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tales que [151]:

$$A = QR$$

- En su **factorización QR reducida** (para rango completo n) [166]:

$$A = Q_1 R_1$$

donde $Q_1 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene columnas ortonormales y $R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es triangular

Solución de Cuadrados Mínimos mediante QR

Utilizando la propiedad de preservación de norma de la matriz ortogonal Q^T [145, 168]:

$$\|Ax - b\|_2^2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2^2 = \|Q^T Ax - Q^T b\|_2^2 \quad [168]$$

Particionando los bloques según las dimensiones del rango [168]:

$$Q^T A = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Q^T b = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \quad \text{con } R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad c \in \mathbb{R}^n, \quad d \in \mathbb{R}^{m-n} \quad [168]$$

La norma se reduce algebraicamente a [168]:

$$\|Ax - b\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} R_1 x - c \\ -d \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \|R_1 x - c\|_2^2 + \|d\|_2^2 \quad [168]$$

- El residuo mínimo se alcanza resolviendo el sistema triangular [168]:

$$R_1 \hat{x} = c$$