

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 06: Errores Numéricos y Residuos Mínimos



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Universidad
Nacional
de Córdoba

Definición de Norma

Definición 3.1 (Norma): Una norma en un espacio vectorial X es una función $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface, para todo $x, y \in X$ y todo escalar $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. **Positividad y No Degeneración:** $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2. **Propiedad Subaditiva (Desigualdad Triangular):** $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
3. **Homogeneidad Absoluta:** $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$

Para Normas Matriciales, se agrega:

4. **Submultiplicatividad:** $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

Otros Ejemplos de Normas Vectoriales

1. Si $A \in R^{n \times n}$ es SDP, entonces $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$ es una norma en R^n .
2. Si $B \in R^{m \times n}$ tiene rango completo n y $\|\cdot\|$ es una norma en R^m , entonces $\|x\|_B = \|Bx\|$ es una norma en R^n .
3. Dada una norma $\|\cdot\|$ se define la norma dual como $\|y\|_* = \sup_{x \neq 0} \frac{x^T y}{\|x\|}$. En particular, $\|\cdot\|_p$ y $\|\cdot\|_q$ son normas duales si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
 - $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$ son normas duales.
 - $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_2$ son normas duales.

Número de Condición $\kappa(A)$

Definición: Para una matriz no singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, su **número de condición** es:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

Interpretación Geométrica

Como $\|A^{-1}\| = 1 / \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$, el número de condición mide la relación entre la distorsión máxima y mínima de la esfera unidad bajo A :

$$\kappa(A) = \frac{\max_{\|x\|=1} \|Ax\|}{\min_{\|x\|=1} \|Ax\|}$$

Ejemplo Numérico de Mal Condicionamiento

Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y su inversa:

$$A = \begin{bmatrix} 1000 & 999 \\ 999 & 998 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -998 & 999 \\ 999 & -1000 \end{bmatrix}$$

En norma infinito: $\|A\|_{\infty} = 1999$ y $\|A^{-1}\|_{\infty} = 1999$.

Por lo tanto, el número de condición es extremadamente alto:

$$\kappa_{\infty}(A) = 1999 \times 1999 = 3,996,001$$

Consecuencia:

- El vector $x = [1, 1]^T$ es la dirección de máxima magnificación:
 $\|Ax\|_{\infty} = 1999 = \|A\|_{\infty}$.
- Un cambio infinitesimal en la dirección de mínima magnificación alterará drásticamente la solución.

Sensibilidad de Sistemas Lineales

Teorema (Perturbación en el término independiente b): Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular y $b \neq 0$. Si $A\bar{x} = b$ y $A\hat{x} = b + \vartheta$, entonces:

$$\frac{\|\hat{x} - \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|}$$

Demostración:

Definiendo el error $\zeta = \hat{x} - \bar{x}$, restamos las ecuaciones y obtenemos $A\zeta = \vartheta \implies \zeta = A^{-1}\vartheta$. Tomando norma:

$$\|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| \|\vartheta\|$$

Por otro lado, como $b = A\bar{x}$, se cumple que $\|b\| \leq \|A\| \|\bar{x}\|$, lo que equivale a $\frac{1}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$. Combinando ambas desigualdades:

$$\frac{\|\zeta\|}{\|\bar{x}\|} \leq \|A^{-1}\| \|\vartheta\| \frac{\|A\|}{\|b\|} = \kappa(A) \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|} \quad \blacksquare$$

Invertibilidad Bajo Perturbaciones

Para analizar perturbaciones en la matriz del sistema, primero se requiere acotar la perturbación sobre la matriz identidad:

Lema: Si $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cumple que $\|F\| < 1$, entonces $I - F$ es no singular y:

$$(I - F)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} F^k, \quad \text{con} \quad \|(I - F)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|F\|}$$

Esto nos permite analizar matrices arbitrarias no singulares bajo una perturbación Θ :

Continuamos

Teorema: Si A es no singular y $\|A^{-1}\Theta\| < 1$, entonces $A + \Theta$ es no singular, cumpliéndose:

$$\|(A + \Theta)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\Theta\|}$$

Perturbaciones Simultáneas en A y b

Teorema: Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular, $b \neq 0$ y $\|A^{-1}\Theta\| < 1$. Si $A\bar{x} = b$ y $(A + \Theta)\hat{x} = b + \vartheta$, entonces el error relativo está acotado por:

$$\frac{\|\hat{x} - \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Theta\|}{\|A\|} + \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|} \right)$$

Significado del Denominador:

El término $1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}$ en el denominador actúa como un factor de seguridad. Si la perturbación sobre la matriz Θ es lo suficientemente grande como para acercar la matriz a la singularidad, el denominador tiende a cero, haciendo que la cota de error crezca indefinidamente.

Demostración

Sea el error de la solución $\zeta = \hat{x} - \bar{x}$. Sustituyendo y operando en el sistema perturbado:

$$(A + \Theta)(\bar{x} + \zeta) = b + \vartheta \implies A\zeta = \vartheta - \Theta\bar{x} - \Theta\zeta \implies \zeta = A^{-1}(\vartheta - \Theta\bar{x} - \Theta\zeta)$$

Tomando normas y aplicando la desigualdad triangular:

$$\|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| (\|\vartheta\| + \|\Theta\|\|\bar{x}\| + \|\Theta\|\|\zeta\|)$$

Demostración (continuación)

Agrupando los términos con $\|\zeta\|$ a la izquierda de la desigualdad:

$$(1 - \|A^{-1}\| \|\Theta\|) \|\zeta\| \leq \|A^{-1}\| (\|\Theta\| \|\bar{x}\| + \|\vartheta\|)$$

Dividiendo por $\|\bar{x}\|$ e introduciendo el término $\|A\|$ de manera conveniente:

$$\left(1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}\right) \frac{\|\zeta\|}{\|\bar{x}\|} \leq \kappa(A) \left(\frac{\|\Theta\|}{\|A\|} + \frac{\|\vartheta\|}{\|A\| \|\bar{x}\|}\right)$$

Dado que $\|b\| = \|A\bar{x}\| \leq \|A\| \|\bar{x}\|$, se cumple $\frac{1}{\|A\| \|\bar{x}\|} \leq \frac{1}{\|b\|}$. Al despejar, se verifica la cota del teorema. ■

Recuento: Descomposición de Cholesky

Para sistemas lineales cuya matriz es **simétrica y definida positiva (SDP)**, disponemos de una herramienta eficiente:

- **El Teorema de Cholesky:** Garantiza que toda matriz SDP puede factorizarse de manera única como $A = G^T G$, donde G es triangular superior con elementos diagonales positivos.
- **Eficiencia por Simetría:** Al explotar la estructura simétrica, el costo de Cholesky es de aproximadamente $\frac{1}{3}n^3$ flops.
- **Estabilidad Intrínseca:** El algoritmo es extremadamente estable ante errores de redondeo en punto flotante (*backward stable*), prescindiendo de estrategias de pivoteo.

Recuento: Descomposición LU

Hasta ahora hemos estudiado la resolución de **sistemas de ecuaciones cuadrados** ($Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$):

- **Eliminación Gaussiana:** Permite reducir la matriz a una forma triangular superior U aplicando transformaciones de Gauss M_k .
- **Existencia y Unicidad:** La factorización $A = LU$ (con L triangular inferior unitaria) existe y es única si y solo si todos los menores principales de A son no singulares.
- **Pivoteo Parcial:** Ante pivotes nulos o muy pequeños, el intercambio de filas (permutación $PA = LU$) evita fallas y controla el error.
- **Costo Computacional:** El proceso de factorización requiere aproximadamente $\frac{2}{3}n^3$ flops.

Recuento: Sensibilidad y Estabilidad Numérica

En la práctica computacional con aritmética de precisión finita (doble precisión, 64 bits), las soluciones exactas se ven afectadas por perturbaciones inevitables:

- **Propagación del Error:** Al resolver el sistema perturbado $(A + \Theta)\hat{x} = b + \vartheta$, el error relativo de la solución queda acotado por:

$$\frac{\|\hat{x} - \bar{x}\|}{\|\bar{x}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\Theta\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Theta\|}{\|A\|} + \frac{\|\vartheta\|}{\|b\|} \right)$$

- **Número de Condición:** Definido como $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$, mide la sensibilidad del sistema. Un valor elevado de $\kappa(A)$ significa que pequeñas perturbaciones de redondeo destruirán la precisión de la solución calculada.

El Problema de Residuos Mínimos

Con frecuencia, un sistema lineal $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$ (particularmente cuando $m > n$, un sistema sobredeterminado) **no posee solución exacta**.

- En tales escenarios, la mejor opción consiste en hacer que el **vector residuo** $r(x) = b - Ax$ sea lo más pequeño posible en alguna norma:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|$$

- Si elegimos medir este residuo bajo la norma Euclídea ($p = 2$), el problema se conoce como **Cuadrados Mínimos**:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2$$

Resolución Analítica: Ecuaciones Normales

Definiendo la función objetivo diferenciable $f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$ [182], buscamos su punto crítico igualando su gradiente a cero:

$$\nabla f(x) = A^T(Ax - b) = 0$$

Esto nos conduce de forma directa al célebre sistema lineal:

$$A^T Ax = A^T b$$

- Este sistema es conocido como la **ecuación normal**.
- Si la matriz A tiene rango completo n , la matriz $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva, lo que teóricamente permite resolver el sistema mediante la descomposición de Cholesky.

Qué problemas podemos tener?

Aunque las ecuaciones normales son una herramienta fundamental desde el análisis teórico, **no se recomienda su uso como herramienta computacional directa.**

- **Efecto en el Número de Condición:** El número de condición de la matriz del sistema se eleva al cuadrado: $\kappa_2(A^T A) = (\kappa_2(A))^2$
- **Consecuencia de Precisión Finita:** Si una matriz A está moderadamente mal condicionada (ej. $\kappa_2(A) = 10^4$), el sistema de ecuaciones normales amplificará drásticamente el error de redondeo en aritmética de doble precisión.
- Adicionalmente, el cálculo explícito del producto $A^T A$ puede provocar una pérdida catastrófica de información e independencia lineal en punto flotante.

Descomposición QR

Para evitar construir la matriz $A^T A$, buscamos una transformación que reduzca el sistema preservando la norma Euclídea. Esto nos lleva a las **matrices ortogonales** $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ($Q^T Q = I$).

- Las matrices ortogonales **preservan la norma 2**:

$$\|Qv\|_2 = \|v\|_2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^m$$

- Vamos a construir una sucesión de matrices ortogonales Q_k tales que

$$A_k = Q_k^T A_{k-1} = \begin{bmatrix} R_k \\ 0 \end{bmatrix}$$

De modo que

$$A = Q_1 Q_2 \dots Q_m \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = QR$$