Conjunto de instruções - MIPS32 – Opcodes e functs

Instrução	Mnemonico	Formato	Opcode(Dec)	Opcode (Bin)	Opcode (Hex)	Func (Dec)	Funct (Bin)	Funct (Hex)
Add	add	R	0	000000	0	32	100000	20
Subtract	sub	R	0	000000	0	34	100010	22
Multiplication	mul	R	0	000000	0	24	011000	18
Division	div	R	0	000000	0	26	011010	1A
Add immediate	addi	I	8	001000	8			
Load word	lw	I	35	100011	23			
Store word	sw	I	43	101011	2B			
Load byte	lb	I	32	100000	20			
Store byte	sb	I	40	101000	28			
Load half	lh	I	33	100001	21			
Store half	sh	I	41	101001	29			
And	and	R	0	000000	0	36	100100	24
Or	or	R	0	000000	0	37	100101	25
Nor	nor	R	0	000000	0	39	100111	27
And immediate	andi	I	12	001100	C			
Or immediate	ori	I	13	001101	D			
Shift left logical	sll	R	0	000000	0	0	000000	0
Shift righ logical	srl	R	0	000000	0	2	000010	2
Branch on equal	beq	I	4	000100	4			
Branch on not equal	bne	I	5	000101	5			
Set on less than	slt	R	0	000000	0	42	101010	2A
Set on less than immediate	slti	I	10	001010	A			
Jump	j	J	2	000010	2			
Jump register	jr	R	0	000000	0	8	001000	8
Jump and link	jal	J	3	000011	3			

- Nesta lista não constam as pseudo-instruções:
- Para uma lista (não completa) de pseudo-instruções consulte:
  - http://matthews.sites.truman.edu/files/2019/11/pseudoinstructions.pdf
- Referências:
  - PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. **Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software**. 3a. Ed. Elsevier, 2005.