



EasyK 使用手册

Ver 1.1.4

目 录

1	前言	
1.1	下载.....	1
1.2	安装.....	2
2	开始使用.....	4
2.1	网络环境准备.....	4
2.2	多屏设备.....	4
2.3	部署.....	5
2.4	授权码设置.....	6
3	操作说明.....	7
3.1	如何退出.....	7
3.2	点歌二维码.....	7
3.3	点歌界面.....	7
3.3.1	首次打开.....	7
3.3.2	点歌.....	8
3.3.3	控制面板.....	10
4	常用指令.....	14
4.1	restore.....	14
4.2	qr	14
4.3	reset	14
4.4	bili	14

1 前言

高手请直接看 [Wiki](#)，为了照顾普通用户，使用手册会比较冗长并且会省略大部分普通用户用不到的内容。

1.1 下载

首先打开本项目的主页

<https://github.com/li-yuan-fang/EasyK>

往下翻即可看到最新版本的 Release 页面（发布页）的入口如图 1 所示。




图 1 项目主页

当然，您也可以直接点击右侧的 Releases 进入到如图 2 所示的 Release 页面。




图 2 Release 页面

下方的 Assets 即为可供下载的资源文件。

Source code 意为源代码，如果您不知道其用途，说明您大概率用不到它，无需下载该文件。

从 1.1.4 版本开始不再对 Win7 系统提供支持，敬请注意。

如果您使用的是 Win7 系统，请下载包含 win7 后缀的专用版本。其中 x86 后缀表示 32 位操作系统，x64 后缀表示 64 位操作系统，请根据您的操作系统位宽选择（可在计算机->属性中查看）。

使用更高版本操作系统的用户请直接下载无 win7 后缀的文件。

1.2 安装

下载完成后，您会得到一个 7z 后缀的压缩文件。

然后使用压缩软件（如 7-zip、bandizip、WinRAR 等）将其解压到一个不包含中文

路径的目录。例如，可以使用“D:\EasyK”，但不推荐使用“C:\我的文件\”。

至此，您已经完成了 EasyK 软件本体的安装。

如果您是 Windows 10 以下版本的操作系统，请检查您的计算机是否已安装[.Net Framework 4.8 框架](#)。

2 开始使用

2.1 网络环境准备

在开始之前，请确保您的计算机和您的手机已连接到同一个稳定的局域网环境（如 KTV 的公共 WiFi 或您的家用 WiFi），并确保其处于同一网段下（即子网掩码相同）。

在公共的 WiFi 环境（如 KTV）中，常常会出现两设备处于不同网段的情况，从而导致无法正常打开点歌页面，所以请确保您的手机和您的计算机连接到同一个 SSID（名称）的 WiFi 下。

在家用 WiFi 环境下，通常不会出现跨网段的情况，所以只要保证您的设备都连接到您的家用路由器/光猫即可。即使它们有的是用有线连接，有的是用 WiFi 连接，通常也不影响使用。

2.2 多屏设备

为了方便操作，通常推荐您使用多屏设备的扩展模式运行 EasyK。

假如您只有一个屏幕，请跳过本小节。

在 KTV 使用笔记本插线时，通常您的笔记本和 KTV 所用电视会被您的计算机识别为 2 个屏幕。在家里如果有 2 个及以上的显示器时同理。

您可以通过在桌面右键->显示设置（Win7 为屏幕分辨率），找到多显示器，并将其设置为扩展模式。图 3 以 Win11 为例。



图 3 多屏扩展模式

2.3 部署

双击打开 EasyK.exe，等待程序初始化，会出现如图 4 所示的界面（一个黑色的命令行窗口和一个播放器窗口）。

首次打开通常需要的时间会更长一些，请耐心等待。




图 4 加载页面

请将播放器窗口拖拽到您想用来播放视频的屏幕上，并点击部署按钮，部署即可完成。

如果您希望打开 EasyK 后能够自动完成部署操作，可以使用自动部署功能（使用“restore”指令开启），但该功能仅限在预定的部署屏幕能够被稳定识别到的情况下（如在家里一直连着电视）使用。

通常情况下，在部署后会自动显示点歌二维码，如果没有显示，则说明程序无法识别当前网络环境，需要使用“qr”指令手动干预。

2.4 授权码设置

如果您是在公共网络环境中使用，推荐设置“授权码”以防止外人随意操作点歌系统。如果您是在家用网络中使用，不设置也无妨。

可使用“pass”命令设置授权码，届时点歌二维码也会同步刷新。

例如“pass 123456”，可将授权码设置为“123456”。


而“pass”命令可清除已设置的授权码。

3 操作说明

3.1 如何退出

在命令行输入“exit”命令并回车即可，直接关闭命令行窗口效果也一样（但有时可能会无法正常关闭，请优先使用命令退出）。

请注意，关闭播放器窗口只是进行复位操作（即取消播放器窗口的部署状态），而不会关闭点歌系统。



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
CEPSharp 初始化完成
[0508/143910.318:WARNING:alloy_main_delegate.cc(559)] Alloy bootstrap is deprecated and will be removed in ~M127. See https://github.com/chromiumembedded/cef/issues/3685
Hosting environment: Production
Content root path: G:\EasyK\EasyK\bin\x64\Debug\
Now listening on: http://0.0.0.0:8086
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
==== EasyK ====
Ver: 1.1.3.0
启动完成
#Debug模式#
====
可输入 help 以查看帮助
exit
正在关闭点歌系统...
[0508/150126.820:WARNING:pref_notifier_impl.cc(60)] Init observer found at shutdown.
Application is shutting down...
G:\EasyK\EasyK\bin\x64\Debug\EasyK.exe (进程 24200) 已退出，代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口。 . . .
```

图 5 使用命令关闭点歌系统

3.2 点歌二维码

扫描点歌二维码需要您的手机连接到与您的计算机相同的局域网环境下（通常是同一个 WiFi 下），点歌系统仅在局域网（即内网）运行，使用数据流量扫码是打不开点歌界面的。

如果有条件的推荐使用 Chrome 浏览器打开，如果嫌麻烦直接用微信也可以，但是不推荐使用手机自带浏览器打开。


3.3 点歌界面

3.3.1 首次打开

首次打开点歌界面时，需要输入一些基本信息，界面如图 6 所示。

昵称请务必填写，否则会影响视频上传功能，建议每个设备一个昵称。

如果您是通过扫描点歌二维码打开点歌界面，则授权码会自动填入，无需手动填写。



The screenshot shows a dark gray background with the text "暂无已点歌曲" (No songs selected) at the top. In the center is a white rounded rectangle containing a form. The form has two input fields: the first is labeled "昵称" (Nickname) with a placeholder "在这写你的ID(请不要留空)" (Write your ID here, please don't leave it empty); the second is labeled "授权码" (Authorization code) with a placeholder "请输入授权码(选填)" (Please enter authorization code, optional). Below these fields is a blue button labeled "确认" (Confirm). At the bottom of the screen is a dark gray navigation bar with three icons: a square icon on the left, a notepad icon in the center labeled "点歌" (Order song), and a clipboard icon on the right labeled "已唱" (Already sung).

图 6 首次打开点歌界面

3.3.2 点歌

点歌界面如图 7 所示。



图 7 点歌界面

歌名只是在点歌界面显示用的，可以与具体的点歌内容无关。

EasyK 所支持的点歌方式有上传视频、bilibili、DLNA 投屏 3 种，如图 8 所示。



图 8 点歌方式

上传视频		直接播放上传的视频文件
bilibili		填写 BV 号自动用内置浏览器播放
投屏	视频	直接播放视频软件投屏的视频
	音频（无视频资源）	自动生成播放页面

如使用 bilibili 播放，可提前使用“bili”指令登录账号或在播放页面登录，以解锁高清晰度视频，解决了 B 站投屏只支持 720p 的问题。

投屏权限默认是严格模式（即只有点歌的人可以投屏），避免了混乱和抢占；请注意，投屏权限是通过 IP 地址识别的，如果您的手机重连 WiFi，IP 地址可能会改变，可能导致无法投屏。如果您不想采用严格模式，可通过“strict”指令更改。

当使用音频投屏时，会自动缓存投屏资源，即当从已点列表中再次点歌时，会自动加载上次的资源播放，而无需再次使用手机投屏。如果您想关闭该功能，可在配置文件中关闭。

3.3.3 控制面板

控制面板如图 9 所示。




图 9 控制面板

实时伴奏功能是通过实时算法进行人声去除实现的，对于计算机性能有一定的要求。如果您的处理器 CPU-Z 多核评分低于 600 分，则不推荐使用该功能。参考评分如下表，如您不了解您的处理器性能，可以直接尝试其是否可以流畅运行。

CPU 型号	CPU-Z 多核参考评分
Intel Atom Z8500	314
Intel Core i3-4170	1020
Intel Core i7-12650H	6228

歌词选项的功能是仅在音频投屏模式（DLNA 音乐模式）下生效的。

双层歌词和单层歌词对比如图 10 所示，推荐日语歌开启双层歌词。




图 10 歌词对比

显示假名开关仅对日语歌有效。

显示翻译开关仅对外语歌有效。

显示罗马音开关对所有有拼音歌词的歌均有效，实测粤语歌和日语歌均可使用。

歌词延迟可以调节歌词的延迟，调节界面如图 11 所示。



图 10 歌词延迟

点击红框可以直接输入具体的延迟数值，正数为提前，负数为延迟。

歌词对比度功能则可以在看不清歌词的情况下调整背景亮度，以便看清歌词，其操作逻辑与歌词延迟功能类似。

公平模式是一种能够保证所有人轮麦公平的功能。

注意，当非平衡随机排序被触发后，公平模式将自动关闭。

4 常用指令

4.1 restore

restore 为自动部署指令。

“restore”和“restore info”均为显示当前部署信息。

“restore save”为保存当前部署状态，下次打开 EasyK 时会自动按照当前状态部署，仅限播放器窗口已部署的情况使用。

“restore clear”为取消自动部署功能。

4.2 qr

qr 为点歌二维码控制指令。

“qr”和“qr auto”指令，程序会自动处理二维码控制，但是并不是所有情况都能自动完成。

“qr list”可以打印当前可识别的所有网卡的信息。

“qr hide”可以关闭二维码。

“qr <网卡 GUID/网卡 MAC> <inside/outside>”可以手动指定主网卡，当无法自动显示二维码时可以采用该指令。“inside”表示二维码显示在播放器窗口内部，“outside”表示二维码显示在播放器窗口外部。网卡 GUID 和网卡 MAC 可通过打印网卡信息得到。

4.3 reset

reset 为复位指令，即取消播放器窗口的部署状态。

“reset now”可立即取消播放器窗口的部署状态。

“reset”可在当前歌曲播放完毕后自动取消播放器窗口的部署状态。

4.4 bili

bili 为 bilibili 登录指令，在打开的窗口中登录即可。

4.5 pass

pass 为授权码修改指令。

“pass”可清除授权码。

“pass <授权码>”可设置授权码。