

Exhibit CC-46



嵘儿

博客等级 码龄9年

0

原创

1

点赞

13

收藏

11

粉丝

关注

私信



热门文章

4.1 DDR5 cmd truth table 1691

2.6 DDR5 PIN information 1627

分类专栏

DDR5学习笔记

2篇

DDR4笔记

上一篇：2.6 DDR5 PIN information

大家在看

判断力 + 可测试性：AI 研发浪潮下的工程师终极壁垒 46

33333 299

GitHub 7月热榜深度解析：Agent基础设施大爆发，超过70%项目与MCP相关 301

信息系统管理工程师-任务、标准、EDM 过程与关键域 395

WordPress 主题选择指南：打造专业数据类网站的五大黄金法则

最新文章

2.6 DDR5 PIN information

2023年 2篇

4.1 DDR5 cmd truth table

翻译 于 2023-01-20 21:28:45 发布 · 1.6k 阅读 · 0 点赞 · 4 评论 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议

收录于 DDR5学习笔记

摘要 该文详细描述了DRAM命令解码表的优化，旨在提高命令解码速度。1周期和2周期命令被组织在一起，通过CA1信号区分。文章还涵盖了不同命令如刷新、预充、写入和模式寄存器操作对银行组和银行地址的影响，以及关...

- Notes 1, 2 & 14 apply to the entire Command truth table
- To improve command decode time, the table has been optimized to orient all 1-cycle commands together and all 2-cycle commands together; allowing CA1 to be used to identify the difference between a 1-cycle and a 2-cycle command. (CA1=L: 2 cycle cmd; CA1=H: 1cycle cmd)

[BG=Bank Group Address, BA=Bank Address, R=Row Address, C=Column Address, MRA=Mode Register Address, OP=Op Code, CID=Chip ID, DDPID=Dual Die Package ID, CW=Control Word, X=Don't Care, V=Valid]

Function	Abbrevia- tion	CS_n	CA Pins													NOTES		
			CA0	CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8	CA9	CA10	CA11	CA12		CA13	
Activate	ACT	L	L	L	R0	R1	R2	R3	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	11,17,20,21, 23,24	
		H	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	CID3/ R17		
RFU	RFU	L	H	L	L	L	L	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		H	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
RFU	RFU	L	H	L	L	L	H	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		H	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Write Pattern	WRP	L	H	L	L	H	L	H	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	11,15,18,19, 20,21,23,24	
		H	V	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	H	H	V	CID3		
Write Pattern w/ Auto Precharge	WRPA	L	H	L	L	H	L	H	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	11,15,18,19, 20,21,23,24	
		H	V	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	AP=L	H	V	CID3		
RFU	RFU	L	H	L	L	H	H	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
		H	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Mode Register Write	MRW	L	H	L	H	L	L	MRA0	MRA1	MRA2	MRA3	MRA4	MRA5	MRA6	MRA7	V/ DDPID	8,11,13,20, 22,23,24	
		H	OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	V	V	CW	V	V	V		
Mode Register Read	MRR	L	H	L	L	H	L	H	MRA0	MRA1	MRA2	MRA3	MRA4	MRA5	MRA6	MRA7	V/ DDPID	8,13,20,22, 23,24,25,26
		H	L	L	V	V	V	V	V	V	V	V	V	CW	V	V	V	
Write	WR	L	H	L	H	H	L	BL*L	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	8,12,15,19, 20,21,23,24	
		H	V	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	H	WR/ Partial=L	V	CID3		
Write w/Auto Precharge	WRA	L	H	L	H	H	L	BL*L	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	8,12,15,19, 20,21,23,24	
		H	V	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	AP=L	WR/ Partial=L	V	CID3		
Read	RD	L	H	L	H	H	H	BL*L	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	8,15,19,20, 21,23,24	
		H	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	H	V	V	CID3		
Read w/Auto Precharge	RDA	L	H	L	H	H	H	BL*L	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1	CID2/ DDPID	8,15,19,20, 21,23,24	
		H	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	V	AP=L	V	V	CID3		
VrefCA Command	VrefCA	L	H	H	L	L	L	OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	L	V/ DDPID	22,23,24	
VrefCS Command	VrefCS	L	H	H	L	L	L	OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	H	V/ DDPID	22,23,24	
Refresh All	REFab	L	H	H	L	L	H	CID3	V	V	V or R/R	H	L	CID0	CID1	CID2/ DDPID	3,21,23,24, 27,28	
Refresh Management All	RFMab	L	H	H	L	L	H	CID3	V	V	V	L	L	CID0	CID1	CID2/ DDPID	3,20,21,23, 24	
Refresh Same Bank	REFsb	L	H	H	L	L	H	CID3	BA0	BA1	V or R/R	H	H	CID0	CID1	CID2/ DDPID	4,20,21,23, 24,27,28	
Refresh Management Same Bank	RFMsb	L	H	H	L	L	H	CID3	BA0	BA1	V	L	H	CID0	CID1	CID2/ DDPID	4,20,21,23, 24	
Precharge All	PREab	L	H	H	L	H	L	CID3	V	V	V	V	L	CID0	CID1	CID2/ DDPID	5,20,21,23, 24	
Precharge Same Bank	PREsb	L	H	H	L	H	L	CID3	BA0	BA1	V	V	H	CID0	CID1	CID2/ DDPID	6,20,21,23, 24	

Function	Abbreviation	CS_n	CA Pins												
			CA0	CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8	CA9	CA10	CA11	CA12
Precharge	PREpb	L	H	H	L	H	H	CID3	BA0	BA1	BG0	BG1	BG2	CID0	CID1
RFU	RFU	L	H	H	H	L	L	V	V	V	V	V	V	V	V
Self Refresh Entry	SRE	L	H	H	H	L	H	V	V	V	V	V	H	V	V
Self Refresh Entry w/ Frequency Change	SREF	L	H	H	H	L	H	V	V	V	V	V	L	V	V
Power Down Entry	PDE	L	H	H	H	L	H	V	V	V	V	V	V	V	V
MPC	MPC	L	H	H	H	H	L	OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
NOP	NOP	L	H	H	H	H	H	V	V	V	V	V	V	V	V
Precharge Same Bank	PREsb	L	H	H	L	H	L	CID3	BA0	BA1	V	V	H	CID0	CID1

登录后您可以享受以下权益：

- 免费复制代码
- 和博主大V互动
- 下载海量资源
- 发动态/写文章/加入社区

觉得还不错？

立即登录



嵘儿 关注

0 点赞 4 评论

0
原创

1
点赞

13
收藏

11
粉丝

关注私信

InfoSynapse > CSDN

首届 Vibe Coding
泛数据分析应用开发大赛
让 Data Infra 创造无限可能
赛题 - 7天210 注册就送 500 积分

热门文章

4.1 DDR5 cmd truth table 1691

2.6 DDR5 PIN information 1627

分类专栏

DDR5学习笔记 2篇

DDR4笔记

上一篇: 2.6 DDR5 PIN information

大家在看

判断力 + 可测试性: AI 研发浪潮下的工程师终极壁垒 46

33333 299

GitHub 7月热榜深度解析: Agent基础设施大爆发, 超过70%项目与MCP相关 301

信息系统管理工程师-任务、标准、EDM 过程与关键域 395

WordPress 主题选择指南: 打造专业数据类网站的五大黄金法则

最新文章

2.6 DDR5 PIN information

2023年 2篇

GLM5.2 · Coding Plan 限时5折, 额度拉

下载海量资源 发动态/写文章/加入社区

立即登录

NOTE 2 Bank group addresses BG[2:0] and Bank addresses BA[1:0] determine which bank is

NOTE 3 The Refresh All and Refresh Management All commands are applied to all banks in all bank groups. CA6 and CA7 are required to be valid ("V")

NOTE 4 The Refresh Same Bank and Refresh Management Same Bank commands refresh the same bank in all bank group bits. The bank bits, BA0 and BA1 on CA6 and CA7, respectively, specify the bank within each bank group.

NOTE 5 The Precharge All command applies to all open banks in all bank groups.

NOTE 6 The Precharge Same Bank command applies to the same bank in all bank groups. The bank bits specify the bank within each bank group.

NOTE 7 The Precharge command applies to a single bank as specified by bank address and bank group bits.

NOTE 8 CS_n=LOW during the 2nd cycle of a two cycle command controls ODT in non-target ranks for WR, RD and MRR commands.

NOTE 9 The SRE command places the DRAM in self refresh state

NOTE 10 The PDE command places the DRAM in power down state

NOTE 11 Two cycle commands with no ODT control (ACT, MRW, WRP). DRAM does not execute the command if it receives CS as LOW on 2nd cycle.

NOTE 12 WR command with WR_partial = Low indicates a partial write command. This is to help DRAM start an internal read for 'read modify write'.

NOTE 13 If CW=Low during the MRW command then DRAM should execute the command, Mode Register will be written. If CW=HIGH then DRAM ignores the MRW command, and the Mode Register is not changed. During MRR commands the DRAM ignores the value of the CW bit, MRR will be executed if CW=Low or CW=High.

NOTE 14 CID[3:0] bits are used for 3DS stacking support.

NOTE 15 If CA5:BL*=L, the command places the DRAM into the alternate Burst mode described by MR0[1:0] instead of the default Burst Length 16 mode.

NOTE 16 ODT=L is defined to allow On Die Termination (ODT) to persist when the device is in Power Down Mode.

NOTE 17 CID3/R17 is a multi-mode pin allowing for either 16H 3DS stacking with the CID3 bit usage or R17 for high bit density monolithic usage. These usages are mutually exclusive.

NOTE 18 Write Pattern only supports BL16 and BL32.

NOTE 19 When CID3 is not used, its CA decode is VALID.

NOTE 20 In the case of a DRAM where the density or stacking doesn't require CA[13] the ball location for that function (considering the state of MIR) shall be connected to VDDQ, and the DRAM shall decode CA[13]=L so that the proper selection of die and RA is provided.

NOTE 21 CID2/DDPID is a multi-mode pin allowing for either 3DS stacking with CID2 or DDP packaging with DDPID. Use of 3DS and DDP are mutually exclusive.

NOTE 22 V/DDPID is a multi-mode pin where the DDPID is used for DDP packages only.

NOTE 23 Any command using DDPID shall issue a NOP to non-selected device.

NOTE 24 NT-ODT behavior is not influenced by DDPIP value

NOTE 25 CA[0:1] =[L:L] on the second cycle for burst ordering.

NOTE 26 When host issue MRR with CRC enabled, data comes out with CRC bit.

NOTE 27 If the Refresh Management Required bit is "0" (MR58 OP[0]=0), CA9 is only required to be valid ("V").

NOTE 28 If the Refresh Interval Rate indicator bit is disabled (MR4:OP[3]=0), CA8 is only required to be valid ("V"). If the Refresh Interval Rate indicator bit is enabled (MR4:OP[3]=1), the host will set CA8=H for REF commands issued at the 1x refresh interval rate and CA8=L for REF commands issued at the 2x refresh interval rate.

觉得还不错? 一键收藏

嵯儿 关注

0 4 0 分享 ... 专栏目录

0

原创

1

点赞

13

收藏

11

粉丝

关注

私信

InfoSynapse · CSDN

首届 Vibe Coding 泛数据分析应用开发大赛

让 Data Infra 价值无限可能

即日起至 7月21日

注册赢取 5000 积分

热门文章

4.1 DDR5 cmd truth table

1691

2.6 DDR5 PIN information

1627

分类专栏

DDR5学习笔记

2篇

DDR4笔记

上一篇: 2.6 DDR5 PIN information

大家在看

判断力 + 可测试性: AI 研发浪潮下的工程师终极壁垒

46

33333

299

GitHub 7月热榜深度解析: Agent基础设施大爆发, 超过70%项目与MCP相关

301

信息系统管理工程师-任务、标准、EDM 过程与关键域

395

WordPress 主题选择指南: 打造专业数据类网站的五大黄金法则

最新文章

2.6 DDR5 PIN information

2023年

2篇

标签 #其他

觉得还不错? 一键收藏

蝶儿

关注

0

4

0

分享

专栏目录

DDR4 To DDR5

SD520GMY的博客

1098

DDR4 To DDR5DDR5 At a GlanceMulti-Die Options for DDR5DDR5 and DDR4 LRDIMM ComparisonDIMM Changes from ...

QT属性动画--设置样式属性(其他属性)

热门推荐

lizequan的博客

14万+

这里写自定义目录标题故事背景遇到的问题解决过程最终方法感悟 故事背景

最近在制作一个按钮切换的动画特效中接触了属性动画...

命令真值表(Command Truth Table)

6-12

1.1 命令真值表(CommandTruth Table) 未指定的操作或时序均属非法。发生此类事件后,为确保常规运行,必须对LPDDR6器件执行复...

深入解析DDR5 SDRAM命令真值表:从基础到实战应用

7-1

1. DDR5 SDRAM命令真值表基础解析 DDR5 SDRAM作为当前主流的内存技术标准,其命令系统相比前代产品更加复杂精细。命令真值...

Volatile的其他特性

我想月薪过万的博客

13万+

2.1 volatile总体概况 在上一节中,我们已经研究完了volatile可以实现并发下共享变量的可见性,volatile除了保证可见性外,volatile...

【安卓基础】Android直接通过路径来操作其他应用的私有目录,可以吗?

m0_48179608的博客

9464

在上篇文章【【安卓基础】一文搞懂Android历代版本文件访问权限变化](https://blog.csdn.net/m0_48179608/article/details/1228...

DDR5内存命令真值表详解:如何正确解析JESD79-5标准中的关键指令

6-27

在当今高性能计算领域,DDR5内存已成为服务器、工作站和高端PC的核心组件。作为硬件工程师或嵌入式开发者,深入理解DDR5 SDRA...

深入解析DDR5 SDRAM命令真值表:从基础概念到实战应用

7-21

说明书告诉你,第一步该用哪块积木,第二步该往哪里拼,如果顺序错了,整个结构就可能立不住。对于DDR5内存条来说,命令真值表(Com...

Silane-PEG-NHS, SIL-PEG-NHS, 可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他活性基团, NHS...

qq_39152602的博客

13万+

英文名称: Silane-PEG-NHS 中文名称: 硅烷-聚乙二醇-活性酯 分子量: 1k, 2k, 3.4k, 5k, 10k, 20k (可按需定制) 质量控制: 9...

[Golang]力扣Leetcode—中级算法—其他—两整数之和 (位运算)

皮埃尔的博客

13万+

[Golang]力扣Leetcode—中级算法—其他—两整数之和 (位运算)

【LPDDR4 - 学习四】LPDDR4 介绍 —— 寻址、pin定义、命令真值表_lpd...

7-16

三、Command Truth Table(命令真值表) 这个表格是进行 LPDDR4 内存控制器设计或底层驱动开发...

DDR5内存操作避坑指南:从命令真值表看常见配置错误与解决方案

6-28

经过几轮排查,最终将问题定位到了DDR5内存控制器的一个看似不起眼的配置参数上——它恰好与JESD79-5规范中命令真值表(Comm...

async-profiler-4.5-linux-x64.tar.gz

07-27

async-profiler-4.5-linux-x64.tar.gz

实用代码脚本易语言源码通用界面扩展

最新发布

07-27

实用代码脚本易语言源码通用界面扩展

...Hyrix: LPDDR5 Command Truth Table & Bank Group解析

6-12

这个“密码本”就是JESD标准里的Command TruthTable。它通常是一个巨大的表格,横轴是命令名称(如ACT、READ、WRITE、PRE、...

DDR4 spec Q&A part3_ddr4的cke信号

6-7

DDR4 spec Q&A part3 Q1: DDR4 SDRAM的命令结构是怎样的?控制信号如何工作? A: DDR4 SDRAM的命令是通过多个控制信号在...

高校技术转移办公室人员如何借助科创大脑推动科技成果精准转化?.docx

07-27

科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领...

使用机器学习的简约VAR模型评估中国的宏观金融联系.pdf

07-27

使用机器学习的简约VAR模型评估中国的宏观金融联系.pdf

DDR5和LPDDR4/5 命令解析_ddr5 mpc

7-17

“Multi-purposecommand(MPC)”、“Mode Register Read (MRR)”、“Mode Register Write ...

Internet Explorer 8卸载工具

07-27

IE8卸载工具,适用于某些Ghost XP自带的IE8的卸载程序被破坏的情况,对IE7同样有效。使用时先运行压缩包里的卸载程序,重启后...

中信建投-明略科技-W(02718.HK)AI_Native营销公司,数据与模型优势,驱动Agentic业务-260702.pdf

07-27

中信建投-明略科技-W(02718.HK)AI_Native营销公司,数据与模型优势,驱动Agentic业务-260702.pdf

高校技术转移办公室人员如何借助科创数智大脑提升科研成果的转化效率?.docx

07-27

0

原创

1

点赞

13

收藏

11

粉丝

关注

私信

InfoSynapse > CSDN

首届 Vibe Coding

泛数据分析应用开发大赛

让 Data Infra 创造无限可能

赛题 >>> 17218

立即报名 >>> 17218

热门文章

4.1 DDR5 cmd truth table

1691

2.6 DDR5 PIN information

1627

分类专栏

DDR5学习笔记

2篇

DDR4笔记

大家在看

判断力 + 可测试性：AI 研发浪潮下的工程师终极壁垒

46

33333

299

GitHub 7月热榜深度解析：Agent基础设施大爆发，超过70%项目与MCP相关

301

信息系统管理工程师-任务、标准、EDM 过程与关键域

395

WordPress 主题选择指南：打造专业数据类网站的五大黄金法则

最新文章

2.6 DDR5 PIN information

2023年

2篇

Volatile的其他特性

我想月新过力的博客

13万+

2.1 volatile总体概览

在上一节中，我们已经研究完了volatile可以实现并发下共享变量的可见性，volatile除了保证可见性外，volatile...

【安卓基础】Android直接通过路径来操作其他应用的私有目录，可以吗？

m0_48179608的博客

9464

在上篇文章【【安卓基础】一文搞懂Android历代版本文件访问权限变化】(https://blog.csdn.net/m0_48179608/article/details/1228...

DDR5内存命令真值表详解:如何正确解析JESD79-5标准中的关键指令

6-27

在当今高性能计算领域,DDR5内存已成为服务器、工作站和高端PC的核心组件。作为硬件工程师或嵌入式开发者,深入理解DDR5 SDRAM...

深入解析DDR5 SDRAM命令真值表:从基础概念到实战应用

7-21

说明书告诉你,第一步该用哪块积木,第二步该往哪里拼,如果顺序错了,整个结构就可能立不住。对于DDR5内存条来说,命令真值表(Com...

Silane-PEG-NHS, SIL-PEG-NHS, 可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他活性基团, NHS...qq_39152602的博客

13万+

英文名称: Silane-PEG-NHS 中文名称: 硅烷-聚乙二醇-活性酯 分子量: 1k, 2k, 3.4k, 5k, 10k, 20k (可按需定制) 质量控制: 9...

[Golang]力扣Leetcode—中级算法—其他—两整数之和（位运算）

皮埃尔的博客

13万+

[Golang]力扣Leetcode—中级算法—其他—两整数之和（位运算）

【LPDDR4 - 学习四】LPDDR4 介绍 —— 寻址、pin定义、命令真值表_lpd...

7-16

三、Command Truth Table(命令真值表) 这个表格是进行 LPDDR4 内存控制器设计或底层驱动开发...

DDR5内存操作避坑指南:从命令真值表看常见配置错误与解决方案

6-28

经过几轮排查,最终将问题定位到了DDR5内存控制器的一个看似不起眼的配置参数上——它恰好与JESD79-5规范中命令真值表(Comm...

async-profiler-4.5-linux-x64.tar.gz

07-27

async-profiler-4.5-linux-x64.tar.gz

实用代码脚本易语言源码通用界面扩展

最新发布

07-27

实用代码脚本易语言源码通用界面扩展

...Hyrix: LPDDR5 Command Truth Table & Bank Group解析

6-12

这个“密码本”就是JESD标准里的Command TruthTable。它通常是一个巨大的表格,横轴是命令名称(如ACT、READ、WRITE、PRE、...

DDR4 spec Q&A part3_dds的cke信号

6-7

DDR4 spec Q&A part3 Q1: DDR4 SDRAM的命令结构是怎样的?控制信号如何工作? A: DDR4 SDRAM的命令是通过多个控制信号在...

高校技术转移办公室人员如何借助科创大脑推动科技成果精准转化?.docx

07-27

科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领...

使用机器学习的简约VAR模型评估中国的宏观金融联系.pdf

07-27

使用机器学习的简约VAR模型评估中国的宏观金融联系.pdf

DDR5和LPDDR4/5 命令解析_dds mpc

7-17

“Multi-purposecommand(MPC)”、“Mode Register Read (MRR)”、“Mode Register Write ...

Internet Explorer 8卸载工具

07-27

IE8卸载工具,适用于某些Ghost XP自带的IE8的卸载程序被破坏的情况,对IE7同样有效。使用时先运行压缩包里的卸载程序,重启后...

中信建投-明略科技-W(02718.HK)AI_Native营销公司,数据与模型优势,驱动Agentic业务-260702.pdf

07-27

中信建投-明略科技-W(02718.HK)AI_Native营销公司,数据与模型优势,驱动Agentic业务-260702.pdf

高校技术转移办公室人员如何借助科创数智大脑提升科研成果的转化效率?.docx

07-27

科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领...

信息技术行业动态: GPT5.6限量发布,国产开源模型海外认可度持续提升.pdf

07-27

信息技术行业动态: GPT5.6限量发布,国产开源模型海外认可度持续提升.pdf

申万宏源-MINIMAX-W(0100.HK)两阶段战略进阶: 开源模型领跑与全模态融合-260629.pdf

07-27

申万宏源-MINIMAX-W(0100.HK)两阶段战略进阶: 开源模型领跑与全模态融合-260629.pdf

政府科技管理者如何利用区域科技创新数智大脑优化产业政策制定?.docx

07-27

科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领...

政府科技管理者如何利用科创数智大脑实现产业政策精准匹配?.docx

07-27

科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领...

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 协议专区 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照

©1999-2026北京创新乐知网络技术有限公司

Document title: 4.1 DDR5 cmd truth table_ddr command truth table-CSDN博客

Capture URL: https://blog.csdn.net/qq_38229351/article/details/128742660

Capture timestamp (UTC): Tue, 28 Jul 2026 15:30:07 GMT

Page 4 of 4