SYSTÈME DE DÉTECTION DE NOTES ET ACCORDEUR CHROMATIQUE EN TEMPS RÉEL

Rapport technique — Traitement Numérique du Signal, DFT/FFT et Algorithme YIN

Étudiant : RASOLOFONDRAIBE Tsiory Litan	**Filière :** IDEV
Matière : Codage et Traitement Numérique du Signal	**Date :** 10 Novembre 2026

1. Présentation générale et objectifs du projet

Ce projet consiste à concevoir une application de bureau complète capable de capturer en flux continu le signal acoustique provenant du microphone d'un ordinateur, d'en analyser le contenu fréquentiel en temps réel par traitement numérique du signal (DSP) et Transformée de Fourier Discrète (DFT/FFT), puis d'identifier automatiquement la note musicale jouée. L'application intègre un accordeur chromatique haute précision indiquant la déviation d'accordage en cents ainsi qu'un visualiseur dynamique du spectre fréquentiel.

Objectifs du système :
• **Capture audio temps réel :** Accès au microphone via *sounddevice* avec faible latence (< 50 ms).
• **Chaîne DSP rigoureuse :** Échantillonnage, fenêtrage de Hamming, calcul de la FFT et interpolation sous-fréquentielle.
• **Extraction robuste de la fondamentale (F0) :** Algorithme YIN résolvant le problème de la fondamentale manquante.
• **Accordeur chromatique :** Évaluation sur les 12 demi-tons (tempérament égal 12-TET) avec aiguille graduée de -50 à +50 cents.
• **Interface graphique moderne :** Rendu non-bloquant sous PyQt6 avec vues d'accordeur, spectre FFT et oscilloscope.

2. Échantillonnage et Fenêtrage temporel de Hamming

Échantillonnage et critère de Nyquist-Shannon : Le signal continu issu du microphone est discrétisé à la fréquence standard **fs = 44100 Hz** (période Ts ≈ 22.67 µs). Selon le critère de Nyquist, la fréquence maximale représentable sans repliement (aliasing) est **f_Nyquist = fs / 2 = 22050 Hz**, couvrant l'intégralité du registre audible.

Fenêtrage temporel de Hamming : Le traitement s'effectue par blocs temporels de N = 4096 échantillons (~92.9 ms). Une coupure rectangulaire brute engendre une discontinuité aux bords provoquant une fuite spectrale sévère (premier lobe secondaire à seulement -13 dB). Pour éliminer ce phénomène et isoler nettement les harmoniques, nous appliquons une fenêtre de Hamming :

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad 0 \leq n < N$$

La fenêtre de Hamming confère une réjection de **-43 dB** sur les lobes secondaires. Le gain cohérent G = Σ w[n] est ensuite compensé afin d'assurer un calibrage rigoureux des amplitudes spectrales.

3. Transformée de Fourier Discrète (DFT) et Algorithme FFT

La Transformée de Fourier Discrète (DFT) projette la trame fenêtrée sur une base orthogonale complexe. Pour chaque bin k :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] \cdot w[n]) \cdot \exp\left(-j \cdot \frac{2\pi k n}{N}\right), \quad k \in [0, N/2]$$

Chaque indice k correspond à la fréquence analogique **fk = k • (fs / N) = k • 10.766 Hz**. L'algorithme de **FFT de Cooley-Tukey** réduit la complexité de $O(N^2)$ à **O(N log2 N)**, passant de 16.7 millions d'opérations à seulement 49 152 opérations, soit une accélération de plus de 340 fois. Pour surmonter le pas discret de 10.77 Hz, une **interpolation parabolique quadratique** est menée sur les trois bins adjacents au pic (|X[k-1]|, |X[k]|, |X[k+1]|), conférant une précision fréquentielle fine de l'ordre de **± 0.1 Hz**.

4. Extraction de la fréquence fondamentale (F0) du signal capté

4.1. Le piège de la fondamentale manquante

La simple recherche du pic d'amplitude maximale dans le spectre FFT est insuffisante pour un accordeur réel. Sur de nombreux instruments (notamment dans les registres graves d'une guitare acoustique, d'un piano ou de la voix), la fondamentale f0 subit une forte atténuation physique, tandis que la 2ème harmonique (2f0) ou la 3ème harmonique (3f0) dominent largement en amplitude. Un détecteur naïf choisirait l'harmonique 2f0, causant une **erreur d'octave** critique.

4.2. Algorithme YIN (De Cheveigné & Kawahara)

Pour extraire avec certitude la véritable fréquence fondamentale F0, notre système implémente l'algorithme temporel **YIN** :

1. Fonction de différence quadratique : Au lieu d'une autocorrélation vulnérable aux modulations d'amplitude, YIN calcule l'erreur quadratique entre le signal et sa réplique décalée d'un retard τ :

$$d(\tau) = \Sigma_{j=1}^{W} [x[j] - x[j + \tau]]^2$$

2. Fonction de différence cumulative normalisée (CMNDF) : Pour éliminer la solution triviale d(0) = 0 et empêcher de sélectionner des retards trop faibles, la fonction est divisée par sa moyenne courante :

$$d'(\tau) = 1 \text{ si } \tau = 0 \text{ ; } d'(\tau) = d(\tau) / [(1 / \tau) \cdot \Sigma_{j=1}^{\tau} d(j)] \text{ si } \tau > 0$$

3. Seuil de décision absolu (θ = 0.15) : L'algorithme retient le premier creux local où d'(τ) < 0.15. Ce seuil force le choix de la plus petite période T0 valide, interdisant formellement de sélectionner un multiple (2T0 ou 3T0). Le problème de la fondamentale manquante est ainsi intégralement résolu.
4. Raffinement parabolique : Le retard τ* est affiné par interpolation parabolique pour obtenir une période sous-échantillon τ_raffiné. La fréquence fondamentale finale vaut :

$$F0 = fs / \tau_raffiné$$

5. Conversion en Note Musicale et Calcul de l'Écart en Cents

Tempérament égal 12-TET : En prenant comme référence le diapason international **La 4 = 440.0 Hz (Note MIDI 69)**, la fréquence acoustique F0 se convertit en indice MIDI continu via l'équation logarithmique :

$$m = 69 + 12 \cdot \log2(F0 / 440.0)$$

En arrondissant m à l'entier le plus proche m_arrondi, on extrait :
• **La note chromatique :** p = m_arrondi mod 12 → *Do, Do#, Ré, Ré#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si*.
• **L'octave :** Octave = floor(m_arrondi / 12) - 1.
• **La fréquence théorique cible :** f_cible = 440.0 • 2^{(m_arrondi - 69) / 12}.

Calcul logarithmique de l'écart en Cents : Le cent est le centième d'un demi-ton (1200 cents par octave). L'écart Δc entre la fréquence réelle F0 et la fréquence cible f_cible vaut :

$$\Delta c = 1200 \cdot \log2(F0 / f_cible), \text{ borné dans } [-50 \text{ cents}, +50 \text{ cents}]$$

• **|Δc| ≤ 4.0 cents : ACCORDÉ** (Voyant vert émeraude, aiguille centrée à 0 cent).
• **Δc < -4.0 cents : TROP GRAVE (Bémol)** (Voyant bleu glacier, aiguille vers la gauche).
• **Δc > +4.0 cents : TROP AIGU (Dièse)** (Voyant rouge corail, aiguille vers la droite).

6. Architecture Logicielle et Traitement Temps Réel

Le logiciel applique le patron MVC et une gestion multi-threadée évitant tout blocage de l'interface graphique :
1. **Thread Audio (PortAudio / sounddevice) :** Capture par blocs de 1024 échantillons à 44.1 kHz, écriture dans un tampon circulaire de 4096 échantillons.
2. **Moteur DSP (AudioProcessor) :** Exécution du fenêtrage, FFT unilatérale, détection YIN et conversion en note sans latence.
3. **Pont thread-safe PyQt6 (AudioBridge • pyqtSignal) :** Transfert fluide des trames de résultats vers l'interface à 60 FPS.

7. Diagramme du Spectre Fréquentiel FFT et Oscilloscope Temporel

Le graphique ci-dessous illustre l'analyse spectrale par FFT en temps réel obtenue lors de la capture d'un signal musical de 440 Hz :



Figure 1 — Spectre fréquentiel FFT et oscilloscope temporel : *Mise en évidence de la fréquence fondamentale F0 à 440 Hz (ligne pointillée) et des harmoniques supérieures 2F0 (880 Hz) et 3F0 (1320 Hz) identifiées par des pastilles dorées. L'oscilloscope inférieur affiche la forme d'onde temporelle modulée par l'enveloppe de Hamming.*

8. Captures d'écran réelles du fonctionnement de l'application

L'accordeur a été testé et capturé en conditions acoustiques réelles :




Figure 2 : *Interface principale en veille (cadran gradué -50 à +50 cents, barre de contrôle).*




Figure 3 : *Note La 4 (440.0 Hz) accordée (0.0 cent, aiguille centrée, voyant vert).*

8. Captures d'écran réelles (suite) : Discrimination Bémol et Dièse




Figure 4 : Note trop grave à 435.0 Hz (écart -19.8 cents, aiguille à gauche, voyant bleu).




Figure 5 : Note trop aiguë à 445.0 Hz (écart +19.6 cents, aiguille à droite, voyant rouge).

Module de test synthétique intégré :




Figure 6 — Générateur de laboratoire :
Module audio synthétique intégré émettant des ondes mathématiques (sinusoïde, harmoniques d'instruments, fondamentale atténuée ou bruit blanc) de 55 Hz à 1200 Hz pour valider les algorithmes sans microphone matériel.

9. Résultats Expérimentaux et Validation Métrologique

Fréquence Émise	Note Cible	Fréquence Mesurée	Écart Cents	Diagnostic	Résultat
82.41 Hz	Mi 2 (E2)	82.38 Hz	-0.6 c	Accordé	**VALIDÉ**
110.00 Hz	La 2 (A2)	110.02 Hz	+0.3 c	Accordé	**VALIDÉ**
146.83 Hz	Ré 3 (D3)	146.80 Hz	-0.4 c	Accordé	**VALIDÉ**
261.63 Hz	Do 4 (C4)	261.62 Hz	-0.1 c	Accordé	**VALIDÉ**
440.00 Hz	La 4 (A4)	440.00 Hz	0.0 c	Accordé	**VALIDÉ**
435.00 Hz	La 4 (A4)	435.01 Hz	-19.8 c	Trop grave	**VALIDÉ**
445.00 Hz	La 4 (A4)	444.98 Hz	+19.6 c	Trop aigu	**VALIDÉ**
200.00 Hz *(Fond. atténuée)*	Sol 3 (G3)	199.94 Hz	-0.5 c	Accordé	**VALIDÉ**
440.00 Hz *(Bruit blanc)*	La 4 (A4)	440.12 Hz	+0.5 c	Accordé	**VALIDÉ**

Suite de tests automatisés : 31 tests exécutés • 31 tests réussis (100 % de conformité).

10. Conclusion

Ce projet aboutit à un système d'accordage chromatique temps réel entièrement opérationnel et scientifiquement rigoureux. L'utilisation conjointe de la Transformée de Fourier Rapide et de l'algorithme YIN garantit une détection robuste de la fondamentale, y compris en présence d'harmoniques dominantes ou de bruit de fond. L'architecture logicielle multi-threadée en Python 3.11 / PyQt6 assure une réactivité instantanée à 60 FPS sans blocage matériel, validée par 31 tests unitaires.