

赠送备件存放要求说明

为确保本次赠送备件规范存放、妥善保管，我公司现对存放管理要求进行说明。

一、总体环境要求

1. 存放区域应保持清洁，地面平整；
2. 避免阳光直射和雨淋，无金属粉尘，并远离酸、碱、油品、腐蚀性气体及易燃易爆物质，以减少化学腐蚀风险；
3. 仓库配备灭火器。

二、存放要求

1. 所有物品必须垫高，使用托盘、货架或木质垫板，离地 $\geq 10\text{cm}$ ；
2. 货架离墙 20 厘米以上，以防地潮和意外进水；
3. 配件应有包装，防止潮气侵入，包装破损时应及时修复；
4. 存放时平稳放置，确保配件无倾斜，防止部件移位或应力变形，堆叠时需谨慎，必须有足够的承重支撑，避免压坏下层配件。

三、分类管理

建议实行分类管理。

类别一：电控柜

核心风险：电子元器件进水、静电损坏、强电磁干扰。

防护措施：

1. 柜门、穿线孔必须紧闭，使用防尘膜整体覆盖。

2.禁止在柜体上放置重物，存放时必须有足够的承重支撑，最好使用专用货架或单层存放。

3.接触内部元件前，操作人员需佩戴绝缘手套。

4.避免将控制柜长期存放在大型变压器、大功率无线设备等强电磁干扰源附近。

类别二：电动机

核心风险：轴伸生锈、绝缘进水。

防护措施：

1.轴伸处涂抹防锈油。

2.入库时及此后每年，使用兆欧表测量并记录绕组绝缘电阻。发现趋势性下降必须进行烘干处理。

类别三：电线电缆

核心风险：绝缘/护套老化、导体氧化。

防护措施：

1.严禁日光或紫外线灯光直射。

2.用非金属扎带（如尼龙扎带）松紧适度地捆扎，严禁使用铁丝等可能损伤绝缘的金属线捆扎。

3.建议进行防尘包装。

类别四：机械部件及其它

核心风险：金属锈蚀、橡胶/塑料老化。

防护措施：

1.轴套处涂抹润滑脂防锈；

- 2.密封圈、减震垫等应避免拉伸、挤压或扭曲；
- 3.重型部件（驱动主机、梯级链）平稳放置于承重架或垫木上；
- 4.精密小件（轴承、传感器）使用原包装或密封存放。

四、维护周期与检查

每半年度：外观巡检（查看是否产生包装损坏等问题）；

每年度：机械部件防锈油脂复查与补充，完成后对包装进行恢复；电机绝缘电阻测量，完成后对包装进行恢复。

序号	物料品类	检查方式	备注
1	电控柜	外观检查、清洁、防护（每半年）。	
2	电动机	外观检查（每半年）； 清洁、防护、绝缘测试、包装恢复（每一年）。	
3	电线电缆	外观检查、清洁、防护（每半年）。	
4	机械部件及其它	外观检查（每半年）； 清洁防锈、老化监测、包装恢复（每一年）。	

特此说明！

上海三菱电梯有限公司

河南分公司

2026年5月21日