

Wireshark Lab 3

Henrique Garcia Leite

June
2026

Tarefa 1: Compreendendo o Cabeçalho UDP

1. Primeiro, encontre os números de pacotes.

Solution: 3 e 4.

2. Qual é o endereço Ethernet de 48 bits do seu computador?

Solution: Esse é o endereço da interface wireless do meu computador: 90:de:80:15:22:6e

3. Qual é o endereço de destino de 48 bits no quadro Ethernet? Este é o endereço Ethernet do seu computador?

Solution: c0:91:20:f9:17:f8

Não, é o endereço MAC de uma das interfaces do roteador do IPS no qual me provê o serviço.

4. Indique o valor hexadecimal para o campo de tipo Frame de dois bytes. Que protocolo da camada superior corresponde a isto?

Solution: 0x0800 - IPv4

5. Quantos bytes desde o início do quadro Ethernet o ASCII 'G' em 'GET' aparece no quadro Ethernet?

Solution: Offset de 54 para o char G

6. Qual é o valor do endereço de origem Ethernet? Este é o endereço do seu computador, ou de Gaia.cs.umass.edu. Que dispositivo tem este como seu endereço Ethernet?

Solution: c0:91:20:f9:17:f8

Não é do meu computador nem do site do Gaia, é o endereço MAC de uma das interfaces do roteador do IPS no qual me provê o serviço.

7. Qual é o endereço de destino no quadro Ethernet? Este é o endereço Ethernet do seu computador?

Solution: 90:de:80:15:22:6e. Sim, é um endereço MAC de uma das interfaces do meu computador (wlan)

8. Indique o valor hexadecimal para o campo de tipo Frame de dois bytes. Que protocolo da camada superior corresponde a isto?

Solution: 0x0800 - IPv4

9. Quantos bytes desde o início do quadro Ethernet o 'O' ASCII em 'OK' (ou seja, o código de resposta HTTP) aparece no quadro Ethernet?

Solution: 67

Tarefa 2: Compreendendo o Cabeçalho TCP

1. Inicie o Wireshark e abra um browser e digite o endereço www.ufpe.br e em seguida aperte a tecla enter. Assim que aparecer a tela inicial da UFPE, pare a captura e salve o trace em um arquivo.

Solution:

```
1      loki0b@4rch ~ $ arp
2      Address                HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
3      192.168.1.2            ether    92:13:0a:94:4e:72  C             wlan1
4      _gateway               ether    c0:91:20:f9:17:f8  C             wlan1
```

Address: Endereço IP do dispositivo.
HWType: Tipo de hardware de rede.
HWAddres: Endereço MAC.
Flag Mask: Indica o estado da entrada na tabela ARP. A letra C significa Completed.
Iface: Mostra o nome da interface de rede local que está sendo usada para alcançar aquele dispositivo.