01 — Lire en premier

Imprimer seulement.
Aucune électronique à monter.

25 fichiers STL → 61 pièces au total

Les quantités incluent déjà les DEUX prototypes.

Ouvrir les 25 fichiers du dossier STL et suivre les nombres des pages 2 et 3. Un fichier contient une seule pièce : imprimer le nombre indiqué, sans multiplier le lot par deux.

Réglages d’impression

Matière
ABS non chargé, non conducteur. Couleur au choix.

Taille et échelle
Fichiers en millimètres, échelle 100 %. Caisse : 158 × 166 × 61 mm. Vérifier le plateau avec la bordure d’adhésion.

Orientation
Conserver la position déjà prévue dans les STL ; ne pas redresser automatiquement toutes les pièces.

Profil
Profil ABS éprouvé de la machine, enceinte et adhésion adaptées. Le retrait des grandes pièces peut demander une reprise locale par le propriétaire.

Couches et densité
Caisses/grands volumes : 0,15–0,20 mm, 4 périmètres, 25–35 %. Petites pièces : 0,10–0,15 mm ; selles, cage, patins et poussoirs : 100 %. D126 : 0,10 mm et 100 %.

Finition
Supports locaux retirables sous les débords des poussoirs et si nécessaire dans les poches. Nettoyage et léger ébavurage ; pas de nouvel outillage imposé.

Pièces en vrac acceptées : pas de tri, d’étiquetage ni d’assemblage demandé. Aucun achat d’accessoires. Le propriétaire fera le montage et les réglages.

01 — Quantités : pièces courantes et réserves

POUR LES DEUX PROTOTYPES ENSEMBLE

Chaque nom apparaît une seule fois dans la liste complète des pages 2 et 3.

Pièces courantes — 14 fichiers, 34 exemplaires

Fichier exact dans le dossier STL	Copies	Reconnaître
01_base_ABS.stl	2	Caisse
02_couvercle_ARNACO_USER.stl	2	Couvercle
03_facade_STLINK_LED_nappe.stl	2	Façade avec fenêtre
06_passe_cable_RS485.stl	2	Passage de câble
07_cadre_vitre.stl	2	Cadre de fenêtre
10_serre_nappe.stl	2	Bride de nappe plate
11_serre_cable_RS485.stl	2	Bride de câble rond
15_retenue_Nucleo.stl	6	Retenue de carte
30_etrier_MKI_ABS.stl	2	Retenue du capteur
31_etrier_Click_ABS.stl	2	Retenue du module
32_patin_MKI_avant_ABS.stl	2	Petit patin avant
33_patin_MKI_arriere_ABS.stl	2	Petit patin arrière
34_patin_Click_ABS.stl	4	Petit patin de retenue
40_cage_USER_captive.stl	2	Guide du poussoir

Entretoises D126 — 1 fichier, 8 exemplaires

Fichier exact dans le dossier STL	Copies	Reconnaître
13_D126.stl	8	6 utiles + 2 en réserve

Les 8 D126 comprennent 6 pièces utiles et 2 pièces de réserve. Si mesurable après nettoyage : hauteur 12,15 à 12,35 mm. Aucun essai avec vis ou carte demandé.

TR2 V2.7 ABS — dossier d'impression Morvan — 2 prototypes

01 — Quantités : variantes et échantillon

Imprimer ces variantes aussi : le propriétaire choisira ensuite les longueurs adaptées. Morvan n’a pas à les choisir ni à les trier.

Supports à trois hauteurs — 6 fichiers, 12 exemplaires

Fichier exact dans le dossier STL	Copies	Reconnaître
`20_selle_FRAM_H10p6.stl`	**2**	Support mémoire 10,6
`20_selle_FRAM_H11p2.stl`	**2**	Support mémoire 11,2
`20_selle_FRAM_H11p8.stl`	**2**	Support mémoire 11,8
`20_selle_SD_H10p6.stl`	**2**	Support lecteur 10,6
`20_selle_SD_H11p2.stl`	**2**	Support lecteur 11,2
`20_selle_SD_H11p8.stl`	**2**	Support lecteur 11,8

Poussoirs à trois longueurs — 3 fichiers, 6 exemplaires

Fichier exact dans le dossier STL	Copies	Reconnaître
`41_USER_pointe_Z8p8.stl`	**2**	Poussoir, version 1
`41_USER_pointe_Z9p6.stl`	**2**	Poussoir, version 2
`41_USER_pointe_Z10p4.stl`	**2**	Poussoir, version 3

Échantillon ABS — 1 fichier, 1 exemplaire

Fichier exact dans le dossier STL	Copies	Reconnaître
`50_coupon_ABS.stl`	**1**	Petit échantillon ABS

Les supports et poussoirs portent 1, 2 ou 3 petits creux pour distinguer leurs versions. Le petit échantillon peut être imprimé d’abord, si souhaité, pour régler le profil ABS.

TOTAL : 25 fichiers distincts, 61 pièces

46 utiles + 12 alternatives + 2 réserves D126 + 1 échantillon. Les variantes ne seront pas toutes montées en même temps.