



Server Check

Dell iDRAC 관리 도구

Dell PowerEdge 서버의 하드웨어 / 펌웨어 / BIOS 정보를
GUI 로 손쉽게 조회하고 엑셀 보고서를 자동 생성하는 도구

v1.0.0 · 2026
longchiri

목차

1	소개	3
2	다운로드 받기	3
3	처음 실행하기	4
4	화면 구성	5
5	기본 사용법	6
6	조회 옵션 설명	7
7	키 필터 사용법	8
8	엑셀로 저장하기	9
9	여러 서버 누적 저장	9
10	지원하는 서버 모델	10
11	문제 해결 (FAQ)	11

1. 소개

Server Check 는 Dell PowerEdge 서버의 iDRAC Redfish API를 통해 서버의 상태를 손쉽게 조회할 수 있는 데스크톱 도구입니다. 터미널 명령어 없이, GUI 창에서 IP/계정을 입력하고 버튼만 누르면 필요한 정보가 한 화면에 정리되어 표시됩니다.

주요 기능

HW 정보	모델, CPU, 메모리, 팬, 스토리지, RAID, 디스크, PSU, NIC
FW 정보	BIOS, iDRAC, LC, PERC, BOSS, CPLD, PSU, 백플레인, TPM, Driver Pack 등
BIOS 설정	System Profile, Processor, Integrated Devices, Power Configuration
모든 항목 표시	BIOS 전체 속성(150~475개) 9개 그룹으로 자동 분류
키 필터	키워드로 원하는 항목만 추출 (Mem*, Boot*, Tpm* 등)
엑셀 저장	같은 .xlsx 파일에 서버별 시트 자동 누적 (Service Tag 기준)
샘플 보기	실제 서버 없이 데모 데이터로 동작 확인
친절한 예러	인증 / 네트워크 / 타임아웃 / HTTP 오류 구분

2. 다운로드 받기

GitHub Actions 에서 자동 빌드된 최신 버전을 받습니다.

다운로드 페이지

<https://github.com/longchiri/servercheck/actions>

최근 워크플로우 실행 클릭 → 페이지 맨 아래 Artifacts 섹션에서:

플랫폼	파일명	압축 풀면
macOS	Server_Check_macOS.zip	Server_Check.app
Windows	Server_Check_Windows.zip	Server_Check.exe

3. 처음 실행하기

macOS

- ① 다운받은 zip 더블클릭 → 압축 해제 → Server Check.app
 - ② /Applications/ 로 드래그 (선택)
 - ③ 처음 실행 시 "확인되지 않은 개발자" 경고가 뜨면:
Finder 에서 앱 우클릭 → 열기 → 경고창에서 열기 한 번 더
- 또는 터미널에서 격리 속성 해제:

```
xattr -cr "/Applications/Server Check.app"
```

Windows

- ① 다운받은 zip 풀기 → Server_Check.exe
- ② USB / 메일 / 클라우드로 어디든 옮겨도 그대로 동작 (포터블 단일 파일)
- ③ 처음 실행 시 SmartScreen 경고가 뜨면:
"추가 정보" 클릭 → "실행" 클릭

두 OS 모두 한 번만 우회하면 다음부터는 더블클릭만으로 실행됩니다.

4. 화면 구성

앱은 크게 ① 접속 정보 입력 영역, ② 도구 바, ③ 결과창 세 부분으로 구성됩니다.

① 접속 정보 입력 영역

iDRAC 접속 정보									
iDRAC IP		192.168.0.120		Username		root	Password		●●●●
									보기
조회 항목		HW	FW	BIOS		모든 항목	5g 모드	▶ 실행	샘플 보기

② 도구 바 (결과 위쪽)

보기 종계	폰트 [12]	키 필터 [_____]	전체선택	복사	저장(TXT)	엑셀로 저장	지우기
----------	------------	-----------------	------	----	---------	-----------	-----

③ 결과창 (엑셀과 동일 디자인)

iDRAC 조회 결과	
Service Tag	ABCD123
iDRAC IP	192.168.0.120
조회 옵션	HW
조회 시간	2026-06-04 14:30:00
Hardware Status && Health Check	
System info	
모델명	PowerEdge R760
Service Tag	ABCD123
전원 상태	On
시스템 상태	OK
Processors	
CPU 모델	Intel Xeon Gold 6442Y
수량	2
System Memory	

총 용량	256 GiB
상태	OK

5. 기본 사용법

	단계	설명
1	iDRAC 정보 입력	IP, Username(보통 root), Password 입력
2	조회 항목 선택	HW, FW, BIOS 중 원하는 것 체크 (중복 가능)
3	[▶ 실행] 클릭	백그라운드에서 데이터 수집 (창 안 멈춤)
4	결과 확인	결과창에 색깔별로 정리된 정보 표시
5	필요시 저장	[엑셀로 저장] / [저장 (TXT)] / [복사]

마지막 입력한 IP / 사용자 / 옵션 / 필터는 자동 저장되어 다음 실행 시 자동 복원됩니다.

6. 조회 옵션 설명

옵션	동작
HW	모델, CPU, 메모리, 팬, 스토리지, RAID, 디스크, PSU, NIC 등 하드웨어 전반
FW	BIOS/iDRAC/LC/PERC/BOSS/CPLD/PSU/Backplane/TPM/Driver Pack 펌웨어
BIOS	System Profile / Processor / Integrated Devices / Power Configuration
모든 항목	BIOS 전체 속성(150~475개) + FW 컴포넌트(30~50개) 전부 표시
5g 모드	운영자가 자주 보는 핵심 BIOS 15개 항목만 추린 프리셋

조합 예시

- HW + FW 만 체크 → 하드웨어와 펌웨어만 한 번에 조회
- 셋 다 체크 + 모든 항목 → 가장 자세한 보고서 (엑셀 저장 시 시트 3개)
- BIOS + 5g 모드 → 운영 점검용 핵심 BIOS 만 확인

7. 키 필터 사용법

결과창 위 도구바의 "키 필터" 입력칸에 키워드를 넣으면 매칭되는 BIOS 속성 / FW 컴포넌트만 표시됩니다. 입력 즉시 결과가 다시 그려져요.

규칙 4가지

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| ① 대소문자 무시 | proc 입력하면 Proc, PROC 다 매칭 |
| ② 부분 일치 | Mem 입력하면 Memory, MemFrequency 다 매칭 |
| ③ 콤마/공백으로 여러 개 | Mem, Boot, Pxe → 세 단어 중 하나라도 매칭 |
| ④ 와일드카드 * | Proc* 는 "Proc로 시작" 만 매칭 (정밀 필터) |

바로 복사해 쓰는 실전 예시

입력 키워드	추출되는 항목
Mem*, Dimm*, Numa	메모리 관련 모두
Proc*, Cpu*, Turbo, Logical	CPU/프로세서 관련
Boot*, Uefi, SecureBoot	부팅 관련
Pxe*, Network*, Http*, Iscsi*	네트워크/PXE
Tpm*, Sec*, Aes, Authorize	보안/TPM
Power*, AcPwr*, SysProfile, Energy	전원
Virt*, Srvio, Iommu	가상화
BIOS, iDRAC, PERC, BOSS	특정 펌웨어만
NIC, Broadcom, Intel	NIC 펌웨어
Disk*, Drive	디스크 펌웨어

모든 항목 표시 체크박스를 같이 켜면 검색 범위가 BIOS 전체로 넓어져서 필터가 가장 잘 동작합니다.

8. 엑셀로 저장하기

결과창 위 [엑셀로 저장] 버튼을 클릭하면 .xlsx 파일이 생성됩니다.
엑셀 디자인은 앱 화면과 동일한 톤(진파랑 / 네이비 / 연파랑)으로 통일되어 있습니다.

엑셀 구조

- 맨 위 헤더 : iDRAC 조회 결과 (진파랑)
- 메타 정보 4줄 : Service Tag / iDRAC IP / 조회 옵션 / 조회 시간
- 큰 섹션 바 : Hardware Status... (네이비)
- 소섹션 바 : System info, Processors, Memory, FAN... (연파랑)
- 데이터 : 키는 회색 굵게, 값은 진회색
- 리스트 항목 : 불릿(•) 으로 표시

시트 이름 규칙

Service Tag	—	옵션
ABCD123	—	HW / FW / BIOS

예: ABCD123_HW / ABCD123_FW / ABCD123_BIOS

9. 여러 서버 누적 저장

같은 .xlsx 파일에 여러 서버 데이터를 차곡차곡 쌓을 수 있습니다.

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | 서버 1 IP/계정 입력 → [실행] → [엑셀로 저장] | ■ ■■.xlsx 생성, 시트: ABC1234_HW |
| 2 | 서버 2 IP 만 변경 → [실행] → [엑셀로 저장] → 같은 파일 선택 | 시트 추가: DEF5678_HW |
| 3 | 서버 3, 4, 5 ... 반복 | 한 파일에 서버별 시트가 차곡차곡 쌓임 |

⚠ 파일 다이얼로그에서 "Replace?" 경고가 떠도 Replace 눌러도 OK — 실제로는 덮어쓰지 않고 시트만 추가됩니다.

10. 지원하는 서버 모델

표준 Redfish API를 쓰는 모든 Dell PowerEdge 모델 지원 (자동 감지)

세대	모델	비고
14G	R640, R740, R740xd, R840, R940	Intel Xeon Scalable
15G	R650, R750, R6515, R7515, R6525, R7525	Intel Ice Lake / AMD Milan
16G	R660, R760, R6615, R7615, R6625, R7625	Intel Sapphire / AMD Genoa
블레이드	MX740c, MX750c, MX760c	M Series Chassis
기타	iDRAC 8 / 9 탑재 모든 서버	자동 인식

11. 문제 해결 (FAQ)

Q. 한글 비밀번호로 로그인 안 돼요

A. v1.0.0부터 UTF-8 Basic Auth 로 변경되어 한글/특수문자 비밀번호도 지원합니다. 그래도 인증 실패하면 실제 iDRAC 사용자 비밀번호와 다른지 확인하세요.

Q. HTTP 503 응답을 받았어요

A. iDRAC 이 일시적으로 응답 불가 상태입니다. iDRAC 가 부팅 중이거나 펌웨어 업데이트 중일 수 있어요. 1~2분 기다린 후 다시 [실행].

Q. 연결 시간 초과 오류가 떠요

A. iDRAC IP가 잘못됐거나, 방화벽 / VPN 이슈일 수 있어요. 브라우저로 [https://\(iDRAC_IP\)](https://(iDRAC_IP)) 접속 가능한지 먼저 확인.

Q. macOS "손상됨" 경고가 떠요

A. 터미널에서: `xattr -cr "/Applications/Server Check.app"`

Q. Windows SmartScreen 경고가 떠요

A. "추가 정보" → "실행" 클릭 한 번만 하면 됩니다. 다음부터는 그냥 실행됨.

Q. 결과창이 비어 있어요

A. 체크박스 (HW / FW / BIOS) 중 최소 하나는 켜야 합니다. 입력값도 확인해 주세요.

Q. 키 필터를 입력했는데 0개 나와요

A. 기본 모드에서는 14개 핵심 항목 안에서만 찾아서 매칭이 적습니다. [모든 항목 표시]를 켜고 다시 시도하세요.

Q. 엑셀 저장이 안 돼요

A. [실행] 으로 데이터를 받은 후에 저장할 수 있습니다. 결과창이 비어있으면 저장할 게 없어요.

문의 / 버그 리포트

<https://github.com/longchiri/servercheck/issues>