

Universidad Europea del Atlántico

Loyda Leticia Alas Castaneda
loyda.alas@uneatlantico.es

Tecnología y Estructura de Ordenadores

Ejercicios - Tema 3

Ejercicios Sistemas de numeración

Ejercicio 1

Expresa los siguientes números decimales en formato binario (8 bits), octal y hexadecimal

Decimal	Binario	Octal	Hexad.	Decimal	Binario	Octal	Hexad.
231				100			
124				10			
96				88			
17				62			
7				250			
31				26			
46				74			

Ejercicio 1

Expresa los siguientes números decimales en formato binario (8 bits), octal y hexadecimal

Decimal	Binario	Octal	Hexad.	Decimal	Binario	Octal	Hexad.
231	1110 0111	347	E7	100	0110 0100	144	64
124	0111 1100	174	7C	10	0000 1010	12	A
96	0110 0000	140	60	88	0101 1000	130	58
17	0001 0001	21	11	62	0011 1110	76	3E
7	0000 0111	7	7	250	1111 1010	372	FA
31	0001 1111	37	1F	26	0001 1010	32	1A
46	0010 1110	56	2E	74	0100 1010	112	4A

Ejercicio 2

Completa la tabla realizando las conversiones

Decimal	Binario	Octal	Hexad.	Decimal	Binario	Octal	Hexad.
25					10101010		
	01101111					41	
		37					10
			1B	164			
179					11101110		
	00110011					77	
		72					CA

Ejercicio 2

Completa la tabla realizando las conversiones

Decimal	Binario	Octal	Hexad.	Decimal	Binario	Octal	Hexad.
25	11001	31	19	170	10101010	252	AA
111	1101111	157	6F	33	100001	41	21
31	11111	37	1F	16	10000	20	10
27	11011	33	1B	164	10100100	244	A4
179	10110011	263	B3	238	11101110	356	EE
51	110011	63	33	63	111111	77	3F
58	111010	72	3A	202	11001010	312	CA

Ejercicio 3

Realice las siguientes operaciones

$(01100111)_2 + (00110111)_2 =$

$(01100111)_2 - (00110111)_2 =$

$(37)_8 + (45)_8 =$

$(37)_{16} + (45)_{16} =$

Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas