

정보 조회

1. 서버 상태 정보 요청/응답

요청:

```
{  
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "m_type": "REQ",  
  "cmd": "BROADCAST_SERVER_STATUS_GET",  
  "from_uuid": "gis-client-001",  
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",  
  "body": {  
    "server_id": 1  
  },  
  "created": "2025-01-05T10:31:00.000Z"  
}
```

응답:

```
{  
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440001",  
  "m_type": "RSP",  
  "cmd": "BROADCAST_SERVER_STATUS_GET",  
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",  
  "target_uuid": "gis-client-001",  
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "success": true,  
  "message": "Server status retrieved successfully",  
  "body": {  
    "server_id": 1,  
    "res_result": "SUCCESS",  
  }  
}
```

```
"res_server_status": "OK",  
"created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",  
"updated_at": "2025-01-05T10:31:00.050Z"  
},  
"created": "2025-01-05T10:31:00.050Z"  
}
```

2. 단말 정보 요청/응답

전체 장비 요청

요청:

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_DEVICE_INFO_GET",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1
  },
  "created": "2025-01-05T10:31:00.000Z"
}
```

응답:

```
{
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "m_type": "RSP",
  "cmd": "BROADCAST_DEVICE_INFO_GET",
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "target_uuid": "gis-client-001",
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "success": true,
  "message": "Device information retrieved successfully",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "res_result": "SUCCESS",
    "res_device_list": [
      {
        "device_id": 2,
        "device_type": "NORMAL",
        "device_name": "VCS_2401",
        "device_no": "2401",
        "device_status": "ON"
      },
      {
        "device_id": 35,
```

```
        "device_type": "NORMAL",
        "device_name": "VCS_2402",
        "device_no": "2402",
        "device_status": "ON"
    }
],
    "created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",
    "updated_at": "2025-01-05T10:31:00.050Z"
},
"created": "2025-01-05T10:31:00.050Z"
}
```

단일 장비 요청

요청:

```
{
    "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "m_type": "REQ",
    "cmd": "BROADCAST_DEVICE_INFO_GET",
    "from_uuid": "gis-client-001",
    "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
    "body": {
        "server_id": 1,
        "device_no": "3003"
    },
    "created": "2025-01-05T10:31:00.000Z"
}
```

응답:

```
{
    "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "m_type": "RSP",
    "cmd": "BROADCAST_DEVICE_INFO_GET",
    "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
    "target_uuid": "gis-client-001",
    "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "success": true,
    "message": "Device information retrieved successfully",
}
```

```
"body": {
  "server_id": 1,
  "res_result": "SUCCESS",
  "res_device_list":
  {
    "device_id": 2,
    "device_type": "NORMAL",
    "device_name": "VCS_2401",
    "device_no": "2401",
    "device_status": "ON"
  },
  "created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",
  "updated_at": "2025-01-05T10:31:00.050Z"
},
"created": "2025-01-05T10:31:00.050Z"
}
```

3. 파일(그룹) 정보 요청/응답

요청:

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_FILE_GROUP_INFO_GET",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1
  },
  "created": "2025-12-30T11:40:00.000Z"
}
```

응답:

```
{
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "m_type": "RSP",
  "cmd": "BROADCAST_FILE_GROUP_INFO_GET",
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "target_uuid": "gis-client-001",
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "success": true,
  "message": "File group information retrieved successfully",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "res_result": "SUCCESS",
    "res_file_group_list": [
      {
        "group_id": 2,
        "group_name": "화재경보",
        "file_name": "music01.mp3,music02.mp3"
      },
      {
        "group_id": 3,
        "group_name": "TEST",
        "file_name": "music03.mp3"
      }
    ],
    "created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",
  }
}
```

```
    "updated_at": "2025-12-30T11:40:05.000Z"  
  },  
  "created": "2025-12-30T11:40:05.000Z"  
}
```

방송 제어

1. 파일(그룹) 방송 요청/응답

요청1(디바이스 리스트만 지정):

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440004",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_FILE_START",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "start_chime": "Y",
    "end_chime": "Y",
    "play_file_group_id": 17,
    "repeat": 1,
    "dev_no_list": ["2106", "3003"]
  },
  "created": "2025-12-30T12:00:00.000Z"
}
```

요청2(그룹 리스트만 지정):

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440005",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_FILE_START",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "start_chime": "Y",
    "end_chime": "Y",
    "play_file_group_id": 17,
    "repeat": 1,
    "group_no_list": ["8000", "9000"]
  },
  "created": "2025-12-30T12:00:05.000Z"
}
```

요청3(디바이스 및 그룹 리스트 동시 지정):

```
{
```



```
"id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440006",
"m_type": "REQ",
"cmd": "BROADCAST_FILE_START",
"from_uuid": "gis-client-001",
"target_uuid": "broadcast-proxy-service",
"body": {
  "server_id": 1,
  "start_chime": "Y",
  "end_chime": "Y",
  "play_file_group_id": 17,
  "repeat": 1,
  "dev_no_list": ["2106", "3003"],
  "group_no_list": ["8000", "9000"]
},
"created": "2025-12-30T12:00:10.000Z"
}
```

응답:

```
{
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440004",
  "m_type": "RSP",
  "cmd": "BROADCAST_FILE_START",
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "target_uuid": "gis-client-001",
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440004",
  "success": true,
  "message": "Broadcast request processed successfully",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "res_result": "SUCCESS",
    "res_bcast_id": 125,
    "created_at": "2025-12-30T12:00:01.000Z",
    "updated_at": "2025-12-30T12:00:01.000Z"
  },
  "created": "2025-12-30T12:00:01.000Z"
}
```

2. TTS 방송 요청/응답

요청¹(디바이스 리스트만 지정):

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440007",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_TTS_START",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "start_chime": "Y",
    "end_chime": "Y",
    "bcast_contents": "이곳은 침입 감지 구역입니다. 물러나 주십시오.",
    "repeat": 1,
    "dev_no_list": ["2106", "3003"]
  },
  "created": "2025-12-30T12:10:00.000Z"
}
```

응답:

```
{
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440007",
  "m_type": "RSP",
  "cmd": "BROADCAST_TTS_START",
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "target_uuid": "gis-client-001",
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440007",
  "success": true,
  "message": "TTS Broadcast request processed successfully",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "res_result": "SUCCESS",
    "res_bcast_id": 125,
    "created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",
    "updated_at": "2025-12-30T12:10:01.000Z"
  },
  "created": "2025-12-30T12:10:01.000Z"
}
```

3. 음원/마이크 단말 방송 요청/응답

요청 1(디바이스 리스트만 지정):

```
{
  "id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440010",
  "m_type": "REQ",
  "cmd": "BROADCAST_DEVICE_SOURCE_START",
  "from_uuid": "gis-client-001",
  "target_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "start_chime": "Y",
    "end_chime": "Y",
    "device_no": "1098",
    "dev_no_list": ["2106", "3003"]
  },
  "created": "2025-12-30T12:20:00.000Z"
}
```

}

응답:

```
{
  "id": "660e8401-e29b-41d4-a716-446655440010",
  "m_type": "RSP",
  "cmd": "BROADCAST_DEVICE_SOURCE_START",
  "from_uuid": "broadcast-proxy-service",
  "target_uuid": "gis-client-001",
  "req_id": "550e8401-e29b-41d4-a716-446655440010",
  "success": true,
  "message": "Device source broadcast request processed successfully",
  "body": {
    "server_id": 1,
    "res_result": "SUCCESS",
    "res_bcast_id": 125,
    "created_at": "2025-01-01T00:00:00.000Z",
    "updated_at": "2025-12-30T12:20:01.000Z"
  },
  "created": "2025-12-30T12:20:01.000Z"
}
```


ENUM 정의

1. 서비스 공통 Enum

EnumBcastApiResult (API 처리 결과) 모든 API 응답의 res_result 필드에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastApiResult
{
    SUCCESS,      // "SUCCESS" - 성공
    FAIL          // "FAIL" - 실패
}
```

EnumBcastServerStatus (서버 상태) broadcast_servers 테이블의 status 컬럼 및 서버 상태 조회 응답에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastServerStatus
{
    ACTIVATED ,      // "OK" - 정상
    ERROR,           // "ERROR" - 장애
    DEACTIVATED
}
```

2. 단말기(Device) 관련 Enum

EnumBcastDeviceType (단말 종류) broadcast_devices 테이블의 device_type 컬럼 및 단말 정보 조회 응답에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastDeviceType
{
    NORMAL,          // "NORMAL" - 일반
    ADMIN,           // "ADMIN" - 관리자
    MONITOR,         // "MONITOR" - 모니터링
    DEV              // "DEV" - 음원/마이크 단말
}
```

EnumBcastDeviceStatus (단말 상태) broadcast_devices 테이블의 current_status 컬럼 및 단말 정보 조회 응답에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastDeviceStatus
{
    ACTIVATED,       // "ON" - 활성화
    ERROR,           // "ERROR" - 에러
    DEACTIVATED      // "DEACTIVATED" (비활성화)
}
```

3. 방송(Broadcast) 및 그룹 관련 Enum

EnumBcastResult (방송 결과) broadcast_logs 테이블의 result 컬럼 및 방송 결과 조회 응답에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastResult
{
    ONAIR,          // "ONAIR" - 방송 중
    SUCCESS,        // "SUCCESS" - 방송 종료(성공)
    FAIL,           // "FAIL" - 방송 실패
    SOMEFAIL        // "SOMEFAIL" - 일부 방송 실패
}
```

EnumBcastType (방송 구분) broadcast_logs 테이블의 action_type 컬럼 및 응답의 res_bcast_type 필드에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastType
{
    FILE,           // "FILE" - 파일방송
    TTS,            // "TTS" - TTS 문자 방송
    DEV             // "DEV" - 음원/마이크 단말 방송
}
```

EnumBcastGroupType (그룹 종류) broadcast_devices_groups 테이블의 group_type 컬럼에 사용됩니다.

```
public enum EnumBcastGroupType
{
    N,              // "N" - 일반 그룹
    M               // "M" - 매크로 그룹
}
```

4. 제어 파라미터 Enum

```
public enum EnumBcastChime
{
    Y,              // "Y" - 사용
    N               // "N" - 미사용
}
```