CREATO DA PLF ANTIGRAVITY — MANUALE TECNICO UFFICIALE

PLF CHANNEL

Master Console Channel Strip & Bus Processor VST3. Ispirato alle leggendarie console analogiche da studio con EQ Dinamico a 4 bande, G-Bus Compressor con Mix Parallelo, Transient Designer, Exciter Psicoacustico, Imager Multibanda e Monitoraggio Visivo Avanzato.

VERSIONE VST3 64-BIT | PLF ANTIGRAVITY | QUALITÀ UAD-GRADE DSP | ZERO-LATENCY IN-THE-BOX | COMPATIBILE ABLETON LIVE 10 / 11 / 12

1. Guida all'Installazione su Windows & Ableton Live

Installazione con 1 Clic (Consigliata)

1. Fai **clic destro** su `INSTALL_PLUGIN.bat`.
2. Seleziona **"Esegui come amministratore"**.
3. Il file `PLF Channel.vst3` verrà posizionato direttamente in `C:\Program Files\Common Files\VST3\PLF Antigravity\`.
4. Apri **Ableton Live**, vai in *Preferenze -> Plug-Ins* e clicca su **Rescan**.
5. Troverai **PLF Channel** sotto `Plug-in -> VST3 -> PLF Antigravity -> PLF Channel`!

2. Architettura & Flusso del Segnale (Signal Flow)

```
[AUDIO IN] ──► [IN TRIM: ±18 dB] ──► [HPF 18 dB/oct: 20-350 Hz] │ ▼ [PLF 4-BAND DYNAMIC EQUALIZER] (LF Brown -> LMF Yellow + Dyn -> HMF Green + Dyn -> HF Red) │ ▼ [TRANSIENT DESIGNER] ──► [ANALOG DRIVE: Pre/Post EQ] │ ▼ [PLF G-MASTER BUS COMPRESSOR] (Glue Comp, Ratio 2/4/10, Auto Release, SC-HPF, Dry/Wet Parallel Mix) │ ▼ [SONIC EXCITER] ──► Sub Harmonics (8-250 Hz) & Air Harmonics (3-40 kHz) │ ▼ [MULTIBAND STEREO IMAGER] ──► 3 Bande Linkwitz-Riley M/S Width (0% Mono - 200% Super-Wide) │ ▼ [MASTER SOFT-CLIP LIMITER] ──► Ceiling, Release & Soft-Clip ──► [OUT TRIM] ──► [AUDIO OUT] │ ▼ [MONITORING BAY: Analizzatore Spettro con Zoom 72/48/30 dB, Vettorscopio Lissajous, VU Meter GR/IN/OUT]
```

3. Guida ai Moduli di PLF Channel

Top Toolbar: Presets, Switch A/B, Undo/Redo & Gestione File XML

CONTROLLO

- **Preset Navigator (< e >):** Scorri i 21 preset professionali in tempo reale con nome visibile.
- **SAVE, IMPORT & EXPORT:** Salva ed esporta i tuoi preset personalizzati in formato XML.
- **A / B Switch & COPY A->B:** Esegui comparazioni immediate. Lo Slot A si evidenzia in **Verde**, lo Slot B in **Fucsia**.
- **UNDO / REDO e COPY / PASTE:** Cronologia completa delle modifiche per non perdere mai le impostazioni.

1. Pre / HPF & 2. PLF 4-Band Dynamic Equalizer

MODELLAZIONE CONSOLE

I filtri sono disposti da sinistra a destra in **ordine crescente di frequenza**:

Banda / Sezione	Controlli	Descrizione Tecnica
PRE / HPF	Trim ±18 dB, HPF 20-350 Hz	Gain staging d'ingresso e filtro passa-alto a 18 dB/ottava.
LF Band	30 - 450 Hz, ±15 dB	Commutatore **BELL / SHELF** per basse frequenze rotonde o scavate.
LMF Band + DYN	200 - 2.5 kHz, Q 0.5-2.5	Include **Dynamic EQ** (Thresh, Range) con **LED Blu reattivo**.
HMF Band + DYN	600 - 7 kHz, Q 0.5-2.5	Include **Dynamic EQ** (Thresh, Range) per de-essing chirurgico e controllo risonanze.
HF Band	1.5 - 16 kHz, ±15 dB	Commutatore **BELL / SHELF** per aria e lucentezza setosa.

3. Transient Designer & 4. PLF G-Master Bus Compressor

DINAMICA ANALOGICA

- **Transient Designer:** Attack (-100% a +100%), Sustain (-100% a +100%), selettori di curve d'attacco (*Punchy, Sharp, Smooth*) e rilascio (*Natural, Long, Tight*), con trim di compensazione.
- **PLF G-Bus Compressor:** Curva quad VCA con Ratio 2:1, 4:1 (Glue), 10:1 (Crush), attacchi 0.1-30 ms, release stepped + **`AUTO`** dipendente dal programma, Sidechain HPF (30-300 Hz), Makeup gain e **Parallel Mix (Dry/Wet)** per compressioni parallele istantanee in-the-box.

5. Sonic Exciter & 6. Multiband Stereo Imager

PSICOACUSTICA & IMMAGINE STEREO

- **Sonic Exciter:** Estremi di banda scolpiti con *Sub Freq* (8 Hz - 250 Hz) e *Air Freq* (fino a 40 kHz ultrasonici) con 4 profili armonici (*Tube, Tape, Class A, Modern*). Zero asprezze digitali.
- **Multiband Imager:** Crossover Linkwitz-Riley a fase lineare a 3 bande. Controllo indipendente di *Width* (0% mono puro fino al 200% super-wide) e bilanciamento *Mid/Side*. Permette di monoizzare il sub mantenendo i medi e gli alti apertissimi.

7. Analog Drive & 8. Master Soft-Clip Limiter

SATURAZIONE & FINALE

- **Analog Drive:** Modellazione dei trasformatori di console con commutatore **PRE-EQ / POST-EQ** e 4 modalità timbriche (*Console 4000E, 4000G, Tube, Tape*).
- **Master Limiter:** Ceiling da -12 a 0 dB, Release 10-1000 ms, circuito di **Soft-Clipping** analogico e grande tasto rosso centrale di **Global True Bypass**.

9. Visual Monitoring Bay: Spettro Zoom, Vettorscopio & VU Meter

FEEDBACK VISIVO DI PRECISIONE

- **Analizzatore di Spettro:** FFT 2048 con viste Pre-EQ (Ciano), Post-EQ/Comp (Ambra) e Dual. Pulsanti zoom diretti `[ 72 dB ]`, `[ 48 dB ]` e `[ 30 dB ]` ad accesso istantaneo.
- **Vettorscopio Lissajous & Correlation Meter:** Controllo polare dello spazio stereo e barra di correlazione di fase da -1 a +1.
- **Analog VU Meter:** Risposta balistica analogica con modalità `GR`, `IN` e `OUT`, con indicatori luminosi LED **-3 dB Warning** e **CLIP Rosso**.

4. Tabella dei 21 Preset di Fabbrica Inclusi

Categoria	Preset	Utilizzo Consigliato
Init	00. Default / Init	Stato trasparente pulito per partire da zero.
Drums	01. Kick Drum Punch, 02. Snare Crack & Body, 03. Drum Bus Glue, 04. Cymbals & Overhead Air	Scultura rapida dell'intero kit di batteria con punch e glue.
Bass	05. Bass Tight & Round, 06. 808 Sub Heavy	Basso solido e 808 profondo con sub-frequenze monoizzate.
Vocals	07. Modern Lead Vocal, 08. Warm Tube Vocal, 09. Backing Vocals Wide	Voci scolpite, de-esser automatico e cori apertissimi.
Instruments	10. Acoustic Guitar Silk, 11. Electric Guitar Edge, 12. Piano Concert Hall, 13. Synth Lead In Your Face	Trattamento trasparente o aggressivo per chitarre, pianoforti e synth.

Mix & Master	14. Master Bus SSL Glue, 15. Mix Bus Warm Punch, 16. Transparent Pop Master, 17. EDM / Club Banger, 18. Acoustic Mastering	Finitura di livello commerciale su mix bus e mastering.
Creative	19. Parallel Crush Station, 20. Lo-Fi Radio Vibe	Effetti creativi paralleli e colorazioni vintage.

PLF Channel — Creato da **PLF Antigravity**
Distribuibile liberamente. Tutti i diritti riservati.