



[Curso](#) > [Semana 3 - Control...](#) > [Aula 7 - Controland...](#) > Motor DC com PWM

Motor DC com PWM

Assim como utilizamos a função **analogWrite** na semana anterior para criar diferentes intensidades luminosas para o LED, também podemos utilizá-la para controlar a velocidade de rotação de motores DC.

Ao contrário do servo motor, não é possível definir ângulos exatos para o motor DC. No entanto, podemos alterar a sua velocidade de rotação, fazendo com que gire mais rápido ou mais devagar. Para isso, utilizamos pulsos PWM, de maneira similar à utilizada para controle do LED.

Experimente fazer o upload do código abaixo para sua placa, mantendo o circuito da unidade anterior. O que você observa? Tente fazer alterações na programação e entender como elas afetam o comportamento do motor.

```
int motor = 9;           // o número do pino ligado ao motor, no caso o
9
int vel;
int valor = 5;

void setup() {
  pinMode(motor, OUTPUT);
}

void loop() {

  for (vel = 0; vel < 255; vel = vel + valor) {
    analogWrite(motor, vel);
    delay(50);
  }

  for (vel = 255; vel > 0; vel = vel - valor) {
    analogWrite(motor, vel);
    delay(30);
  }
}
```