

EJERCICIO DE PUNTEROS QUE UTILIZA TODOS LOS CONCEPTOS EXPLICADOS EN CLASE

Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dado un vector de enteros pasado como parámetro devuelva mediante el return el vector que se obtiene entre el mínimo de la primera mitad del vector y el mínimo de la segunda mitad del vector. Como parámetros por referencia, debe devolver la posición del primer mínimo y del segundo mínimo. Además, en el vector de entrada se deben sustituir los valores entre esas dos posiciones por la suma de ambos mínimos. La función tendrá la siguiente forma:

*int *trozo_entre_min_max(int v[], int tam, int *pos_min, int* pos_max)*

Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función. Para ello solicitará el tamaño del vector, generará un vector aleatorio e invocará a la función mostrando el resultado obtenido, todo a través del Monitor Serie. La siguiente tabla muestra un ejemplo de su funcionamiento.

	Primera mitad								Segunda mitad						
v	6	8	9	8	3	5	2	2	4	1	6	6	2	3	6
Mínimos	2 (posición 6)								1 (posición 9)						

Salida

return	2	2	4	1											
Nuevo v	6	8	9	8	3	5	3	3	3	3	6	6	2	3	6